

سلسلة

# الوافي

2023

## الفيزياء

كتاب الشرح والتدريبات

الصف 2

الثانوي

أحمد النجار - عيد الرفاعي

لا يجوز بأي صورة من الصور طباعة الكتاب أو بالنقل منه أو نسخه أو الاقتباس منه أو تحويله رقمياً (pdf) أو اتاحته عبر شبكة الانترنت بغير إذن كتابي من الناشر أو المؤلف لأنه اعتداء على حقوقهم الفكرية والمادية وبذلوا فيها جهوداً وأموالاً. وهذه الحقوق حفظتها الشريعة لأصحابها.



# محتويات الكتاب

يشمل

- تقسيم الأبواب إلى دروس صغيرة تسهل من المذاكرة.
- شرح مبسط للدروس.
- أمثلة محلولة.
- أسئلة مجابة.
- فكر وجواب.
- تدريبات جزئية بإجابتها النموذجية.
- تطبيقات.
- تعليقات مجابة.
- خرائط ذهنية بسيطة.

## لتحقيق الدرجة النهائية مع كتاب الوافي :

- **ذاكر** الدرس من كتاب الشرح.
- **طبق** على كل درس من أسئلة كتاب الأسئلة والمسائل.
- **اكتب** نفسك من الاختبارات الجزئية في كتاب الأسئلة والمسائل..
- **اكتب** نفسك من اختبارات كتاب الأسئلة والمسائل.



@AIWafi



سلسلة كتب الوافي



إمسح





## أساسيات فيزيائية هامة

## ① تحويل الكسور والمضاعفات إلى الوحدات الدولية

## 1 التحويلات الصغيرة

- ◆ سنتي (centi)  $\leftarrow 10^{-2} \times$  الوحدة
- ◆ ملي الوحدة (m)  $\leftarrow 10^{-3} \times$  الوحدة
- ◆ ميكرو الوحدة ( $\mu$ )  $\leftarrow 10^{-6} \times$  الوحدة
- ◆ نانو الوحدة (n)  $\leftarrow 10^{-9} \times$  الوحدة
- ◆ بيكو الوحدة (p)  $\leftarrow 10^{-12} \times$  الوحدة
- ◆ فيمتو الوحدة (f)  $\leftarrow 10^{-15} \times$  الوحدة

## 2 التحويلات الكبيرة

- ◆ كيلو الوحدة (K)  $\leftarrow 10^3 \times$  الوحدة
- ◆ ميغا الوحدة (M)  $\leftarrow 10^6 \times$  الوحدة
- ◆ جيجا الوحدة (G)  $\leftarrow 10^9 \times$  الوحدة
- ◆ تيرا الوحدة (T)  $\leftarrow 10^{12} \times$  الوحدة

## ② تحويل المساحات والحجوم إلى الوحدات الدولية

## 1 المساحات

- ◆ سم<sup>2</sup> (cm<sup>2</sup>)  $\leftarrow 10^{-4} \times$  م<sup>2</sup>
- ◆ مم<sup>2</sup> (mm<sup>2</sup>)  $\leftarrow 10^{-6} \times$  م<sup>2</sup>

## 2 الحجوم

- ◆ سم<sup>3</sup> (cm<sup>3</sup>)  $\leftarrow 10^{-6} \times$  م<sup>3</sup>
- ◆ مم<sup>3</sup> (mm<sup>3</sup>)  $\leftarrow 10^{-9} \times$  م<sup>3</sup>
- ◆ اللتر (Litter)  $\leftarrow 10^{-3} \times$  م<sup>3</sup>

## ③ تحويل الكتلة والزمن إلى الوحدات الدولية

## 1 الكتلة

- ◆ جرام (g)  $\leftarrow 10^{-3} \times$  كجم (Kg)
- ◆ ملي جرام (mg)  $\leftarrow 10^{-6} \times$  كجم (Kg)

## 2 الزمن

- ◆ ساعة (h)  $\leftarrow 60 \times$  دقيقة (min)
- ◆ الدقيقة (min)  $\leftarrow 60 \times$  ثانية (s)
- ◆ ساعة (h)  $\leftarrow 60 \times 60 \times$  ثانية (s)

- ◆ كم/س (Km/h)  $\leftarrow \frac{5}{18} \times$  م/ث (m/s)
- ◆ أنجستروم الوحدة ( $\text{\AA}$ )  $\leftarrow 10^{-10} \times$  الوحدة




④ محيطات ومساحات وحجوم بعض الأشكال الهندسية

◇ محيط الدائرة = $2\pi r$	◇ محيط المربع = $4\ell$
◇ مساحة الدائرة = $\pi r^2$	◇ مساحة المربع = $\ell^2$
◇ حجم الكرة = $\frac{4}{3}\pi r^3$	◇ حجم المكعب = $\ell^3$
◇ مساحة سطح الكرة = $4\pi r^2$	◇ مساحة وجه المكعب = $\ell^2$
◇ حجم الأسطوانة = $\pi r^2 h = Ah$	◇ مساحة سطح المكعب = $6\ell^2$
◇ مساحة قاعدة الأسطوانة = $\pi r^2$	◇ محيط المستطيل = $2 \times (\text{الطول} + \text{العرض})$
	◇ مساحة المستطيل = $\text{الطول} \times \text{العرض}$
	◇ حجم متوازي المستطيلات = $\text{مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع}$
	أو $\text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{الارتفاع}$


⑤ قوانين هامة تستخدم في حل المسائل

◇ الشغل (W): $W = F \cdot d$	◇ القوة (F): $F = \frac{\Delta P_L}{\Delta t} = ma$
◇ طاقة الوضع (PE): $PE = mgh$	◇ الوزن $F_g$ : $F_g = mg$
◇ طاقة الحركة (KE): $KE = \frac{1}{2}mv^2$	◇ الكثافة: $\rho = \frac{m}{Vol}$
◇ سرعة الموجة: $v = \lambda \cdot \nu$	◇ كمية الحركة: $P_L = mv$



◇ الدوال المثلثية:

$$\sin \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$$



◇ نظرية فيثاغورث:

إذا كان لدينا مثلث قائم الزاوية والضلعين القائمين هما (A, B), والضلع (C) الوتر فيكون:

$$C = \sqrt{A^2 + B^2}$$


لمتابعتنا على الفيس بوك انضم إلى جروبات

- سلسلة الوافي في الفيزياء

- سلسلة كتب الوافي

facebook






## Graph

## الرسم البياني

### كيفية حل مسائل الرسم البياني

- 1 اقرأ السطور أسفل الجدول لتعرف أي الكميات الفيزيائية مطلوب رسمها على المحور الأفقي وأيهما على المحور الرأسي.
- 2 انظر إلى الوحدات والأرقام المكتوبة بجوار كل كمية فيزيائية في الجدول وانقلها إلى محاور الرسم البياني كما هي.
- 3 انظر إلى أرقام الكميات الفيزيائية في الجدول لتحديد مقياس الرسم المناسب.

المحور الرأسي							
المحور الأفقي							



- أبسط طريقة لتحديد مقياس الرسم المناسب غالباً: اطرح كل رقمين متتاليين في الجدول لكل محور على حده الأفقي والرأسي والرقم الذي يتكرر يكون هو مقياس الرسم المناسب على المحور
- 4 ضع نقاط الرسم البياني من الجدول على الرسم البياني.
- 5 صل بين النقاط لترسم الخط البياني.
- أحصل على القيم المجهولة في الجدول من الرسم البياني: بإيجاد إحداثيات النقطتين عند نقطة التقاطع علي المنحنى كما بالشكل

المحور الرأسي		a				
المحور الأفقي				b		

- 6 إذا طلب منك حساب كمية فيزيائية غير موجودة في الجدول إذن لابد أنها تحسب من الميل:

$$\text{slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

### فيزيائياً (من العلاقات الرياضية)

$$\text{slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

فمثلاً: العلاقة الرياضية الفيزيائية:  $v = u \cdot \lambda$

$$\text{slope} = \frac{\Delta v}{\Delta \lambda} = u \quad \text{والميل هو: } u$$

ثم اوجد الكمية الفيزيائية المطلوبة






### رياضياً

$$\text{Slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \text{number}$$

- 7 نساوي الميل الفيزيائي بالميل الرياضي



علاقة التناسب بين كميتين ممثليتين علي محوري  $X, Y$  قد تكون :

علاقة طردية	علاقة تناقصية	علاقة عكسية	علاقة جيبية	علاقة ثابتة
				




1 العلاقات الطردية

المعادلة:

$$y = ax + b$$

(حيث  $a$  ثابت يسمى ميل المستقيم)


$b$  ثابت هو الجزء المقطوع من المحور الرأسى عندما :  $x = 0$




عندما تكون $b$ سالبة فإن	عندما تكون $b$ موجبة فإن	عندما تكون $b = 0$ فإن
$y = ax - b$	$y = ax + b$	$y = ax$
		
<p>نلاحظ أن:</p> <p><math>y</math> تتناسب طردياً مع <math>x</math></p> <p>عندما <math>x = 0</math> ، فإن <math>y \neq 0</math></p> <p>حيث <math>y =</math> قيمة سالبة (<math>b</math>)</p> <p>عند زيادة <math>x</math> تزداد <math>y</math> ولكن ليس بنفس النسبة.</p>	<p>نلاحظ أن:</p> <p><math>y</math> تزداد بزيادة <math>x</math></p> <p>عندما <math>x = 0</math> ، فإن <math>y \neq 0</math></p> <p>حيث <math>y =</math> قيمة موجبة (<math>b</math>)</p> <p>عند زيادة <math>x</math> تزداد <math>y</math> ولكن ليس بنفس النسبة.</p>	<p>نلاحظ أن:</p> <p><math>y</math> تتناسب طردياً مع <math>x</math></p> <p>عندما <math>x = 0</math> ، فإن <math>y = 0</math></p> <p>عند زيادة <math>x</math> تزداد <math>y</math> بنفس النسبة</p>

ما يساويه الميل في الحالات الثلاثة





ميل المستقيم  $(\text{slope}) = \tan\theta = \frac{\Delta y}{\Delta x} \therefore \text{الميل} = \text{قيمة الثابت } (a)$






3 دالة الجيب	2 العلاقات العكسية	
<b>المعادلة:</b> $y = \sin \theta$ <b>حيث:</b> $\theta$ ، $y$ متغيرين	<b>المعادلة:</b> $y + ax = c$ <b>حيث:</b> $x$ ، $y$ متغيرين ، $c$ ثابت	<b>المعادلة:</b> $x.y = c$ <b>حيث:</b> $x$ ، $y$ متغيرين ، $c$ ثابت
		
	<b>الميل ( slope )</b> $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  <b>لاحظ أن:</b> الميل <b>سالب</b> القيمة	<p>يمكن حساب الميل بأخذ مستقيم مماس لنقطة معينة المراد حساب الميل عندها وإيجاد الميل له .</p> <p><b>لاحظ أن:</b> الميل <b>سالب</b> القيمة</p>


### أشكال حالات الميل

			
<b>الميل = قيمة عظمي</b>	<b>الميل = متغير لكل نقطة</b> <b>ويساوي ميل المماس لكل نقطة</b>	<b>الميل = قيمة ثابتة</b>	<b>الميل = صفر</b>

### حساب الميل للمنحني الجيبي من نقطة لأخرى بتغيير ميل المماس



ميل المماس	النقطة
<b>الميل = قيمة عظمي</b> موجبة لأن المماس يصنع زاوية قائمة مع المحور الأفقي.	<b>عند النقطة (a)</b>
<b>الميل = أقل</b> من النقطة (a) لنقص الزاوية بين المماس والمحور الأفقي. وقيمته موجبة	<b>عند النقطة (b)</b>
<b>الميل = أقل</b> من النقطة (b) لنقص الزاوية بين المماس والمحور الأفقي.	<b>عند النقطة (c)</b>
<b>الميل = صفر</b> لأن الزاوية بين المماس والمحور الأفقي صفر.	<b>عند النقطة (d)</b>




**الميل:** هو ميل الخط المستقيم على الأفقي، وهناك تناسب طردي بين قيمة الميل وقيمة الزاوية

حيث: ( **الميل**  $= \tan \theta$  )









الوحدة

الأولى: الموجات

الفصل

الأول

## الحركة الموجية

- **الدرس 1** من بداية الفصل إلى الحركة التوافقية البسيطة
- **الدرس 2** من أنواع الموجات الميكانيكية إلى الموجات الكهرومغناطيسية
- **الدرس 3** من قانون سرعة انتشار الموجة إلى نهاية الفصل



## أهداف الفصل الأول

**بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً على أن :**

- يتعرف معنى الحركة الموجية.
- يذكر أنواع الموجات.
- يتعرف شروط الحصول على الموجات الميكانيكية
- يتعرف بعض المفاهيم عن الحركة الاهتزازية.
- يتعرف معنى الاهتزازة الكاملة.
- يتعرف معنى سعة الاهتزازة.
- يتعرف معنى الطور.
- يتعرف معنى التردد والزمن الدوري.
- يجري تجارب لتوضيح طبيعة الموجات المستعرضة باستخدام وتر طويل.
- يجري تجارب لتوضيح طبيعة الموجات الطولية باستخدام ملف زنبركي طويل.
- يرسم شكل تخطيطي للموجات الطولية والمستعرضة.
- يقارن بين الموجات الطولية والمستعرضة.
- يستنتج العلاقة بين سرعة انتشار الموجات والتردد والطول الموجي.
- يقارن بين الموجات الميكانيكية والكهرومغناطيسية.
- يكتسب مهارة حل المسائل على القوانين الواردة في هذا الفصل.



# الدرس 1

من

إلى

الحركة التوافقية البسيطة

## Wave motion

## الحركة الموجية

### مقدمة

– سبق دراسة حركة الأجسام وعلمت أن هناك نوعين من الحركة وهما:

① حركة انتقالية وتتميز بأن لها نقطة بداية ونقطة نهاية.

② حركة دورية وهي تكرر نفسها بانتظام على فترات زمنية متساوية مثل (الحركة الموجية - الحركة الاهتزازية)

– عند إلقاء حجر في الماء تنتشر موجات على سطح الماء متخذة شكل دوائر مركزها مصدر سقوط الحجر، أي أن تصادم الحجر مع سطح الماء يعتبر مصدر اضطراب.



### الموجة

اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في اتجاه انتشاره.

### أمثلة للموجات

① موجات الماء: أمواج نراها بالعين المجردة.

② موجات الصوت: التي من خلالها نسمع ونتبادل الحديث مع بعض، وهي لا ترى بالعين المجردة ولكن ندركها من آثارها.

③ موجات الراديو: هي التي من خلالها نسمع صوت المذياع وندركها من آثارها.

④ موجات التلفزيون: موجات لا ترى بالعين وتقوم بنقل الصوت والصورة كالاتي:

➤ في محطة الإرسال: يتحول الصوت والصورة إلى موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ.

➤ في جهاز الاستقبال: تصطدم الموجات الكهرومغناطيسية بالهوائي (الارياي) فتتحول إلى إشارة كهربية في جهاز الإستقبال ثم يحولها التلفزيون إلى صوت وصورة.

⑤ موجات التليفون المحمول: موجات كهرومغناطيسية تتم بالآلية التالية:

➤ في جهاز المرسل (المتصل): يتحول الصوت إلى إشارة كهربية ثم إلى موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ إلى أن تصل إلى جهاز المستقبل.


➤ في جهاز المستقبل: تصطدم الموجات بهوائي الجهاز لدى المستقبل ويحولها إلى إشارات كهربية ثم إلى صوت.

### أنواع الموجات

② الموجات الكهرومغناطيسية

① الموجات الميكانيكية





## Mechanical waves

## الموجات الميكانيكية

1

### الموجات الميكانيكية

اضطراب يحتاج وسط مادي حتى ينتشر.

❖ تنشأ من: اهتزاز جزيئات الوسط بطريقتين إما في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة أو في نفس اتجاه انتشار الموجة.

❖ الانتشار: تنتشر خلال الأوساط المادية فقط ( صلب - سائل - غاز ).

❖ أنواعها: طولية ومستعرضة.

❖ الرؤية: يمكن أن نرى بعضها كاهتزاز الماء والأوتار ولا نرى بعضها مثل الصوت.

❖ السرعة: تختلف سرعتها باختلاف الوسط.

❖ أمثلتها: الماء ، الصوت ، اهتزاز الأوتار.


❖ شروط حدوث الأمواج الميكانيكية: ① وجود مصدر مهتز.

② حدوث اضطراب ينتقل من المصدر المهتز إلى الوسط المحيط.

③ وجود وسط مادي يسمح بانتقال الاضطراب خلاله.

### أمثلة المصادر المهتزة

④ الوتر المهتز (الكمان)	③ ثقل معلق في زنبرك أثناء اهتزازة (اليويو)	② البندول البسيط المهتز	① الشوكة الرنانة المهتزة



① لا يسمع صوت جرس يرن داخل ناقوس مخلخل الهواء **علل ...؟**

◀ لا يسمع صوت الانفجارات الرهيبة الحادثة داخل الشمس لأن الصوت من الموجات الميكانيكية فلا ينتشر في الفراغ.

② الموجات الميكانيكية (مثل الصوت) لا تنتشر في الفراغ. **علل ...؟**

◀ الموجات الميكانيكية تحتاج وسط مادي تنتشر فيه. لأنها تنشأ من اهتزاز جزيئات الوسط وفي الفراغ لا يوجد وسط مادي.

◀ كيف تنتقل الموجات الميكانيكية؟ **ج:** عندما يهتز المصدر بكيفية ما تهتز جزيئات الوسط الملامسة للمصدر بنفس

الكيفية ومنها إلى الجزيئات التي تليها ثم التي تليها وهكذا ينتقل الاضطراب على شكل موجة.



## Vibratory motion


## الحركة الاهتزازية

– عندما يهتز المصدر فإنه يحدث اضطراب (أو اهتزاز) لجزيئات الوسط ولذلك لابد من دراسة بعض المفاهيم المرتبطة بالحركة الاهتزازية.

### بعض الكميات الفيزيائية المرتبطة بالحركة الاهتزازية

#### الحركة الاهتزازية

هي الحركة المنتظمة التي يعملها الجسم المهتز حول موضع سكونه الأصلي في اتجاهين متضادين وفي فترات زمنية متساوية.



– عندما يتحرك ثقل البندول مبتعداً عن موضع سكونه (ب) فإنه يصنع **إزاحة** (d)


#### الإزاحة (d)

هي بعد الجسم المهتز في أي لحظة عن موضع سكونه أو اتزانه الأصلي.  $\diamond$  وهي كمية متجهة ووحدة قياسها المتر.

– أقصى إزاحة يصنعها ثقل البندول بعيداً عن موضع سكونها (ب أو ج) تسمى **سعة الاهتزازة** (A)

#### سعة الاهتزازة (A)

هي أقصى إزاحة يحدثها الجسم المهتز بعيداً عن موضع سكونه. أو المسافة بين نقطتين متتاليتين في مسار حركة الجسم المهتز تكون سرعته في أحدهما أقصاها وفي الأخرى منعدمة.



$\diamond$  وحدة قياسها المتر.


**تذكر أن**  
السعة  $\propto$  الشدة

## الاهتزازة الكاملة

– عندما يتحرك ثقل البندول مبتدأً من النقطة أ إلى ب ثم يعود من ب إلى أ ثم يتحرك من أ إلى ج ثم يعود من ج إلى أ مرة أخرى أي أن ثقل البندول تحرك كالتالي:

( أ ب ← أ ج ← أ ب ← أ ج ← أ )

وبالتالي يكون مر بنقطة السكون (أ) مرتين متتاليتين في نفس الاتجاه وب نفس السرعة أي يكون للجسم نفس **الطور** عند مروره بنفس النقطة للمرة الثانية وبالتالي يكون قد صنع اهتزازة كاملة.



### تعريف الاهتزازة الكاملة ( الذبذبة الكاملة ) أو ( الدورة الكاملة )

هي الحركة التي يعملها الجسم المهتز في الفترة الزمنية التي تمضي بين مروره بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد وب نفس السرعة.




**ملاحظة ... !!**

تكون طاقة حركة البندول البسيط المهتز:

② **أقل ما يمكن:** على جانبي موضع السكون (ب, ج)

① **أكبر ما يمكن:** عند موضع السكون النقطة (أ)






## الزمن الدوري (T)


### الزمن الدوري (T)

هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز لعمل اهتزازة كاملة.  
أو هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز ليمر بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد.



القانون: الزمن الدوري (T) =  $\frac{\text{الزمن الكلي بالثانية}}{\text{عدد الاهتزازات الكلي}}$

الصيغة الرياضية:  $T = \frac{t}{n}$



( حيث: t الزمن الكلي بالثواني ، n عدد الاهتزازات الكاملة. )



الزمن الدوري = 4 × زمن سعة الاهتزازة أي أن:  $(T = 4 \times t_A)$

## التردد (ν)

### التردد (ν)

هو عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة

وحدة قياسه: الهرتز (Hz) وتكافئ  $s^{-1}$  أو ذبذبة/sec أو cycle/sec

القانون: التردد (ν) =  $\frac{\text{عدد الاهتزازات الكلي}}{\text{الزمن الكلي بالثانية}}$





الصيغة الرياضية:  $\nu = \frac{n}{t}$

( حيث: t الزمن الكلي بالثواني ، n عدد الاهتزازات الكاملة. )



١ من علاقة الزمن الدوري:  $T = \frac{t}{n}$  ، ومن علاقة التردد:  $\nu = \frac{n}{t}$  فإن حاصل ضرب التردد × الزمن الدوري = 1  
(  $\nu \times T = \frac{n}{t} \times \frac{t}{n} = 1$  ) وبالتالي التردد يساوي مقلوب الزمن الدوري والعكس صحيح أي أن:  $\nu \times T = 1$  ،  $\nu = \frac{1}{T}$  ،  $T = \frac{1}{\nu}$   
٢ يمكن أن يقاس التردد بوحدة  $s^{-1}$  لأن التردد مقلوب الزمن الدوري.



العلاقة بين	الشكل البياني	القانون ودلالة الميل
التردد والزمن الدوري		$v = \frac{1}{T}$
التردد ومقلوب الزمن الدوري		$\therefore \text{slope} = \frac{\Delta v}{\Delta \frac{1}{T}} = v \cdot T = 1$

### ملاحظات لحل المسائل (1)

- ① لحساب سعة الاهتزازة  $(A) = \left(\frac{1}{4}\right)$  الاهتزازة الكاملة.
  - ② لحساب الزمن الدوري :
  - ③ لحساب التردد :
- $$T = \frac{t}{n} \quad \text{أو} \quad T = 4 \times t_A \quad \text{أو} \quad T = \frac{1}{v}$$
- $$v = \frac{n}{t} \quad \text{أو} \quad v = \frac{1}{T}$$

### مثال 1

جسم مهتز يحدث  $\frac{1}{4}$  اهتزازة كاملة في  $\frac{1}{80}$  من الثانية احسب: ① الزمن الدوري ② التردد

### الإجابة

$$① T = 4 \times t_A = 4 \times \frac{1}{80} = \frac{1}{20} = \mathbf{0.05 \text{ s}}$$

$$② v = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.05} = \mathbf{20 \text{ Hz}}$$

### المعطيات

$$t_A = \frac{1}{80} \text{ s}$$

### مثال 2

بندول بسيط يصنع 1200 ذبذبة في الدقيقة وفي كل اهتزازة كاملة يقطع مسافة 20 سم احسب: ① سعة اهتزازة البندول ② التردد ③ الزمن الدوري

### الإجابة

$$① A = \frac{1}{4} \times 20 = \mathbf{5 \text{ cm}}$$

$$② v = \frac{n}{t} = \frac{1200}{60} = \mathbf{20 \text{ Hz}}$$

$$③ T = \frac{1}{v} = \frac{1}{20} = \mathbf{0.05 \text{ s}}$$

### المعطيات

$$n = 1200 \text{ ذبذبة}$$

$$t = 60 \text{ s}$$

$$X = 20 \text{ cm}$$

### مثال 3

جسم مهتز زمنه الدوري  $\frac{1}{4}$  تردده احسب التردد والزمن الدوري له.


### الإجابة

$$\therefore T = \frac{1}{4} v \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{4} v \Rightarrow \therefore v^2 = 4 \Rightarrow \therefore v = \mathbf{2 \text{ Hz}} \Rightarrow \therefore T = \mathbf{\frac{1}{2} \text{ s}}$$

### المعطيات

$$T = \frac{1}{4} v$$






## Simple Harmonic Motion

## الحركة التوافقية البسيطة

### الحركة التوافقية البسيطة

هي أبسط صورة للحركة الاهتزازية. **من أمثلتها:** أرجوحة الأطفال، البندول البسيط المهتز.



### دراسة حركة بندول بسيط.



① **تغير إزاحة الثقل مع الزمن:** تبدأ الاهتزازة من نقطة (a) ثم **تزيد الإزاحة** تدريجياً إلى قيمة قصوى موجبة عندما يصل (b) ثم **تقل الإزاحة** إلى صفر عندما يعود للنقطة (a) ثم **تزيد** إلى قيمة قصوى سالبة عند النقطة (c) ثم **تقل الإزاحة** إلى صفر عندما **يعود** ثانية للنقطة (a) وتكرر العملية.

② **تغير سرعة ثقل البندول مع الزمن:** تختلف سرعة الثقل من نقطة لأخرى في مسار حركته

فسرعته عند النقطتين (b, c) **تساوي صفر** أما سرعته عند مروره بالنقطة (a) **أكبر ما يمكن**.





لاحظ أن:

خلال ربع الزمن الدوري الرابع

السرعة تزداد تدريجياً.

الإزاحة تقل بمرور الزمن.





لاحظ أن:

خلال ربع الزمن الدوري الثالث

السرعة تقل تدريجياً حتى تنعدم.

الإزاحة تزداد بمرور الزمن.





لاحظ أن:

خلال ربع الزمن الدوري الثاني

السرعة تزداد تدريجياً

الإزاحة تقل بمرور الزمن.



لاحظ أن:

خلال ربع الزمن الدوري الأول


السرعة تقل تدريجياً حتى تنعدم.

الإزاحة تزداد بمرور الزمن.

③ **تغير إزاحة ثقل البندول بتغير الطور:**

♦ في الشكل المقابل:

أ) نجد أن (A, D) لهما نفس الطور لأن الثقل عندهما له نفس السرعة والاتجاه.





الطور

هو موضع واتجاه حركة جزيء من جزيئات الوسط في لحظة معينة.


- (ب) أما (C,B) ليس لهما نفس الطور لأن سرعة أحدهما (C) تزايديه بينما (B) تناقصية رغم أن الحركتين لهما نفس الاتجاه.
- (ج) أما (C,D) ليس لهما نفس الطور لأنهم مختلفين في الاتجاه رغم أن سرعتهم تزداد.



تذكر أن


في الشكل المقابل:

- عند انتقال كرة البندول من موضع (أ) إلى الموضع (ج) مارا بالموضع (ب) تقل السرعة لأنه يتحرك عكس الجاذبية الأرضية وتزداد الإزاحة من موضع سكونه وبالتالي تكون ( $t_2 > t_1$ ) لأن السرعة في الفترة (ب,ج) أقل من السرعة في الفترة (أ,ب).
- سبب اندفاع كرة البندول للجهة المقابلة رغم عودته إلى موضع السكون هو **القصور الذاتي**.



تمثيل الحركة التوافقية البسيطة بيانياً

رسم المنحنى البياني (منحنى الجيب) الذي يوضح العلاقة بين بعد مركز ثقل الجسم عند موضع استقراره والزمن؟



1 نضع ثقلاً كتلته  $m$  فوق سطح أفقي أملس ومثبت أحد طرفيه

بزنبرك طرفه الآخر مثبت في حائط رأسي

2 نجذب الثقل في اتجاه محور الزنبرك ثم نتركه، نجد أنه يتحرك

حول موضع استقراره حركة ترددية نحو الزنبرك وبعيدا عنه

وتسمى الحركة التوافقية البسيطة

3 إذا رسمنا المنحنى البياني الذي يتحرك بموجبه الثقل عن وضع

استقراره بالنسبة للزمن نحصل على المنحنى البياني الموضح

بالشكل وهو منحنى الجيب وهو ما يميز الحركة التوافقية البسيطة



خلي بالك

يمكن استخدام ملف زنبركي (يويو) في نهايته ثقل ومثبت رأسيًا للحصول على المنحنى البياني (منحنى الجيب Sine curve).



فكر وجواب

اختر:


في الشكل المقابل:

1 العلاقة بين التردد والزمن الدوري علاقة .....

- Ⓐ طردية Ⓑ تناقصية Ⓒ عكسية Ⓓ ثابتة

2 قيمة (X) .....

- Ⓐ 0.02 s Ⓑ 0.03 s Ⓒ 0.04 s Ⓓ 0.05 s







## 1 أسئلة الاختيار من متعدد

- (1) تقوم الموجات بنقل ..... في اتجاه انتشارها.  
Ⓐ المادة Ⓑ الجسيمات Ⓒ الطاقة Ⓓ
- (2) من الموجات التي تتطلب ضرورة وجود وسط مادي لانتشارها .....  
Ⓐ موجات الصوت Ⓑ موجات الضوء Ⓒ موجات الرا Ⓓ موجات أشعة جاما
- (3) لا ينتقل الصوت في .....  
Ⓐ الماء Ⓑ الحديد Ⓒ الفراغ Ⓓ الهواء
- (4) جميع الموجات الآتية ميكانيكية عدا موجات .....  
Ⓐ الماء Ⓑ الصوت Ⓒ وتر مهتز Ⓓ الراديو
- (5) جميع الموجات الآتية لا يمكن أن نراها بالعين المجردة ما عدا .....  
Ⓐ الماء Ⓑ الصوت Ⓒ التليفون المحمول Ⓓ الراديو
- (6) من شروط حدوث الموجات الميكانيكية .....  
Ⓐ وجود مصدر مهتز Ⓑ حدوث اضطراب Ⓒ وجود وسط مادي Ⓓ جميع ما سبق
- (7) بعد الجسم المهتز عن موضع سكونه في لحظة ما يعرف بـ .....  
Ⓐ الزمن الدوري Ⓑ الإزاحة Ⓒ سعة الاهتزازة Ⓓ التردد
- (8) أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز عن موضع سكونه في اتجاه ما .....  
Ⓐ الزمن الدوري Ⓑ التردد Ⓒ سعة الاهتزازة Ⓓ الإزاحة
- (9) الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازة كاملة يسمى .....  
Ⓐ الزمن الدوري Ⓑ التردد Ⓒ سعة الاهتزازة Ⓓ الإزاحة
- (10) زمن وصول الجسم المهتز لأقصى إزاحة يساوى .....  
Ⓐ  $\frac{1}{2} T$  Ⓑ  $\frac{1}{4} T$  Ⓒ  $T$  Ⓓ  $\frac{3}{4} T$
- (11) تعرف عدد الاهتزازات التي يعملها الجسم المهتز في الثانية الواحدة باسم .....  
Ⓐ الطول الموجي Ⓑ سعة الاهتزازة Ⓒ التردد Ⓓ الاهتزازة الواحدة
- (12) حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوى .....  
Ⓐ سعة الاهتزازة Ⓑ الاهتزازة الكاملة Ⓒ التردد Ⓓ الواحد الصحيح



(13) عندما يهتز المصدر بتردد معين تهتز دقائق الوسط .....

- Ⓐ بتردد مختلف Ⓑ بنفس التردد Ⓒ بتردد أصغر من تردد المصدر Ⓓ بتردد يتناقص بالتدريج

(14) عند أقصى إزاحة للجسم المهتز تكون سرعة الجسم المهتز .....

- Ⓐ أقصى سرعة Ⓑ نصف أقصى سرعة Ⓒ منعدمة Ⓓ ثلث أقصى سرعة

(15) إذا كان الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازة كاملة هو  $0.1s$  ، فإن عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في زمن  $100s$  هو ..... اهتزازة .

- Ⓐ 10 Ⓑ 100 Ⓒ 1000 Ⓓ 10000

(16) زيادة سعة الموجة المنتشرة في وسط ما يؤدي إلى .....

- Ⓐ زيادة السرعة Ⓑ زيادة التردد Ⓒ زيادة الطول الموجي Ⓓ زيادة الشدة

(17) التردد يقاس بكل من الوحدات التالية ما عدا


- Ⓐ  $s^{-1}$  Ⓑ cycle /s Ⓒ s Ⓓ Hz

(18) تصنع كرة بندول خلال زمن دوري T ثانية إزاحة تعادل .....

- Ⓐ ربع اهتزازة كاملة Ⓑ نصف اهتزازة كاملة Ⓒ ضعف اهتزازة كاملة Ⓓ صفر.

(19) استغرقت أقصى إزاحة لوتر مهتز  $0.002s$  فيكون تردده .....

- Ⓐ 250 Hz Ⓑ 125 Hz Ⓒ 500 Hz




(20) في الشكل المقابل: قوة الشد في الخيط أكبر ما يمكن عند الموضع .....

- Ⓐ a Ⓑ b Ⓒ c Ⓓ جميعهم متساوية

(21) إذا زاد تردد البندول للضعف فإن الزمن الدوري .....

- Ⓐ يزداد للضعف Ⓑ يقل لنصف Ⓒ يظل ثابت




(22) الشكل المقابل : يمثل وتر مهتز في الهواء بتردد (v) فإن :

تردد الموجة الحادثة في الهواء ..... التردد الذي يهتز به الوتر

- Ⓐ أكبر من Ⓑ أقل من Ⓒ يساوي


(23) في الشكل المقابل : ثقل بندول جذب جانباً ثم ترك ليتحرك بحرية فإذا كان زمن انتقال الثقل من X إلى Y هو  $0.2 s$  فإن تردد الحركة الاهتزازية للبندول هو.....

- Ⓐ 50 Hz Ⓑ 10 Hz Ⓒ 5 Hz Ⓓ 2.5 Hz






(24) في الشكل المقابل : عند اهتزاز بندول وأثناء حركة كرة البندول في الاتجاه الموضح بالرسم فإن



- 1 طاقة حركة كرة البندول .....  
☐ (P) تتناقص ☐ (B) تتزايد ☐ (C) تظل ثابتة .
- 2 طاقة وضع كرة البندول .....  
☐ (P) تتناقص ☐ (B) تتزايد ☐ (C) تظل ثابتة
- 3 مجموع طاقتي الوضع والحركة عند نقطة (b) ..... طاقة الوضع عند (c)  
☐ (P) أكبر من ☐ (B) أقل من ☐ (C) يساوي
- 4 زمن وصول كرة البندول من (a) إلى (b) ..... زمن وصولها من (b) إلى (c)  
☐ (P) أكبر من ☐ (B) أقل من ☐ (C) يساوي

(25) في الشكل المقابل:




- 1 أي العلاقات التالية تعبر عن العلاقة بين ازاحة كرة البندول من موضع السكون والزمن  
☐ (P) ☐ (B) ☐ (C) ☐ (S)

(26) العلاقة البيانية التي توضح علاقة الزمن الدوري بالزمن الكلي لبندول يتحرك حركة

اهتزازية منتظمة.

- ☐ (P) ☐ (B) ☐ (C) ☐ (S)


(27) الشكل المقابل : يمثل حركة ثقل معلق في ملف زنبركي فإن :




- 1 سعة الاهتزاز تساوي .....  
☐ (P) 5cm ☐ (B) 2.5cm ☐ (C) 10cm ☐ (S) 20cm
- 2 المسافة التي يقطعها الثقل خلال دورة كاملة تساوي .....  
☐ (P) 5cm ☐ (B) 2.5cm ☐ (C) 10cm ☐ (S) 20cm
- 3 إذا كان الثقل يعمل 150 اهتزازة في الدقيقة فإن الزمن الدوري له يساوي .....  
☐ (P) 5s ☐ (B) 2.5s ☐ (C) 0.8s ☐ (S) 0.4s



4 الشكل البياني الذي يمثل العلاقة بين إزاحة الثقل مع الزمن عندما يبدأ الاهتزاز من الموضع (b) بحيث يعمل دورة كاملة هو .....



(28) الشكل البياني المقابل : يمثل العلاقة بين إزاحة جسم مهتز والزمن ، من البيانات المدونة على الشكل فإن :




1 سعة الاهتزازة = ..... cm

0.8 ⑤      0.4 ②      0.25 ③      0.5 ①

2 تردد الجسم يساوي ..... Hz

0.8 ⑤      0.4 ②      2.5 ③      5 ①

(29) إذا كان زمن وصول الجسم المهتز من موضع الاتزان (a) إلى نقطة (y) التي تقع في المنتصف بين (a) ، (b) هو (t) فإن الزمن لازم لعمل اهتزازة كاملة



4t ③      2t ①

12t ⑤      8t ②

(30) يمثل الشكل المقابل أحد أذرع شوكة رنانة مهتزة ، أي مسار حركة يمثل اهتزازة كاملة :




B → C → A ③

A → C → B ①

B → C → B ⑤

A → C → A ②

(31) أرجوحة كبيرة نعدّها بندولاً كبيراً كما هو موضّح بالشكل جانباً تهتزّ إلى جانبي موضع توازنها بسعة كبيرة، ويجلس فيها أربعة A , B , C , D فالشخص الذي تكون سرعته الخطيّة أكبر ما يمكن عند المرور بوضع السكون هو:



B الشخص ③


A الشخص ①

D الشخص ⑤

C الشخص ②





(32) في الشكل الذي امامك بندول بسيط يتحرك حركة اهتزازية يمكن تمثيل حركته الاهتزازية بتمثيل منحنى جيبى



(33) في الشكل المقابل : إذا شد الوتر من موضع سكونه (a) إلى نقطة (b) ثم ترك ليهتز

حتى يتوقف عن الحركة ، فأى الأشكال البيانية التالية يعبر عن الازاحة والزمن ؟



2 ماذا نقصد بقولنا أن:

- (1) تردد جسم مهتز =  $80 \text{ Hz}$
- (2) إزاحة جسم مهتز =  $2 \text{ cm}$
- (3) سعة اهتزازة جسم مهتز =  $5 \text{ cm}$
- (4) الزمن الدوري لجسم مهتز =  $0.02 \text{ s}$
- (5) عدد الاهتزازات التي يعملها الجسم في الثانية =  $125$  اهتزازة.
- (6) أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز =  $0.5 \text{ cm}$
- (7) المسافة بين نقطتين في مسار حركة جسم مهتز، سرعة الجسم عند إحداها أقصىها وعند الأخرى منعدمة =  $0.5$

3 عرف كلا مما يأتي:

- |                    |                               |                   |            |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| (1) الموجة.        | (2) الحركة التوافقية البسيطة. | (3) الإزاحة.      | (4) الطور. |
| (5) سعة الاهتزازة. | (6) الاهتزازة الكاملة.        | (7) الزمن الدوري. |            |

4 علا ما يأتي:

- (1) عدم انتقال الصوت في الفضاء الخارجي.
- (2) الموجة اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في اتجاه انتشاره.
- (3) الموجات الميكانيكية تحتاج وسط مادي تنتشر فيه.
- (4) لا يسمع صوت جرس يرن داخل ناقوس مخلخل الهواء.



5 ماذا يحدث لكلا مما يأتي تحت الظروف الموضحة ؟.....؟

- (1) لسطح ماء بركة راكدة عندما تقذف فيه حصوة صغيرة؟
- (2) للزمن الدوري لحركة اهتزازية عندما يزداد التردد لضعف؟
- (3) عند زيادة الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل اهتزازة كاملة بالنسبة للتردد؟

6 أذكر المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

- (1) حركة تتميز بأن لها نقطة بداية ونقطة نهاية.
- (2) حركة تكرر نفسها بانتظام على فترات زمنية متساوية
- (3) أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز.
- (4) اضطراب لحظي ينتقل وينقل الطاقة باتجاهه.
- (5) موضع واتجاه حركة جزئ من جزيئات الوسط عند لحظة معينة.
- (6) الحركة التي يعملها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه وعلى فترات زمنية متساوية.
- (7) عدد الموجات التي تمر بنقطة ما في وحدة الزمن.
- (8) الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة.

7 أكمل الفراغات التالية بما يناسبها:

- (1) الحركة الانتقالية تتميز بأن لها .....
- (2) الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة يسمى .....
- (3) أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز تعرف بـ .....
- (4) موضع في مسار حرك الجسم المهتز تكون سرعة الجسم عندها أقصاها تسمى .....
- (5) الموجات التي تنشأ نتيجة اهتزاز جزيئات وسط مادي تسمى .....
- (6) بعد الجسم عن موضع اتزانه في لحظة ما يعرف بـ .....
- (7) يتناسب تردد موجة تناسباً ..... مع زمنها الدوري.
- (8) تنتقل موجات الصوت في ..... ولا تنتقل في .....
- (9) من أمثلة المصادر المهتزة ..... ، .....
- (10) شروط حدوث موجة ميكانيكية ..... ، .....
- (11) عند وصول الجسم المهتز من موضع سكونه لأقصى إزاحة له تكون سرعته .....
- (12) إذا زاد تردد موجة فإن زمنها الدوري .....
- (13) تردد جسم ما يساوي ..... زمنها الدوري.
- (14) عدد الاهتزازات التي يعملها الجسم المهتز في الثانية هو .....
- (15) الحركة التي يعملها الجسم المهتز في الفترة الزمنية التي تمضي بين مروره بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين متتاليتين وفي اتجاه واحد تسمى .....
- (16) حركة يعبر عنها رياضياً بمنحنى جيبي تسمى .....



8 متى؟

- (1) تكون سرعة الجسم المهتز أقصى ما يمكن؟
- (2) تكون سرعة الجسم المهتز مساوية للصفر؟
- (3) طاقة حركة البندول أكبر ما يمكن؟
- (4) طاقة حركة البندول مساوية للصفر؟
- (5) تكون إزاحة جسم مهتز منعدمة؟

9 ضع علامة (✓) أو (x)

- (1) تعتبر حركة البندول حركة دورية اهتزازية.
- (2) تتكرر الحركة الدورية لجسم المهتز على فترات زمنية متساوية.
- (3) اهتزاز الشوكة الرنانة مثال للحركة الدورية الدائرية.
- (4) سرعة الجسم المهتز نهاية عظمى عند موضع الاتزان.
- (5) يكون مقدار الإزاحة متساوياً على جانبي موضع السكون في الحركة التوافقية البسيطة.
- (6) سرعة الجسم المهتز منعدمة عند أقصى إزاحة له.
- (7) في الحركة الاهتزازية تزداد السرعة كلما زادت الإزاحة.
- (8) البندول يتحرك دائماً في اتجاه واحد.
- (9) الزمن الدوري يعادل ربع زمن اهتزازة كاملة.
- (10) يعتبر حركة البندول حركة انتقالية.
- (11) تتضمن الاهتزازة الكاملة خمس ساعات اهتزازة .
- (12) الجسم الذي تردده 6 Hz يكون زمنه الدوري 60s
- (13) حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوى واحد صحيحاً
- (14) التردد هو المعكوس الضربي للزمن الدوري
- (15) الزمن الدوري لجسم مهتز يساوى مقلوب الإزاحة.
- (16) الجسم الذي تردده 160 Hz يصنع 80 اهتزازة خلال نصف ثانية.
- (17) حركة موجات الماء عند إلقاء حجر فيه تمثل حركة موجية.
- (18) خط انتشار الموجة هو اتجاه انتقال الطاقة الموجية.
- (19) تتشابه الحركة الاهتزازية مع الحركة الموجية في امكانية تمثيل كل منهما بمنحنى جيبي
- (20) ينتقل الصوت في الفراغ.
- (21) التردد هو أقصى إزاحة تصل إليها جزيئات الوسط
- (22) مقلوب الزمن الدوري هو التردد

10 صوب ما تحته خط

- (1) حركة الارجوحة تمثل حركة انتقالية.
- (2) تتضمن الاهتزازة الكاملة ثلاث سعة اهتزازة.
- (3) تردد الجسم المهتز يساوى مقلوب الإزاحة.
- (4) الجسم الذي تردده 100 Hz يقوم بعمل اهتزازة واحدة كل 100s




أسئلة متنوعة

11

- (1) ما هي شروط حدوث الموجات الميكانيكية ؟
- (2) أذكر الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة (دورة / ثانية) مع كتابة الوحدة المكافئة لها.
- (3) لديك يويو (ملف زنبركي) في نهايته ثقل ومثبت رأسياً  
 1 ارسم المنحنى الذي يمثل الحركة التي يحدثها الثقل عند اهتزازه  
 2 ماذا يسمى المنحنى الناتج وما اسم الحركة التي يحدثها




- (4) في الشكل الذي امامك بندولاً بسيطاً مهتز هل يطراً عليه أي تغيرات عند انتقاله من سطح الارض الي سطح القمر بفرض اهمال مقاومة الهواء بالنسبة لـ (التردد - الزمن الدوري) ؟
- (5) الشكل التالي : يوضح بندول بسيط يتحرك بسعة اهتزازة ثابتة




- 1 ما نوع حركة البندول
- 2 أي الأوضاع متفقة في الطور في الاشكال الموضحة.

- (6) صل الشكل البياني المعبر عن ازاحة البندول عن موضع سكونه والزمن المستغرق خلال ربع دورة بما يناسبه من حركة البندول المهتز بمراحل طوريه مختلفة ( بفرض ان الشكل A بداية حركة البندول )






(7) في الشكل الذي امامك بندول بسيط يتحرك حركة اهتزازية يمكن تمثيل حركته الاهتزازية بتمثيل منحنى جيبى




في حالة عمل اهتزازة كاملة اختر المنحنى الجيبى المناسب عن البدء من :  
 1 الموضع a 2 الموضع b 3 الموضع c




(8) يحوي كأس ماء على مكعب خشبي (A) فيطفو وهو بحالة توازن وقد برز جزء منه فوق سطح الماء. عند التأثير على المكعب بقوة لأسفل ليغمر كلياً بالماء ثم يترك فجأة.  
 - ما نوع حركة المكعب الخشبي مع التفسير

(9) عند تحريك كرة البندول من الموضع (x) الي الموضع (z)



شكل (1)

الشكل البياني الذي يمثل تغيرات طاقتي الحركة والموضع لكرة البندول



شكل (2)

أولاً : أكمل :

1 من الشكل (1) عندما تنتقل كرة البندول من نقطة (x) الي النقطة (y) تندفع الي الجانب الاخر (z) بسبب .....

ثانياً : من الشكل (2) : أكمل ما يأتي :

2 الزمن اللازم لقطع المسافة بين النقطتين ( أ ، ب ) يساوي ..... الزمن الدوري ( T ).

3 الخط البياني الذي يمثل التغير في طاقة الوضع هو ..... ، والخط الذي يمثل التغير في طاقة الحركة هو .....

4 تقل طاقة ..... ثم تزداد ، وتزداد طاقة ..... ثم تقل .

ثالثاً : اختر بالاستعانة بالشكل (2)

5 أي من المواضع ( أ ، ب ، ج ) تمثل موضع السكون (y) ؟

6 مجموع طاقتي الوضع والحركة عند نقطة (ب) ..... مجموع طاقتي الوضع والحركة عند نقطة (ج)



مسائل متنوعة

12

(1) مولد موجي يحدث 16 موجة في 4 ثواني احسب :  
1 التردد.

2 الزمن الدوري.

[ 4 Hz , 0.25s ]

(2) جسم مهتز يحدث 1200 ذبذبة كاملة في الدقيقة بحيث تقطع كل ذبذبة مسافة قدرها 20 cm احسب :  
1 سعة الذبذبة .


2 التردد.

3 الزمن الدوري.

[ 5 cm , 20 Hz , 0.05s ]

(3) جسم طافي على سطح مياه بحيرة إذا كانت موجات البحيرة تسبب تذبذب هذا الجسم لأعلى ولأسفل 90 مرة في الدقيقة احسب تردد هذه الموجات.

[ 1.5 Hz ]



(4) الشكل يمثل بندول بسيط مهتز فإذا أحدث هذا البندول 8 اهتزازة خلال 4 ثواني احسب:  
1 تردد البندول.

2 الزمن الدوري له و زمن حركة البندول من a إلى b

3 سعة الاهتزازة.

[ 2Hz , 0.5 s , 0.125s , 5 cm ]

(5) شوكة رنانة تستغرق أقصى إزاحة تصنعها زمنا قدره  $7 \times 10^{-4} s$  فما تردد هذه الشوكة الرنانة .

[357.1 Hz ]

(6) مصدر مهتز يحدث 3600 اهتزازة كل 3 min فما تردده وما الزمن الدوري لموجاته.


[20Hz , 0.05s ]

(7) وتر يهتز بحيث تستغرق أقصى إزاحة له فترة زمنية تساوي 0.01s ، احسب تردده.

[25 ذ/ث]

(8) جسم مهتز زمنه الدوري  $\frac{1}{4}$  تردده احسب التردد والزمن الدوري له.

[2Hz , 0.5s ]




(9) الشكل يمثل حركة ثقل مربوط بملف زنبركي فإذا اهتز الثقل تحت تأثير الزنبرك بحيث يحدث 100 ذبذبة في زمن 5 ثانية فأحسب:

1 سعة الاهتزازة. 2 التردد 3 الزمن الدوري

[ 2.5 Cm - 20 Hz - 0.05 s ]






[20 Hz , 0.05s , 4cm ]

(10) الشكل المقابل يمثل بندولاً بسيطاً يهتز فإذا أحدث هذا البندول 120 اهتزازة خلال 6s فاحسب كلا من:

- ① تردد البندول
- ② الزمن الدوري
- ③ سعة الاهتزازة



[20 Hz , 0.05s , 3 cm ]

(11) الشكل المقابل يمثل بندول زنبركي يعمل 80 اهتزازة في 4s احسب:

- ① التردد
- ② الزمن الدوري
- ③ سعة الاهتزازة



# الوافي

## سلسلة

دائماً من المتفوقين





## الدرس 2

أنواع الموجات الميكانيكية

من

الموجات الكهرومغناطيسية

إلى

### الموجات الميكانيكية

مقدمة

- تنقسم الموجات الميكانيكية حسب طريقة اهتزاز جزيئات الوسط (في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة أو في نفس اتجاه انتشار الموجة) إلى نوعين هما:



#### أنواع الموجات الميكانيكية

2 موجات طولية

1 موجات مستعرضة

Transverse waves

1 الموجات المستعرضة

#### الموجات المستعرضة

هي الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول مواضع اتزانها في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الحركة الموجية



تتكون الموجة المستعرضة من: قمم وقيعان

تجربة عملية


لتوليد موجات مستعرضة في وتر

1 نثبت كتلة (  $m$  ) في زنبرك رأسي ونثبت بها طرف حبل طويل أفقي مشدود ومثبت طرفه البعيد في حائط رأسي.

2 نجذب الكتلة (  $m$  ) إلى أسفل ثم نتركها فتتحرك الكتلة إلى

أعلى وإلى أسفل حركة توافقية بسيطة في الاتجاه الرأسي ويتحرك الحبل المتصل بالكتلة بنفس الكيفية التي تتحرك بها الكتلة (  $m$  ) ثم تتحرك الأجزاء التي تليه بنفس الكيفية وهكذا ينتشر في الوتر حركة موجية.

3 أجزاء الوتر تهتز في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الحركة الموجية (طول الوتر) لذلك تسمى موجات مستعرضة.



ملاحظة ... !!

الشغل الذي يبذله المصدر المهتز على الوتر ينتقل على هيئة: (أ) طاقة وضع تتمثل في شد الوتر.

(ب) طاقة حركة تعمل على اهتزاز الوتر.

القاع

الموضع الذي يمثل النهاية العظمى لإزاحة جزيئات الوسط في الاتجاه السالب (نبضة سالبة).

القمة

الموضع الذي يمثل النهاية العظمى لإزاحة جزيئات الوسط في الاتجاه الموجب (نبضة موجبة).





ما معنى أن ... ؟

الطول الموجي لموجة مستعرضة =  $2m$  ؟  
معنى ذلك أن المسافة بين أي قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليتين  
لهذه الموجة =  $2m$

### الطول الموجي لموجة مستعرضة ( $\lambda$ )

هو المسافة بين أي قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليتين أو  
ضعف المسافة الأفقية بين أي قمة وقاع التالي لها.




ملاحظة ... !!

- 1 الموجة المستعرضة تتكون من قمة وقاع متتالين
- 2 يمكن حساب الطول الموجي من العلاقة:  $\lambda = \frac{x}{n}$  حيث  $x$  المسافة التي تقطعها الموجات،  $n$  عدد الأمواج.
- 3 يمكن حساب عدد الأمواج المستعرضة كالتالي:
  - ♦ عدد الأمواج = الفرق بين رقمي القمتين.
  - ♦ عدد الأمواج = الفرق بين رقمي القاعين.
  - ♦ إذا كانت المسافة من قمة الى قاع فإن: عدد الأمواج = الفرق بينهم  $+\frac{1}{2}$
  - ♦ إذا كانت المسافة من قاع الى قمة فإن: عدد الأمواج = الفرق بينهم  $-\frac{1}{2}$



فكر وجواب

اختر:




1 إذا كانت المسافة الأفقية بين ( a , b ) 25 cm ،  
فإن الطول الموجي للموجة المستعرضة .....

- 5 cm ① 8.33 cm ② 10 cm ③ 12.5 cm ④

2 إذا كانت المسافة الرأسية بين ( a , b ) 8 cm ، فإن سعة الموجة المستعرضة .....

- 2 cm ① 4 cm ② 6 cm ③ 8 cm ④

### تجربة لتوليد قطار من الموجات المرتحلة في حبل مشدود



- 1 ثبت أحد طرفي حبل في حائط رأسي ثم أمسك الطرف الثاني باليد وشد الحبل
- 2 حرك يدك رأسياً لأعلى مرة واحدة **لعمل نبضة**، ثم حرك يدك رأسياً مرة واحدة لأسفل **لعمل نبضة**.
- 3 ينتشر على طول الحبل موجة على شكل نبضة إلى أعلى ونبضة إلى أسفل وتسمى هذه الموجة موجة مرتحلة.
- 4 إذا استمرت حركة اليد إلى أعلى وإلى أسفل تظل الحركة التوافقية البسيطة مستمرة وتكون الموجة متواصلة أي يتكون قطار من الموجات المرتحلة.




النبضة

هي اضطراب فردي لا يتكرر مثل القمة أو القاع

الموجة المرحلة

هي اضطراب فردي يتدرج من نقطة لأخرى أو موجة تنتشر على شكل نبضة واحدة فقط.

علاقة الطول الموجي والزمن الدوري وعدد الدورات




اتجاه حركة جزيئات الوسط في الموجة المستعرضة في حبل




خلا بالك

- ١ سرعة جزيئات الوسط تكون أكبر ما يمكن عند موضع السكون الأصلي وتقل تدريجياً حتى تنعدم عند أقصى إزاحة.
- ٢ اتجاه الحركة لأي جزيء من جزيئات الوسط ( الحبل ) ينعكس عندما يصل إلى أقصى إزاحة .
- ٣ تهتز جزيئات الوسط ( الحبل ) بنفس الكيفية التي يهتز بها المصدر المهتز ( اليد )







## مثال 1

موجة مستعرضة المسافة بين القمة الأولى والسادسة عشرة  $105\text{m}$  والزمن الذي يمضي بين مرور القمة الأولى والسادسة عشرة  $0.375\text{s}$  احسب: ① الطول الموجي ② تردد الموجة ③ الزمن الدوري.

### الإجابة

### المعطيات

$$X = 105\text{ m}$$


$$t = 0.375\text{ s}$$

عدد الموجات  $15 = 1 - 16$  موجة

$$\textcircled{1} \lambda = \frac{X}{n} = \frac{105}{15} = 7\text{m}$$

$$\textcircled{2} v = \frac{n}{t} = \frac{15}{0.375} = 40\text{Hz}$$

$$\textcircled{3} T = \frac{1}{v} = \frac{1}{40} = 0.025\text{s}$$



## مثال 2

من الشكل المقابل احسب:

① الطول الموجي ② التردد ③ سعة الاهتزازة

### الإجابة

$$\textcircled{1} \lambda = \frac{X}{n} = \frac{50 \times 10^{-2}}{2} = 0.25\text{m}$$


$$\textcircled{2} v = \frac{n}{t} = \frac{2}{0.2 \times 10^{-3}} = 10^4\text{Hz}$$

③ سعة الاهتزازة (A) = أقصى إزاحة  $= 6 \times 10^{-2} = 0.06\text{ m}$



## فكر وجاوب

اختر:



① الشكل المقابل يمثل موجتين مستعرضتين، فإن النسبة بين الطول الموجي لهما  $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \dots$

$\frac{4}{1}$  (د)       $\frac{1}{4}$  (ح)       $\frac{2}{1}$  (ب)       $\frac{1}{2}$  (أ)

② في الشكل المقابل النسبة بين سعة الموجتين  $\frac{A_1}{A_2} \dots$

$\frac{4}{1}$  (د)       $\frac{1}{2}$  (ح)       $\frac{2}{1}$  (ب)       $\frac{1}{1}$  (أ)



## Longitudinal waves

## الموجات الطولية

### الموجات الطولية


هي تلك الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول مواضع اتزانها في نفس خط انتشار الحركة الموجية.



تتكون الموجة الطولية من: تضاضعات وتخلخلات.

### لتوضيح التضاضعات والتخلخلات لموجة طولية في ملف زنبركي

### تجربة عملية



1 نضع كتلة (m) فوق سطح أفقي أملس مثبتة من أحد طرفيها في زنبرك والطرف الآخر في زنبرك طويل مثبت عند طرفه البعيد في حائط رأسي.

2 نجذب الكتلة (m) جهة اليمين في اتجاه محور الزنبرك إلى الموضع  $X = +A$  فينضغط جزء من الزنبرك على يمين الكتلة فتقرب اللفات من بعضها، هذا التقارب يسمى **تضاضع**.

3 عندما تتحرك الكتلة (m) جهة اليسار إلى الموضع  $X = -A$  فإن الزنبرك على يمين الكتلة (m) يستطيل وبذلك تتباعد اللفات، هذا التباعد بين اللفات يسمى **تخلخل**.

4 باستمرار حركة الكتلة (m) حول موضع الاستقرار حركة توافقية بسيطة فإن كل جزء من الوسط يقوم بدوره بحركة توافقية بسيطة حول موضع اتزانه فيسري في الزنبرك نبضات متلاحقة من التضاضعات والتخلخلات وتنتشر الحركة الموجية في الزنبرك بسرعة V.

5 يكون اتجاه حركة اللفات هو نفس اتجاه انتشار الحركة الموجية ولذلك سميت بالموجات الطولية.

### التخلخل


### التضاضع

هو موضع من الموجة الطولية تتباعد فيه جزيئات الوسط إلى أقصى حد ممكن.

هو موضع من الموجة الطولية تتقارب فيه جزيئات الوسط إلى أقصى حد ممكن.

### الطول الموجي لموجة طولية ( $\lambda$ )


هو المسافة بين مركزي أي تضاضطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين  
أو "مجموع طولي تضاضع وتخلخل متتاليين"





- 1 الموجة الطولية تتكون من تضاغط وتخلخل متتاليين
- 2 يمكن حساب عدد الأمواج الطولية كالتالي:  
 $\diamond$  عدد الأمواج = الفرق بين رقمي التضاغطين.  $\diamond$  عدد الأمواج = الفرق بين رقمي التخلخين.

### يمكن الحصول على موجات مستعرضة وموجات طولية باستخدام ملف زنبركي طويل




### مقارنة بين الموجات المستعرضة والموجات الطولية.

وجه المقارنة	الموجات المستعرضة	الموجات الطولية
التعريف	هي تلك الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول موضع اتزانها في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة.	هي الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول مواضع اتزانها على نفس خط انتشار الحركة الموجية.
شكل الموجة		
(تكوينها)	تتكون من قمم وقيعان	تتكون من تضاغطات وتخلخلات
طول الموجة	المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين	المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو مركزي تخلخين متتاليين.
شرط حدوثها	يلزم وجود تماسك نسبي بين جزيئات الوسط وهذا متوفر في السوائل والجوامد الصلبة.	يلزم وجود وسط مادي جزيئاته قابلة للاهتزاز وهذا متوافر في جميع حالات المادة.
أمثلة	الموجات الحادثة على سطح الماء الموجات الحادثة في وتر مهتز	موجات الصوت في الغازات الموجات الحادثة تحت سطح الماء في الأعماق
أوجه الشبه	جزيئات الوسط تهتز على جانبي موضع سكونها لمسافات قصيرة (حركة توافقية بسيطة)	



خلي بالك




١ ينتشر الصوت في الغازات على شكل موجات طولية فقط. **علل ...؟**

لأن قوى التجاذب بين جزيئات الغاز ضعيفة لذلك عندما يهتز مصدر الصوت فإن جزيئات الغاز تكون قابلة للاهتزاز والإزاحة في نفس اتجاه انتشار الموجة على شكل تضاغطات وتخلخلات.

٢ ينتشر الصوت في الجوامد والسوائل على هيئة موجات طولية ومستعرضة. **علل ...؟**

لأن في باطن المواد الجامدة والسائلة تنعدم محصلة قوى التجاذب بين الجزيئات فتهتز الجزيئات في اتجاه انتشار الموجة كموجات طولية، أما على السطح يكون اتجاه اهتزاز الجزيئات عمودياً على اتجاه انتشار الموجة كموجات مستعرضة.



٣ عند تحريك ماء في حوض بواسطة لوح خشب يحدث عند سطح الماء أمواج مستعرضة بينما يحدث في قاع الحوض أمواج طولية. **علل ...؟**

لأن جزيئات الماء عند السطح تتحرك لأعلى ولأسفل في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة لكبر قوى التماسك بين جزيئات سطح الماء، بينما جزيئات الماء في القاع تتحرك حول مواضع سكونها في نفس اتجاه انتشار الموجة لانعدام قوى التماسك بين الجزيئات.

٤ الموجات الميكانيكية قد تكون طولية أو مستعرضة. **علل ...؟**


لأنه عند اهتزاز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة تنشأ موجة طولية ، وعند اهتزاز جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة تنشأ موجة مستعرضة.

Electromagnetic waves

الموجات الكهرومغناطيسية

2

الموجات الكهرومغناطيسية



موجات تتكون من مجالات كهربائية ومجالات مغناطيسية مهتزة بتردد  $\nu$  ومتفقة في الطور ومتعامدة على بعضها وعلى اتجاه الانتشار وتنتشر في الأوساط المادية والفراغ.

◆ **تنشأ من:** اهتزاز مجالات كهربائية ومجالات مغناطيسية بتردد  $\nu$  ومتفقة في الطور ومتعامدة على بعضها وعلى اتجاه الانتشار.

◆ **الانتشار:** تنتشر خلال الأوساط المادية والفراغ.

◆ **أنواعها:** مستعرضة فقط.

◆ **الرؤية:** لا يرى منها إلا منطقة الضوء المرئي فقط.

◆ **السرعة:** ثابتة في الفراغ (أو الهواء)  $(3 \times 10^8 \text{ m/s})$  وتقل عند إنتقالها الى وسط آخر.

◆ **أمثلتها:** الموجات اللاسلكية والموجات تحت الحمراء وموجات الضوء المرئي وموجات الأشعة فوق البنفسجية وموجات اشعة اكس (السينية) وجاما.

ماذا يحدث ...؟

عند اصطدام نيزك بسطح القمر هل يستطيع جهاز حساس على سطح الأرض أن يكشف عن صوت الانفجار؟ ولماذا؟  
ج: لا يستطيع هذا الجهاز أن يكشف صوت الانفجار لأن الصوت موجة ميكانيكية لا تنتشر في الفراغ والمسافة بين القمر والأرض فراغ.



## مقارنة بين الأمواج الميكانيكية والأمواج الكهرومغناطيسية

وجه المقارنة	موجات ميكانيكية	موجات كهرومغناطيسية
التعريف	هي موجات تحتاج إلى وسط مادي لتنتشر خلاله ولا تنتشر في الفراغ	هي موجات لا تحتاج بالضرورة إلى وسط مادي لتنتشر خلاله
انتشارها	تنتشر في الأوساط المادية فقط	تنتشر في الأوساط المادية والفراغ
نشأتها	تنشأ نتيجة اهتزاز وسط مادي	تنشأ نتيجة اهتزاز مجالات كهربية ومجالات ومغناطيسية
أقسامها	موجات مستعرضة وموجات طولية	موجات مستعرضة فقط
سرعتها	تختلف عن بعضها في سرعة الانتشار	سرعتها ثابتة في الفراغ (الهواء) = سرعة الضوء $(3 \times 10^8 \text{ m/s})$
أمثلة	<ul style="list-style-type: none"> <li>أمواج الماء</li> <li>أمواج الصوت</li> <li>الأمواج المنتشرة في وتر مهتز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أمواج الراديو</li> <li>الأشعة السينية</li> <li>أشعة جاما</li> <li>أمواج الضوء</li> </ul>

### خلي بالك

- جميع الموجات الكهرومغناطيسية مستعرضة فقط. **علل ... ؟** لأن كلا المجالين الكهربائي والمغناطيسي متعامدين على بعضهما وعلى اتجاه انتشار الموجة.
- لا يستطيع رواد الفضاء التحدث مباشرة على سطح القمر ولكن يستخدمون أجهزة لاسلكية. **علل ... ؟** لأن الصوت موجات ميكانيكية يلزمها وسط مادي تنتشر فيه كالهواء والفضاء لا يحتوي على هواء، بينما موجات اللاسلكي موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تنتشر في الفضاء.
- يصل ضوء الشمس إلى الأرض بينما لا نسمع صوت الانفجارات بها. **علل ... ؟** لأن الضوء موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تنتشر في الفراغ وفي الهواء فتصل للأرض، بينما صوت الانفجارات موجات ميكانيكية تحتاج وسط مادي كالهواء وفي الفراغ الشاسع بين الشمس والأرض لا يوجد هواء.

**فكر وجواب** **؟**

**اختبر:**

أفضل مخطط اتجاهي يوضح العلاقة بين كل من سرعة انتشار الموجة ( $v_1$ ) وسرعة اهتزاز جزيئات الوسط ( $v_2$ ) وإزاحة جزيئات الوسط ( $x$ ) في حالة الموجة المستعرضة.

①


②



## قانون سرعة انتشار الموجة

– سبق التعريف للطول الموجي للموجة الطولية والموجة المستعرضة ولكن يمكن تعريف الطول الموجي بشكل عام كما يلي:

### الطول الموجي



هو المسافة بين أي نقطتين متتاليتين في اتجاه انتشار الموجة لهما نفس الطور. أو  
"هو المسافة التي تقطعها الموجة خلال زمن دوري واحد"



ما معنى أن ... ؟!


الطول الموجي لموجة = 8 متر؟

معنى ذلك أن المسافة بين أي نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور في مسار حركتها = 8 متر

### تردد الموجة

هو عدد الموجات التي تمر بنقطة معينة في مسار الحركة الموجية في زمن قدره 1 ثانية. أو  
"هو عدد الأطوال الموجية التي تقطعها الموجة المنتشرة في اتجاه معين في وحدة الزمن (الثانية الواحدة)"

الإزاحة



ما معنى أن ... ؟!

تردد موجة = 6 هرتز؟

معنى ذلك أن عدد الموجات الحادثة خلال ثانية واحدة = 6 موجات أو عدد الأطوال الموجية خلال الثانية الواحدة = 6 طول موجي

## استنتاج قانون انتشار الأمواج (القانون العام للأمواج)

– هذا القانون يوضح العلاقة بين التردد والطول الموجي وسرعة انتشار الأمواج

① نفرض أن موجة تنتشر بسرعة (V) وهذه الموجة قطعت مسافة قدرها (X) في زمن قدره (t) فإن:

$$V = \frac{X}{t} \text{ --- (1)}$$

• من الرسم المقابل نجد أن:  $X = \lambda$  ,  $t = T$

② بالتعويض في المعادلة (1) عن المسافة والزمن نجد أن :


$$V = \frac{\lambda}{T} \text{ --- (2)}$$

③ ولكن:  $v = \frac{1}{T}$  وبالتعويض في المعادلة 2 نجد أن:

$$V = v \times \lambda$$

سرعة انتشار الموجة = التردد × الطول الموجي

الإزاحة



ملاحظة ... !!

القانون السابق ينطبق على جميع الموجات.





ما معنى أن ... ؟!

## سرعة انتشار الموجة (v)

المسافة التي تقطعها الموجة في الثانية الواحدة في اتجاه انتشارها

سرعة موجة =  $20 \text{ m/s}$

ج: معنى ذلك أن المسافة التي تقطعها الموجة خلال واحد ثانية =  $20 \text{ m}$

إمسح 2



إمسح 1



## العوامل التي تتوقف عليها سرعة انتشار الموجة:

- 1 طبيعة الوسط (نوع الوسط).
- 2 درجة حرارة الوسط.



خلي بالك

## 1 الموجات الصوتية تختلف سرعتها باختلاف نوع الوسط حيث:

سرعة الموجة في الوسط الصلب < سرعة الموجة في الوسط السائل < سرعة الموجة في الوسط الغازي

2 موجات الضوء (جزء من الموجات الكهرومغناطيسية يتراوح طولها الموجي من 400 – 700 نانومتر) تختلف سرعتها باختلاف نوع الكثافة الضوئية للوسط الشفاف فقط (فهي لا تنتقل إلا في الأوساط الشفافة فقط ولا تنتقل في الأوساط المعتمة).

3 باقي الموجات الكهرومغناطيسية تختلف سرعتها ونفاذها في جميع الأوساط (الشفافة – المعتمة) حسب الطول الموجي لها وطبيعة الوسط.

4 كلما زاد تردد الموجة قل الطول الموجي لها في الوسط المتجانس. علل ... ؟ لأن تردد الموجة يتناسب عكسياً مع الطول الموجي  $(v \propto \frac{1}{\lambda})$  لثبوت سرعة انتشار الموجة في الوسط المتجانس.

## ملاحظات لحل المسائل (2)

1 العلاقة:  $V = v \times \lambda$  عامة لجميع أنواع الأمواج

2 سرعة الموجة ثابتة في نفس الوسط لا تتغير (فمثلاً سرعة الصوت في الهواء ثابتة مهما تغير مصدر الصوت)

### 3 عند انتقال الموجة

#### بين وسطين مختلفين

حيث: عند انتقال موجة من وسط لآخر:

- تتغير السرعة.
- يتغير الطول الموجي.
- يظل التردد ثابتاً.

$\therefore V \propto \lambda$  عند انتقال الموجة من وسط لآخر حيث التردد ثابت

$$\therefore v_1 = v_2, \quad \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2}, \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

#### في نفس الوسط

حيث: تتساوى الموجات في سرعة الانتشار فيصبح الطول


الموجي يتناسب عكسياً مع التردد ويكون:  $\lambda \propto \frac{1}{v}$

$\therefore$  سرعة انتشار الموجة ثابتة في الوسط  $V = \text{const.}$

$$\therefore V_1 = V_2, \quad \lambda_1 \cdot v_1 = \lambda_2 \cdot v_2, \quad \therefore \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

4 يمكن حساب عدد الموجات من العلاقة:  $n = \frac{X}{\lambda}$  حيث (X) المسافة الكلية المقطوعة.

5 سرعة الضوء في الهواء أو الفراغ  $C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$  وهي سرعة الموجات الكهرومغناطيسية أيضاً.



6 عندما تكون موجات مستعرضة دائرية (مثل القاء حجر في ماء راكد) تكون


المسافة التي تقطعها الموجة (X) مساوية لنصف قطر الموجة الخارجية الأولى.



القانون ودلالة الميل	الشكل البياني	العلاقة بين
$v = v \times \lambda$ $\therefore \text{slope} = \frac{\Delta \lambda}{\Delta \frac{1}{v}} = \lambda \cdot v = v$		<p>الطول الموجي <math>\lambda</math> ومقلوب التردد <math>\frac{1}{v}</math></p> <p>عند ثبوت السرعة في نفس الوسط</p>
$v = v \times \lambda$ $\therefore \text{slope} = \frac{\Delta v}{\Delta \lambda} = v$		<p>السرعة <math>v</math> والطول الموجي <math>\lambda</math></p> <p>عند ثبوت التردد</p>



فكر وجاوب




- ١ في الشكل موجات تنتشر في نفس الوسط أي من الموجات أكبر سرعة ...
- A ① B ② C ③
- جميعهم متساوية ④



- ٢ يمثل الشكل المقابل أحد أذرع شوكة رنانة مهتزة ، أي مسار حركة يمثل اهتزازة كاملة :

- A → C → B ① B → C → A ②
- A → C → A ③ B → C → B ④

- ٣ يبين الشكل المقابل نبضة تتحرك على حبل: السهم الذي يدل علي اتجاه حركة النقطة ( P ) في هذه اللحظة هو :



- ① ② ③ ④

مثال 1

احسب تردد موجات ضوء تنتشر في الفضاء بسرعة 300 ألف كيلومتر/ث علما بأن طول موجة الضوء = 6000 أنجستروم  
 $(1\text{\AA} = 10^{-10}\text{m})$


الإجابة

المعطيات

$C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$   
 $\lambda = 6000 \text{\AA}$

$v = \frac{v}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{6 \times 10^3 \times 10^{-10}} = 0.5 \times 10^{15} \text{ Hz}$





## مثال 2

شوكة رنانة ترددها 480Hz طرقت وقربت من فوهة أنبوبة هوائية طولها 12 متر فإذا وصلت الموجة الأولى الحادثة عند الفوهة إلى نهاية الأنبوبة عندما كانت الشوكة على وشك إرسال الموجة الثالثة عشر، احسب سرعة الصوت في الهواء.

### الإجابة

• عدد الأمواج الموجودة داخل الأنبوبة = 12 موجة

### المعطيات

$v = 480\text{Hz}$   
 $X = 12\text{ m}$   
 $n = 12$  موجة

$$\lambda = \frac{X}{n} = \frac{12}{12} = 1\text{m}$$

$$V = v \times \lambda = 480 \times 1 = \mathbf{480\text{m/s}}$$

## مثال 3

حوض به ماء ويوجد عند قاع الحوض مصدر صوتي مهتز تردده 5000 Hz فإذا كان عدد الموجات التي تصل إلى السطح 10 موجات وسرعة الصوت في الماء 1400 م/ث احسب عمق الحوض.

### الإجابة

### المعطيات

$v = 5000\text{ Hz}$   
 $n = 10$  موجات  
 $V = 1400\text{ m/s}$

$$\lambda = \frac{V}{v} = \frac{1400}{5000} = 0.28\text{ m}$$

$$X = n \times \lambda = 10 \times 0.28 = \mathbf{2.8\text{ m}}$$

## مثال 4

موجتان ترددهما 512 ، 256 هرتز تنتشران في وسط معين بسرعة واحدة احسب النسبة بين الطول الموجي لهما

### الإجابة

### المعطيات

$v_1 = 512\text{ Hz}$   
 $v_2 = 256\text{ Hz}$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{256}{512} = \frac{1}{2} = \mathbf{0.5}$$

## مثال 5

نغمتان ترددهما 680Hz ، 425Hz فإذا كان الطول الموجي للموجة الثانية يزيد عن الطول الموجي للأولى بمقدار 30cm احسب سرعة الصوت في الهواء

### الإجابة

### المعطيات

$v_1 = 680\text{ Hz}$   
 $v_2 = 425\text{ Hz}$   
 $\lambda_2 = \lambda_1 + 0.3\text{ m}$

$$\therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \Rightarrow \therefore \frac{680}{425} = \frac{\lambda_1 + 0.3}{\lambda_1}$$

$$\therefore 680\lambda_1 = 425\lambda_1 + 127.5 \Rightarrow \therefore \lambda_1 = 0.5\text{m}$$

$$\therefore V = v \times \lambda = 680 \times 0.5 = \mathbf{340\text{m/s}}$$



مثال 6

مصدر صوتي يصدر موجة صوتية ترددها 170Hz تنتشر في الهواء بسرعة 340m/s احسب الطول الموجي لهذه الموجة. وإذا علمت أنه عند ارتفاع درجة الحرارة زاد الطول الموجي بنسبة 10% احسب سرعة الصوت في الهواء حينئذ.

الإجابة

المعطيات

$$\begin{aligned} v &= 170 \text{ Hz} \\ v &= 340 \text{ m/s} \\ \Delta\lambda &= 10\% \lambda_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore V &= v \times \lambda \Rightarrow \therefore 340 = 170\lambda \Rightarrow \therefore \lambda = \frac{340}{170} = 2\text{m} \\ \therefore \text{الزيادة في الطول الموجي} &= \frac{10}{100} \times 2 = 0.2 \text{ متر} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lambda_2 &= 2 + 0.2 = 2.2 \text{ m} \\ \therefore V_2 &= v \times \lambda_2 = 170 \times 2.2 = 374\text{m/s} \end{aligned}$$

مثال 7

ألقى طالب حجرا في بحيرة ساكنة فتكونت موجات على شكل دوائر متحدة المركز، مركزها نقطة سقوط الحجر فإذا علمت أن 30 موجة تكونت خلال 3 ثانية وذلك في دائرة قطرها الخارجي 4.2 متر احسب:  
① طول الموجة الحادثة ② ترددها ③ الزمن الدوري ④ سرعة انتقال الموجة

الإجابة

المعطيات

$$\begin{aligned} n &= 30 \text{ موجة} \\ t &= 3\text{s} \\ X &= r = 2.1 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ① \lambda &= \frac{X}{n} = \frac{2.1}{30} = 0.07\text{m} \\ ② v &= \frac{n}{t} = \frac{30}{3} = 10\text{Hz} \\ ③ T &= \frac{1}{v} = \frac{1}{10} = 0.1\text{s} \\ ④ V &= v \times \lambda = 10 \times 0.07 = 0.7\text{m/s} \end{aligned}$$

مثال 8

محطة إرسال لاسلكي ترسل موجات نحو قمر صناعي بسرعة  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$  , ثم تستقبل المحطة الموجات بعد 0.03 s احسب المسافة بين الأرض والقمر الصناعي بالكيلو متر.

الإجابة

المعطيات

$$\begin{aligned} c &= 3 \times 10^8 \text{ m/s} \\ t &= 0.03\text{s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{زمن الذهاب والإياب} &= 0.03 \text{ s} \\ \therefore \text{زمن الذهاب فقط} & \end{aligned}$$

$$t = \frac{0.03}{2} = 0.015\text{s}$$

$\therefore$  المسافة

$$X = V \cdot t = 3 \times 10^8 \times 0.015 = 4.5 \times 10^6 \text{ m} = 4.5 \times 10^3 \text{ Km}$$



مثال 9

حدثت عاصفة رعدية على بعد 660 Km من شخص , احسب الفترة الزمنية التي تحدث بين رؤية البرق وسماع صوت الرعد , علماً بأن سرعة الصوت 340 m/s , وسرعة الضوء  $3 \times 10^8$  m/s

الإجابة

المعطيات

$X = 660$  Km  
 $v = 340$  m/s  
 $c = 3 \times 10^8$  m/s

$$X = 660 \text{ Km} = 660 \times 10^3 \text{ m}$$

• نوجد زمن وصول الصوت إلى الشخص

$$t_1 = \frac{x}{v_{\text{صوت}}} = \frac{660 \times 10^3}{340} = 1.94 \times 10^3 \text{ s}$$

• نوجد زمن وصول الضوء إلى الشخص

$$t_2 = \frac{x}{v_{\text{ضوء}}} = \frac{660 \times 10^3}{3 \times 10^8} = 2.2 \times 10^{-3} \text{ s}$$

• الفترة الزمنية بين سماع الصوت ورؤية الضوء


$$t = t_1 - t_2 = 1.94 \times 10^3 - 2.2 \times 10^{-3} = 1.939 \times 10^3 \text{ s}$$

مثال 10

**الشكل المقابل:** يمثل موجة مستعرضة، فإذا كان الزمن اللازم لوصول مقدمة الموجة من نقطة A إلى نقطة C هو 0.1s احسب :

① طول الموجة ② التردد ③ سرعة الموجة ④ الفترة الزمنية بين A , F ⑤ الفترة الزمنية بين F , G

الإجابة



$$\textcircled{1} \lambda = \frac{x}{n} = \frac{10 \times 10^{-2}}{2} = 0.05 \text{ m}$$

$$\textcircled{2} v = \frac{n}{t} = \frac{0.5}{0.1} = 5 \text{ Hz}$$

$$\textcircled{3} V = v \times \lambda = 5 \times 0.05 = 0.25 \text{ m/s}$$

$$\textcircled{4} t = \frac{n}{v} = \frac{1.25}{5} = 0.25 \text{ s}$$


$$\textcircled{5} t = \frac{n}{v} = \frac{0.25}{5} = 0.05 \text{ s}$$



مثال 11

**الشكل المبين:** يوضح علاقة الإزاحة (بالسنتيمتر) مع الزمن (بالثواني) لموجة مستعرضة أوجد:

- ① الطول الموجي
- ② سعة الاهتزازة
- ③ الزمن الدوري
- ④ التردد
- ⑤ سرعة انتشار الأمواج
- ⑥ ما تمثله المسافة AB



الإجابة

$$\textcircled{1} \lambda = \frac{X}{n} = \frac{15 \times 10^{-2}}{3} = \mathbf{0.05m}$$

$$\textcircled{2} A = \frac{6 \times 10^{-2}}{2} = \mathbf{0.03 m}$$

$$\textcircled{3} T = \frac{t}{n} = \frac{0.06}{3} = \mathbf{0.02s}$$

$$\textcircled{4} v = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = \mathbf{50Hz}$$


$$\textcircled{5} V = v \times \lambda = 50 \times 0.05 = \mathbf{2.5m/s}$$

⑥ الذي تمثله المسافة AB هو الطول الموجي لأنه المسافة بين نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور = 0.05 متر

مثال 12

**الشكل المبين:** يوضح علاقة الإزاحة (بالسنتيمتر) مع الزمن (بالثواني) لموجتين مستعرضتين متماثلتين أوجد:

- ① الطول الموجي
- ② الزمن الدوري
- ③ التردد
- ④ سرعة انتشار الأمواج



الإجابة

$$\textcircled{1} \lambda = \frac{X}{n} = \frac{60 \times 10^{-2}}{3/4} = \mathbf{0.8m}$$

$$\textcircled{2} T = \frac{t}{n} = \frac{0.1}{0.25} = \mathbf{0.4s}$$

$$\textcircled{3} v = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.4} = \mathbf{2.5Hz}$$

$$\textcircled{4} V = v \times \lambda = 2.5 \times 0.8 = \mathbf{2m/s}$$



- الجدول التالي يوضح العلاقة بين التردد ( $\nu$ ) ومقلوب الطول الموجي ( $\frac{1}{\lambda}$ ) لموجة تتحرك في وسط ما :

$\nu$ (Hz)	500	250	X	100	50
$\frac{1}{\lambda}$ ( $m^{-1}$ )	1	0.5	0.25	0.2	0.1


1 ارسم علاقة بيانية بين تردد الموجة ( $\nu$ ) على المحور الرأسى ومقلوب الطول الموجي ( $\frac{1}{\lambda}$ ) على المحور الأفقي:

2 من الرسم أوجد :

a. قيمة X

b. سرعة انتشار الموجة خلال الوسط.

الإجابة



a. قيمة X

$$X = 125\text{Hz}$$


b. سرعة انتشار الموجة خلال الوسط.

$$\begin{aligned} \text{slope} &= \frac{\Delta \nu}{\Delta \frac{1}{\lambda}} = v \\ &= \frac{100 - 50}{0.2 - 0.1} = 500\text{m/s} \\ \therefore V &= 500\text{m/s} \end{aligned}$$



### 1 أسئلة الاختيار من متعدد

- (1) عند انتقال موجة من الهواء إلى الماء فإن ترددها.....  
 (أ) يزداد (ب) يقل (ج) يظل ثابت (د) يزداد
- (2) عندما تهتز جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الحركة الموجية فإن الموجة تسمى.....  
 (أ) طولية (ب) مستعرضة (ج) الإثنين معاً (د) مستعرضة
- (3) عندما تهتز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الحركة الموجية فإن الموجة تسمى.....  
 (أ) طولية (ب) مستعرضة (ج) موقوفة (د) كهرومغناطيسية
- (4) عند تحريك ماء في حوض بواسطة لوح من الخشب يحدث عند القاع موجات.....  
 (أ) طولية ومستعرضة (ب) طولية (ج) مستعرضة (د) كهرومغناطيسية
- (5) تنتقل الموجات في الماء على هيئة.....  
 (أ) أمواج طولية (ب) أمواج مستعرضة (ج) أمواج طولية ومستعرضة (د) أمواج طولية ومستعرضة
- (6) عند وضع قطعة من الخشب على سطح ماء في حوض ، فإذا تولدت موجة على سطح الماء تنتشر في الاتجاه الموضح بالشكل فإن قطعة الخشب.....  
 (أ) تهتز لأعلى ولأسفل وتنتقل في نفس اتجاه انتشار الموجة .  
 (ب) تهتز لأعلى ولأسفل وتنتقل في عكس اتجاه انتشار الموجة .  
 (ج) تهتز لأعلى ولأسفل ولا تنتقل من مكانها .  
 (د) تظل ساكنة في مكانها .
- (7) الموجات الكهرومغناطيسية هي موجات.....  
 (أ) طولية (ب) مستعرضة (ج) منها طولية ومنها مستعرضة (د) منها طولية ومنها مستعرضة
- (8) أي الموجات التالية تصف أمواج الضوء.....  
 (أ) أمواج طولية تحتاج إلى وسط مادي تنتشر فيه.  
 (ب) أمواج طولية تحتاج إلى وسط مادي تنتشر فيه.  
 (ج) طولية لا تحتاج إلى وسط مادي تنتشر فيه.  
 (د) أمواج مستعرضة لا تحتاج إلى وسط مادي تنتشر فيه.
- (9) تنتشر الموجات الميكانيكية في الغازات على شكل موجات.....  
 (أ) مستعرضة فقط (ب) طولية فقط (ج) طولية ومستعرضة (د) طولية ومستعرضة





(10) عند انتشار موجات الضوء في الهواء فإن جزيئات الهواء .....

- Ⓐ تهتز عمودياً على اتجاه انتشار الموجة  
Ⓑ تهتز في اتجاه انتشار الموجة  
Ⓒ تهتز عمودياً وفي اتجاه انتشار الموجة  
Ⓓ لا تهتز

(11) إذا كانت المسافة بين نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور في موجة ما تساوي 20 cm فإن طول هذه الموجة يساوي .....

- Ⓐ 5 cm Ⓑ 10 cm Ⓒ 20 cm Ⓓ 40 cm

(12) المسافة التي تنتقلها الموجة خلال زمن دوري واحد (T) تساوي .....

- Ⓐ ربع طول موجي Ⓑ نصف طول موجي Ⓒ ضعف الطول الموجي Ⓓ الطول الموجي.

(13) المسافة بين مركز تضاعف ومركز تخلخل تالي له 8 سم فإن الطول الموجي يساوي .....

- Ⓐ 4 cm Ⓑ 8 cm Ⓒ 16 cm Ⓓ 32 cm

(14) يطلق على نصف المسافة الرأسية بين القمة والقاع لموجة مستعرضة .....

- Ⓐ التردد Ⓑ الطول الموجي Ⓒ الازاحة Ⓓ سعة الاهتزازة



(15) المسافة الأفقية بين قمة وقاع تالي لها 10 سم فإن الطول الموجي يساوي .....

- Ⓐ 5 cm Ⓑ 10 cm Ⓒ 20 cm Ⓓ 40 cm

(16) إذا كانت المسافة بين القمة الأولى والخامسة لموجة مستعرضة 24 سم يكون طولها الموجي .....

- Ⓐ 6 cm Ⓑ 12 cm Ⓒ 4 cm Ⓓ 14 cm


(17) التمثيل الاتجاهي للموجة الطولية بين اتجاه انتشار الموجة (A) واهتزاز جزيئات الوسط (B) .....



(18) المنحنى OPQRS يمثل موجة ترددها 50 هرتز، تكون الفترة الزمنية بين النقطتين

P , O على الشكل هي.

- Ⓐ  $\frac{2}{25}$  s Ⓑ  $\frac{1}{25}$  s Ⓒ  $\frac{1}{50}$  s Ⓓ  $\frac{1}{200}$  s




(19) يمثل الشكل أمواجاً طولية منتشرة في ملف زنبركي من

الطرف O إلى الطرف Z طول هذه الموجة هو المسافة .....

- Ⓐ 2 O Z Ⓑ O Z Ⓒ 2 P Q Ⓓ P Q



(20) يوضح الشكل المقابل جانباً من حركة موجية بنفس مقياس الرسم تكون



1- سعة هذه الموجة هي.....


- Ⓐ 2 cm    Ⓑ 3 cm    Ⓒ 4 cm    Ⓓ 6 cm

2- تردد الموجة هو.....

- Ⓐ 100 Hz    Ⓑ 125 Hz    Ⓒ 250 Hz    Ⓓ 50 Hz

(21) إذا كانت المسافة الأفقية بين القاع الأول والقمّة الثالثة في موجة مستعرضة تساوي 15 cm يكون طول الموجة ...

- Ⓐ 5 cm    Ⓑ 10 cm    Ⓒ 15 cm    Ⓓ 22.5 cm



(22) الشكل المقابل يوضح العلاقة بين الازاحة والزمن بموجة مستعرضة ، اختر

من الجدول التالي النقاط التي يكون فرق الطور بينها .....

360°	270°	180°	90°	
df	ae	ad	ab	Ⓐ
de	ad	cd	ef	Ⓑ
ad	bd	de	ab	Ⓒ
dc	ad	ab	dc	Ⓓ

(23) يمكن تعيين سرعة انتشار الموجة من العلاقة.....

- Ⓐ  $\lambda = \frac{v}{\nu}$     Ⓑ  $\lambda = v \cdot \nu$     Ⓒ  $\nu = \frac{\lambda}{v}$     Ⓓ  $\nu = v \cdot \lambda$

(24) الموجات الكهرومغناطيسية هي موجات.....

- Ⓐ طولية سرعتها متغيرة    Ⓑ مستعرضة سرعتها ثابتة    Ⓒ منها طولية ومنها مستعرضة سرعتها ثابتة    Ⓓ طولية سرعتها متغيرة

(25) حاصل ضرب سرعة الموجة في زمنها الدوري يساوي.....

- Ⓐ التردد    Ⓑ الطول الموجي    Ⓒ السرعة    Ⓓ سعة الموجة


(26) إذا كانت المسافة التي يشغلها تضاعف موجة صوت ترددها 800 Hz هي 20 سم تكون سرعة الصوت.....

- Ⓐ 40 m/s    Ⓑ 340 m/s    Ⓒ 320 m/s    Ⓓ 20 m/s

(27) عندما يقل تردد حركة موجية في وسط.....

- Ⓐ يزداد طولها الموجي    Ⓑ يقل طولها الموجي    Ⓒ تقل سرعتها    Ⓓ تزداد سرعتها، يقل طولها الموجي وتزداد سرعتها





(28) من الشكل البياني العلاقة بين الإزاحة (cm) والزمن (ms) لحركة موجية ، أي صف من صفوف الجدول التالي يعبر عن الموجة

سعة الاهتزازة	تردد الموجة	سرعة الموجة	
0.1 cm	100 Hz	73.3 m/s	Ⓐ
0.2 cm	50 Hz	55 m/s	Ⓑ
0.4 cm	25 Hz	20 m/s	Ⓒ
0.2 cm	200 Hz	55 m/s	Ⓓ

(29) إذا زاد الطول الموجي لموجة تنتشر في وسط للضعف فإن .....


- Ⓐ التردد يزداد للضعف  
Ⓑ السرعة تزداد للضعف  
Ⓒ السرعة تظل ثابتة  
Ⓓ الزمن الدوري يزداد للضعف

(30) استغرقت أقصى إزاحة لموجة 0.002 ثانية ، طولها الموجي 40 سم فإن سرعتها ..... م/ث

- Ⓐ 250 Ⓑ 125 Ⓒ 50

(31) جعلت ساق تهتز 4 مرات في الثانية بدلاً من 2 في نفس الوسط. يؤدي هذا إلى أن تغير الموجات .....

- Ⓐ ترددها فقط Ⓑ ترددها وطولها الموجي Ⓒ سرعتها وترددها Ⓓ سرعتها وطولها الموجي



(32) الشكل المقابل يوضح العلاقة البيانية بين الإزاحة والزمن لموجتين مختلفتين تنتشران في نفس الوسط ، فأأي الخيارات التالية يعبر عن العلاقة بين .....

(علماً بأن كل صف يمثل اختياراً)

التردد (v)	سرعة الانتشار (V)	
$v_A = v_B$	$V_A = 2V_B$	Ⓐ
$v_A = \frac{1}{2} v_B$	$V_A = \frac{1}{2} V_B$	Ⓑ
$v_A = 2 v_B$	$V_A = V_B$	Ⓒ
$v_A = 4 v_B$	$V_B = V_A$	Ⓓ

(33) ميل الخط المستقيم بين السرعة والطول الموجي .....

- Ⓐ مقلوب التردد Ⓑ الزمن الدوري Ⓒ مقلوب الزمن الدوري Ⓓ السعة



# الوحدة

## الأولى: الموجات

### الضوء

#### الفصل الثاني

1 الدرس من بداية الفصل إلى انكسار الضوء

2 الدرس من التداخل في الضوء إلى الحيود في الضوء

3 الدرس من الانعكاس الكلي إلى السراب

4 الدرس من انحراف الضوء في المنشور الثلاثي إلى نهاية الفصل



## بداية الفصل

## انكسار الضوء

من إلى

## الدرس 1

## الضوء

## مقدمة

– الضوء أحد صور الطاقة التي لا يستغنى عنها الإنسان ، فالشمس هي أهم المصادر الطبيعية للطاقة ، حيث معظم طاقة الشمس عبارة عن ضوء وحرارة .

– الضوء صورة من صور الطاقة وهو هام لحياة الإنسان لأنه ضروري لرؤية الأجسام حولنا .

– الضوء ضروري لقيام النباتات بعملية البناء الضوئي التي يكون بها ما يتغذى عليه الإنسان والحيوان .

- الضوء جزء من مدى واسع من طيف الأمواج الكهرومغناطيسية .
- الضوء من الأمواج الكهرومغناطيسية أي له الخصائص العامة للأمواج .
- الضوء لا يحتاج إلى وسط مادي للانتشار فيه مثل الصوت .


## طبيعة الضوء

## الأمواج الكهرومغناطيسية

هي موجات مستعرضة تتكون من مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية مهتزة بتردد معين ومتفقة في الطور ومتعامدة بعضها على بعض ومتعامدة على اتجاه إنتشارها .

## خواص الأمواج الكهرومغناطيسية

- 1 تنتشر جميعها بسرعة ثابتة في الفراغ أو الهواء تساوي  $3 \times 10^8$  m/s .
- 2 أمواج مستعرضة لأن كلا المجالين الكهربائي والمغناطيسي عمودي على اتجاه انتشار الموجة .
- 3 تختلف عن بعضها في الخواص الفيزيائية نظراً لاختلاف التردد والطول الموجي .
- 4 لها خواص الانعكاس والانكسار والحيود والتداخل .
- 5 لها القدرة على النفاذ والاختراق خلال المواد حيث تزداد قدرتها بزيادة طاقتها نتيجة زيادة ترددها .
- 5 لها مدى واسع من الترددات والأطوال الموجية ، يسمى هذا المدى الطيف الكهرومغناطيسي ويشمل :






هو ترتيب الموجات الكهرومغناطيسية أو توزيعها حسب الطول الموجي أو التردد.

خالي بالك

- 1 الضوء له طبيعة موجية (أو الضوء حركة موجية). **علل ... ؟** لأنه يخضع لظواهر الانعكاس والانكسار والتداخل والحيود.
- 2 أشعة جاما لها قدرة على النفاذ أكبر من الأشعة تحت الحمراء **علل ... ؟** لأن تردد أشعة جاما أكبر من تردد الأشعة تحت الحمراء فتزداد طاقتها وبالتالي تزداد قدرتها على النفاذ أكثر من الأشعة تحت الحمراء.

### خصائص أمواج الضوء



### 1 الانتشار Propagation


- ينتشر الضوء في الوسط الواحد (المتجانس) في جميع الاتجاهات في خطوط مستقيمة ما لم يصادفه وسط عائق فإذا صادفه وسط عائق فإنه يعاني انعكاس أو انكسار أو امتصاص بنسب مختلفة حسب طبيعة الوسط العائق.

### 2 الانعكاس Reflection

- عند سقوط شعاع ضوئي على سطح فاصل بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية فإن جزء من الضوء ينعكس والجزء الآخر ينكسر مع إهمال الجزء الممتص.

### • انعكاس الضوء

ارتداد الأشعة الضوئية في نفس الوسط عندما تقابل سطحاً عاكساً.



### زاوية الانعكاس

الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام عند نقطة السقوط على السطح العاكس.

### زاوية السقوط

الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام عند نقطة السقوط على السطح العاكس أو الفاصل.



## قانون الانعكاس في الضوء

زاوية السقوط = زاوية الانعكاس

القانون الأول:

الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس.

القانون الثاني:



ملاحظة ... !!

إذا كان اتجاه سقوط الشعاع عمودياً على السطح العاكس (زاوية السقوط = صفر) فإن الشعاع ينعكس على نفسه (زاوية الانعكاس = صفر) **علل ... ؟**  
لأن زاوية السقوط = صفر ، لذلك زاوية الانعكاس = صفر.

مثال 1

تتبع بالرسم مسار الأشعة الضوئية الساقطة على السطح العاكس التالي مع توضيح قيم زوايا السقوط والانعكاس على الرسم؟

الإجابة

زاوية انعكاس الشعاع عن المرآة ص =  $50^\circ$ 

خلي بالك



① يسهل رؤية صورتك المنعكسة على زجاج نافذة حجرة مضيئة ليلاً عندما يكون خارج الحجرة ظلام شديد، في حين يصعب تحقيق ذلك نهاراً. **علل .. ؟**  
لأنه عندما يكون خارج الغرفة إظلام تام تكون شدة الضوء النافذ من الخارج إلى داخل الغرفة منعدمة لذلك يرى الشخص صورته بفعل الجزء القليل المنعكس من الضوء داخل الغرفة على الزجاج، أما في حالة ما يكون خارج الغرفة ضوء فإن شدة الضوء النافذ من الخارج إلى الداخل تكون أكبر من شدة الضوء المنعكس من داخل الغرفة لذلك يصعب رؤية الشخص لصورته بالانعكاس.



فكر وجواب

اختر:


الشعاع الضوئي المنعكس للشعاع الساقط هو .....

D ⑤

C ④

B ③

A ①






انكسار الضوء

انحراف مسار الضوء نتيجة مروره بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية.

الكثافة الضوئية لوسط

قدرة الوسط على كسر الأشعة الضوئية عند نفاذها فيه.

قانون الانكسار في الضوء



النسبة بين جيب زاوية السقوط في الوسط الأول إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني كالنسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعة الضوء في الوسط الثاني. وتكون هذه النسبة ثابتة بين الوسطين ويطلق عليها اسم **معامل الانكسار النسبي** من الوسط الأول إلى الوسط الثاني.

القانون الأول:

$$\frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{V_1}{V_2} = {}_1n_2$$

- ويرمز له بالرمز  $({}_1n_2)$  أي أن:

الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح الفاصل.

القانون الثاني:




ملاحظة ... !!

إذا سقط شعاع ضوئي عمودياً على سطح فاصل فإنه ينفذ دون أن يعاني أي انكسار، حيث يظل التردد ثابت لكن تتغير سرعة الضوء والطول الموجي

شرط انكسار الضوء :

- سقوط شعاع ضوئي مائل على سطح فاصل بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية.



خلي بالك

نرى القلم كما لو كان مكسوراً ؟

لأن أشعة الضوء المنعكس من جزء القلم الموجود فوق سطح الماء لا يحدث لها انكسار، بينما الأشعة المنعكسة من جزء القلم الموجود تحت سطح الماء يحدث لها انكسار، لأنها انتقلت من الماء الى الهواء ( وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية )



فكر وجاوب

اختن:

لاحظ طالب أن القلم الذي في الكوب يبدو له مكسوراً ويرجع ذلك لإختلاف .....

(أ) سرعة الضوء في الوسطين

(ب) تردد الضوء في الوسطين

(ج) شدة الضوء في الوسطين

(د) كثافة الضوء في الوسطين




معاملات الانكسار (النسبي - المطلق)

1 معامل الانكسار النسبي ( $n_2$ )

معامل الانكسار النسبي ( $n_2$ )

هو النسبة بين جيب زاوية السقوط في الوسط الأول (السقوط) إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني. أو هو النسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعته في الوسط الثاني (الانكسار).

$$n_2 = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{V_1}{V_2}$$



ما معنى أن ... 1.5 ؟


معامل الانكسار النسبي بين وسطين = 0.8  
معنى ذلك أن النسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعته في الوسط الثاني = 0.8

التعريف

2 معامل الانكسار المطلق (n)

هو النسبة بين جيب زاوية السقوط في الفراغ أو الهواء إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط. أو هو النسبة بين سرعة الضوء في الهواء أو الفراغ إلى سرعة الضوء في الوسط.

$$n = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{C}{V}$$



ما معنى أن ... 1.5 ؟

معامل الانكسار المطلق للزجاج = 1.5  
معنى ذلك أن النسبة بين سرعة الضوء في الهواء أو الفراغ إلى سرعة الضوء في الزجاج = 1.5



القانون

الانكسار

العوامل

- 1 الطول الموجي للضوء الساقط.
- 2 سرعة الضوء في هذا الوسط.

العلاقة البيانية





- معامل الانكسار النسبي بين وسطين يمكن أن يكون أكبر من الواحد الصحيح أو أقل من الواحد الصحيح. **علل..؟**  
لأن معامل الانكسار النسبي يساوي  $n_2 = \frac{V_1}{V_2}$  فعندما تكون سرعة الضوء في الوسط الأول  $V_1$  أكبر من سرعة الضوء في الوسط الثاني  $V_2$  يكون معامل الانكسار النسبي أكبر من الواحد الصحيح، بينما عندما تكون سرعة الضوء في الوسط الأول  $V_1$  أصغر من سرعة الضوء في الوسط الثاني  $V_2$  يكون معامل الانكسار النسبي أقل من الواحد الصحيح.
- معامل الانكسار النسبي بين وسطين والمطلق ليس له وحدة تمييز. **علل..؟**  
لأنه نسبة بين كميتين متماثلتين.
- معامل الانكسار المطلق لوسط دائما أكبر من الواحد الصحيح. **علل..؟**  
لأنه يتعين من العلاقة:  $n = \frac{c}{v}$  وسرعة الضوء في الفراغ  $c$  دائما أكبر من سرعة الضوء في الوسط  $v$  لذلك يكون معامل الانكسار المطلق دائما أكبر من الواحد الصحيح.
- معامل الانكسار المطلق للهواء يساوي الواحد الصحيح. **علل..؟**  
لأن معامل الانكسار المطلق لوسط هو النسبة بين سرعة الضوء في الهواء إلى سرعة الضوء في الوسط وعندما يكون الوسط هو الهواء فتكون سرعة الضوء متساوية في البسط والمقام وبالتالي يكون:  $(n = 1)$

### تذكر أن


ينكسر الشعاع الضوئي **مبتعداً** عن العمود المقام.  
**عندما:** ينتقل الشعاع من وسط **أكبر كثافة** ضوئية (**أقل سرعة**) إلى وسط **أقل كثافة** ضوئية (**أكبر سرعة**).

$$\therefore V \propto \frac{1}{n} \propto \frac{1}{\text{الكثافة الضوئية}}$$

$$\therefore \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\therefore V_2 > V_1$$

$$\therefore \theta > \phi$$




ينكسر الشعاع الضوئي **مقترباً** من العمود المقام.  
**عندما:** ينتقل الشعاع من وسط **أقل كثافة** ضوئية (**أكبر سرعة**) إلى وسط **أكبر كثافة** ضوئية (**أقل سرعة**).

$$\therefore V \propto \frac{1}{n} \propto \frac{1}{\text{الكثافة الضوئية}}$$


$$\therefore \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\therefore V_1 > V_2$$

$$\therefore \phi > \theta$$







**ملاحظة ... !!** سرعة الضوء في وسط تتناسب عكسياً مع معامل الانكسار المطلق للوسط ( $v \propto \frac{1}{n}$ )

**العلاقة بين معامل الانكسار النسبي بين وسطين والمطلق لكل منهما.**

– نفرض وسطين شفافين معامل الانكسار المطلق للوسط الأول ( $n_1$ ) وسرعة الضوء فيه ( $v_1$ )، ومعامل الانكسار المطلق للوسط الثاني ( $n_2$ ) وسرعة الضوء فيه ( $v_2$ ).

$$\therefore n_1 = \frac{c}{v_1} \Rightarrow v_1 = \frac{c}{n_1} \rightarrow (1)$$

$$\therefore n_2 = \frac{c}{v_2} \Rightarrow v_2 = \frac{c}{n_2} \rightarrow (2)$$

$$\therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\therefore n_1 n_2 = \frac{n_2}{n_1}$$

بقسمة (1) على (2):

**معامل الانكسار النسبي بين وسطين ( $n_1, n_2$ )**

النسبة بين معامل الانكسار المطلق للوسط الثاني (الانكسار) ومعامل الانكسار المطلق للوسط الأول (السقوط).

**قانون سنل**

حاصل ضرب معامل الانكسار المطلق لوسط السقوط في جيب زاوية السقوط يساوي حاصل ضرب معامل الانكسار المطلق لوسط الانكسار في جيب زاوية الانكسار.

**استنتاج قانون سنل**

$$\therefore n_1 n_2 = \frac{\sin \phi}{\sin \theta}$$

ولكن

$$\therefore n_1 n_2 = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\therefore \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\therefore n_1 \sin \phi = n_2 \sin \theta$$



**ملاحظة ... !!**

(1) معامل الانكسار النسبي من الوسط 1 إلى الوسط 2 = مقلوب معامل الانكسار النسبي من الوسط 2 إلى الوسط 1

$${}_1n_2 = \frac{1}{{}_2n_1} \rightarrow \therefore {}_1n_2 \times {}_2n_1 = 1$$

(2) يمكن استخدام الانكسار في تحليل وتشيت حزمة من الضوء الأبيض إلى مكوناته (ألوان الطيف السبعة) وسبب ذلك: أن ألوان الطيف السبعة تختلف عن بعضها في الطول الموجي مما يؤدي إلى اختلاف معامل الانكسار المطلق، ويمكن ملاحظة ذلك عند سقوط الضوء الأبيض على فقاعة صابون فإنها تظهر كأنها ملونة.

(3) ترتيب ألوان الطيف حسب الطول الموجي من الأكبر إلى الأصغر.

(أحمر - برتقالي - أصفر - أخضر - أزرق - نيلي - بنفسجي)




$$c = \lambda \nu$$

الواقى في الفيزياء



الشعاع الساقط عمودياً على السطح الفاصل ينفذ دون أن يعاني أي انكسار. **علل ...؟**  
لأنه تبعاً لقانون سنل ( $n_1 \sin \phi = n_2 \sin \theta$ ) ، عند سقوط شعاع عمودياً على السطح الفاصل تكون ( $\phi = 0$ ) فإن ( $n_2 \sin \theta = 0$ ) وبالتالي زاوية الانكسار ( $\theta = 0$ ).



① وضع مسار شعاع ضوئي خلال متوازي مستطيلات من الزجاج:

**أولاً : على الوجه (A) :** عند سقوط شعاع ضوئي من الهواء حيث السرعة ( $V_1$ ) إلى متوازي المستطيلات حيث سرعة الضوء في الزجاج ( $V_2$ ) طبقاً للعلاقة:  $\frac{V_1}{V_2} = \frac{\sin \phi}{\sin \theta}$  فإن:

سرعة الضوء في الهواء ( $V_1$ ) < سرعته في أي وسط آخر (الزجاج) ( $V_2$ ).

وبالتالي تكون:  $\sin \phi_1 > \sin \theta_1$  فتكون  $\phi_1 > \theta_1$  فينكسر الشعاع مقترباً من العمود.

**ثانياً : على الوجه (B) :** عند خروج الشعاع من المتوازي (الزجاج) إلى الهواء

تزداد سرعته فيخرج منكسراً مبتعداً عن العمود أي  $\theta_2 > \phi_2$


**ملاحظات :**

① زاوية السقوط ( $\phi_1$ ) = زاوية الخروج ( $\theta_2$ ).

② زاوية الانكسار الأولى ( $\theta_1$ ) = زاوية السقوط الثاني ( $\phi_2$ ).

③ الشعاع الخارج يوازي الشعاع الساقط.

(ولكن الشعاع الخارج يزاح عن موضعه بمسافة تتوقف على سمك المتوازي)



② سقط شعاعان ضوئيان بحيث يلتقيان في نقطة على حائل رأسي وضع لوح زجاجي



رأسي مواز للحائل يعترض مسار الشعاعين هل يظل موضع نقطة تقابل الشعاعين

على الحائل كما هي أم لا ؟ مع التعليل؟

ج : يعمل اللوح الزجاجي الرأسي عمل متوازي المستطيلات ، حيث يسبب إزاحة في

مسار الشعاعين الساقطين عليه بعد نفاذهما منه وبذلك يزداد طول المسار وتزاح

نقطة تقابل الشعاعين لتصبح خلف الحائل وعلى بعد منه مساوياً لمقدار هذه الإزاحة.









## فكر وجواب

اختر:

بين الشكل انكسار شعاع ضوئي بين وسطين



$$\theta_1 > \theta_2 \quad \textcircled{5}$$

$$\theta_1 < \theta_2 \quad \textcircled{4}$$

$$\theta_2 = 30^\circ \quad \textcircled{3}$$

$$\theta_1 = \theta_2 \quad \textcircled{1}$$

إذا كان معامل الانكسار النسبي ثابت للوسطين فإن .....

## ملاحظات لحل المسائل (1)

1 زاوية السقوط = زاوية الانعكاس

2 لحساب معامل الانكسار المطلق

3 لحساب معامل الانكسار النسبي

$$n = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{c}{v}$$

$$n_2 = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{2n_1}$$

$$n_1 \sin \phi = n_2 \sin \theta$$

قانون سنل لحساب زاوية السقوط أو زاوية الانكسار بدلالة معامل الانكسار للوسطين

## مثال 1

سقط شعاع ضوئي على سطح متوازي مستطيلات زجاجي بزاوية سقوط  $60^\circ$  احسب كل من زاوية الانكسار وكذلك زاوية الخروج ( علما بأن معامل انكسار الزجاج يساوي  $\sqrt{3}$  )

## الإجابة

## المعطيات

$$\phi = 60^\circ$$

$$n = \sqrt{3}$$

أولاً:

$$n = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{\sin 60}{\sin \theta}$$

$$\sin \theta = \frac{\sin 60}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \rightarrow \therefore \theta = \sin^{-1} \left[ \frac{1}{2} \right] = 30^\circ$$

$$\therefore \text{زاوية الخروج} = \text{زاوية السقوط} = 60^\circ$$


ثانياً:  $\therefore$  الشعاع الخارج **يوازي** الشعاع الساقط



## مثال 2

سقط شعاع ضوئي على سطح سائل وكانت زاوية ميل الشعاع على سطح السائل  $30^\circ$  فانحرف الشعاع من مساره بزاوية  $30^\circ$  احسب معامل انكسار السائل، وسرعة الضوء فيه إذا كانت سرعته في الهواء هي  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

### الإجابة



### المعطيات

$$\begin{aligned}\phi &= 90 - 30 = 60^\circ \\ \theta &= 60 - 30 = 30^\circ \\ C &= 3 \times 10^8 \text{ m/s}\end{aligned}$$


$$\therefore n = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{\sin 60}{\sin 30} = \sqrt{3}$$

$$n = \frac{C}{V} \rightarrow \therefore V = \frac{C}{n} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{3}} = 1.732 \times 10^8 \text{ m/s}$$

## مثال 3

سقط شعاع ضوئي بزاوية سقوط  $58^\circ$  على سطح لوح زجاجي معامل انكساره 1.6 ، فانعكس جزء منه وانكسر جزء آخر ، احسب الزاوية المحصورة بين الشعاعين المنعكس والمنكسر.

### الإجابة



### المعطيات

$$\begin{aligned}\phi &= 58^\circ \\ n &= 1.6\end{aligned}$$

أولاً : زاوية الانعكاس = زاوية السقوط  $= 58^\circ$   
ثانياً : نوجد زاوية الانكسار ( $\theta$ )

$$\sin \theta = \frac{\sin \phi}{n} = \frac{\sin 58}{1.6} = 0.53 \rightarrow \therefore \theta = 32^\circ$$

∴ الزاوية المحصورة بين الشعاعين المنعكس والمنكسر =

$$= 180 - (32 + 58) = 90^\circ$$

## مثال 4

إذا كان معامل الانكسار المطلق للماس  $\frac{5}{2}$  وللزجاج  $\frac{3}{2}$  أوجد:

① معامل الانكسار النسبي من الزجاج للماس. ② معامل الانكسار النسبي من الماس للزجاج. ③ وماذا تستنتج ؟

### الإجابة

### المعطيات

$$\begin{aligned}n_{\text{ماس}} &= \frac{5}{2} \\ n_{\text{زجاج}} &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

① معامل الانكسار النسبي من الزجاج للماس

② معامل الانكسار النسبي من الماس للزجاج:

③ نستنتج مما سبق أن :

$${}_1n_2 = \frac{n_2}{n_1} = \frac{5}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

$${}_2n_1 = \frac{n_1}{n_2} = \frac{3}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

$${}_1n_2 = \frac{1}{{}_2n_1}$$

$$\therefore {}_1n_2 \times {}_2n_1 = 1$$



## مثال 5

متوازي مستطيلات من الزجاج معامل انكسار مادته  $\sqrt{3}$  وضع فوق مرآة مستوية أفقية ، سقط شعاع ضوئي على الوجه العلوي للمتوازي بحيث يميل عليه بزاوية  $30^\circ$  فانكسر داخل المتوازي ثم انعكس عن المرآة ثم خرج من نفس الوجه الذي سقط عليه وعلى بعد يساوي 2 cm من نقطة السقوط . احسب سمك المتوازي.

## الإجابة

$$\phi = 90 - 30 = 60^\circ$$

$$\sin \theta = \frac{\sin \phi}{n} = \frac{\sin 60}{\sqrt{3}} = 0.5$$

$$\theta = 30^\circ$$

من هندسة الشكل: سمك المتوازي ب د

$$\tan \theta = \frac{\text{اد}}{\text{ب د}}$$


$$\text{ب د} = \frac{\text{اد}}{\tan \theta} = \frac{1}{\tan 30} = 1.732 \text{ cm}$$

∴ سمك المتوازي = 1.732 سم

## المعطيات

$$\phi = 90 - 30 = 60^\circ$$

$$n = \sqrt{3}$$



## مثال 6

حوض سباحة عمقه 6 m مملوء تماماً بالماء ، وضع مصباح كهربائي على عمود ارتفاعه 9 m ويبعد عن حافة قاع الحوض مسافة 12 m ليضيء قاع الحوض، احسب طول الجزء المظلم من قاع الحوض (علماً بأن معامل انكسار الماء  $\frac{4}{3}$ )

## الإجابة

من الشكل يتضح أن:


$$\therefore \tan \beta = \frac{9}{12} \Rightarrow \therefore \beta = 36.869^\circ$$

$$\therefore \phi = 90 - 36.869 = 53.131^\circ$$

$$\therefore n = \frac{\sin \phi}{\sin \theta} \Rightarrow \therefore \frac{4}{3} = \frac{\sin 53.131}{\sin \theta} \Rightarrow \therefore \theta = 36.87^\circ$$

$$\tan 36.87 = \frac{Y}{6} \Rightarrow \therefore Y = 4.5 \text{ m}$$

∴ طول الجزء الذي لا يصله ضوء المصباح = 4.5 m





- الجدول التالي يوضح العلاقة بين جيب زاوية السقوط في الهواء ( $\sin \phi$ ) وجيب زاوية الانكسار في الزجاج ( $\sin \theta$ ) للأشعة الضوئية

$\sin \phi$	0	0.15	0.3	0.6	0.75	0.9
$\sin \theta$	0	0.1	0.2	0.4	0.5	a

ارسم علاقة بيانية بين ( $\sin \phi$ ) على المحور الرأسي، ( $\sin \theta$ ) على المحور الأفقي ومن الرسم اوجد:


- ① قيمة a  
② معامل الانكسار للزجاج .

## الاجابة

① قيمة a

$$a = 0.6$$

② معامل الانكسار للزجاج.



$$\text{slope} = \frac{\Delta \sin \phi}{\Delta \sin \theta} = n$$

$$= \frac{(0.75 - 0.3)}{(0.5 - 0.2)} = 1.5$$

$$\therefore n = 1.5$$



هو ظاهرة تراكم موجات الضوء الصادرة من مصدرين مترابطين لهما نفس التردد والسعة والطور. وينتج عن ذلك: ① وجود مناطق تقوية للضوء أي تكون شدة الإضاءة فيها عالية. ② وجود مناطق ضعف أو انعدام للضوء، أي تكون فيها شدة الإضاءة ضعيفة جداً.



## الشق المزدوج لتوماس يونج

## تجربة عملية

الفرض منها: ① توضيح ظاهرة التداخل في الضوء. ② تعيين الطول الموجي لأي ضوء أحادي اللون

الجهاز المستخدم كما بالشكل:

## الأدوات المستخدمة:

- ① مصدر ضوئي أحادي اللون.
- ② حاجز به فتحة مستطيلة الشكل.
- ③ حاجز به فتحتان مستطيلتان.

## خطوات التجربة:


- ① نضع المصدر الضوئي أحادي اللون (أمواجه ذات طول موجي واحد  $\lambda$ ) على بعد مناسب من حاجز به فتحة مستطيلة ضيقة لتخرج منها موجات الضوء على شكل موجات اسطوانية.
- ② نضع حاجز به فتحتان مستطيلتان ضيقتان ( $S_2, S_1$ ) تعملان كشق مزدوج وتقعان على صدر الموجة الاسطوانية، فيكون للموجات التي تصلهما نفس الطور.

③ تعمل الفتحتان ( $S_2, S_1$ ) كمصدرين مترابطين لموجات الضوء.

④ تتداخل أمواج المصدرين وتتكون على الحائل مناطق مستقيمة متوازية عبارة عن مناطق مضيئة تتخللها مناطق مظلمة تسمى **هذب التداخل**.

$$\Delta y = \frac{\lambda R}{d}$$

- ⑤ يمكن تعيين المسافة بين هدبتين متتاليتين من نفس النوع من العلاقة: حيث:  $\Delta y$  المسافة بين هدبتين متتاليتين من نفس النوع (مضيئتين أو مظلمتين).  $\lambda$  الطول الموجي للضوء الأحادي المستخدم.  $d$  المسافة بين الشقين ( $S_2, S_1$ ).  $R$  المسافة بين الشق المزدوج والحائل المعد لاستقبال الهذب.







ملاحظة ... !!

يجب أن تكون الفتحتين ( $S_1, S_2$ ) على بعد واحد من المصدر الضوئي  $S$  حتى تصلهما الموجات الاسطوانية في لحظة واحدة فتعملان كمصدرين مترابطين للموجات.

### المصادر الضوئية المترابطة

المصادر التي تكون أمواجها متساوية التردد والسعة ولها نفس الطور.

### صدر الموجة

سطح عمودي على اتجاه انتشار الموجة وتكون جميع نقاطه لها نفس الطور.

### هُدب التداخل

هي مناطق مضيئة تتخللها مناطق مظلمة تنتج عن تراكب موجات ضوئية صادرة من مصدرين مترابطين .

تنقسم هُدب التداخل الي قسمين :

#### 1 هُدب مضيئة

#### كيف تنشأ

- مناطق مضيئة نتيجة تقابل قمة من  $S_1$  مع قمة من  $S_2$  أو قاع من  $S_1$  مع قاع من  $S_2$  ويكون فرق المسار بين الموجتين المتداخلين صفر أو  $\lambda$  أو  $2\lambda$  أو .....  $m\lambda$  ويسمى هذا التداخل **تداخل بناء**.

#### 2 هُدب مظلمة

- مناطق مظلمة نتيجة تقابل قمة من  $S_1$  مع قاع من  $S_2$  أو قاع من  $S_1$  مع قمة من  $S_2$  ويكون فرق المسار بين الموجتين المتداخلين  $\frac{1}{2}\lambda$  أو  $\frac{3}{2}\lambda$  أو  $\frac{5}{2}\lambda$  .....  $(m+\frac{1}{2})\lambda$  ويسمى هذا التداخل **تداخل هدام**.

حيث ( $m$ ) رتبة الهدبة وتساوى أي عدد صحيح ( صفر أو 1 أو 2 أو 3 ..... )

### التداخل الهدام


تداخل ينتج عنه انعدام لشدة الضوء في بعض المواضع ( هُدبة مظلمة ) نتيجة تقابل قمة من إحدى الموجتين مع قاع من الموجة الأخرى أو قاع من إحدى الموجتين مع قمة من الموجة الأخرى.

### التداخل البناء


تداخل ينتج عنه تقوية في شدة الضوء في بعض المواضع ( هُدبة مضيئة ) نتيجة تقابل قمة من إحدى الموجتين مع قمة من الموجة الأخرى أو قاع من إحدى الموجتين مع قاع من الموجة الأخرى.

### شرط حدوثه


- أن يكون فرق المسار بين الموجتين المتداخلتين  $(m+\frac{1}{2})\lambda$



- أن يكون فرق المسار بين الموجتين المتداخلتين  $m\lambda$







### العوامل التي تجعل هُذب التداخل أكثر وضوحاً:

- 1 استخدام ضوء أحادي اللون له طول موجي كبير نسبياً (مثل الأحمر) .
- 2 أن تكون المسافة بين الشقين d أصغر ما يمكن.
- 3 أن تكون المسافة بين الحائل المعد لاستقبال الهُذب والشق المزدوج كبيرة.
- 4 أن يكون اتساع فتحتي الشقين أصغر ما يمكن .

### شروط حدوث التداخل في الضوء:

- 1 أن يكون كل من المصدر الضوئي أحادي الطول الموجي **علل ... ؟** حتى يعطي كلا من المصدرين الضوئيين ضوءاً له طول موجي واحد وبالتالي تكون الأمواج الضوئية لها نفس التردد والسعة فينتج بينهما تداخل.
- 2 أن يكون المصدران الضوئيان مترابطين أي لهما نفس التردد والسعة والطور.




### خلي بالك

- 1 الهُذب المركزية في تجربة يونج دائماً مضينة. **علل ... ؟** لأن فرق المسار هُذب مركزية مضينة عند المركز (في المنتصف) يساوي صفر فيكون التداخل بناء.

- 2 كلما قلت المسافة بين الشقين في تجربة الشق المزدوج ليونج كلما زاد وضوح التداخل. **علل ... ؟** ( $\Delta y \propto \frac{1}{d}$ ) فتكون المسافة بين هُدبتين متتاليتين ( $\Delta y$ ) تتناسب عكسياً مع المسافة بين الفتحتين (d) ، فكلما كانت (d) صغيرة كلما زاد وضوح هُذب التداخل.
- 3 يجب أن تكون الفتحة مستطيلة الشكل. **علل ... ؟** حتى تنفذ منه الأمواج على شكل أمواج اسطوانية الشكل فيكون صدر الموجة مستو.
- 4 يفضل استخدام ضوء طوله الموجي كبير نسبياً (مثل الضوء الأحمر). **علل ... ؟** حتى يزداد وضوح هُذب التداخل (لأن  $\Delta y \propto \lambda$ ).



العوامل التي تتوقف عليها المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع

العلاقة بين	الشكل البياني	القانون ودلالة الميل
المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع ( $\Delta y$ ) وبعد الحائل عن الشقين $R$ (علاقة طردية)		$\Delta y = \frac{\lambda R}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta y}{R} = \frac{\lambda}{d}$
المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع ( $\Delta y$ ) ومقلوب المسافة بين الشقين ( $\frac{1}{d}$ ) (علاقة طردية)		$\Delta y = \frac{\lambda R}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta y}{\frac{1}{d}} = \Delta y d = \lambda R$
المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع ( $\Delta y$ ) والطول الموجي للضوء المستخدم. (علاقة طردية)		$\Delta y = \frac{\lambda R}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta y}{\lambda} = \frac{R}{d}$

#### ملاحظات لحل المسائل (1)

$$\Delta y = \frac{\lambda R}{d}$$

1 لحساب المسافة بين هديتين مضيقتين أو مظلمتين متتاليتين:

2 لحساب نسبة الخطأ في قياس ( $\Delta y$ ) :  $\text{نسبة الخطأ} = \frac{\text{القيمة الحقيقية} - \text{القيمة المقاسة}}{\text{القيمة الحقيقية}} = \frac{\text{مقدار الخطأ}}{\text{القيمة الحقيقية}}$

$$\frac{\Delta y_1}{\Delta y_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

3 إذا استخدمنا أكثر من ضوء لنفس التجربة:

4 لحساب عدد الهدب ( $N$ ) خلال مسافة معينة ( $X$ ) :



$$N = \frac{2X(\text{ضعف المسافة بين مركزي هديتين متماثلتين})}{\Delta y} \quad \text{OR} \quad N = \frac{2X(\text{ضعف طول الحائل})}{\Delta y}$$

#### مثال 1

سقط ضوء أخضر طول موجته  $5 \times 10^{-7} \text{ m}$  على شق مزدوج فتكونت على شاشة بيضاء على بعد مترين منها هُذب التداخل وكانت المسافة بين هديتين متتاليتين مختلفتين 2.5 مم ، احسب المسافة بين الشقين في الحائل.

#### الاجابة

$$\therefore \Delta y = \frac{\lambda R}{d}$$

$$\therefore d = \frac{\lambda R}{\Delta y} = \frac{5 \times 10^{-7} \times 2}{2 \times 2.5 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$$

#### المعطيات

$$\lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ m} , R = 2 \text{ m}$$

$$\Delta y = 2 \times 2.5 \text{ mm}$$



مثال 2

في تجربة الشق المزدوج ليونج كانت المسافة بين الفتحتين الضيقتين تساوي 2mm وكانت المسافة بينهما وبين الحائل المعد لاستقبال هُذب التداخل تساوي 1m فإذا كانت المسافة بين هُذبتين مضيئتين متتاليتين تساوي  $5 \times 10^{-4} \text{ m}$  وسرعة الضوء تساوي  $3 \times 10^8 \text{ m}$  أوجد: ① الطول الموجي للضوء المستخدم ② تردد موجة الضوء

الإجابة

① الطول الموجي للضوء المستخدم

$$\therefore \Delta y = \frac{\lambda R}{d} \quad \therefore \lambda = \frac{\Delta y d}{R} = \frac{5 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-3}}{1} = 10^{-6} \text{ m}$$

$$\therefore v = \frac{C}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{10^{-6}} = 3 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

② تردد موجة الضوء

المعطيات

$d = 2 \text{ mm}$   
 $R = 1 \text{ m}$   
 $\Delta y = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$   
 $C = 3 \times 10^8 \text{ m}$

مثال 3

في إحدى تجارب الشق المزدوج ليونج استقبلت هُذب التداخل على تدريج فكانت المسافة بين هُذبتين معتمتين متتاليتين 2.7mm وكان الضوء المستخدم أحادي اللون طوله الموجي  $4800 \text{ \AA}$  والبعد بين الشق المزدوج والتدريج 5m والمسافة بين منتصف الشق المزدوج 1mm احسب نسبة الخطأ في التدريج.

الإجابة

$$\therefore \Delta y = \frac{\lambda R}{d} = \frac{4800 \times 10^{-10} \times 5}{1 \times 10^{-3}} = 2.4 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\text{مقدار الخطأ} = 2.7 \times 10^{-3} - 2.4 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\text{نسبة الخطأ} = \frac{\text{مقدار الخطأ}}{\text{القيمة الحقيقية}} = \frac{3 \times 10^{-4}}{2.4 \times 10^{-3}} \times 100 = 12.5 \%$$


المعطيات

$\Delta y = 2.7 \text{ mm}$   
 $\lambda = 4800 \text{ \AA}$   
 $R = 5 \text{ m}$   
 $d = 1 \text{ mm}$



فكر وجاوب

اختر:



① إذا كان فرق المسار بين A ، B يساوي 0.3 cm فإن الهُذب المتكون عند النقطة y

- Ⓐ مضيء ثاني .  
 Ⓑ معتم ثاني .  
 Ⓒ مضيء ثالث .  
 Ⓓ معتم ثالث .


② إذا كانت المسافة بين هُذبتين متتاليتين من نفس النوع 2 mm فإن عدد الهُذب المتكونة على حائل طوله 50 cm

- Ⓐ 100  
 Ⓑ 200  
 Ⓒ 250  
 Ⓓ 500

③ إذا كانت المسافة بين مركز الهُذبة المركزية (0)

ومركز الهُذبة المضيئة الرابعة (4) 1.6 cm فإن  $(\Delta y) = \dots$

- Ⓐ  $2 \times 10^{-3} \text{ m}$   
 Ⓑ  $4 \times 10^{-3} \text{ m}$   
 Ⓒ  $6 \times 10^{-3} \text{ m}$   
 Ⓓ  $8 \times 10^{-3} \text{ m}$





- الجدول التالي يوضح العلاقة بين المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع ( $\Delta y$ ) والمسافة بين الشقين (d):  
 علماً بأن المسافة بين الشق المزدوج والحائل 2 متر.

$d \times 10^{-3} \text{ (m)}$	5	4	X	2	1
$\Delta y \times 10^{-4} \text{ (m)}$	2	2.5	4	5	10


ارسم علاقة بيانية بين  $\Delta y$  على المحور الراسي،  $\frac{1}{d}$  على المحور الأفقي ومن الرسم اوجد:  
 a. قيمة كل من X  
 b. الطول الموجي  $\lambda$  للضوء المستخدم.

## الاجابة

نخطط جدول يوضح العلاقة بين المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع ( $\Delta y$ ) ومقلوب المسافة بين الشقين ( $\frac{1}{d}$ ):

$\frac{1}{d} \times 10^2 \text{ (m}^{-1}\text{)}$	2	2.5	$\frac{1}{x}$	5	10
$\Delta y \times 10^{-4} \text{ (m)}$	2	2.5	4	5	10

a. قيمة X



$$\therefore \frac{1}{x} = 4 \times 10^2 \text{ (m}^{-1}\text{)}$$

$$\therefore x = 2.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

b. الطول الموجي  $\lambda$  للضوء المستخدم.

$$\text{slope} = \frac{\Delta y}{\Delta \frac{1}{d}} = R\lambda$$

$$= \frac{(7-5) \times 10^{-4}}{(7-5) \times 10^2} = 10^{-6}$$

$$\therefore R\lambda = 10^{-6}$$


$$\therefore \lambda = \frac{10^{-6}}{2} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$



diffraction

5 الحيود

- عند سقوط ضوء أحادي اللون على حاجز به فتحة دائرية الشكل ، فإنه يغير اتجاه انتشاره ( **يحيد عن اتجاهه** ) وتتداخل ( **أو تتراكب** ) الموجات مع بعضها خلف الحاجز لتعطي بقعة دائرية مضيئة مركزية تكون شدة الضوء فيها أعلى ما يمكن يطلق عليها ( **قرص إيرى** ) ويحيط بها حلقات مظلمة يتخللها حلقات مضيئة تسمى ( **هَدَب الحيود** ) كما يحدث في **التداخل**.



حيود الضوء

ظاهرة انحراف موجات الضوء عن مسارها في خط مستقيم نتيجة مرورها خلال فتحة ضيقة بالنسبة للطول الموجي فيؤدي ذلك إلى تراكب الموجات وتتكون هَدَب الحيود.

قرص إيرى

بقعة دائرية مضيئة محددة تكونت على الحائل لأشعة الضوء التي حدث لها حيود ويمكن به دراسة توزيع الإضاءة.

◀ شرط ملاحظة الحيود:

- أن تكون أبعاد فتحة العائق مقاربة للطول الموجي لموجة الضوء

!! ملاحظة ...



حيود الضوء عن فتحة دائرية




حيود الضوء عن فتحة مستطيلة


- 1) يتوقف شكل مجموعة الحيود على الشكل الهندسي للفتحة (كما بالرسم)
- 2) لا يوجد فرق جوهري بين الحيود والتداخل فكلاهما ينشأ عن تراكب أمواج **فالتداخل** ينشأ عن تراكب حركتين موجيتين فقط أما في **الحيود** ينشأ عن تراكب أكثر من عدة موجات حيث تعمل كل نقطة من نقاط الفتحة كمصدر ضوئي مستقل يرسل موجات ثانوية فيحدث بينها تراكب وتكون هَدَب الحيود.

خلى بالك


يزداد وضوح هَدَب الحيود كلما قل أبعاد الفتحة بالنسبة للطول الموجي.



يزداد وضوح الحيود كلما نقصت أبعاد الفتحة




يقل وضوح الحيود كلما زادت أبعاد الفتحة



حيود الضوء عن مروره بحافة صلبة

حائل





أشعة متوازية لضوء أحادي اللون من المصدر

مقارنة؟	الحيود	الانكسار
وجه الشبه	كلاهما يتغير مسار الضوء فيه	
وجه الاختلاف	يحدث في نفس الوسط بسبب مرور الضوء على حافة حادة أو ثقب ضيق	يحدث عند اجتياز الضوء لسطح فاصل بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية



## مقارنة بين التداخل والحيود

وجه المقارنة	التداخل	الحيود
النشأة	ينشأ عن تراكب موجتين لهما نفس التردد والسعة والطور (مترابطتان)	ينشأ عن تراكب عدة موجات ثانوية ناتجة عن عدة نقاط مختلفة من حواف الفتحة نتيجة اصطدام صدر الموجة بها
شدة الهدب	شبه متساوية	تكون الهدبة المركزية أكثر شدة وتقل بالابتعاد عن المركز
الشكل التوضيحي		
اتساع الهدب	جميعها لها نفس الاتساع	تختلف عن بعضها في الاتساع
عدد الهدب	كبير	صغير
أوجه الشبه	كلاهما له الخصائص العامة للأمواج	

تذكر أن

- الانتشار في خطوط مستقيمة: ينتشر الضوء في الوسط المتجانس في جميع الاتجاهات في خطوط مستقيمة.
- الانعكاس: ينعكس الضوء عندما يصطدم بسطح عاكس بحيث يخضع لقانوني الانعكاس.
- الانكسار: ينكسر الضوء عند انتقاله بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية بحيث يخضع لقانوني الانكسار.
- التداخل: تتداخل أمواج الضوء الصادرة عن مصدرين مترابطين وينتج عن ذلك هدب التداخل.
- الحيود: تحيد موجات الضوء عن مسارها في خط مستقيم عند مرورها من فتحة ضيقة بالنسبة للطول الموجي.

مقارنه بين الانعكاس والانكسار والتداخل والحيود من حيث: (السرعة - التردد - الطول الموجي)

	الانعكاس		الانكسار		التداخل		الحيود	
	قبل الظاهرة	بعد الظاهرة	قبل الظاهرة	بعد الظاهرة	قبل الظاهرة	بعد الظاهرة	قبل الظاهرة	بعد الظاهرة
السرعة	ثابتة	ثابتة	ثابتة	تتغير	ثابتة	ثابتة	ثابتة	ثابتة
التردد	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت
الطول الموجي	ثابت	ثابت	ثابت	يتغير	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت



## الدرس 3

الانعكاس الكلي والزواوية الحرجة ( $\phi_c$ )

- نفرض مصدر ضوئي (S) في وسط أكبر كثافة ضوئية (كالماء) معامل انكساره كبير ( $n_1$ ) تنبعث منه أشعة ضوئية بزوايا سقوط مختلفة لتنفذ إلى وسط آخر أقل كثافة (كالهواء) معامل انكساره أقل ( $n_2$ ).

فتلاحظ أن:

- 1 الشعاع (أ) يسقط عمودياً على السطح الفاصل فينفذ دون انكسار.
- 2 الشعاع (ب) ينكسر مبتعداً عن العمود.
- 3 كلما زادت زاوية السقوط زادت زاوية الانكسار **فيزداد** ابتعاد الشعاع عن العمود **ويقترّب** من السطح.
- 4 عندما تصل زاوية السقوط قيمة معينة يخرج الشعاع المنكسر **مماساً** للسطح الفاصل بزواوية انكسار  $90^\circ$

فتسمى زاوية السقوط **بالزواوية الحرجة ( $\phi_c$ )**

5 عند سقوط شعاع بزواوية سقوط أكبر من الزواوية الحرجة مثل الشعاع (و) فإنه **لا ينفذ** من السطح إلى الوسط الأقل كثافة ضوئية **وينعكس** إلى نفس الوسط (الماء) ويكون **الانعكاس كلياً** بزواوية سقوط = زاوية الانعكاس وتسمى هذه الظاهرة بـ

**الانعكاس الكلي.**

## الانعكاس الكلي

ظاهرة ارتداد (انعكاس) الأشعة كلياً إلى نفس الوسط عندما تسقط من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية بزواوية سقوط أكبر من الزواوية الحرجة.

الزواوية الحرجة بين وسطين ( $\phi_c$ )

زاوية السقوط في الوسط الأكبر كثافة ضوئية تقابلها زاوية انكسار في الوسط الأقل كثافة ضوئية تساوي  $90^\circ$

## شروط حدوث الانعكاس الكلي للأشعة الضوئية.

- 1 سقوط الأشعة من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية.
- 2 أن تكون زاوية السقوط أكبر من الزواوية الحرجة بينهما.



**تذكر أن** الزواوية الحرجة دائماً في الوسط الأكبر كثافة فقط.



ما معنى أن ... !؟

الزواوية الحرجة للماء بالنسبة للهواء  $49^\circ$  =  
معنى ذلك أن زاوية السقوط في الماء والتي تقابلها زاوية انكسار في الهواء مقدارها  $90^\circ$  هي  $49^\circ$ .






## ماذا يحدث ... ؟

إذا سقط شعاع ضوئي من الوسط الأقل كثافة ضوئية إلى الوسط الأكبر كثافة ضوئية ؟  
 هل توجد زاوية حرجة ويحدث انعكاس كلي للأشعة الضوئية أم لا ، مع التعليل ؟  
 ينكسر الشعاع الضوئي مقترباً من العمود المقام ويبتعد عن السطح الفاصل وبالتالي لا يحدث انعكاس كلي للشعاع الضوئي ولا توجد زاوية حرجة.

## العلاقة بين الزاوية الحرجة ( $\phi_c$ ) ومعامل الانكسار ( $n$ )

1. نغرض معامل انكسار الوسط الأكبر كثافة ضوئية (الماء) هو ( $n_1$ ) ، ومعامل انكسار الوسط الأقل كثافة ضوئية (الهواء) هو ( $n_2$ ) ، والزاوية الحرجة من الماء إلى الهواء هي ( $\phi_c$ ).  
 2. بتطبيق قانون سنل:




$$n_1 \sin \phi_c = n_2 \sin 90 \rightarrow \because \sin 90 = 1$$

$$n_1 \sin \phi_c = n_2 \times 1 \Rightarrow \sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1} = {}_1n_2$$

## ملاحظة ... !!

أكبر زاوية انكسار يمكن الحصول عليها =  $90^\circ$



من الوسط الأكبر كثافة إلى الوسط الأقل كثافة = جيب الزاوية الحرجة  
 3. إذا كان الوسط الأقل كثافة ضوئية هو الهواء فإن:  $n_2 = 1$

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n_1}$$

$\Leftrightarrow$

$$n_1 = \frac{1}{\sin \phi_c}$$

## معامل الانكسار المطلق لوسط ( $n$ )

يساوي مقلوب جيب الزاوية الحرجة

## العلاقة البيانية بين معامل الانكسار المطلق والزاوية الحرجة

$$\sin \phi_c \propto \frac{1}{n}$$


- كلما زاد معامل الانكسار المطلق لوسط قلت الزاوية الحرجة لأن :

### القانون ودلالة الميل

$$\text{slope} = \frac{\sin \phi_c}{\left(\frac{1}{n}\right)}$$

$$\text{slope} = \sin \phi_c \times n = 1$$

### الشكل البياني



### العلاقة بين

جيب الزاوية الحرجة ( $\sin \phi_c$ ) ومقلوب معامل الانكسار المطلق ( $n$ )



## خلى بالك

① تزداد قيمة الزاوية الحرجة بين وسطين كلما قل الفرق بين معاملتي الانكسار لهما. **علل ... ؟**

لأن  $\sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1}$  وبالتالي كلما قل الفرق بين  $n_1$  ،  $n_2$  يعني أن قيمة معامل الانكسار المطلق للوسط الأقل

كثافة ( $n_2$ ) قريبة من ( $n_1$ ) وبالتالي تزداد النسبة  $\frac{n_2}{n_1}$  وبالتالي تزداد الزاوية الحرجة.


② الضوء الذي ينبعث من تحت سطح الماء يحتمل عدم رؤيته في الهواء. **علل ... ؟**

يحدث ذلك عندما يسقط الضوء على سطح الماء بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة فيحدث له انعكاس كلي.

③ الماس شديد التآلق بالنسبة إلى الزجاج. **علل ... ؟**

لأن الزاوية الحرجة للماس بالنسبة للهواء صغيرة ( حوالي  $25^\circ$  ) وذلك لكبر معامل انكساره ( حوالي 2.4 ) ، أما الزاوية الحرجة للزجاج بالنسبة للهواء كبيرة ( حوالي  $42^\circ$  ) وذلك لصغر معامل انكساره ( حوالي 1.5 ) ، ولذلك يعاني الأشعة الضوئية انعكاسات كلية كثيرة على الماس أكبر منها على الزجاج فيبدو الماس شديد التآلق.

④ عند سقوط الضوء الأبيض على فقاعة صابون تظهر ملونة بألوان الطيف السبعة. **علل ... ؟**



لأن الضوء الأبيض مكون من عدة ألوان (ألوان الطيف السبعة) لكل لون طول موجي فيكون لكل لون معامل انكسار وبالتالي ينكسر كل لون على سطح الفقاعة بزاوية تختلف عن زاوية اللون الآخر فيتحلل الضوء الأبيض فتظهر الفقاعة ملونة.



## ملاحظة ... !!

① الزاوية الحرجة هي أكبر زاوية سقوط في الوسط الأكبر كثافة تسمح للشعاع بالنفاذ إلى الوسط الأقل كثافة. ( أي إذا قلت زاوية السقوط في الوسط الأكبر كثافة عن  $\phi_c$  ينفذ الشعاع ، وإذا زادت عن  $\phi_c$  ينعكس كلياً ) .

② يتناسب معامل انكسار مادة ( وسط شفاف ) للضوء تناسباً عكسياً مع الطول الموجي للضوء الساقط عليه وحسب العلاقة  $( \sin \phi_c = \frac{1}{n} )$  فإن جيب الزاوية الحرجة يتناسب عكسياً مع معامل الانكسار.

③ بزيادة الطول الموجي يقل معامل الانكسار فتزداد الزاوية الحرجة .

④ الزاوية الحرجة لوسط تتناسب طردياً مع الطول الموجي للضوء ، وعكسياً مع معامل الانكسار له في هذا الوسط.

⑤ أحمر  $\lambda$  < برتقالي  $\lambda$  < أصفر  $\lambda$  < أخضر  $\lambda$  < أزرق  $\lambda$  < نيلي  $\lambda$  < بنفسجي  $\lambda$

$\phi_c < \phi_c < \phi_c < \phi_c < \phi_c < \phi_c$   
أحمر بنفسجي



## ماذا يحدث ... ؟

عند انتقال شعاع ضوئي من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية؟  
لدينا أربع احتمالات:

- ① ينفذ الشعاع على استقامته دون أن ينكسر عند سقوطه عمودياً
- ② ينكسر الشعاع مبتعداً عن العمود إذا كانت زاوية السقوط أقل من الزاوية الحرجة.
- ③ ينكسر الشعاع منطبقاً على السطح الفاصل إذا كانت زاوية السقوط = الزاوية الحرجة
- ④ يحدث انعكاس كلي للشعاع إذا كانت زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة.





## تطبيق

فسر ما يلي مع التعليل:

عند وضع مصدر ضوئي أزرق اللون في مركز مكعب مصمت من الزجاج - يواجه كل وجه من أوجهه الجانبية حائل أبيض - ظهرت بقعة دائرية مضيئة على كل حائل، وعند استبدال مصدر الضوء الأزرق بأخر أحمر اللون تغير شكل البقعة المضيئة على الحائل من الشكل الدائري إلى الشكل المربع.


جـ. لأن معامل الانكسار ( $n$ ) يزداد بنقص الطول الموجي ( $\lambda$ ) و  $\sin \phi = \frac{1}{n}$   $\therefore \phi_c$  تقل بنقص  $\lambda$

$$\therefore \phi_{c_{\text{أزرق}}} > \phi_{c_{\text{أحمر}}} \rightarrow \therefore \lambda_{\text{أحمر}} > \lambda_{\text{أزرق}}$$


### بالنسبة للضوء الأزرق

### بالنسبة للضوء الأحمر

الزاوية الحرجة له صغيرة فلا يحدث انعكاس كلي للضوء على أوجه المكعب وبالتالي يصل الضوء إلى جوانب أوجه المكعب وينفذ كل مساحة الجانب فيظهر الضوء على شكل مربع من كل وجه.



الزاوية الحرجة له صغيرة فيحدث انعكاس كلي للضوء على أوجه المكعب فلا يصل إلى جوانب أوجه المكعب فينفذ الضوء من بقعة دائرية فتظهر دائرة مضيئة من كل وجه.



## ملاحظات لحل المسائل (1)

$$\sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{n_2}$$

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n_1}$$

$$n_2 = 1$$

1 لحساب الزاوية الحرجة بين وسطين مختلفين :

2 إذا كان الوسط الأقل كثافة ضوئية هو الهواء فإن

مثال 1 إذا كانت الزاوية الحرجة لوسط ما بالنسبة للهواء  $45^\circ$  احسب معامل الانكسار المطلق لهذا الوسط.

### الإجابة

$$\therefore n = \frac{1}{\sin \phi_c} = \frac{1}{\sin 45} \Rightarrow \therefore n = \sqrt{2}$$

### المعطيات

$$\phi_c = 45^\circ$$



## مثال 2

احسب مقدار الزاوية الحرجة لنفاذ الضوء من البنزين إلى الماء علماً بأن معامل انكسار الضوء في البنزين  $\frac{3}{2}$  ومعامل انكسار الضوء في الماء  $\frac{4}{3}$

## الإجابة

$$\therefore \sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \therefore \sin \phi_c = \frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9} \quad \therefore \phi_c = 62.7^\circ$$

## المعطيات

$$n_{\text{بنزين}} = \frac{3}{2}$$

$$n_{\text{ماء}} = \frac{4}{3}$$

## مثال 3

بفرض أن معامل الانكسار المطلق للماس 2.4 ، وللزجاج 1.6 احسب :  
 ① معامل الانكسار النسبي بين الماس والزجاج  
 ② الزاوية الحرجة لكل من الماس والزجاج مع الهواء.  
 ③ الزاوية الحرجة بين الماس والزجاج.  
 ④ سرعة الضوء في الماس .  
 ( إذا علمت أن سرعة الضوء في الهواء  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$  )

## الإجابة

## المعطيات

$$n_{\text{الماس}} = 2.4$$

$$n_{\text{زجاج}} = 1.6$$

$$\textcircled{1} \quad n_{\text{زجاج}} = \frac{n_{\text{زجاج}}}{n_{\text{مأس}}} = \frac{1.6}{2.4} = \frac{2}{3} = 0.667$$

$$\textcircled{2} \quad \sin \phi_c = \frac{1}{n_{\text{مأس}}} = \frac{1}{2.4} = 0.4166 \quad \therefore \phi_c = \sin^{-1} 0.4167 = 24.62^\circ$$

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n_{\text{زجاج}}} = \frac{1}{1.6} = 0.625 \quad \therefore \phi_c = \sin^{-1} 0.625 = 38.68^\circ$$

$$\textcircled{3} \quad \sin \phi_c = \frac{n_{\text{زجاج}}}{n_{\text{مأس}}} = \frac{1.6}{2.4} = \frac{2}{3} \Rightarrow \therefore \phi_c = 41.8^\circ$$

$$\textcircled{4} \quad n_{\text{مأس}} = \frac{c}{V_{\text{مأس}}} \Rightarrow V_{\text{مأس}} = \frac{c}{n_{\text{مأس}}} = \frac{3 \times 10^8}{2.4} = 2.046 \times 10^8 \text{ m/s}$$





#### مثال 4

إذا كانت الزاوية الحرجة للزجاج  $42^\circ$  ، وللماء  $48^\circ$  ، احسب الزاوية الحرجة بين الزجاج والماء .

#### المعطيات

$$\phi_{\text{زجاج}} = 42^\circ$$

$$\phi_{\text{ماء}} = 48^\circ$$

#### الإجابة

$$n_{\text{زجاج}} = \frac{1}{\sin \phi_c} = \frac{1}{\sin 42} = 1.494$$

$$n_{\text{ماء}} = \frac{1}{\sin \phi_c} = \frac{1}{\sin 48} = 1.3456$$

$$\sin \phi_c = \frac{n_{\text{ماء}}}{n_{\text{زجاج}}} = \frac{1.3456}{1.494} = 0.9$$

$$\therefore \phi_c = 64.15^\circ$$

#### مثال 5

غمر مصباح كهربائي صغير في سائل معامل انكساره المطلق  $\frac{5}{3}$  على عمق 4 cm من سطح السائل، احسب نصف قطر أصغر قرص من الفلين الذي إذا وضع فوق سطح السائل فإنه يكفي لحجب المصباح عن الرؤية.

#### الإجابة

#### المعطيات

$$n_{\text{سائل}} = \frac{5}{3}$$

$$d = 4 \text{ cm}$$

لحجب المصباح عن الرؤية يوضع قرص الفلين على سطح الماء فوق القرص تماماً بحيث تكون زوايا سقوط الأشعة الساقطة من المصباح على أي نقطة على محيط القرص تساوي الزاوية الحرجة  $\phi_c$


$$\sin \phi_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{\left(\frac{5}{3}\right)} = \frac{3}{5} \quad \rightarrow \quad \phi_c = 36.87^\circ \quad \phi_c \text{ نوجد}$$

من المثلث (أ ب)

$$\tan \phi_c = \frac{r}{\text{أ ب}}$$

$$\therefore \tan 36.87 = \frac{r}{4}$$

$$r = 3 \text{ cm}$$





## مثال 6

مكعب زجاجي مصمت طول ضلعه 12 cm وبواجه كل وجه من أوجهه حائل أبيض , وضع عند مركز المكعب مصباح كهربائي صغير يعطي ضوء أزرق معامل انكسار الزجاج له 1.5 , احسب نصف قطر دائرة الضوء الخارج من المكعب والمتكون على كل حائل , وماذا يكون شكل الضوء الخارج من المكعب على كل حائل عند استبدال المصباح بأخر يعطي ضوء أحمر معامل انكسار الزجاج له 1.2

## الاجابة

## المعطيات

$$\ell = 12 \text{ cm}$$

$$n_{\text{أزرق}} = 1.5$$

$$n_{\text{أحمر}} = 1.2$$



**فكرة الحل :** نوجد الزاوية الحرجة لكل من اللونين الأزرق والأحمر , ثم نوجد قطر الدائرة (2r) التي يمكن أن ينفذ منها الضوء , فإذا كانت أقل من طول ضلع المكعب (12 cm) فإن الضوء ينفذ من جزء من الوجه على شكل دائري , وإذا كانت أكبر من طول ضلع المكعب فإن الضوء ينفذ من كل الوجه على شكل مربع .

## أولاً: بالنسبة للضوء الأزرق

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n_{\text{أزرق}}} = \frac{1}{1.5} \Rightarrow \phi_c = 41.8^\circ$$

$$\tan \phi_c = \frac{r}{6} \Rightarrow \tan 41.8 = \frac{r}{6} \Rightarrow r = 5.36 \text{ cm} \quad \therefore 2r = 10.72 \text{ cm}$$

الضوء الأزرق ينعكس كلياً قبل وصوله إلى حافة أوجه المكعب فيخرج من الوجه على شكل بقعة دائرية قطرها 10.72 cm , أي أقل من طول ضلع المكعب (12 cm).




## ثانياً: بالنسبة للضوء الأحمر

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n_{\text{أحمر}}} = \frac{1}{1.2} \Rightarrow \phi_c = 56^\circ$$


$$\tan \phi_c = \frac{r}{6} \Rightarrow \tan 56 = \frac{r}{6} \Rightarrow r = 8.9 \text{ cm} \quad \therefore 2r = 17.8 \text{ cm}$$

الضوء الأحمر يمكنه الوصول إلى حافة أوجه المكعب وينفذ منها دون حدوث انعكاس كلي.






سقط شعاع ضوئي من الهواء على نقطة متوسطة لأحد أطراف لوح من مادة شفافة كما هو موضح بالشكل وكان معامل انكسار مادة اللوح 1.48 فكم تكون عدد مرات الانعكاسات الداخلية الكلية قبل أن يخرج من الطرف الآخر وهل يخرج في اتجاه X أم Y



الإجابة



$$n_1 \sin \phi = n_2 \sin \theta \Rightarrow 1 \times \sin 50 = 1.48 \sin \theta \Rightarrow \therefore \theta = 31^\circ$$

$$\therefore \sin \phi_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.48} \Rightarrow \phi_c = 42.5^\circ$$

حيث: أن زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة فيحدث انعكاس كلي داخل الزجاج.

$$\therefore \tan 31 = \frac{\frac{1}{2} \times 3.1}{d_1} \Rightarrow \therefore d_1 = 2.58 \text{ mm}$$

$$\therefore \tan 59 = \frac{d_2}{3.1} \Rightarrow \therefore d_2 = 5.16 \text{ mm}$$

$$1 + \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{المسافة التي يأخذها الانعكاس الواحد}} = (n) \text{ عدد الانعكاسات الكلية}$$

$$n = \frac{420 - 2.58}{5.16} + 1 \approx 82 \text{ انعكاس متتالي}$$

اتجاه الخروج: جهة (X)



## بعض تطبيقات الانعكاس الكلي

السراب

3

المنشور العاكس

2


1 الألياف الضوئية (البصرية)

وفيما يلي سنتناول كل من هذه التطبيقات بشيء من التفصيل:

## 1 الألياف الضوئية (البصرية) Optical Fiber (Fiberoptics)

## الألياف الضوئية (البصرية)

أسطوانة مصممة رفيعة من مادة مرنة شفافة إذا دخل الضوء من أحد طرفيها فإنه يعاني انعكاسات كلية متتالية حتى يخرج من الطرف الآخر.





◀ **تركيبه:** هي عبارة عن أنبوبة مرنة ورفيعة من مادة شفافة مثل: الزجاج أو البلاستيك

◀ **الأساس العلمي:** الانعكاس الكلي، فعند سقوط الضوء من أحد طرفيها بزاوية سقوط أكبر من الزاوية الحرجة فإنه ينعكس انعكاساً كلياً عدة مرات متتالية على جدران الأنبوبة حتى يخرج من الطرف الآخر.

وباستخدام آلاف من هذه الألياف معاً فإنها تكون حزمة مرنة قابلة للالتواء (كابل) فيمكن استخدامها في نقل الضوء بكفاءة عالية (دون فقد أي جزء) إلى الأماكن التي يصعب نقل الضوء إليها.

## ◀ الاستخدام:


- 1 وصول الضوء إلى أماكن يصعب الوصول إليها.
- 2 نقل الضوء في مسارات منحنية بدون فقد يذكر في الشدة الضوئية
- 3 الفحوص الطبية مثل المناظير الطبية التي تستخدم في:
  - أ) الفحص والتشخيص مثل الجهاز الهضمي.
  - ب) اجراء بعض العمليات الجراحية باستخدام شعاع الليزر.
- 4 تستخدم مع الليزر في الاتصالات الهاتفية عن طريق تحويل الإشارات الكهربائية إلى ومضات ضوئية في كابلات من الألياف الضوئية.



## خلى بالك

- 1 يمكن استخدام الألياف الضوئية في نقل الضوء إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها من الجهاز الهضمي. **علل..؟**
- 2 لأن الليقة الضوئية معامل انكسارها كبير نسبياً فتكون الزاوية الحرجة لها صغيرة لذا تحدث انعكاسات كلية متتالية للأشعة الضوئية المارة خلالها حتى تخرج من الطرف الآخر دون فقد يذكر في الطاقة الضوئية.
- 2 يفضل أن تغطي الليقة بطبقة خارجية من نوع من الزجاج معامل انكساره أقل من زجاج قلب الليقة. **علل..؟**
- حتى تعمل الطبقة الخارجية على عكس الضوء المتسرب من الطبقة الأولى انعكاساً كلياً للدخول مرة أخرى وبذلك نحافظ على شدة الضوء المنقول بواسطة الليقة.






هو منشور زجاجي قاعدته على شكل مثلث قائم الزاوية، ومتساوي الساقين زواياه:  $(45^\circ - 45^\circ - 90^\circ)$ .

الأساس العلمي: الانعكاس الكلي، حيث أن الزاوية الحرجة للزجاج بالنسبة للهواء  $42^\circ$  ولذلك يستخدم المنشور في تغيير مسار الشعاع الضوئي بزاوية مقدارها  $90^\circ$  أو  $180^\circ$ .

### 1 تغيير مسار الشعاع الضوئي بزاوية $(90^\circ)$

إذا سقط شعاع ضوئي عمودياً على أحد وجهي الزاوية القائمة فإنه ينفذ على استقامته ثم يسقط على الوجه المقابل للقائمة بزاوية سقوط  $45^\circ$  [وهي أكبر من الزاوية الحرجة من الزجاج بالنسبة للهواء  $42^\circ$ ] لذلك ينعكس الشعاع انعكاساً كلياً بزاوية  $45^\circ$  ويسقط الشعاع المنعكس على الضلع القائم الآخر لينفذ على استقامته وبذلك يتغير مساره بمقدار  $90^\circ$ .




### يستخدم المنشور العاكس في:


- 1 تحويل صورة مقلوبة إلى صورة معتدلة.
  - 2 تغيير مسار حزمة الضوء بمقدار  $(90^\circ$  أو  $180^\circ)$
- لذا تستخدم في معظم الأجهزة البصرية مثل:
- البيرسكوب الذي يستخدم في الغواصات (لرؤية ما يحدث على سطح الماء)
  - منظار الميدان، وآلات التصوير، وغيرها من الأجهزة البصرية.

### 2 تغيير مسار الشعاع الضوئي بزاوية $(180^\circ)$

إذا سقط شعاع ضوئي عمودياً على الضلع المقابل للزاوية القائمة فإنه ينفذ على استقامته ثم يسقط على أحد الضلعين القائمين بزاوية سقوط  $45^\circ$  [وهي أكبر من الزاوية الحرجة من الزجاج بالنسبة للهواء  $42^\circ$ ] فإنه ينعكس انعكاساً كلياً  $45^\circ$  ثم يسقط الشعاع المنعكس على الضلع القائم الآخر بزاوية  $45^\circ$  ثم ينعكس بزاوية  $45^\circ$  ثم يسقط الشعاع المنعكس عمودياً على الضلع المقابل للزاوية القائمة لينفذ منه على استقامته. وبذلك يتغير مساره بمقدار  $180^\circ$ .



منظار الميدان



البيروسكوب الذي يستخدم في الغواصات

تحويل صورة مقلوبة إلى صورة معتدلة وذلك بتغيير مسار الضوء بزاوية  $180^\circ$





وذلك لأن

1. يفضل المنشور العاكس عن السطح المعدني العاكس **علل** ... وذلك لأن
  - أ - المنشور العاكس يعكس الأشعة بكفاءة تصل إلى 100% ، حيث لا يسبب فقد أي جزء يذكر من شدة الضوء الساقط عليه.
  - ب - السطح المعدني العاكس يعكس جزء من الأشعة الساقطة عليه، ويمتص جزء آخر ، كما يتعرض السطح المعدني لعوامل تفقده لمعانه وبريقة فتقل قدرته على الانعكاس .
2. تغطي أوجه المنشور العاكس التي يدخل أو يخرج منها الضوء بغشاء رقيق غير عاكس من مادة معامل انكسارها أقل من معامل انكسار الزجاج مثل الكريوليت (فلوريد الألومنيوم و فلوريد الماغنيسيوم) **علل** ... ؟
 

لتجنب فقد أي جزء من شدة الضوء عند دخوله أو خروجه من المنشور.

### ملاحظات لحل المسائل (2)

خطوات حل مسائل تتبع المسار:

1. لابد من معرفة معاملات الانكسار لكل وسط

2. احسب قيمة الزاوية الحرجة واين تقع (في الوسط الاكبر كثافة) من العلاقة:

$$\sin \phi_c = \frac{n_{\text{أقل انكسار}}}{n_{\text{أكبر سقوط}}}$$

3. ارسم عمود مقام عند كل نقطة سقوط وحدد زاوية السقوط (بين الشعاع الساقط والعمود المقام)

4. هناك احتمالات لمسار الشعاع الضوئي


Ⓐ إذا انتقل من وسط أكبر كثافة ضوئية الى وسط أقل كثافة ضوئية: (توجد زاوية حرجة في الوسط الاكبر كثافة)

- إذا سقط عمودياً نفذ على استقامته.
- إذا سقط بزاوية أقل من الزاوية الحرجة ينكسر مبتعداً عن العمود المقام ويمكن حساب زاوية الانكسار من قانون سنل.
- إذا سقط بزاوية تساوي الزاوية الحرجة ينكسر مماساً للسطح.
- إذا سقط بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة ينكسر كلياً.

Ⓑ إذا انتقل من وسط أقل كثافة ضوئية الى وسط أكبر كثافة ضوئية: (لا توجد زاوية حرجة)

- إذا سقط عمودياً نفذ على استقامته.
- إذا سقط بأي زاوية سقوط ينكسر مقترباً من العمود المقام ويمكن حساب زاوية الانكسار من قانون سنل.

### مثال 1



تتبع مسار الشعاع في المنشور الذي أمامك حيث أن ( $n_{\text{زجاج}} = \sqrt{2}$ )

الإجابة

المعطيات

$$n_{\text{زجاج}} = \sqrt{2}$$

$$n_{\text{هواء}} = 1$$

1. لابد من معرفة معاملات الانكسار لكل وسط

2. نحسب قيمة الزاوية الحرجة وهي تقع في (الزجاج) من العلاقة:

$$\sin \phi_c = \frac{n_{\text{أقل}}}{n_{\text{أكبر}}}$$

$$\sin \phi_c = \frac{n_{\text{أقل}}}{n_{\text{أكبر}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \therefore \phi_c = 45^\circ$$



نلاحظ ان: الزاوية الحرجة للمنشور  $45^\circ$





3 نلاحظ ان: الشعاع يسقط عمودي على السطح الفاصل فينفذ على استقامته ليسقط على الوتر ويصنع زاوية سقوط جديدة ومن الشكل الهندسي نلاحظ ان زاوية السقوط =  $45^\circ$

4 نلاحظ ان: زاوية السقوط تساوي الزاوية الحرجة وبالتالي ينكسر الشعاع مماساً للسطح.



## مثال 2

تتبع مسار الشعاع في المنشور الذي امامك حيث ان  $n = 1.5$  (زجاج)  $n = 1.3$  (ماء)

### الإجابة

### المعطيات

$$n_{\text{زجاج}} = 1.5$$

$$n_{\text{ماء}} = 1.3$$

1 لابد من معرفة معاملات الانكسار لكل وسط

2 نحسب قيمة الزاوية الحرجة وهي تقع في (في الزجاج) من العلاقة:

$$\sin \phi_c = \frac{n_{\text{أقل}}}{n_{\text{أكثر}}}$$

$$\sin \phi_c = \frac{n_{\text{أقل}}}{n_{\text{أكثر}}} = \frac{1.3}{1.5} \Rightarrow \therefore \phi_c = 60^\circ$$



نلاحظ ان: الزاوية الحرجة للمنشور =  $60^\circ$

3 نلاحظ ان: الشعاع يسقط عمودي على السطح الفاصل فينفذ على استقامته ليسقط على الوتر ويصنع زاوية سقوط جديدة ومن الشكل الهندسي نلاحظ ان زاوية السقوط =  $45^\circ$

4 نلاحظ ان: زاوية السقوط أقل من الزاوية الحرجة وبالتالي يخرج الشعاع الضوئي منكسراً ومبتعداً عن العمود المقام.

ولحساب زاوية الانكسار (من قانون سنل)

$$n_1 \sin \phi = n_2 \sin \theta \Rightarrow 1.5 \times \sin 45 = 1.3 \sin \theta \Rightarrow \therefore \theta = 54.7^\circ$$







إمسح



Mirage

3 السراب

السراب

هو ظاهرة تحدث في فصل الصيف وفي الأيام شديدة الحرارة حيث ترى فيها صور الأجسام البعيدة كما لو كانت منعكسة على سطح الماء ، كما تبدو الطرق المرصوفة كأنها مبللة بالماء .

الأساس العلمي: الانعكاس الكلي.


تفسير ظاهرة السراب

1 في الأيام شديدة الحرارة ترتفع حرارة الأرض فتسخن طبقات الهواء الملاصقة لها فتقل كثافتها عن الطبقات التي تعلوها، فيزداد معامل انكسار الهواء كلما ارتفعنا لأعلى.

2 عند تتبع شعاع ضوئي ساقط من أعلى نخلة مثلاً، فإن هذا الشعاع ينكسر مبتعداً عن العمود (عند انتقاله من طبقة عليا معامل انكسارها أكبر إلى طبقة سفلى معامل انكسارها أقل).

3 يتكرر انكسار الشعاع من طبقة لأخرى ويزداد ابتعاده عن العمود حتى تصبح زاوية سقوطه عند إحدى الطبقات أكبر من الزاوية الحرجة فينعكس كلياً، فتري صورة الجسم على امتداد الشعاع المنعكس فتري مقلوبة.


شروط حدوث السراب: أن ينتقل الضوء من طبقات الهواء الباردة الأكبر كثافة الي طبقات الهواء الساخنة الأقل كثافة.




فكر وجواب

اختر:

1 عندما يسقط شعاع ضوئي على سطح فاصل بين وسطين كما بالشكل أي من الأشكال الآتية تكون فيها زاوية الانكسار أكبر ما يمكن .....



2 يبين الشكل صورة نخلة على سطح الأرض، لكي نري الصورة مقلوبة فإن ترتيب الطول الموجي للضوء في طبقات الهواء الثلاثة يكون .....



(1)  $\lambda_3 > \lambda_2 > \lambda_1$  (2)  $\lambda_3 = \lambda_2 = \lambda_1$  (3)  $\lambda_3 < \lambda_2 < \lambda_1$  (4)  $\lambda_3 = \lambda_1 > \lambda_2$  (5)  $\lambda_3 < \lambda_2 < \lambda_1$



# الدرس 4

الانحراف الضوء في المنشور الثلاثي


لهاية الفصل

الانحراف في المنشور الثلاثي

المنشور الثلاثي

عبارة عن كتلة شفافة من الزجاج على شكل مجسم له خمس أوجه (قاعدتان على شكل مثلث، وثلاث جوانب مستطيلات).

مسار شعاع ضوئي خلال منشور ثلاثي



عند سقوط شعاع ضوئي مثل (ab) على الوجه XY لمنشور ثلاثي فإنه ينكسر داخل المنشور مقترباً من العمود فيتخذ المسار (bc)، فيسقط على الوجه XZ فيخرج إلى الوسط الأول منكسراً مبتعداً عن العمود في المسار (cd) بفرض أن يسقط داخل المنشور بزاوية أقل من الزاوية الحرجة. ينكسر الشعاع مرتين أحدهما على الوجه (XY)، والآخرى على الوجه (XZ) فينحرف الشعاع عن مساره بزاوية معينة تسمى زاوية الانحراف ويرمز لها بالرمز (α).

زاوية الانحراف (α)

هي الزاوية الحادة المحصورة بين امتدادي الشعاعين الساقط والخارج في المنشور الثلاثي.

زاوية رأس المنشور (A)

الزاوية المحصورة بين وجهي المنشور أحدهما يدخل فيه الشعاع الضوئي والآخر يخرج منه الشعاع الضوئي.

استنتاج قوانين المنشور الثلاثي

العلاقة بين  $A, \theta_1, \phi_2$

القانون الأول

الشكل (b x c e) رباعي دائري

$$A + \hat{e} = 180^\circ \rightarrow (1)$$

∴ مجموع زوايا المثلث (b e c) =  $180^\circ$

$$\theta_1 + \phi_2 + \hat{e} = 180^\circ \rightarrow (2)$$

من (1)، (2) نجد أن:  $\therefore A = \theta_1 + \phi_2$



## القانون الثاني

العلاقة بين  $\alpha$  ,  $\phi_1$  ,  $\theta_2$  , A∴ زاوية الانحراف ( $\alpha$ ) خارجة عن المثلث (f b c)

$$\therefore \alpha = \hat{1} + \hat{2} \rightarrow (1)$$

$$\therefore \hat{1} = \hat{\phi}_1 - \hat{\theta}_1 \rightarrow (2)$$

$$\therefore \hat{2} = \hat{\theta}_2 - \hat{\phi}_2 \rightarrow (3)$$


بالتعويض من (2) , (3) في (1)

$$\alpha = \phi_1 - \theta_1 + \theta_2 - \phi_2$$

$$\alpha = \phi_1 + \theta_2 - (\theta_1 + \phi_2)$$

$$\therefore A = \theta_1 + \phi_2$$

$$\therefore \alpha = \phi_1 + \theta_2 - A$$



تجربة عملية لتحديد مسار شعاع ضوئي خلال منشور ثلاثي من الزجاج وأثبتات قوانين المنشور

الأدوات : منشور ثلاثي من الزجاج زاوية رأسه  $60^\circ$  - مسطرة - منقلة - دبابيس

خطوات العمل:

① ضع المنشور على ورقة بيضاء وحدد قاعدته المثلثة، ثم ابعده المنشور، وارسم خطاً مائلاً على أحد الأوجه (ab) يمثل شعاعاً ساقطاً بزاوية سقوط معينة، ثم ضع المنشور في موضعه ثم انظر الجانب المقابل وحدد موضع الشعاع الخارج (cd) بواسطة الدبابيس أو بحافة مسطرة.

② ارفع المنشور ثم صل (bc) فيكون مسار الشعاع الضوئي هو (abcd) من الهواء إلى الزجاج إلى الهواء ثانية.

③ مد الشعاع الخارج (cd) على استقامته حتى يقابل امتداد الشعاع الساقط (ab) فتكون الزاوية المحصورة بينهم هي زاوية الانحراف ( $\alpha$ ).

⑤ قس كل من: زاوية السقوط ( $\phi_1$ ) ، وزاوية الانكسار الأولى ( $\theta_1$ ) ، وزاوية السقوط الثانية ( $\phi_2$ ) وزاوية الانكسار الثانية {زاوية الخروج ( $\theta_2$ )}

⑥ كرر العمل السابق عدة مرات

بتغيير زاوية السقوط في كل مرة ، وضع النتائج في جدول كالتالي:

⑦ من النتائج السابقة يمكن استنتاج أن:

$$A = \theta_1 + \phi_2$$

$$\therefore \alpha = \phi_1 + \theta_2 - A$$

زاوية المنشور (A)	زاوية السقوط الأولى ( $\phi_1$ )	زاوية الانكسار الأولى ( $\theta_1$ )	زاوية السقوط الثانية (الداخلية) ( $\phi_2$ )	زاوية الخروج ( $\theta_2$ )	زاوية الانحراف ( $\alpha$ )





## العلاقة بين زاوية السقوط ( $\phi_1$ ) وزاوية الانحراف ( $\alpha$ )

من العلاقة:  $\alpha = \phi_1 + \theta_2 - A$

\* زاوية الانحراف ( $\alpha$ ) تتناقص تدريجياً بزيادة زاوية السقوط ( $\phi_1$ ) ، حتى تصل زاوية الانحراف قيمة معينة ( $\alpha_0$ ) تعرف **بالنهاية الصغرى للانحراف** { وذلك عند زاوية سقوط معينة ( $\phi_0$ ) } .  
\* بعد هذا الوضع تزداد زاوية الانحراف بزيادة زاوية السقوط.

### شروط وضع النهاية الصغرى

\* وضع النهاية الصغرى للانحراف هو الوضع الذي تكون فيه زاوية الانحراف أقل ما يمكن ويتميز بالآتي:

- 1 زاوية السقوط ( $\phi_1$ ) = زاوية الخروج ( $\theta_2$ ) .
- 2 زاوية الانكسار الأولى ( $\theta_1$ ) = زاوية السقوط الثانية ( $\phi_2$ ) .

### خواص وضع النهاية الصغرى للانحراف

- 1 زاوية الانحراف ( $\alpha$ ) أصغر ما يمكن.
- 2 الشعاع المنكسر داخل المنشور متساوي الاضلاع يكون موازياً للقاعدة.
- 3 يتحلل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف عند مروره خلال المنشور في هذا الوضع.

### استنتاج قانون وضع النهاية الصغرى للانحراف (معامل انكسار مادة المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف)

$\therefore \alpha = \phi_1 + \theta_2 - A$  — ولكن —  $\therefore \phi_1 = \theta_2 = \phi_0$

$\therefore \alpha_0 = \phi_0 + \phi_0 - A = 2\phi_0 - A$  —————  $\therefore \phi_0 = \frac{\alpha_0 + A}{2}$  ————— (1)

$\therefore A = \theta_1 + \phi_2$  — ولكن —  $\theta_1 = \phi_2 = \theta_0$

$\therefore A = \theta_0 + \theta_0 = 2\theta_0$  —————  $\theta_0 = \frac{A}{2}$  ————— (2)

$\therefore n = \frac{\sin \phi_0}{\sin \theta_0}$

$\therefore n = \frac{\sin \left( \frac{\alpha_0 + A}{2} \right)}{\sin \left( \frac{A}{2} \right)}$

من العلاقة (1) ، (2)



خلي بالك

1 من العلاقة السابقة :  $\therefore A$  ثابتة  $\therefore$  زاوية النهاية الصغرى للانحراف ( $\alpha_0$ ) تتوقف على معامل مادة المنشور لكل لون ( $n$ ) أي أن : زاوية النهاية الصغرى للانحراف تزداد بزيادة معامل الانكسار والعكس.


2 علاقة زاوية الانحراف ( $\alpha_0$ ) بالطول الموجي ( $\lambda$ ) : كلما قل الطول الموجي يزداد معامل الانكسار (معامل الانكسار يتناسب عكسياً مع الطول الموجي) فتزداد زاوية الانحراف أي أن : زاوية النهاية الصغرى للانحراف تزداد بنقص الطول الموجي والعكس .



علاقة زاوية الانكسار الأولى ( $\theta_1$ ) بزاوية السقوط الثانية ( $\phi_2$ )

$$A = \theta_1 + \phi_2 \quad \text{من العلاقة:}$$

$\therefore$  ثابتة A العلاقة بين  $\theta_1$  ,  $\phi_2$  تناقصية, فيمكن تمثيل العلاقة كما بالشكل:



الشعاع الساقط عمودياً على الوجه

$$\therefore \phi_1 = \theta_1 = 0$$


$$\therefore A = \phi_2$$

$$\alpha = \theta_2 - A$$


لاحظ أن:

زاوية الانحراف خارج المنشور جهة الخروج

عند النقطة (أ)



عند النقطة (ج)



(وضع النهاية الصغرى للانحراف)

$$\phi_1 = \theta_2 = \phi_0$$



$$\theta_1 = \phi_2 = \theta_0$$

$$\therefore n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_0 + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

تذكر أن

تقع زاوية الانحراف خارج المنشور جهة الخروج.

إذا كان الشعاع الساقط عمودياً على الوجه، أو الخارج مماساً لوجه المنشور.



الشعاع الساقط عمودياً على الوجه،  
والشعاع الخارج مماساً للوجه الآخر

$$\therefore \phi_1 = \theta_1 = 0$$

$$\therefore A = \phi_2 = \phi_c$$

$$\alpha = \theta_2 - A$$


زاوية الخروج =  $90^\circ$ ,

وتكون  $\phi_c = \phi_2$  للزجاج

لاحظ أن:

زاوية الانحراف خارج المنشور جهة الخروج

عند النقطة (ب)



الشعاع الخارج عمودياً على الوجه

$$\therefore \phi_2 = \theta_2 = 0$$

$$\therefore A = \theta_1$$

$$\alpha = \phi_1 - A$$

لاحظ أن:

زاوية الانحراف داخل المنشور



ما معنى أن ... ؟

زاوية النهاية الصغرى لانحراف الضوء في منشور ثلاثي =  $35^\circ$

أي أن أصغر زاوية محصورة بين امتدادَي الشعاعين الساقط والخارج =  $35^\circ$





## تفريق الضوء بواسطة المنشور الثلاثي

- إذا سقطت حزمة ضوء أبيض على منشور ثلاثي مهيا في وضع النهاية الصغرى للانحراف فإن الضوء الخارج من المنشور يتفرق إلى ألوان الطيف المعروفة.

وذلك لأن:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_0 + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$



- زاوية رأس المنشور (A) ثابتة فإن تغير معامل الانكسار يتبعه تغير في قيمة زاوية الانكسار، فزيادة معامل الانكسار تزداد قيمة النهاية الصغرى للانحراف والعكس صحيح. ونظراً لأن معامل الانكسار يتوقف على الطول الموجي فإن زاوية النهاية الصغرى للانحراف تتوقف بدورها على الطول الموجي.

**من الشكل نلاحظ أن:** ① أشعة الضوء الأحمر (أكبر طول موجي) أقل الأشعة انحرافاً (معامل انكسارها أقل) ② وأشعة الضوء البنفسجي (أقل طول موجي) أكثر الأشعة انحرافاً (معامل انكسارها أكبر).

### العوامل التي تتوقف عليها زاوية الانحراف في منشور ثلاثي

- ① زاوية رأس المنشور (A).
- ② معامل انكسار مادة المنشور (n)، الذي يختلف باختلاف نوع مادة المنشور ولون الضوء الساقط عليه.
- ③ زاوية السقوط (φ₁) حيث: تقل زاوية الانحراف (α) بزيادة (φ₁) إلى أن تصل إلى أقل قيمة لها ثم تزداد بزيادة (φ₁).

### العوامل التي تتوقف عليها زاوية النهاية الصغرى للانحراف في منشور ثلاثي


- ① زاوية رأس المنشور (A).
- ② معامل انكسار مادة المنشور (n)، الذي يختلف باختلاف نوع مادة المنشور ولون الضوء الساقط عليه.
- ③ الطول الموجي للضوء الساقط (λ).

#### القانون ودلالة الميل

$$n = \frac{\sin\left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right]}{\sin\left[\frac{A}{2}\right]}$$

$$\text{slope} = n$$

#### الشكل البياني



#### العلاقة بين

$$\sin\left[\frac{A}{2}\right] \text{ و } \sin\left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right]$$

في المنشور الثلاثي



## خلى بالك

- 1 في المنشور الثلاثي تكون دائما زاوية السقوط ( $\phi_1$ ) أكبر من زاوية الانكسار ( $\theta_1$ ). **علل ... ؟** لأن الضوء ينتقل من الهواء (الأقل كثافة ضوئية) إلى زجاج المنشور (الأكثر كثافة ضوئية) فينكسر مقترباً من العمود المقام.
- 2 عندما يكون المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف تكون زاوية الانكسار الأولى ( $\theta_1$ ) = زاوية السقوط الثانية ( $\phi_2$ ) **علل ... ؟** لأن  $(n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \phi_2})$  وعندما يكون المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف فإن زاوية السقوط  $\phi_1$  = زاوية الخروج  $\theta_2$  وبالتالي فإن  $\phi_2 = \theta_1$
- 3 يتحلل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف بعد مروره في منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى. **علل ... ؟** لأنه في وضع النهاية الصغرى  $n = \frac{\sin(\frac{\alpha_0 + A}{2})}{\sin(\frac{A}{2})}$  تتوقف على  $n$  ، وحيث أن لكل لون طول موجي فيكون لكل لون معامل انكسار ، وبالتالي يكون لكل لون زاوية انحراف ، فتتفرق الأشعة بزوايا مختلفة.
- 4 لا يعمل متوازي المستطيلات على تحليل الضوء. **علل ... ؟** لأنه يعمل كمنشورين معكوسين متماثلين يلغي أحدهما تفريق الألوان الحادث بالمنشور الآخر.
- 5 عند تفريق الضوء الأبيض بواسطة المنشور الثلاثي إلى ألوان الطيف يكون الضوء الأحمر أقلها انحرافاً بينما الضوء البنفسجي أكبرها انحرافاً. **علل ... ؟** لأن الضوء الأحمر يكون الطول الموجي له كبير فيكون معامل انكسار مادة المنشور له صغير وبالتالي تكون زاوية انحرافه صغيرة بينما الضوء البنفسجي يكون الطول الموجي له صغير فيكون معامل انكسار مادة المنشور له كبير وبالتالي تكون زاوية انحرافه كبيرة.
- 6 زاوية انحراف اللون الأزرق أكبر من زاوية انحراف اللون الأحمر. **علل ... ؟** حيث:  $\lambda_{\text{أزرق}} < \lambda_{\text{أحمر}}$  فيكون  $n_{\text{أحمر}} > n_{\text{أزرق}}$  وبالتالي تكون  $\alpha_{\text{أحمر}} > \alpha_{\text{أزرق}}$

## ماذا يحدث ... ؟

- 1 عند تساوي زاوية السقوط لشعاع ضوئي على وجه منشور مع زاوية الخروج. جـ: يكون المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف وتكون زاوية الانكسار الأولى = زاوية السقوط الثانية.
- 2 سقوط حزمة ضوء أبيض على منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف. جـ: يتفرق الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف السبعة (أحمر - برتقالي - أصفر - أخضر - أزرق - نيلي - بنفسجي)



## ملاحظة ... !!

ترتيب ألوان الطيف حسب الطول الموجي من الأكبر إلى الأصغر.  
(أحمر - برتقالي - أصفر - أخضر - أزرق - نيلي - بنفسجي)

أكبر طول موجي  
أقل تردد

أقل طول موجي  
أكبر تردد



$$n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \phi_2} = \frac{1}{\sin \phi_c}$$

$$A = \theta_1 + \phi_2$$

$$\alpha = \phi_1 + \theta_2 - A$$

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_0 + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

$$\alpha_0 = 2\phi_0 - A$$

$$n_{\text{منشور}} = \frac{n_{\text{منشور}}}{n_{\text{سائل}}} = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_0 + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

1 لحساب معامل الانكسار للمنشور الثلاثي :

2 لحساب زاوية رأس المنشور الثلاثي :

3 لحساب زاوية الانحراف في المنشور الثلاثي


في حالة وضع النهاية الصغرى للانحراف

1 معامل انكسار مادة المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف

2 لحساب زاوية الانحراف في المنشور الثلاثي

3 اذا وضع المنشور في سائل :

### مثال 1



الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين زوايا سقوط شعاع ضوئي ( $\phi_1$ ) على أحد أوجه منشور ثلاثي وزوايا الانحراف ( $\alpha$ ) لهذا الشعاع ، من القيم الموضحة على الرسم احسب: 1 زاوية خروج الشعاع . 2 زاوية رأس المنشور . 3 معامل انكسار مادة المنشور .

### الاجابة

1 عند وضع النهاية الصغرى للانحراف تكون:

### المعطيات

$$\phi_1 = 48.5^\circ$$

$$\alpha_0 = 37^\circ$$

$$\theta_2 = \phi_1 = \phi_0 = 48.5^\circ$$

$$2 \because \alpha_0 = 2\phi_0 - A \quad \therefore 37 = 2 \times 48.5 - A \quad \therefore A = 60^\circ$$

$$3 \quad n = \frac{\sin\left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right]}{\sin\left[\frac{A}{2}\right]} = \frac{\sin 48.5}{\sin 30} = 1.5$$



**مثال 2** سقط شعاع ضوئي على منشور ثلاثي زاوية رأسه  $60^\circ$  بزاوية سقوط  $60^\circ$  ، فإذا علمت أن معامل الانكسار المطلق لمادة المنشور  $\sqrt{3}$  ، أوجد كل من : زاوية الخروج وزاوية الانحراف.

## الإجابة

$$n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} \quad \therefore \sin \theta_1 = \frac{\sin \phi_1}{n} = \frac{\sin 60^\circ}{\sqrt{3}} = 0.5 \quad \therefore \theta_1 = 30^\circ$$

$$\therefore A = \theta_1 + \phi_2 \rightarrow \phi_2 = A - \theta_1 \rightarrow \phi_2 = 60 - 30 = 30^\circ$$

$\therefore$  المنشور في وضع النهاية الصغرى لأن  $\theta_1 = \phi_2$


$$\therefore \theta_2 = \phi_1 = 60^\circ \quad \therefore \alpha = \phi_1 + \theta_2 - A = 60 + 60 - 60 = 60^\circ$$

## المعطيات

$$A = 60^\circ$$

$$\phi_1 = 60^\circ$$

$$n = \sqrt{3}$$



## مثال 3

سقط شعاع ضوئي عمودي على أحد أوجه منشور ثلاثي من الزجاج فخرج مماساً للوجه الآخر ، فإذا كانت زاوية رأس المنشور  $45^\circ$  ، احسب : ① معامل انكسار الزجاج . ② سرعة الضوء في الزجاج.

## الإجابة

الشعاع الساقط عمودي على الوجه

$$\therefore \phi_1 = \theta_1 = 0$$

$$\therefore \phi_2 = A \quad \therefore \phi_2 = 45^\circ$$

$$\therefore \theta_2 = 90^\circ \quad \text{الشعاع الخارج مماساً للوجه}$$

$$\phi_2 = \phi_c = 45^\circ$$

$$\textcircled{1} \therefore n = \frac{1}{\sin \phi_c} = \frac{1}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2}$$


$$n = \frac{c}{v}$$

$$\textcircled{2} v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{2}} = 2.12 \times 10^8 \text{ m/s}$$

## المعطيات

$$A = 45^\circ$$

$$\phi_1 = 0$$





منشور ثلاثي متساوي الأضلاع معامل انكساره  $\sqrt{2}$  احسب أصغر زاوية انحراف لشعاع ضوئي يمر خلال المنشور وكما تصبح هذه الزاوية عند غمره في سائل معامل انكساره 1.25

## الإجابة

$$\therefore A = 60^\circ$$

المنشور متساوي الأضلاع

عندما يكون المنشور في الهواء

لحساب أصغر زاوية انحراف لابد من أن : المنشور في وضع النهاية الصغرى

## المعطيات

$$A = 60^\circ$$

$$n_{\text{منشور}} = \sqrt{2}$$

$$n_{\text{سائل}} = 1.25$$

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_o + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} \rightarrow \sqrt{2} = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60}{2}\right)}$$

$$\sin\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right) = \sqrt{2} \sin 30 \quad \therefore \sin\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right) = 0.707$$


$$\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right) = \sin^{-1}(0.707) \quad \therefore \alpha_o = 30^\circ$$

$$n_{\text{زجاج}} = \frac{n_{\text{زجاج}}}{n_{\text{سائل}}} = \frac{\sqrt{2}}{1.25} = 1.13$$


$$n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_o + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} \rightarrow 1.13 = \frac{\sin\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right)}{\sin\left(\frac{60}{2}\right)}$$

$$\sin\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right) = 1.13 \sin 30 \quad \sin\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right) = 0.565$$

$$\left(\frac{\alpha_o + 60}{2}\right) = \sin^{-1}(0.565) = 34.4^\circ \quad \therefore \alpha_o = 8.8^\circ$$



عند غمر المنشور في السائل



## فكر وجواب

اختر:


وفقا لقوانين المنشور من الممكن أن يخرج الشعاع الخارج ماراً بالنقطة .....

D ⑤

C ④

B ③

A ①





## مثال 5

ما قيمة أصغر زاوية سقوط لشعاع ضوئي على أحد وجهي منشور ثلاثي بحيث تسمح لهذا الشعاع بالنفوذ من الوجه الثاني علماً بأن زاوية رأس المنشور  $75^\circ$ ، ومعامل انكسار مادته  $\sqrt{2}$

## الإجابة

## المعطيات

$$A = 75^\circ$$

$$n = \sqrt{2}$$


**ملحوظة هامة:** أصغر زاوية سقوط لابد وأن يقابلها أكبر زاوية خروج، أي  $\theta_2 = 90^\circ$   
أي الشعاع الخارج مماساً للوجه، فيكون  $\phi_2 = \phi_c$

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \phi_c = 45^\circ \quad \phi_2 = \phi_c = 45^\circ$$

$$\theta_1 = A - \phi_2 = 75 - 45 = 30^\circ \quad \therefore n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} \Rightarrow \therefore \sqrt{2} = \frac{\sin \phi_1}{\sin 30} \quad \therefore \phi_1 = 45^\circ$$

## مثال 6

منشور ثلاثي إحدى زواياه قائمة والثانية  $30^\circ$  ومعامل انكسار مادته 1.5 سقط شعاع ضوئي عمودياً على وجه المنشور المقابل للزاوية القائمة كما بالرسم.  
1 أوجد قيمة الزاوية الحرجة لزجاج المنشور.  
2 ارسم مسار الشعاع الضوئي حتى خروجه من المنشور.  
3 أوجد قيمة زاوية خروج الشعاع الضوئي.



## الإجابة

## المعطيات

$$n = 1.5$$

الشعاع سقط عمودياً على الوجه (ac) فإنه ينفذ على استقامته

1 نحسب قيمة الزاوية الحرجة

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.5} \Rightarrow \phi_c = 41.8^\circ$$

2 بما أن زاوية سقوط الشعاع على الوجه (ab)  $= 60^\circ$  وهي أكبر من الزاوية الحرجة فينعكس الشعاع انعكاساً كلياً وتكون زاوية السقوط = زاوية الانعكاس  $= 60^\circ$ .


3 بما أن زاوية سقوط الشعاع على الوجه (cb)  $= 30^\circ$  وهي أقل من الزاوية الحرجة فيحدث للشعاع انكسار.

وبتطبيق قانون سنل:

$$n_{\text{هواء}} \sin \theta = n_{\text{زجاج}} \sin \phi$$

$$1.5 \times \sin 30 = 1 \times \sin \theta \Rightarrow \therefore \theta = 48.6^\circ$$

فتكون زاوية الخروج من الوجه (cb)  $= 48.6^\circ$





سقط شعاع ضوئي على أحد وجهي منشور ثلاثي رأسه  $30^\circ$ ، ومعامل انكسار مادته 1.56، فخرج عمودياً على الوجه الآخر، احسب زاوية السقوط على الوجه الأول، وما هي زاوية انحراف الشعاع.

المعطيات

$$A = 30^\circ$$

$$n = 1.56$$

الإجابة

الشعاع الخارج عمودياً

$$\therefore \phi_2 = \theta_2 = 0^\circ$$


$$\therefore \theta_1 = A = 30^\circ$$

$$n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} \rightarrow 1.56 = \frac{\sin \phi_1}{\sin 30}$$

$$\therefore \phi_1 = \sin^{-1}(1.56 \sin 30) = 51.26^\circ$$


$$\therefore \alpha = \phi_1 + \theta_2 - A$$

$$\therefore \alpha = 51.26 + 0 - 30 = 21.26^\circ$$



في الشكل الموضح بالرسم (  $n = 1.5$  ) أوجد قيمة :

- ① زاوية السقوط .
- ② زاوية رأس المنشور .
- ③ مسار الأشعة خارج وداخل المنشور .
- ④ زاوية الخروج .



الإجابة

المعطيات

$$n = 1.5$$

$$\textcircled{1} \therefore n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} \therefore \sin \phi_1 = n \sin \theta_1 = 1.5 \sin 25$$

$$\phi_1 = 39.34^\circ$$

∴ زاوية السقوط

$$\textcircled{2} \therefore A = \theta_1 + \phi_2 \therefore A = 25 + 45 = 70^\circ$$

زاوية رأس المنشور

③ تحديد مسار الأشعة


$$\therefore \sin \phi_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{1.5}$$

$$\phi_c = 41.81^\circ$$

نوجد  $\phi_c$

الشعاع يسقط على الوجه الثاني بزاوية سقوط  $\phi_c < 45^\circ$  لمادة المنشور، فينعكس كلياً على هذا الوجه ليسقط على الوجه الثالث بزاوية سقوط = صفر، فيخرج دون انكسار

④ زاوية الخروج = صفر°





## المنشور الرقيق

## المنشور الرقيق

هو منشور ثلاثي من الزجاج زاوية رأسه صغيرة لا تتجاوز عشر درجات، ويكون دائماً في وضع النهاية الصغرى للانحراف



## بعض المفاهيم المرتبطة بالمنشور الرقيق

3 قوة التفريق اللوني

2 الانحراف الزاوي

1 زاوية الانحراف

وفيما يلي سنتناول كل منهم بالتفصيل:

## 1 زاوية الانحراف

## استنتاج قانون زاوية الانحراف في المنشور الرقيق

∴ 1 المنشور الرقيق دائماً في وضع النهاية الصغرى للانحراف

$$\therefore n = \frac{\sin\left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right]}{\sin\left[\frac{A}{2}\right]}$$

∴ 2 زاوية رأس المنشور وزاوية الانحراف زوايا صغيرة جداً.  
∴ جيب هذه الزاوية = قيمتها بالتقدير الدائري.

$$\therefore \sin\left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right] = \left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right]$$

$$\therefore \sin\left[\frac{A}{2}\right] = \left[\frac{A}{2}\right]$$

$$n = \frac{\left[\frac{\alpha_0 + A}{2}\right]}{\left[\frac{A}{2}\right]} \Rightarrow \therefore n = \frac{\alpha_0 + A}{A} \Rightarrow \therefore nA = \alpha_0 + A$$

$$\therefore \alpha_0 = nA - A \Rightarrow \therefore \alpha_0 = A(n - 1)$$

## العوامل التي يتوقف عليها زاوية الانحراف في المنشور الرقيق

♦ من العلاقة السابقة نجد أن زاوية الانحراف ( $\alpha_0$ ) في المنشور الرقيق تتوقف على:

1 زاوية رأس المنشور (A).

2 معامل انكسار مادة المنشور (n).



ملاحظة ... !!

لا تتوقف زاوية الانحراف في المنشور الرقيق على زاوية السقوط لأنه دائماً في وضع النهاية الصغرى للانحراف.





العلاقة بين	الشكل البياني	القانون ودلالة الميل
زاوية رأس المنشور (A) لأكثر من منشور رقيق وزاوية الانحراف ( $\alpha_o$ ) (علاقة طردية)		$\alpha_o = A(n - 1)$ $\text{Slope} = \frac{\Delta \alpha_o}{\Delta A} = n - 1$
معامل انكسار مادته (n) وزاوية الانحراف ( $\alpha_o$ ) (علاقة طردية)		$\alpha_o = An - A$ $\text{Slope} = \frac{\Delta \alpha_o}{\Delta n} = A$
زاوية الانحراف ( $\alpha_o$ ) و (n-1) (علاقة طردية)		$\alpha_o = A(n - 1)$ $\text{Slope} = \frac{\Delta \alpha_o}{\Delta (n-1)} = A$
زاوية الانحراف ( $\alpha_o$ ) ومعامل الانكسار (n) (علاقة طردية)		$\alpha_o = A(n - 1)$ $\text{Slope} = \frac{\Delta n}{\Delta \alpha_o} = \frac{1}{A}$

### ملاحظات لحل المسائل (2)

- 1 لحساب زاوية الانحراف في المنشور الرقيق:
- 2 إذا وضع المنشور الرقيق في سائل يكون:
- 3 إذا وضع منشوران متقابلان وكان: (أ) رأساهما في جهة واحدة فتكون  $\alpha_T = \alpha_{o1} + \alpha_{o2}$   
(ب) رأساهما متعاكسين فتكون  $\alpha_T = \alpha_{o1} - \alpha_{o2}$

**مثال 1**  
منشور رقيق يحرف الأشعة الساقطة عليه بمقدار  $5^\circ$  فإذا كانت زاوية رأسه  $10^\circ$  فاحسب معامل انكسار مادته.

الإجابة

$$\because \alpha_o = A(n - 1) \quad \therefore 5 = 10(n - 1) \quad \therefore n = 1.5$$

المعطيات

$$A = 10^\circ$$

$$\alpha_o = 5^\circ$$



احسب زاوية رأس منشور رقيق معامل انكسار مادته 1.8 عند غمره في سائل فإنه يحرف الأشعة الساقطة عليه من السائل بزاوية قدرها  $2^\circ$  علما بأن معامل انكسار السائل 1.36

## الإجابة

$$\alpha_0 = A \left[ \frac{n_2}{n_1} - 1 \right]$$

$$2 = A \left[ \frac{1.8}{1.36} - 1 \right] \Rightarrow \therefore A = 6.18^\circ$$

## المعطيات

$$n_{\text{زجاج}} = 1.8$$

$$n_{\text{سائل}} = 1.36$$

$$\alpha_0 = 2^\circ$$

منشوران رقيقان زاوية رأس الأول 6 درجة وزاوية رأس الثاني 4 درجة اذا جعلنا متجاوران ورأسيهما في جهة واحدة انحرف الشعاع الساقط عليهما بزاوية قدرها 3 درجة وإذا جعلنا معكوسين الوضع انحرف الشعاع الساقط عليهما بزاوية قدرها 1 درجة اوجد معامل الانكسار لكل من المنشورين.

## الإجابة

$$\alpha_{01} = A_1(n_1 - 1) \Rightarrow \alpha_{01} = 6(n_1 - 1)$$

$$\alpha_{02} = A_2(n_2 - 1) \Rightarrow \alpha_{02} = 4(n_2 - 1)$$

- إذا جعلنا المنشوران متجاوران ورأسيهما في جهة واحدة.

## المعطيات

$$A_1 = 6^\circ$$

$$A_2 = 4^\circ$$

$$\alpha_{T1} = 3^\circ$$

$$\alpha_{T2} = 1^\circ$$

$$\alpha_{T1} = \alpha_{01} + \alpha_{02}$$

$$3 = 6(n_1 - 1) + 4(n_2 - 1)$$

$$3 = 6n_1 - 6 + 4n_2 - 4 \Rightarrow 13 = 6n_1 + 4n_2 \longrightarrow (1)$$

- إذا جعلنا المنشوران متجاوران ورأسيهما في اتجاهين متعاكسين.

$$\alpha_{T1} = \alpha_{01} - \alpha_{02}$$

$$1 = 6(n_1 - 1) - 4(n_2 - 1)$$

$$1 = 6n_1 - 6 - 4n_2 + 4 \Rightarrow 3 = 6n_1 - 4n_2 \longrightarrow (2)$$

- بجمع المعادلتين (1)، (2)

$$13 = 6n_1 + 4n_2$$

$$3 = 6n_1 - 4n_2$$

$$16 = 12n_1$$

$$\Rightarrow \therefore n_1 = 1.33$$

$$\therefore n_2 = 1.25$$

- بالتعويض في المعادلة (1)



## الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأحمر والأزرق :

عند سقوط ضوء أبيض على منشور رقيق فإنه يخرج متفرقاً إلى ألوان الطيف السبعة ، حيث لكل لون زاوية انحراف معينة .  
زاوية انحراف اللونين الأزرق والأحمر على الترتيب

$$(\alpha_o)_b = A(n_b - 1)$$


$$(\alpha_o)_r = A(n_r - 1)$$

حيث:  $n_r$  ,  $n_b$  معاملي انكسار مادة المنشور للونين الأزرق والأحمر على الترتيب، حيث  $n_r < n_b$  فتكون  $\alpha_r < \alpha_b$  .  
الزاوية بينهما تعرف بالانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر، وتتعين من:

$$(\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r = A(n_b - n_r)$$

## الانفراج الزاوي بين اللونين ( الأزرق والأحمر )

الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الأزرق والأحمر عند خروجهما من المنشور.



## العوامل التي يتوقف عليها الانفراج الزاوي في المنشور الرقيق.

♦ من العلاقة السابقة نجد أن الانفراج الزاوي في المنشور الرقيق يتوقف على:

- 1 زاوية رأس المنشور (A).
- 2 معامل انكسار مادة المنشور لكل من اللونين الأزرق والأحمر ( $n_r$  ,  $n_b$ ).

ما معنى أن ... ؟!

(1) الانفراج الزاوي في منشور رقيق  $= 0.2^\circ$

معنى ذلك أن الفرق بين زاويتي انحراف المنشور للشعاعين الأزرق والأحمر  $= 0.2^\circ$  [أي أن  $(\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r = 0.2^\circ$ ]

(2) الانفراج الزاوي بين اللونين الأزرق والأحمر  $= 3^\circ$


معنى ذلك أن الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الأزرق والأحمر بعد خروجهما من المنشور  $= 3^\circ$

- اللون الأصفر هو اللون المتوسط بين الأزرق والأحمر، وبالتالي معامل انكساره يكون متوسط معاملي انكسار مادة المنشور للونين الأزرق والأحمر.

## معامل الانكسار المتوسط لمنشور ( $n_y$ )

متوسط معاملي انكسار اللونين الأزرق والأحمر.

$$n_y = \frac{n_b + n_r}{2}$$



يتعين من العلاقة

## الانحراف المتوسط ( $\alpha_y$ )

زاوية انحراف الضوء الأصفر الخارج من المنشور الرقيق.

$$(\alpha_o)_y = A(n_y - 1)$$

$$(\alpha_o)_y = \frac{(\alpha_o)_b + (\alpha_o)_r}{2}$$



3 قوة التفريق اللوني ( $\omega_\alpha$ )

1 الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر يمكن تعيينه من المعادلة:

$$(\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r = A(n_b - n_r)$$

2 إذا اعتبرنا الضوء الأصفر هو الذي يتوسط اللونين الأزرق والأحمر فإنه يمكن تعيين زاوية انحرافه في المنشور الرقيق (والذي يسمى الانحراف المتوسط) من المعادلة:

$$(\alpha_o)_y = A(n_y - 1)$$

حيث:  $n_y$  معامل انكسار مادة المنشور للضوء الأصفر

بقسمة المعادلتين السابقتين نجد أن:

$$\frac{(\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r}{(\alpha_o)_y} = \frac{A(n_b - n_r)}{A(n_y - 1)}$$

$$\therefore \omega_\alpha = \frac{n_b - n_r}{n_y - 1}$$

حيث: ( $\omega_\alpha$ ) قوة التفريق اللوني



ما معنى أن ... ١٤

قوة التفريق اللوني لمنشور رقيق  $0.8 =$  معنى ذلك أن النسبة بين الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر للمنشور وزاوية انحراف الضوء الأصفر  $0.8 =$

قوة التفريق اللوني ( $\omega$ )

النسبة بين الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر وزاوية انحراف الضوء الأصفر.

## العوامل التي يتوقف عليها قوة التفريق اللوني في المنشور الرقيق

♦ من العلاقة السابقة نجد أن قوة التفريق اللوني في المنشور الرقيق تتوقف على: معامل انكسار مادة المنشور الرقيق للألوان الأزرق والأحمر والأصفر ( $n_b, n_r, n_y$ )



ملاحظة ... !!

- 1 قوة التفريق اللوني لا تتوقف على زاوية رأس المنشور.
- 2 قوة التفريق اللوني ليس لها وحدة قياس لأنها نسبة بين كميتين متماثلتين.

## ملاحظات لحل المسألة (3)

1 يمكن تعيين الانحراف المتوسط [زاوية انحراف اللون الأصفر] كالآتي:

$$(\alpha_o)_y = A(n_y - 1) \quad \text{أو} \quad (\alpha_o)_y = \frac{(\alpha_o)_b + (\alpha_o)_r}{2}$$

2 يمكن تعيين معامل الانكسار المتوسط [معامل انكسار مادة المنشور للضوء الأصفر] كالآتي:

$$n_y = \frac{n_b + n_r}{2}$$

$$(\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r = A(n_b - n_r)$$

$$\omega_\alpha = \frac{n_b - n_r}{n_y - 1}$$

3 لحساب الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر:

4 لحساب قوة التفريق اللوني في المنشور الرقيق:



## مثال 1

منشور رقيق معاملات انكساره هي 1.65 للضوء الأزرق ، 1.625 للضوء الأصفر، 1.6 للضوء الأحمر وكانت زاوية رأس المنشور  $10^\circ$  أوجد:

- ① الانفراج الزاوي لطيف هذا المنشور
- ② الانحراف المتوسط
- ③ قوة التفريق اللوني

### الإجابة

$$\textcircled{1} \because (\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r = A(n_b - n_r) = 10(1.65 - 1.6) = 0.5^\circ$$

$$\textcircled{2} \because (\alpha_o)_y = A(n_y - 1) = 10(1.625 - 1) = 6.25^\circ$$

$$\textcircled{3} \because \omega_\alpha = \frac{n_b - n_r}{n_y - 1} = \frac{1.65 - 1.6}{1.625 - 1} = 0.08$$

### المعطيات

$$n_b = 1.65$$

$$n_y = 1.625$$

$$n_r = 1.6$$

$$A = 10^\circ$$

## مثال 2

منشور رقيق زاوية رأسه  $8^\circ$  ومعامل انكسار مادته للون الأحمر 1.52 وللون الأزرق 1.54 احسب:

- ① زاوية انحراف كل لون
- ② الانفراج الزاوي بين اللونين
- ③ قوة التفريق اللوني للمنشور

### الإجابة

$$\textcircled{1} \because (\alpha_o)_b = A(n_b - 1) = 8(1.54 - 1) = 4.32^\circ$$

$$\because (\alpha_o)_r = A(n_r - 1) = 8(1.52 - 1) = 4.16^\circ$$

$$\textcircled{2} \because (\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r = 4.32 - 4.16 = 0.16^\circ$$

$$\textcircled{3} \because n_y = \frac{n_b + n_r}{2} = \frac{1.54 + 1.52}{2} = 1.53$$

$$\therefore \omega_\alpha = \frac{n_b - n_r}{n_y - 1} = \frac{1.54 - 1.52}{1.53 - 1} = \frac{0.02}{0.53} = 0.0377$$

### المعطيات

$$A = 8^\circ$$

$$n_r = 1.52$$

$$n_b = 1.54$$

## فكر وجواب

اختر:

$$\textcircled{1} \text{ المقدار } \frac{(\alpha_o)_b - (\alpha_o)_r}{n_b - n_r} \text{ يمثل } \dots\dots\dots$$

$$A \textcircled{5}$$

$$\frac{1}{A} \textcircled{4}$$

$$\frac{A}{2} \textcircled{3}$$

$$\omega_\alpha \textcircled{1}$$

② منشوران رقيقان من نفس المادة وزاوية رأس كل منهما  $5^\circ$  و  $10^\circ$  على الترتيب ، النسبة بين قوة التفريق اللوني لكل منهما  $\frac{(\omega_\alpha)_1}{(\omega_\alpha)_2}$  .....

$$2 \textcircled{5}$$

$$1 \textcircled{4}$$

$$0.6 \textcircled{3}$$

$$0.5 \textcircled{1}$$





الوحدة

# الثانية: خواص الموائع.

الفصل

الثالث

## خواص الموائع المتحركة.

الدرس 1  
من بداية الفصل  
إلى نهاية السريان

الدرس 2  
من بداية اللزوجة  
إلى نهاية الفصل



بداية الفصل

نهاية السريان

من  
إلى

## الدرس 1

## الموائع المتحركة:

## مقدمة

- الموائع نوعان (ساكنة - متحركة)

## الموائع المتحركة

يقصد بها تحرك السوائل أو الغازات في الأنابيب.

- للموائع المتحركة عدة خصائص وسنكتفى بدراسة خاصيتين في هذا الفصل هما:  
① السريان ② اللزوجة

Flow

السريان

- ① السريان الهادئ ( طبقي ) ( مستقر ) أو انسيابي  
② السريان المضطرب ( دوامي )

## أنواع سريان المائع

## 1 السريان الهادئ ( طبقي ) ( مستقر ) أو انسيابي

- عندما يسري السائل بحيث تنزلق طبقاته المتجاورة في نعومة ويسر عندها يقال بأن هذا السائل يسري سرياناً مستقراً أو انسيابياً أو هادئاً.

## السريان الهادئ ( المستقر )

هو سريان المائع في الأنبوبة بسرعات صغيرة بحيث تنزلق طبقاته المتجاورة بطريقة انسيابية ناعمة.


♦ يتميز هذا النوع بأن كل كمية صغيرة من السائل تتبع أو تتخذ مساراً متصلاً يسمى **خط الانسياب**.

## خط الانسياب

هو المسار الذي تتخذه أي كمية من السائل أثناء انتقالها داخل الأنبوبة من طرف إلى طرف آخر.

## خصائص خطوط الانسياب

- ① خطوط الانسياب وهمية لا تتقاطع
  - ② المماس لخط الانسياب عند أي نقطة (مثل P) يحدد اتجاه السرعة اللحظية لأي جزء من السائل عند تلك النقطة.
  - ③ تتزاحم خطوط الانسياب في السرعات الكبيرة وتتباعدها في السرعات المنخفضة
- لأن سرعة سريان السائل عند نقطة تتحدد بكثافة خطوط الانسياب عند تلك النقطة وبالتالي تزداد سرعة المائع عند أي نقطة داخل أنبوبة السريان بزيادة كثافة خطوط الانسياب عند تلك النقطة وتقل بنقص كثافة خطوط الانسياب.





## كثافة خطوط الانسياب

هي عدد خطوط الانسياب التي تمر عموديا بوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة.

## شروط السريان الهادئ ( المستقر ) لسائل داخل أنبوبة

- 1 أن يملأ السائل الأنبوبية تماما
- 2 أن تكون كمية السائل التي تدخل الأنبوبية عند أحد طرفيها مساوية لكمية السائل التي تخرج من الطرف الآخر في نفس الزمن [ لأن السائل غير قابل للانضغاط ].
- 3 ثبوت سرعة السائل عند مروره بنقطة واحدة رغم مرور الزمن.
- 4 السريان غير دوار أي لا توجد دوامات.
- 5 لا توجد قوى احتكاك مؤثرة بين طبقات السائل.

إمسح



## معدل السريان ( الانسياب ) ومعادلة الاستمرارية

### معدل السريان ( الانسياب )

كمية السائل المنسابة خلال أي مقطع من الأنبوبية في وحدة الزمن.

### 2 معدل السريان الكتلي

#### التعريف

معدل (الانسياب) السريان الكتلي ( $Q_m$ )

كتلة المائع المنساب خلال أي مقطع معين في الثانية.

### 1 معدل السريان الحجمي

معدل (الانسياب) السريان الحجمي ( $Q_v$ )

حجم المائع المنساب خلال أي مقطع معين في الثانية.

يقاس بوحدة: Kg/s

وحدة القياس

يقاس بوحدة:  $m^3/s$

حساب قيمتهم عند أي مساحة مقطع


نفرض أن لدينا كمية من السائل كثافتها ( $\rho$ ) وحجمها ( $V_{ol}$ ) وكتلتها ( $m$ ) تسري بسرعة ( $V$ ) لتتحرك مسافة قدرها ( $\Delta x$ ) في زمن ( $\Delta t$ ) خلال مقطع من الأنبوبية مساحته ( $A$ ) كما بالشكل.

$$Q_m = \frac{\Delta m}{\Delta t}$$

$$\therefore \Delta m = \rho \Delta V_{ol} = \rho A \Delta x = \rho A v \Delta t$$

$$\therefore Q_m = \frac{\rho A v \Delta t}{\Delta t}$$

$$\therefore Q_m = \rho A v = \rho Q_v$$



$$Q_v = \frac{\Delta V_{ol}}{\Delta t}$$

$$\therefore \Delta V_{ol} = A \cdot \Delta x$$

$$\therefore \Delta x = v \Delta t$$


$$\therefore Q_v = \frac{A v \Delta t}{\Delta t}$$

$$\therefore Q_v = A v$$



## استنتاج معادلة الاستمرارية (العلاقة بين سرعة سريان سائل في أنبوبة ومساحة مقطعها)

- ① نختار مستويين عموديين على خطوط الانسياب عند النقطتين أ ، ب مساحة مقطع الأول  $A_1$  وسرعة السائل عند أ هي  $V_1$  ومساحة مقطع المستوى الثاني  $A_2$  وسرعة السائل عند ب هي  $V_2$
- ② حجم السائل الذي ينساب خلال المساحة  $A_1$  في وحدة الزمن
- معدل الانسياب الحجمي = المساحة  $A_1 \times$  المسافة التي يتحركها السائل في وحدة الزمن  $V_1$



$$\therefore Q_{v1} = A_1 V_1$$

∴ كتلة السائل التي تنساب خلال المساحة  $A_1$  في وحدة الزمن

$$\therefore Q_{m1} = \rho A_1 V_1 \Rightarrow (1) \quad \text{معدل الانسياب الكتلي هو}$$

وبالمثل تكون كتلة السائل الذي ينساب خلال المساحة  $A_2$  في وحدة الزمن

$$\therefore Q_{m2} = \rho A_2 V_2 \Rightarrow (2) \quad \text{معدل الانسياب الكتلي هو}$$

③ ∴ السريان مستقر ∴ معدل الانسياب الكتلي ثابت

$$\therefore \rho A_1 V_1 = \rho A_2 V_2$$

$$\therefore A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$\therefore \frac{V_1}{V_2} = \frac{A_2}{A_1}$$

أو

$$\therefore \frac{V_1}{V_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

وهذه هي معادلة الاستمرارية:

## معادلة الاستمرارية

سرعة سريان السائل عند أي نقطة في الأنبوبة تتناسب عكسيا مع مساحة مقطع الأنبوبة عند تلك النقطة  $(V \propto \frac{1}{A})$



خلي بالك



① ينساب السائل في الأنبوبة ببطء عندما تكون مساحة مقطعها كبيرة وينساب بسرعة عندما تكون مساحة مقطعها

صغيرة. **علل ... ؟** لأنه تبعا لمعادلة الاستمرارية تتناسب سرعة السائل عكسيا مع مساحة المقطع  $V \propto \frac{1}{A}$

② في السريان الهادئ يكون معدل الانسياب الحجمي ثابت عند أي مقطع. **علل ... ؟** لأن السائل غير قابل للانضغاط لذلك فإن كمية السائل التي تدخل الأنبوبة من أحد طرفيها تساوي كمية السائل التي تخرج من الطرف الآخر في نفس الزمن.



عند توصيل خرطوم من المطاط بفوهة صنوبر ينساب منه الماء انسياباً هادئاً فسر لماذا تقل مساحة مقطع عمود الماء المناسب من الخرطوم عندما توجه فوهته رأسياً لأسفل بينما تزداد مساحة مقطعه عندما توجه فوهته رأسياً لأعلى؟  
ج: عندما توجه فوهة الخرطوم لأسفل: يتحرك الماء المناسب في اتجاه الجاذبية الأرضية فتزداد سرعته من لحظة لأخرى أثناء السقوط ونظراً لأن معدل الانسياب  $Q$  ثابت فتكون  $A \propto \frac{1}{v}$  لذلك عندما تزداد السرعة تقل مساحة المقطع بينما عندما توجه فوهة الخرطوم لأعلى: يتحرك الماء المناسب ضد الجاذبية الأرضية فيتحرك بعجلة نقصيرية ، وتقل سرعته من لحظة لأخرى فتزداد مساحة المقطع لأن  $A \propto \frac{1}{v}$  عند ثبوت معدل الانسياب  $Q$

القانون ودلالة الميل	الشكل البياني	العلاقة بين
-----		1 السرعة والمساحة
$Q_v = Av$ $\text{Slope} = \frac{\Delta v}{\Delta(\frac{1}{A})} = Av = Q_v$		2 السرعة ومقلوب المساحة

### تطبيقات على معادلة الاستمرارية

- 1) سرعة سريان الدم في الشعيرات الدموية أقل بكثير من سرعته في الشريان الرئيسي رغم صغر مساحة مقطع الشعيرة الدموية عن مساحة مقطع الشريان الرئيسي. **علل ...**  
لأن مجموع مساحات مقاطع الشعيرات معا أكبر من مساحة مقطع الشريان الرئيسي، وحيث أن  $v \propto \frac{1}{A}$  لذا تقل سرعة الدم في الشعيرات الدموية وينتج عن ذلك إتاحة الفرصة لتبادل غازي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون بين الشعيرات والأنسجة وإتاحة الفرصة لتزويد الأنسجة بالمواد الغذائية
- 2) استخدام رجال الإطفاء خراطيم لها طرف مسحوب في إطفاء الحرائق. **علل ...**  
حتى تزداد سرعة انسياب الماء لأن السرعة تتناسب عكسياً مع مساحة المقطع طبقاً لمعادلة الاستمرارية  $A_1 V_1 = A_2 V_2$
- 3) تصمم فتحات الغاز في مواقد الغاز صغيرة. **علل ...**  
ج: تصمم فتحات الغاز بحيث تكون مساحتها صغيرة جداً حتى يندفع منها الغاز بسرعة عالية لأن:  $v \propto \frac{1}{A}$





ملاحظة ... !!

عندما يسري سائل سرياناً مستقيماً فإن:

- ① المعدل الحجمي لانسحاب السائل عند الطرف المتسع = المعدل الحجمي لانسحاب السائل عند الطرف الضيق.
- ② المعدل الكتلي لانسحاب السائل عند الطرف المتسع = المعدل الكتلي لانسحاب السائل عند الطرف الضيق.
- ③ عدد خطوط الانسياب عند الطرف المتسع = عدد خطوط الانسياب عند الطرف الضيق.
- ④ كثافة خطوط الانسياب عند الطرف المتسع > كثافة خطوط الانسياب عند الطرف الضيق.
- ⑤ سرعة الانسياب عند الطرف المتسع > سرعة الانسياب عند الطرف الضيق.

## ملاحظات لحل المسائل (1)

$$Q_v = \frac{\Delta V_{ol}}{\Delta t} = Av$$

$$V_{ol} = Q_v \cdot t = Avt$$

$$Q_m = \frac{\Delta m}{\Delta t} = \rho Av$$

$$m = \rho Avt = \rho Q_v t$$

① لحساب معدل السريان الحجمي :

② لحساب حجم السائل المنساب في زمن معين :

③ لحساب معدل السريان الكتلي :

④ لحساب كتلة السائل المنساب في زمن معين :

♦ تبعاً لمعادلة الاستمرارية:  $A_1 v_1 = A_2 v_2$ 

① إذا كانت الأنبوبة لها مقطعين أحدهما متسع والآخر ضيق:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$r_1^2 v_1 = r_2^2 v_2$$

② أما إذا كانت الفروع متساوية في مساحة المقطع وعددها (n) فإن:




$$A_1 v_1 = n A_2 v_2$$

$$r_1^2 v_1 = n r_2^2 v_2$$

③ إذا تفرع السائل المار في أنبوبة إلى عدة فروع غير متساوية في مساحة المقطع فإن:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 + A_3 v_3 + A_4 v_4$$

$$r_1^2 v_1 = r_2^2 v_2 + r_3^2 v_3 + r_4^2 v_4$$





### مثال 1

يسري ماء في أنبوبة أفقية بمعدل ثابت قدره  $0.012 \text{ m}^3/\text{min}$  احسب سرعة الماء المار خلال الأنبوبة إذا كانت مساحة مقطعها  $1 \text{ cm}^2$

#### الإجابة

$$Q_v = \frac{0.012}{60} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\because Q_v = Av \Rightarrow \therefore v = \frac{Q_v}{A} = \frac{2 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-4}} = 2 \text{ m/s}$$

#### المعطيات

$$Q_v = 0.012 \text{ m}^3/\text{min}$$

$$A = 1 \text{ cm}^2$$

### مثال 2

يمر ماء خلال أنبوبة من المطاط قطرها  $2.4 \text{ cm}$  بسرعة  $6 \text{ m/s}$  أوجد قطر فوهتها الضيقة إذا كانت سرعة خروج الماء منها  $34.56 \text{ m/s}$

#### الإجابة

$$\because \frac{v_1}{v_2} = \frac{A_2}{A_1} \Rightarrow \therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

$$\therefore \frac{6}{34.56} = \frac{r_2^2}{(0.012)^2} \Rightarrow \therefore r_2^2 = \frac{6 \times (0.012)^2}{34.56} = 25 \times 10^{-6}$$

$$\therefore r_2 = \sqrt{25 \times 10^{-6}} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

#### المعطيات

$$r_1 = 1.2 \text{ cm}$$

$$v_1 = 6 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 34.56 \text{ m/s}$$

∴ قطر الفوهة الضيقة =  $2 \times 5 \times 10^{-3} = 10^{-2} \text{ متر}$

### مثال 3

أنبوبة مياه تدخل منزلا قطرها  $2 \text{ cm}$  وسرعة سريان الماء بها  $0.1 \text{ m/s}$  فإذا أصبح قطرها عند نهايتها  $1 \text{ cm}$  احسب:  
 ① سرعة الماء في الجزء الضيق ② حجم الماء المنساب في الدقيقة ③ كتلة الماء المنساب في الدقيقة  
 (علما بأن كثافة الماء =  $1000 \text{ Kg/m}^3$  ،  $\pi = 3.14$ )

#### الإجابة

#### المعطيات

$$r_1 = 1 \text{ cm}$$

$$v_1 = 0.1 \text{ m/s}$$

$$r_2 = 0.5 \text{ cm}$$

$$t = 60 \text{ s}$$

♦ سرعة الماء في الجسم الضيق:

$$\because \frac{v_1}{v_2} = \frac{A_2}{A_1} \Rightarrow \therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

$$\therefore v_2 = \frac{0.1 \times 10^{-4}}{25 \times 10^{-6}} = 0.4 \text{ m/s}$$

$$\therefore v_2 = \frac{v_1 r_1^2}{r_2^2}$$

♦ حجم الماء المنساب في الدقيقة:



$$V_{ol} = A_1 v_1 \times t = \pi r_1^2 v_1 = 3.14 \times (1 \times 10^{-2})^2 \times 0.1 \times 60 = 1.884 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

♦ كتلة الماء المناسب في الدقيقة:

$$m = \rho A_1 v_1 \times t = 1000 \times 3.14 \times (1 \times 10^{-2})^2 \times 0.1 \times 60 = 1.884 \text{ kg}$$

#### مثال 4

أنبوبة تغذي حقلاً بالماء مساحة مقطعها 4 سم<sup>2</sup> ينساب فيها الماء بسرعة 10 م/ث تنتهي بمائة ثقب مساحة فوهة كل منها 1 مم<sup>2</sup>، كم تكون سرعة انسياب الماء من كل ثقب.

#### الإجابة

∴ مساحة مقطع الأنبوبة = 4 × 10<sup>-4</sup> م<sup>2</sup> ، مساحة مقطع أي ثقب = 1 × 10<sup>-6</sup> م<sup>2</sup>

$$\therefore A_1 v_1 = n A_2 v_2$$

$$\therefore 4 \times 10^{-4} \times 10 = 100 \times 1 \times 10^{-6} \times v_2$$

$$\therefore v_2 = \frac{4 \times 10^{-4} \times 10}{100 \times 1 \times 10^{-6}} = 40 \text{ m/s}$$

#### المعطيات

$$A_1 = 4 \text{ cm}^2$$

$$v_1 = 10 \text{ m/s}$$

$$n = 100 \text{ ثقب}$$

$$A_2 = 1 \text{ mm}^2$$

∴ سرعة انسياب الماء من كل ثقب = 40 م/ث

#### مثال 5

في شخص تكون السرعة المتوسطة لتدفق الدم في الأورطى الذي نصف قطره 0.7 سم هي 0.33 م/ث ، ومن الأورطى يتوزع الدم على عدد من الشرايين الرئيسية نصف قطر كل منها 0.35 سم فإذا كان عدد الشرايين الرئيسية 30 شريان فاحسب سرعة الدم فيها ؟ وماذا تستنتج من هذه النتائج.

#### الإجابة

مساحة مقطع الأورطى  $A_1$

$$A_1 = \pi r_1^2 = 3.14 \times (0.7 \times 10^{-2})^2 = 3.14 \times 49 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

مساحة مقطع الشريان الواحد  $A_2$

$$A_2 = \pi r_2^2 = 3.14 \times (0.35 \times 10^{-2})^2 = 3.14 \times 35 \times 35 \times 10^{-8} \text{ m}^2$$

سرعة الدم في الشرايين الرئيسية

$$\therefore A_1 V_1 = n A_2 V_2$$

$$\therefore V_2 = \frac{A_1 V_1}{n A_2} = \frac{3.14 \times 49 \times 10^{-6} \times 33 \times 10^{-2}}{30 \times 3.14 \times 35 \times 35 \times 10^{-8}} = 0.044 \text{ m/s}$$

#### المعطيات

$$r_1 = 0.7 \text{ cm}$$

$$v_1 = 0.33 \text{ m/s}$$

$$r_2 = 0.35 \text{ cm}$$

$$n = 30$$



**الاستنتاج:** سرعة الدم في الشرايين الرئيسية أقل من سرعة الدم في الأورطى وهذا يعمل على:

- 1 إتاحة الفرصة لحدوث عملية تبادل غازي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون بين الشعيرات والأنسجة.
- 2 إتاحة الفرصة لتزويد الأنسجة بالمواد الغذائية اللازمة وهنا تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى.

**مثال 6**

شريان رئيسي يتدفق الدم فيه بسرعة  $0.08 \text{ m/s}$  فإذا كان الشريان يتشعب إلى 150 شعيرة دموية قطر كل منها  $\frac{1}{8}$  قطر الشريان ، احسب سرعة تدفق الدم في كل شعيرة .

**المعطيات**

$$v_1 = 0.08 \text{ m/s}$$

$$n = 150$$

$$r_2 = \frac{1}{8} r_1$$

**الإجابة**

$$\therefore A_1 V_1 = n A_2 V_2 \quad \therefore \pi r_1^2 V_1 = n \pi r_2^2 V_2$$

$$\therefore r_2 = \frac{1}{8} r_1 \quad \therefore r_1^2 \times 0.08 = 150 \times \frac{r_1^2}{64} \times V_2$$

$$\therefore V_2 = \frac{64 \times 0.08}{150} = \mathbf{0.034 \text{ m/s}}$$

**لاحظ أن:** سرعة الدم في الشعيرات أقل من سرعة الدم في الشريان.

**ملاحظات لحل المسائل (2)**

1 في مسائل الصنابير يكون الزمن الكلى اللازم لملء خزان بواسطة عدة صنابير معا :-

$$\therefore Q_V = (Q_V)_1 + (Q_V)_2 + (Q_V)_3$$

$$\therefore \frac{V_{ol}}{t} = \frac{(V_{ol})_1}{t_1} + \frac{(V_{ol})_2}{t_2} + \frac{(V_{ol})_3}{t_3}$$

ولكن الحجم اللازم ملئه ثابت

$$\therefore \frac{1}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \frac{1}{t_3}$$

2 إذا كان هناك خزان يملأ بواسطة صنوبر بمعدل  $(Q_V)_1$  وفي نفس الوقت هناك صنوبر يفرغ بمعدل  $(Q_V)_2$  فإن:

$$Q_V = (Q_V)_1 - (Q_V)_2$$

المعدل الذى يملأ الخزان هو:



## مثال 7

ثلاثة صنابير الأول يملأ حوض في ساعة والثاني يملأ نفس الحوض في  $\frac{1}{2}$  ساعة والثالث في  $\frac{1}{4}$  ساعة ، احسب الزمن اللازم لملء الحوض إذا تم فتح الصنابير الثلاثة معا.

## الإجابة

## المعطيات

$$t_1 = 1 \text{ h}$$

$$t_2 = \frac{1}{2} \text{ h}$$


$$t_3 = \frac{1}{4} \text{ h}$$

$$\therefore V_{ol} = QVt$$

$$\therefore QV = (QV)_1 + (QV)_2 + (QV)_3$$

$$\therefore \frac{V_{ol}}{t} = \frac{(V_{ol})_1}{t_1} + \frac{(V_{ol})_2}{t_2} + \frac{(V_{ol})_3}{t_3}$$

$$\therefore \frac{1}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} + \frac{1}{t_3} \Rightarrow \therefore \frac{1}{t} = \frac{1}{1} + \frac{1}{\frac{1}{2}} + \frac{1}{\frac{1}{4}} \quad \therefore \frac{1}{t} = 1 + 2 + 4 = 7 \quad \therefore t = \frac{1}{7} \text{ hour}$$



## مثال 8

صنبور (1) يملأ خزان بمعدل  $0.025 \text{ m}^3/\text{s}$  وفي نفس اللحظة الخزان به صنبور (2) يعمل على تفريغ الخزان بمعدل  $0.005 \text{ m}^3/\text{s}$  بفرض ثبوت هذا المعدل احسب المعدل الذي يملأ به الخزان وكذلك حجم الماء في الخزان بعد دقيقة.

## الإجابة

## المعطيات


$$(QV)_1 = 0.025 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$(QV)_2 = 0.005 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$t = 60 \text{ s}$$

$$QV = (QV)_1 - (QV)_2 = 0.025 - 0.005 = 0.02 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$V_{ol} = QVt = 0.02 \times 60 = 1.2 \text{ m}^3$$



## 2 السريان المضطرب (الدوامي)

- يتحول السريان الهادئ لمائع (سائل أو غاز) إلى سريان مضطرب عندما :

- 1 تزداد سرعة سريان المائع عن حد معين فتتكون دوامات
  - 2 إذا كان هناك عائق يعترض السريان الهادئ فتتكون دوامات .
  - 3 يظهر ذلك أيضا في الغازات نتيجة انتشار الغاز من حيز صغير إلى حيز كبير أو من ضغط عالٍ إلى ضغط منخفض فإن الغاز يتحرك حركة دوامية.
- ♦ أهم مميزاته: وجود دوامات دائرية صغيرة ، كما تتقاطع خطوط الانسياب.

## السريان المضطرب (الدوامي)

هو سريان يحدث عندما تزداد سرعة انسياب السائل عن حد معين ويتميز بوجود دوامات صغيرة دائرية عشوائية.





- الجدول التالي يوضح العلاقة بين سرعة سريان سائل ( $v$ ) م/ث ، ومقلوب مساحة مقطع الفوهة  $m^{-2}$  ( $\frac{1}{A}$ )


سرعة السريان ( $v$ ) م/ث	2	3	5	6	y
مقلوب مساحة مقطع الفوهة $m^{-2}$ ( $\frac{1}{A}$ )	0.02	x	0.05	0.06	0.08

ارسم العلاقة البيانية بحيث تكون سرعة السريان على المحور الرأسي ومقلوب مساحة مقطع الفوهة على المحور الأفقي.

1 من الرسم اوجد قيمة  $x$  ،  $y$

2 ومن الرسم اوجد حجم السائل الذي ينساب خلال الثانية الواحدة.

## الإجابة



1 قيمة  $x = 0.03 m^{-2}$

$y = 8 m/s$

2 حجم السائل الذي ينساب خلال الثانية

الواحدة (معدل السريان الحجمي  $Q_v$ )

$$\text{slope} = \frac{\Delta v}{\Delta \frac{1}{A}} = Av = Q_v$$

$$= \frac{(6 - 4)}{(0.06 - 0.04)} = 100$$

$$\therefore Q_v = 100 m^3/s$$



اللزوجة

نهاية الفصل

من

إلى

## الدرس 2


Viscosity

اللزوجة

تجارب لتوضيح مفهوم خاصية اللزوجة:

نعلق قمعين متماثلين كلا منهما في حامل ثم نضع أسفل كل منهما كأساً فارغة نصب في أحد القمعين حجماً معيناً من الكحول ونصب في الآخر حجماً مماثلاً من الجليسرين ونلاحظ سرعة انسياب كل من السائلين



تجربة (1)



فنجده أن: سرعة انسياب الكحول أكبر من سرعة انسياب الجليسرين أي أن الجليسرين أكبر لزوجة من الكحول.

نحضر كأسين متماثلين يحتوي أحدهما على حجم معين من الماء ويحتوي الآخر على حجم مساو من العسل، نقلب السائل في كل من الكأسين بملعقة، ونلاحظ حركة كل من السائلين بعد إخراج الملعقة.

تجربة (2)





نجد أن:

- 1 الملعقة تتحرك في الماء بسهولة أكبر مما يدل على أن مقاومة الماء لحركة الملعقة أقل من مقاومة العسل لها.
- 2 حركة العسل تتوقف بعد إخراج الملعقة بفترة وجيزة في حين تستمر حركة الماء فترة أكبر.

نحضر مخبرين متماثلين طويلين ونملأ المخبار الأول حتى قرب فوهته بالماء والثاني حتى قرب فوهته بالجليسرين ثم نأخذ كرتين معدنيتين متماثلتين ونلقي إحداهما برفق في الماء ونعين بواسطة ساعة إيقاف الزمن الذي تستغرقه الكرة لتصل إلى قاع المخبار ونلقي بالآخرى في الجليسرين ونعين الزمن الذي تستغرقه لتصل إلى قاع المخبار.

تجربة (3)








نجد أن: الزمن الذي تستغرقه الكرة لتصل إلى قاع المخبر خلال الماء أقل من الزمن الذي تستغرقه كرة مماثلة لتصل إلى قاع المخبر خلال الجليسرين، مما يدل على أن الجليسرين يقاوم حركة الكرة بمقدار أكبر من مقاومة الماء لها من التجارب السابقة يمكن استنتاج الآتي:


- 1 بعض السوائل كالماء والكحول تكون قابليتها للانسياب أو الحركة كبيرة في حين أن مقاومتها لحركة الجسم فيها صغيرة وهي ذات لزوجة صغيرة
- 2 بعض السوائل كالعسل والجليسرين تكون قابليتها للانسياب أو الحركة صغيرة في حين أن مقاومتها لحركة الأجسام فيها كبيرة وهي ذات لزوجة عالية.

### تفسير خاصية اللزوجة



- 1 تتصور سائل محصور بين لوحين مساحة كل منهما A بعدهما العمودي (سُمك السائل) d ، اللوح السفلي ساكن أما اللوح العلوي يتحرك بسرعة V كما بالشكل
  - 2 طبقة السائل الملاصقة للوح الساكن ساكنة أما طبقة السائل الملاصقة للوح المتحرك متحركة بنفس سرعة اللوح العلوي V
- ⇒ أي أن طبقات السائل تتحرك بين اللوحين بسرعات تتدرج من صفر إلى V في الاتجاه من اللوح الساكن إلى اللوح المتحرك

- 3 يرجع الاختلاف النسبي في السرعة بين كل طبقة والتي تجاورها إلى نوعين من القوى: (أ) قوى احتكاك:



- وهي تنشأ من قوى الالتصاق بين اللوح وطبقة السائل الملاصقة له فتجعل طبقة السائل الملاصقة للوح العلوي متحركة بنفس سرعته V وتجعل طبقة السائل الملاصقة للوح السفلي ساكنة مثل سرعتها = صفر
- (ب) قوى شبيهة بقوى الاحتكاك:

بين كل طبقتين متجاورتين للسائل تعوق انزلاقها فوق بعضها وهذا يعمل على وجود الفرق النسبي في السرعة بين كل طبقتين متجاورتين يسمى هذا النوع من السريان بالسريان الطبقي أو اللزج.

### خاصية اللزوجة

الخاصية التي تتسبب في وجود مقاومة أو احتكاك بين طبقات السائل بحيث تعوق انزلاق بعضها فوق بعض.

### استنتاج معامل اللزوجة

في الشكل السابق لكي يحتفظ اللوح المتحرك بسرعة ثابتة فلا بد أن نؤثر عليه بقوة مماسية F ، وقد وجد أن القوة F تتوقف على :

- 1 السرعة V حيث أن  $F \propto V$  (1)
- 2 مساحة اللوح المتحرك حيث أن:  $F \propto A$  (2)
- 3 المسافة الفاصلة بين اللوحين حيث أن:  $F \propto \frac{1}{d}$  (3)

من المعادلات السابقة 1 ، 2 ، 3

$$\therefore F \propto \frac{AV}{d} \Rightarrow F = \text{constant} \times \frac{AV}{d}$$

$$\therefore F = \eta_{vs} \frac{AV}{d}$$

$$\therefore \eta_{vs} = \frac{Fd}{AV}$$



حيث: (  $\eta_{vs}$  ) معامل اللزوجة

$$\frac{J \cdot s}{m^3} = \frac{N \times m}{m^2 \times m \times s^{-1}} = \text{وحدة قياسه} \quad \eta_{vs} = \frac{F d}{A v} \quad \text{من العلاقة:}$$

♦ فتكون وحدات قياسه كالتالي: (  $kg/m \cdot s$  ) او (  $N \cdot s/m^2$  ) او (  $Pa \cdot s$  ) او (  $J \cdot s/m^3$  )

ما معنى أن ... ؟!

معامل اللزوجة لسائل = 0.001 كجم.م<sup>-1</sup>.ث<sup>-1</sup>

معنى ذلك أن القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات ينتج عنها فرق في السرعة مقداره وحدة السرعة بين طبقتين من السائل المسافة العمودية بينهما وحدة المسافة = 0.001 نيوتن

معامل اللزوجة (  $\eta_{vs}$  )

يساوى عددياً القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات ينتج عنها فرق في السرعة مقداره الوحدة السرعة بين طبقتين من السائل المسافة العمودية بينهما الوحدة.

العوامل التي يتوقف عليها معامل اللزوجة

- 1 نوع المائع (السائل أو الغاز).
- 2 درجة حرارة المائع حيث: (تقل لزوجة المائع بارتفاع درجة حرارته).

العوامل التي يتوقف عليها قوة اللزوجة

القانون ودلالة الميل	الشكل البياني	العوامل
$F = \eta_{vs} \frac{A v}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta F}{\Delta v} = \eta_{vs} \frac{A}{d}$		<b>1 فرق السرعة بين طبقتين من السائل (v)</b> (علاقة طردية)
$F = \eta_{vs} \frac{A v}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta F}{\Delta A} = \eta_{vs} \frac{v}{d}$		<b>2 مساحة الطبقة المتحركة (A)</b> (علاقة طردية)
$F = \eta_{vs} \frac{A v}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta F}{\Delta (\frac{1}{d})} = \eta_{vs} A v$		<b>3 المسافة العمودية بين الطبقتين (d)</b> (علاقة عكسية)
$F = \eta_{vs} \frac{A v}{d}$ $\text{Slope} = \frac{\Delta F}{\Delta \eta_{vs}} = \frac{A v}{d}$		<b>4 معامل اللزوجة لعدة سوائل مختلفة أو سائل واحد عند درجات حرارة مختلفة (eta_vs)</b> (علاقة طردية)





الحرس



خالي بالك


- ١ تتواجد النباتات المائية غالبا قرب الشواطئ. **علل ... ؟** لتلافي السرعات العالية في منتصف النهر حيث تقل قوى الاحتكاك التي تعوق الماء عن الانسياب لأن  $F \propto \frac{1}{d}$
- ٢ تقل سرعة أمواج البحر كلما اقتربنا من الشاطئ. **علل ... ؟** لأنه كلما اقتربت الطبقة المتحركة من الطبقة الساكنة تقل سرعتها
- ٣ يشعر سكان الأدوار العليا بسرعة الرياح أكثر من سكان الأدوار السفلى **علل ... ؟** لأن الأدوار العليا بعيدة عن الأرض (طبقة الهواء الساكنة) فتزداد سرعة الهواء كلما ابتعدنا عن الأرض
- ٤ يصعب السباحة في وسط النهر ضد التيار **علل ... ؟** بسبب لزوجة الماء لأن سرعة حركة طبقات الماء تزداد كلما ابتعدنا عن الطبقة الساكنة الملاصقة لجدار النهر لذلك تكون سرعة الماء في الوسط أكبر ما يمكن.



ملاحظة ... !!

١ وحدة قياس الضغط  $\times$  وحدة قياس المساحة = وحدة قياس القوة.٢ وحدة قياس الضغط  $\times$  وحدة قياس الزمن = وحدة قياس معامل اللزوجة.٣ وحدة قياس الضغط  $\times$  وحدة قياس الحجم = وحدة قياس الطاقة.

## ملاحظات لحاء المسائل (3)



$$F = \eta_{vs} \frac{AV}{d}$$

لحساب قوة اللزوجة لسائل:

١ عند وجود طبقة سائل بين طبقتين


من السائل فإن الطبقة الوسطى تتأثر عند تحريكها بقوة لزوجة الطبقة العلوية وقوة لزوجة الطبقة السفلية حيث:

$$F_1 = \eta_{vs} \frac{AV}{d_1}, \quad F_2 = \eta_{vs} \frac{AV}{d_2}$$

$$F_T = F_1 + F_2$$

٢ عند إدارة أسطوانة داخل أسطوانة أخرى بها سائل لزج وعند حساب القوة اللازمة لإدارة الأسطوانة الداخلية فإن:

١ - مساحة طبقة السائل المتحركة والتي تتأثر باللزوجة = مساحة الأسطوانة التي يتم تحريكها (الداخلية)

= محيط القاعدة (محيط الدائرة)  $\times$  ارتفاع الأسطوانة  $2\pi r_1 h$ 

٢ - البعد بين الطبقة الساكنة (الملاصقة للجدار الداخلي للأسطوانة الخارجية)

والطبقة المتحركة (الملاصقة للطبقة الخارجية من الأسطوانة الداخلية) =

نصف قطر الاسطوانة الخارجية - نصف قطر الاسطوانة الداخلية.  $(d = R - r)$



## مثال 1

صفحة مستوية مساحتها  $0.01 \text{ m}^2$  تتحرك بسرعة  $12.5 \text{ cm/s}$  معزولة عن صفحة أخرى ساكنة كبيرة بطبقة من سائل سمكها  $2 \text{ mm}$  فإذا كان معامل لزوجة السائل  $4 \text{ Kg/m.s}$  احسب القوة اللازمة لحفظ الصفحة متحركة.

## الإجابة

$$\therefore F = \eta_{vs} \frac{AV}{d} = \frac{4 \times 0.01 \times 12.5 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-3}} = 2.5 \text{ N}$$

## المعطيات

$$A = 0.01 \text{ m}^2$$

$$v = 12.5 \text{ cm/s}$$

$$d = 2 \text{ mm}$$

$$\eta_{vs} = 4 \text{ Kg/m.s}$$

## مثال 2

صفحة مستوية مساحتها  $2 \times 10^{-2} \text{ m}^2$  معزولة عن صفحة أخرى بطبقة سمكها  $3 \text{ mm}$  ومعامل لزوجة السائل  $6 \text{ Kg/m.s}$  أوجد السرعة التي تتحرك بها الصفحة الأولى إذا أثرت عليها قوة قدرها  $4 \text{ N}$

## الإجابة

$$\therefore v = \frac{Fd}{A\eta_{vs}} \Rightarrow \therefore V = \frac{4 \times 3 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-2} \times 6} = 0.1 \text{ m/s}$$

## المعطيات

$$A = 2 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$d = 3 \text{ mm}$$


$$\eta_{vs} = 6 \text{ Kg/m.s}$$

$$F = 4 \text{ N}$$

## مثال 3

طبقة من سائل لزج سمكها  $8 \text{ cm}$  موضوعة بين لوحين مستويين أفقيين ومتوازيين، إذا كان معامل لزوجة السائل  $0.8 \text{ Kg/m.s}$  أوجد: القوة اللازمة لتحريك لوح رقيق بين اللوحين مساحته  $0.5 \text{ m}^2$  بسرعة  $2 \text{ m/s}$  وموازيا للوحين ويبعد عن أحدهما مسافة  $2 \text{ m/s}$

## الإجابة



## المعطيات

$$d = 8 \text{ cm}$$

$$\eta_{vs} = 0.8 \text{ Kg/m.s}$$

$$A = 0.5 \text{ m}^2$$

$$v = 2 \text{ m/s}$$

$$d_1 = 2 \text{ cm}$$

$$d_2 = 6 \text{ cm}$$

$$\therefore F_1 = \eta_{vs} \frac{AV}{d_1} = \frac{0.8 \times 0.5 \times 2}{2 \times 10^{-2}} = 40 \text{ N}$$

$$\therefore F_2 = \eta_{vs} \frac{AV}{d_2} = \frac{0.8 \times 0.5 \times 2}{6 \times 10^{-2}} = 13.3 \text{ N}$$

$$\therefore F_T = F_1 + F_2 = 40 + 13.3 = 53.3 \text{ N}$$





يجب تشحيم وتزييت الآلات المعدنية من وقت لآخر فعملية التشحيم تؤدي إلى:

- 1 تقليل كمية الحرارة المتولدة نتيجة احتكاك أجزاء الآلة ببعضها.
  - 2 حماية أجزاء الآلة من التآكل.
- المواد المستخدمة في التزييت والتشحيم يجب أن تتميز بصفات منها:
- 1 أن تكون ذات لزوجة كبيرة.
  - 2 لها قدرة على الالتصاق بأجزاء الآلة. فلا تنساب بعيدا عن أجزاء الآلة.

## 2 تحديد سرعة السيارات (المركبات المتحركة) لتوفير استهلاك الوقود

1 في السرعات الصغيرة والمتوسطة:

تكون مقاومة الهواء للأجسام المتحركة فيه والناجمة عن لزوجة الهواء تتناسب طرديا مع سرعة الأجسام المتحركة خلاله.

2 في السرعات الكبيرة:

فإن مقاومة الهواء والناجمة عن اللزوجة تتناسب طرديا مع مربع السرعة، وهذا يعني زيادة الشغل الكلي الذي تبذله الآلة وبالتالي زيادة استهلاك الوقود، وذلك إذا زادت سرعة السيارة عن حد معين، لذا ينصح سائقو السيارات بالحد من السرعة لتوفير استهلاك الوقود.



- 1 لا يصلح الماء في عملية التزييت والتشحيم. **علل ... ؟** لأن 1 لزوجته صغيرة. 2 ضعف قوة التصاقه بالأجزاء المعدنية فينسب بعيدا عن أجزاء الآلة وسريع التبخير.
- 2 بعض السوائل لزوجتها كبيرة. **علل ... ؟** لأنه يتولد بين طبقات السائل قوة شبيهة بقوة الاحتكاك تعوق انزلاق طبقاته فوق بعضها البعض.
- 3 إذا تحرك جسم صلب خلال المائع، فإن كمية تحركه تقل. **علل ... ؟** سبب ذلك هو وجود لزوجة للمائع ينتج عنها قوى احتكاك بين سطح هذا الجسم الصلب وجزيئات السائل الملامسة له تعوق حركته، فتقل سرعته وبالتالي تقل كمية تحركه (كمية الحركة لجسم = السرعة × الكتلة).
- 4 تتوهج النيازك عند دخولها الغلاف الجوي للأرض واقتربها منها. **علل ... ؟** لأن سرعتها تزيد باقترابها من الأرض فتزيد المقاومة الناتجة عن لزوجة الهواء حيث تتناسب مع مربع السرعة، فتزيد كمية الحرارة المتولدة نتيجة الاحتكاك فتتوهج.
- 5 ينصح بعدم زيادة سرعة السيارة عن حد معين.
- 6 زيادة سرعة السيارة عن حد معين يسبب زيادة استهلاك الوقود. **علل ... ؟** لأن مقاومة الهواء تتناسب طرديا مع مربع سرعة السيارة في السرعات العالية فيزداد الشغل المبذول للتغلب على مقاومة الهواء وبالتالي يزداد معدل استهلاك الوقود.
- 7 عندما يشتد الهواء يلجأ السائق الذكي لإبطال موتور السيارة. **علل ... ؟** لأنه في السرعات العالية تتناسب مقاومة الهواء والناشئة عن لزوجته طرديا مع مربع سرعة السيارة مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود للتغلب على مقاومة الهواء الكبيرة.



## سرعة الترسيب

هي السرعة النهائية لسقوط كرات الدم الحمراء في بلازما الدم.

## 3 في الطب (لقياس سرعة ترسيب الدم)

لمعرفة إذا كان حجم كرات الدم الحمراء طبيعياً أو غير طبيعي.

**الأساس العلمي لقياس سرعة ترسيب الدم:**

هو أن السرعة النهائية التي تكتسبها كرات الدم الحمراء عند سقوطها خلال البلازما نتيجة لزوجتها تزداد بزيادة حجمها، حيث من المعلوم أنه عند سقوط كرة سقوطاً حراً رأسيًا في سائل، فإنها تتأثر بثلاث قوى، هي:

- ① وزنها لأسفل.
- ② قوة دفع السائل لها لأعلى.
- ③ قوة الاحتكاك بينها وبين السائل (عكس اتجاه الحركة) نتيجة لزوجة السائل وبحساب محصلة القوى وجد أنها تتحرك بسرعة نهائية تزداد بزيادة نصف قطرها، حيث أن:  $(Var^2)$

(أ) في بعض الأمراض:

**مثل:** الحمى الروماتيزمية والنقرس تتلاصق كرات الدم الحمراء فيزيد حجمها ونصف قطرها وبالتالي تزيد سرعة ترسيبها عن المعدل الطبيعي.

(ب) في أمراض أخرى.

**مثل:** فقر الدم (الأنيميا) تنكسر كرات الدم الحمراء أي يقل حجمها ونصف قطرها وتقل بالتالي سرعة ترسيبها عن المعدل الطبيعي.

(ج) المعدل الطبيعي لسرعة الترسيب لدم الإنسان

15 mm بعد ساعة ، 30 mm بعد ساعتين. فبقياس سرعة الترسيب يمكن تشخيص بعض الأمراض.



## خلى بالك

- ① تزداد سرعة الترسيب عند الأشخاص المصابين بمرض الحمى الروماتيزمية **علل ... ؟** بسبب تلاصق أو تضخم كرات الدم الحمراء مع بعضها فيزداد حجمها وبالتالي يزداد نصف قطرها فتزداد سرعة الترسيب حيث أن  $(Var^2)$
- ② تقل سرعة الترسيب عن المعدل الطبيعي في حالة الإصابة بالأنيميا **علل ... ؟** لأن الأنيميا تسبب تكسير كرات الدم الحمراء فيقل حجمها وبالتالي يقل نصف قطرها فتقل سرعة الترسيب حيث أن  $(Var^2)$
- ③ يستخدم الباراشوت للقفز من الطائرة. **علل ... ؟** للعمل على انتظام سرعة الهبوط للأرض وذلك لأنه عندما يهبط يكون وزنه أكبر من قوة دفع الهواء عليه فتزداد سرعته وعندما تزداد سرعته تزداد قوة مقاومة الهواء لحركته (اللزوجة) فتقل سرعة هبوطه وفي هذه الحالة يتساوى وزنه مع مجموع قوتي دفع الهواء واللزوجة.
- ④ تنتظم سرعة هبوط قطرات المطر قبل وصولها لسطح الأرض. **علل ... ؟** لأنها عندما تهبط يكون وزنها أكبر من قوة دفع الهواء عليها فتزداد سرعتها وعندما تزداد سرعتها تزداد قوة مقاومة الهواء لحركتها (اللزوجة) فتقل سرعة هبوطها وفي هذه الحالة يتساوى وزنها مع مجموع قوتي دفع الهواء واللزوجة.



## فكر وجواب

اختر:

النسبة بين معامل اللزوجة لزيت في ماكينة سيارة بعد تشغيل السيارة بفترة الي قبل تشغيل السيارة ..... الواحد

- ① أكبر من      ② أقل من      ③ تساوى      ④ لا توجد علاقة.






# الوافي

سلسلة

## الفيزياء



كتاب الأسئلة والمسائل

الثانوية العامة والأزهرية

المف الثاني الثانوي

الفصل الدراسي الأول

عبد الرفاعي

عبد العزيز عطوة

أحمد النجار



# محتويات كتاب التدريبات

## الموجات

### الوحدة الأولى

#### الفصل الأول الحركة الموجية

الصفحة

الأسئلة الإجابة

181 6

183 18

189 37

الحركة الاهتزازية

1 الدرس

الحركة الموجية

2 الدرس

اختبار على الفصل الأول

#### الفصل الثاني الضوء

189 44

193 56

196 66

199 77

208 96

انعكاس و انكسار الضوء

1 الدرس

تداخل الضوء - حيود الضوء

2 الدرس

الانعكاس الكلي والزوايا الحرجة

3 الدرس

انحراف الضوء في المنشور الثلاثي

4 الدرس

اختبار على الفصل الثاني

## خواص الموائع

### الوحدة الثانية

#### الفصل الثالث خواص الموائع المتحركة

20 103

212 114

214 123

السيريان

1 الدرس

اللزوجة

2 الدرس

اختبار على الفصل الثالث

217 130

11 نموذج اختبار شامل على المنهج

الاختبارات



# الفصل الأول

الوحدة الأولى

## الحركة الموجية

الدرس الأول < الحركة الاهتزازية

الدرس الثاني < الحركة الموجية

اختبار < على الفصل الأول




## 1 أسئلة الاختيار من متعدد

- (1) تقوم الموجات بنقل ..... فى اتجاه انتشارها.  
 (أ) المادة (ب) الجسيمات (ج) الطاقة (د) ☒
- (2) من الموجات التى تتطلب ضرورة وجود وسط مادي لانتشارها .....  
 (أ) موجات الصوت (ب) موجات الضوء (ج) موجات الرا (د) موجات أشعة جاما
- (3) لا ينتقل الصوت فى .....  
 (أ) الماء (ب) الحديد (ج) الفراغ (د) الهواء
- (4) جميع الموجات الآتية ميكانيكية عدا موجات .....  
 (أ) الماء (ب) الصوت (ج) وتر مهتز (د) الراديو
- (5) جميع الموجات الآتية لا يمكن أن نراها بالعين المجردة ما عدا .....  
 (أ) الماء (ب) الصوت (ج) التليفون المحمول (د) الراديو
- (6) من شروط حدوث الموجات الميكانيكية .....  
 (أ) وجود مصدر مهتز (ب) حدوث اضطراب (ج) وجود وسط مادي (د) جميع ما سبق
- (7) بعد الجسم المهتز عن موضع سكونه فى لحظة ما يعرف ب .....  
 (أ) الزمن الدورى (ب) الإزاحة (ج) سعة الاهتزازة (د) التردد
- (8) أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز عن موضع سكونه فى اتجاه ما .....  
 (أ) الزمن الدورى (ب) التردد (ج) سعة الاهتزازة (د) الإزاحة
- (9) الزمن الذى يستغرقه الجسم المهتز فى عمل اهتزازة كاملة يسمى .....  
 (أ) الزمن الدورى (ب) التردد (ج) سعة الاهتزازة (د) الإزاحة
- (10) زمن وصول الجسم المهتز لأقصى إزاحة يساوى .....  
 (أ)  $\frac{1}{2} T$  (ب)  $\frac{1}{4} T$  (ج)  $T$  (د)  $\frac{3}{4} T$
- (11) تعرف عدد الاهتزازات التى يعملها الجسم المهتز فى الثانية الواحدة باسم .....  
 (أ) الطول الموجي (ب) سعة الاهتزازة (ج) التردد (د) الاهتزازة الواحدة
- (12) حاصل ضرب التردد فى الزمن الدورى يساوى .....  
 (أ) سعة الاهتزازة (ب) الاهتزازة الكاملة (ج) التردد (د) الواحد الصحيح



# شدة الموجة بمربع سعة الاهتزازة



الدرس

(13) عندما يهتز المصدر بتردد معين تهتز دقائق الوسط .....

- ① بتردد مختلف ② بنفس التردد ③ بتردد أصغر من تردد المصدر ④ بتردد يتناقص بالتدريج

(14) عند أقصى إزاحة للجسم المهتز تكون سرعة الجسم المهتز .....

- ① أقصى سرعة ② نصف أقصى سرعة ③ منعدمة ④ ثلث أقصى سرعة

✓ إذا كان الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازة كاملة هو 0.1s ، فإن عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في زمن 100s هو ..... اهتزازة .

$$T = \frac{100}{n} = \frac{100}{0.1} = 1000 \quad \text{① } 10 \quad \text{② } 100 \quad \text{③ } 1000 \quad \text{④ } 10000$$

(16) زيادة سعة الموجة المنتشرة في وسط ما يؤدي إلى .....

- ① زيادة السرعة ② زيادة التردد ③ زيادة الطول الموجي ④ زيادة الشدة

(17) التردد يقاس بكل من الوحدات التالية ما عدا


- ①  $s^{-1}$  ② cycle/s ③ s ④ Hz

✓ تصنع كرة بندول خلال زمن دوري T ثانية إزاحة تعادل .....

- ① ربع اهتزازة كاملة ② نصف اهتزازة كاملة ③ ضعف اهتزازة كاملة ④ صفر

(19) استغرقت أقصى إزاحة لوتر مهتز 0.002s فيكون تردده .....

$$T = 0.002 \quad \text{التردد} = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.002} = 500 \quad \text{① } 250 \text{ Hz} \quad \text{② } 125 \text{ Hz} \quad \text{③ } 500 \text{ Hz}$$



(20) في الشكل المقابل: قوة الشد في الخيط أكبر ما يمكن عند الموضع .....

- ① a ② b ③ c ④ جميعهم متساوية

$$\text{التردد} = \frac{1}{T}$$

(21) إذا زاد تردد البندول للضعف فإن الزمن الدوري .....

- ① يزداد للضعف ② يقل لنصف ③ يظل ثابت ④ يزداد لضعف

(22) الشكل المقابل: يمثل وتر مهتز في الهواء بتردد (v) فإن :

① نوع الموجة المتكونة في الوتر


- ① طولية ② مستعرضة ③ كهرومغناطيسية ④ كهرومغناطيسية

② نتيجة لاهتزاز الوتر يتولد في الهواء موجة

- ① طولية ② مستعرضة ③ كهرومغناطيسية ④ كهرومغناطيسية

③ تردد الموجة الحادثة في الهواء ..... التردد الذي يهتز به الوتر

- ① أكبر من ② أقل من ③ يساوي ④ أكبر من





(23) في الشكل المقابل : ثقل بندول جذب جانباً ثم ترك ليتحرك بحرية فإذا كان زمن انتقال

النقل من X إلى Y هو 0.2 s فإن تردد الحركة الاهتزازية للبندول هو.....

- 2.5 Hz (د) 5 Hz (ح) 10 Hz (ب) 50 Hz (1)

(24) في الشكل المقابل : عند اهتزاز بندول وأثناء حركة كرة البندول في الاتجاه الموضح

بالرسم فإن

1 طاقة حركة كرة البندول .....

- (د) تتناقص (ب) تتزايد (ح) تظل ثابتة .

2 طاقة وضع كرة البندول .....

- (1) تتناقص (د) تتزايد (ح) تظل ثابتة

3 مجموع طاقتي الوضع والحركة عند نقطة (b) ..... طاقة الوضع عند (c)


- (1) أكبر من (د) أقل من (ب) يساوي

4 زمن وصول كرة البندول من (a) إلى (b) ..... زمن وصولها من (b) إلى (c)


- (د) أكبر من (ب) أقل من (ح) يساوي

(25) في الشكل المقابل:


1 أي العلاقات التالية تعبر عن العلاقة بين زمن ازاحة كرة البندول من موضع السكون وزمن سعة الاهتزازة.



2 أي العلاقات التالية تعبر عن العلاقة بين سرعة كرة البندول من موضع السكون وزمنها.



(26) العلاقة البيانية التي توضح علاقة الزمن الدوري بالزمن الكلي لبندول يتحرك حركة اهتزازية منتظمة.





20cm (5)      10cm (2)      2.5cm (4)      5cm (1)




20cm (5)      10cm (4)      2.5cm (1)      5cm (1)

0.4s  0.8s  2.5s  5s 

الازاحة (سم)

t (s)

Ⓢ



① سعة الاهتزازة  $\Delta L = \frac{1}{2} \times \frac{1}{10} = \dots$

0.8 (S)      0.4 (ح)      0.25 (ل)      0.5 (ب)

② تردد الجسم يساوي  $\text{Hz} = \frac{1}{T}$   $\frac{1}{0.002}$   $\frac{1}{2 \times 10^{-3}}$

0.8 (S)      0.4 (→)      2.5 (↪)      5 (↻)

(29) وتر يهتز كما بالشكل وتتكون موجة فإن الموجة التي تصل إلى أذن شخص ما :

② موجة طولية وموجة مستعرضة      ③ موجة كهرومغناطيسية

ⓧ (د) موجة مستعرضة فقط      (هـ) موجة طولية فقط

(30) يمثل الشكل المقابل أحد أذرع شوكة رنانة مهتزة ، أي مسار حركة يمثل اهتزازة كاملة :

$$B \rightarrow C \rightarrow A \quad \textcircled{\ominus} \qquad A \rightarrow C \rightarrow B \quad \textcircled{\oplus}$$
$$B \rightarrow C \rightarrow B \text{ (5)} \qquad A \rightarrow C \rightarrow A \text{ (6)}$$



## 2 ماذا نقصد بقولنا أن:

- (1) تردد جسم مهتز =  $80 \text{ Hz}$  يعني أن عدد الاهتزازات التي يحدثها الجسم في الثانية الواحدة تساوي 80 اهتزاز.
- (2) إزاحة جسم مهتز =  $2 \text{ cm}$  يعني أن بعد الجسم المهتز في أي لحظة عن موضع مكوته أو مركزه الأصلي =  $2 \text{ cm}$ .
- (3) سعة اهتزاز جسم مهتز =  $5 \text{ cm}$  يعني أن أقصى إزاحة يحدثها الجسم بعيداً عن موضع مكوته =  $5 \text{ cm}$ .
- (4) الزمن الدوري لجسم مهتز =  $0.02 \text{ s}$  يعني أن الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل اهتزازة كاملة =  $0.02 \text{ s}$ .
- (5) عدد الاهتزازات التي يعملها الجسم في الثانية =  $125$  اهتزازة.
- (6) أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز =  $0.5 \text{ cm}$ .
- (7) المسافة بين نقطتين في مسار حركة جسم مهتز، سرعة الجسم عند إحداها أقصاها وعند الأخرى منعدمة =  $0.5$ .

## 3 عرف كل ما يأتي:

- (1) الموجة: هي اضطراب ينتقل وينقل الطاقة.
- (2) الحركة التوافقية البسيطة.
- (3) الإزاحة.
- (4) الطور.
- (5) سعة الاهتزازة.
- (6) الاهتزازة الكاملة.
- (7) الزمن الدوري.

## 4 عكس ما يأتي:

- (1) عدم انتقال الصوت في الفضاء الخارجي.
- (2) الموجة اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في اتجاه انتشاره.
- (3) الموجات الميكانيكية تحتاج وسط مادي تنتشر فيه.
- (4) لا يسمع صوت جرس يرن داخل ناقوس مغلغل الهواء.

## 5 ماذا يحدث لكل ما يأتي تحت الظروف الموضحة.....؟

- (1) لسطح ماء بركة راكدة عندما تقذف فيه حصوة صغيرة؟
- (2) للزمن الدوري لحركة اهتزازية عندما يزداد التردد لضعف؟
- (3) عند زيادة الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل اهتزازة كاملة بالنسبة للتردد؟

## 6 أذكر المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

- (1) حركة تتميز بأن لها نقطة بداية ونقطة نهاية.
- (2) حركة تكرر نفسها بانتظام على فترات زمنية متساوية.
- (3) أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز.
- (4) اضطراب لحظي ينتقل وينقل الطاقة باتجاهه.



- (5) موضع واتجاه حركة جزئ من جزيئات الوسط عند لحظة معينة.
- (6) الحركة التي يعملها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه وعلى فترات زمنية متساوية.
- (7) عدد الموجات التي تمر بنقطة ما في وحدة الزمن.
- (8) الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة.

#### أكمل الفراغات التالية بما يناسبها:

7

- (1) الحركة الانتقالية تتميز بأن لها .....
- (2) الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة يسمى .....
- (3) أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز تعرف بـ .....
- (4) موضع في مسار حرك الجسم المهتز تكون سرعة الجسم عندها أقصاها تسمى .....
- (5) الموجات التي تنشأ نتيجة اهتزاز جزيئات وسط مادي تسمى .....
- (6) بعد الجسم عن موضع اتزانه في لحظة ما يعرف بـ .....
- (7) يتناسب تردد موجة تناسباً ..... مع زمنها الدوري.
- (8) تنتقل موجات الصوت في ..... ولا تنتقل في .....
- (9) من أمثلة المصادر المهتزة ..... ، .....
- (10) شروط حدوث موجة ميكانيكية ..... ، .....
- (11) عند وصول الجسم المهتز من موضع سكونه لأقصى إزاحة له تكون سرعته .....
- (12) إذا زاد تردد موجة فإن زمنها الدوري .....
- (13) تردد جسم ما يساوي ..... زمنها الدوري.
- (14) عدد الاهتزازات التي يعملها الجسم المهتز في الثانية هو .....
- (15) الحركة التي يعملها الجسم المهتز في الفترة الزمنية التي تمضي بين مروره بنقطة واحدة في مسار حركته مرتين متتاليتين وفي اتجاه واحد تسمى .....
- (16) حركة يعبر عنها رياضياً بمنحنى جيبي تسمى .....

#### متى؟

8

- (1) تكون سرعة الجسم المهتز أقصى ما يمكن؟
- (2) تكون سرعة الجسم المهتز مساوية للصفر؟
- (3) طاقة حركة البندول أكبر ما يمكن؟
- (4) طاقة حركة البندول مساوية للصفر؟
- (5) تكون إزاحة جسم مهتز منعومة؟



## 9 ضع علامة (✓) أو (x)

- (1) تعتبر حركة البندول حركة دورية اهتزازية.
- (2) تتكرر الحركة الدورية لجسم المهتز على فترات زمنية متساوية.
- (3) اهتزاز الشوكة الرنانة مثال للحركة الدورية الدائرية.
- (4) سرعة الجسم المهتز نهاية عظمى عند موضع الاتزان.
- (5) يكون مقدار الإزاحة متساوياً على جانبي موضع السكون في الحركة التوافقية البسيطة.
- (6) سرعة الجسم المهتز منعدمة عند أقصى إزاحة له.
- (7) في الحركة الاهتزازية تزداد السرعة كلما زادت الإزاحة.
- (8) البندول يتحرك دائماً في اتجاه واحد.
- (9) الزمن الدوري يعادل ربع زمن اهتزازة كاملة.
- (10) يعتبر حركة البندول حركة انتقالية.
- (11) تتضمن الاهتزازة الكاملة خمس ساعات اهتزازة .
- (12) الجسم الذي تردده 6 Hz يكون زمنه الدوري 60s
- (13) حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوى واحد صحيحاً
- (14) التردد هو المعكوس الضربي للزمن الدوري
- (15) الزمن الدوري لجسم مهتز يساوى مقلوب الإزاحة.
- (16) الجسم الذي تردده 160 Hz يصنع 80 اهتزازة خلال نصف ثانية.
- (17) حركة موجات الماء عند إلقاء حجر فيه تمثل حركة موجية.
- (18) خط انتشار الموجة هو اتجاه انتقال الطاقة الموجية.
- (19) تتشابه الحركة الاهتزازية مع الحركة الموجية في امكانية تمثيل كل منهما بمنحنى جيبليبي
- (20) ينتقل الصوت في الفراغ.
- (21) التردد هو أقصى إزاحة تصل إليها جزيئات الوسط
- (22) مقلوب الزمن الدوري هو التردد

## 10 صوب ما تحته خط

- (1) حركة الارجوحة تمثل حركة انتقالية.
- (2) تتضمن الاهتزازة الكاملة ثلاث سعة اهتزازة.
- (3) تردد الجسم المهتز يساوى مقلوب الإزاحة.
- (4) الجسم الذي تردده 100 Hz يقوم بعمل اهتزازة واحدة كل 100s



(1) ما هي شروط حدوث الموجات الميكانيكية ؟

(2) أذكر الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة (دورة / ثانية) مع كتابة الوحدة المكافئة لها.


(3) لديك يويو (ملف زنبركي) في نهايته ثقل ومثبت رأسياً

1 ارسم المنحنى الذي يمثل الحركة التي يحدثها الثقل عند اهتزازه

2 ماذا يسمى المنحنى الناتج وما اسم الحركة التي يحدثها

(4) في الشكل الذي امامك بندولاً بسيطاً مهتز هل يطراً عليه أي تغيرات عند انتقاله من سطح الارض الى

سطح القمر بفرض اهمال مقاومة الهواء بالنسبة لـ (التردد - الزمن الدوري) ؟



(5) أرجوحة كبيرة نعدّها بندولاً كبيراً كما هو موضح بالشكل جانباً تهتز

إلى جانبي موضع توازنها بسعة كبيرة، ويجلس فيها أربعة A, B, C,

D ، فالشخص الذي تكون سرعته الخطية أكبر ما يمكن عند المرور

بوضع السكون هو:





(أ) الشخص A

(ب) الشخص B

(ج) الشخص C


(د) الشخص D

(6) في الشكل الذي امامك بندول بسيط يتحرك حركة اهتزازية يمكن تمثيل حركته الاهتزازية بتمثيل منحنى جيبى






(7) صل الشكل البياني المعبّر عن أراحة البندول عن موضع سكونه والزمن المستغرق خلال ربع دورة بما يناسبه من حركة البندول المهتز بمراحل طوريه مختلفة ( يفرض أن الشكل A بداية حركة البندول )




(8) في الشكل الذي امامك بندول بسيط يتحرك حركة اهتزازية يمكن تمثيل حركته الاهتزازية بتمثيل منحنى جيبى



في حالة عمل اهتزازة كاملة اختر المنحنى الجيبى المناسب عن البدء من :  
 1 الموضع a      2 الموضع b      3 الموضع c

(9) الشكل التالي : يوضح بندول بسيط يتحرك بسعة اهتزازة ثابتة



- 1 ما نوع حركة البندول
- 2 أي الأوضاع متفقة في الطور في الأشكال الموضحة.





(10) يحوي كأس ماء على مكعب خشبي (A) فيطفو وهو بحالة توازن وقد برز جزء منه فوق سطح الماء. عند التأثير على المكعب بقوة لأسفل ليغمر كلياً بالماء ثم يترك فجأة.


- ما نوع حركة المكعب الخشبي مع التفسير



(11) في الشكل المقابل : إذا شد الوتر من موضع سكونه (a) إلى نقطة (b) ثم ترك ليهتز حتى يتوقف عن الحركة ، فأى الأشكال البيانية التالية يعبر عن الازاحة والزمن ؟ مفسراً اجابتك ؟




(12) عند تحريك كرة البندول من الموضع (x) الى الموضع (z)



شكل (1)

الشكل البياني الذي يمثل تغيرات طاقتي الحركة والموضع لكرة البندول



شكل (2)

أولاً : أكمل :

1 من الشكل (1) عندما تنتقل كرة البندول من نقطة (x) الى النقطة (y) تندفع الى الجانب الاخر (z) بسبب .....

ثانياً : من الشكل (2) : أكمل ما يأتي :

2 الزمن اللازم لقطع المسافة بين النقطتين (أ ، ب) يساوي ..... الزمن الدوري (T).

3 الخط البياني الذي يمثل التغير في طاقة الوضع هو ..... ، والخط الذي يمثل التغير في طاقة الحركة هو .....

4 تقل طاقة ..... ثم تزداد ، وتزداد طاقة ..... ثم تقل .

ثالثاً : اختر بالاستعانة بالشكل (2)

5 أي من المواضع (أ ، ب ، ج) تمثل موضع السكون (y) ؟

6 مجموع طاقتي الوضع والحركة عند نقطة (ب) ..... مجموع طاقتي الوضع والحركة عند نقطة (ج)



(1) مولد موجي يحدث 16 موجة في 4 ثواني احسب :

1 التردد.

2 الزمن الدوري.

[ 4 Hz , 0.25s ]

(2) جسم مهتز يحدث 1200 ذبذبة كاملة في الدقيقة بحيث تقطع كل ذبذبة كاملة مسافة قدرها 20 cm احسب :

1 سعة الذبذبة.

2 التردد.


3 الزمن الدوري.

[ 5 cm , 20 Hz , 0.05s ]

(3) جسم طافي على سطح مياه بحيرة إذا كانت موجات البحيرة تسبب تذبذب هذا الجسم لأعلى ولأسفل 90 مرة في الدقيقة

[ 1.5 Hz ]

احسب تردد هذه الموجات.



(4) الشكل يمثل بندول بسيط مهتز فإذا أحدث هذا البندول 8 اهتزازة خلال 4 ثواني احسب :

1 تردد البندول.

2 الزمن الدوري له و زمن حركة البندول من a إلى b

[ 2Hz , 0.5 s , 0.125s , 5 cm ]

3 سعة الاهتزازة.

(5) شوكة رنانة تستغرق أقصى إزاحة تصنعها زمنا قدره  $7 \times 10^{-4} s$  فما تردد هذه الشوكة الرنانة .

[357.1 Hz ]

(6) مصدر مهتز يحدث 3600 اهتزازة كل 3 min فما تردده وما الزمن الدوري لموجاته.

[20Hz , 0.05s ]

(7) وتر يهتز بحيث تستغرق أقصى إزاحة له فترة زمنية تساوي 0.01s ، احسب تردده.


[ 25 ذ/ث ]

(8) جسم مهتز زمنه الدوري  $\frac{1}{4}$  تردده احسب التردد والزمن الدوري له.

[2Hz , 0.5s ]




(9) الشكل يمثل حركة ثقل مربوط بملف زنبركي فإذا اهتز الثقل تحت تأثير الزنبرك بحيث يحدث 100 ذبذبة في زمن 5 ثانية فأحسب:



- ① سعة الاهتزازة.
- ② التردد
- ③ الزمن الدوري

[ 2.5 Cm - 20 Hz - 0.05 s ]


(10) الشكل المقابل يمثل بندولاً بسيطاً يهتز فإذا أحدث هذا البندول 120 اهتزازة خلال 6s فأحسب كلا من:



- ① تردد البندول
- ② الزمن الدوري
- ③ سعة الاهتزازة

[ 20 Hz , 0.05s , 4cm ]

(11) الشكل المقابل يمثل بندول زنبركي يعمل 80 اهتزازة في 4s احسب:



- ① التردد
- ② الزمن الدوري
- ③ سعة الاهتزازة

[ 20 Hz , 0.05s , 3 cm ]

# المعافاة

دائماً من المتفوقين

سلسلة

مع



## 1 أسئلة الاختيار من متعدد

- (1) عند انتقال موجة من الهواء إلى الماء فإن ترددها.....  
 (أ) يزداد (ب) يقل (ج) يظل ثابت
- (2) عندما تهتز جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الحركة الموجية فإن الموجة تسمى.....  
 (أ) طولية (ب) مستعرضة (ج) الإثنيين معا
- (3) عندما تهتز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الحركة الموجية فإن الموجة تسمى.....  
 (أ) طولية (ب) مستعرضة (ج) موقوفة (د) كهرومغناطيسية
- (4) عند تحريك ماء في حوض بواسطة لوح من الخشب يحدث عند القاع موجات.....  
 (أ) طولية ومستعرضة (ب) طولية (ج) مستعرضة (د) كهرومغناطيسية
- (5) تنتقل الموجات في الماء على هيئة.....  
 (أ) أمواج طولية (ب) أمواج مستعرضة (ج) أمواج طولية ومستعرضة
- (6) عند وضع قطعة من الخشب على سطح ماء في حوض ، فإذا تولدت موجة على سطح الماء تنتشر في الاتجاه الموضح بالشكل فإن قطعة الخشب.....  
 (أ) تهتز لأعلى ولأسفل وتنتقل في نفس اتجاه انتشار الموجة .  
 (ب) تهتز لأعلى ولأسفل وتنتقل في عكس اتجاه انتشار الموجة .  
 (ج) تهتز لأعلى ولأسفل ولا تنتقل من مكانها .  
 (د) تظل ساكنة في مكانها .
- (7) الموجات الكهرومغناطيسية هي موجات.....  
 (أ) طولية (ب) مستعرضة (ج) منها طولية ومنها مستعرضة
- (8) أي الموجات التالية تصف أمواج الضوء.....  
 (أ) أمواج طولية تحتاج إلى وسط مادي تنتشر فيه .  
 (ب) طولية لا تحتاج إلى وسط مادي تنتشر فيه .  
 (ج) أمواج مستعرضة لا تحتاج إلى وسط مادي تنتشر فيه .  
 (د) أمواج مستعرضة تحتاج إلى وسط مادي تنتشر فيه .
- (9) تنتشر الموجات الميكانيكية في الغازات على شكل موجات.....  
 (أ) مستعرضة فقط (ب) طولية فقط (ج) طولية ومستعرضة





(10) عند انتشار موجات الضوء في الهواء فإن جزيئات الهواء .....

- Ⓐ تهتز عمودياً على اتجاه انتشار الموجة  
Ⓑ تهتز في اتجاه انتشار الموجة  
Ⓒ تهتز عمودياً وفي اتجاه انتشار الموجة  
Ⓓ لا تهتز

(11) إذا كانت المسافة بين نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور في موجة ما تساوي 20 cm فإن طول هذه الموجة يساوي .....

- Ⓐ 5 cm Ⓑ 10 cm Ⓒ 20 cm Ⓓ 40 cm

(12) المسافة التي تنتقلها الموجة خلال زمن دوري واحد (T) تساوي .....

- Ⓐ ربع طول موجي Ⓑ نصف طول موجي Ⓒ ضعف الطول الموجي Ⓓ الطول الموجي.

(13) المسافة بين مركز تضاعف ومركز تخلخل تالي له 8 سم فإن الطول الموجي يساوي .....

- Ⓐ 4 cm Ⓑ 8 cm Ⓒ 16 cm Ⓓ 32 cm

(14) يطلق على نصف المسافة الرأسية بين القمة والقاع لموجة مستعرضة .....

- Ⓐ التردد Ⓑ الطول الموجي Ⓒ الازاحة Ⓓ سعة الاهتزاز


(15) المسافة الأفقية بين قمة وقاع تالي لها 10 سم فإن الطول الموجي يساوي ..... سم .

- Ⓐ 5 cm Ⓑ 10 cm Ⓒ 20 cm Ⓓ 40 cm

(16) إذا كانت المسافة بين القمة الأولى والخامسة لموجة مستعرضة 24 سم يكون طولها الموجي .....


- Ⓐ 6 cm Ⓑ 12 cm Ⓒ 4 cm Ⓓ 14 cm

(17) التمثيل الاتجاهي للموجة الطولية بين اتجاه انتشار الموجة (A) واهتزاز جزيئات الوسط (B) .....



(18) المنحنى OPQRS يمثل موجة ترددها 50 هرتز، تكون الفترة الزمنية بين النقطتين


O , P على الشكل هي.



- Ⓐ  $\frac{2}{25} s$  Ⓑ  $\frac{1}{25} s$  Ⓒ  $\frac{1}{50} s$  Ⓓ  $\frac{1}{200} s$

(19) يمثل الشكل أمواجاً طولية منتشرة في ملف زنبركي من


الطرف O إلى الطرف Z طول هذه الموجة هو المسافة .....



- Ⓐ 2 O Z Ⓑ 0 Z Ⓒ 2 P Q Ⓓ P Q



X (cm)



(20) يوضح الشكل المقابل جانباً من حركة موجية بنفس مقياس الرسم تكون

1- سعة هذه الموجة هي .....


- ① 2 cm    ② 3 cm    ③ 4 cm    ④ 6 cm

2- تردد الموجة هو .....

- ① 100 Hz    ② 125 Hz    ③ 250 Hz    ④ 50 Hz

(21) إذا كانت المسافة الأفقية بين القاع الأول والقمّة الثالثة في موجة مستعرضة تساوي 15 cm يكون طول الموجة ...

- ① 5 cm    ② 10 cm    ③ 15 cm    ④ 22.5 cm



(22) الشكل المقابل يوضح العلاقة بين الازاحة والزمن بموجة مستعرضة ، اختر

من الجدول التالي النقاط التي يكون فرق الطور بينها .....

360°	270°	180°	90°	
df	ae	ad	ab	①
de	ad	cd	ef	②
ad	bd	de	ab	③
dc	ad	ab	dc	④

(23) يمكن تعيين سرعة انتشار الموجة من العلاقة .....

- ①  $\lambda = \frac{v}{\nu}$     ②  $\lambda = v \cdot \nu$     ③  $\nu = \frac{\lambda}{v}$     ④  $\nu = v \cdot \lambda$

(24) الموجات الكهر ومغناطيسية هي موجات .....

- ① طولية سرعتها متغيرة    ② مستعرضة سرعتها ثابتة    ③ منها طولية ومنها مستعرضة سرعتها ثابتة    ④ منها طولية ومنها مستعرضة سرعتها متغيرة

(25) حاصل ضرب سرعة الموجة في زمنها الدوري يساوي .....

- ① التردد    ② الطول الموجي    ③ السرعة    ④ سعة الموجة

(26) إذا كانت المسافة التي يشغلها تضاعف موجة صوت ترددها 800 Hz هي 20 سم تكون سرعة الصوت .....


- ① 40 m/s    ② 340 m/s    ③ 320 m/s    ④ 20 m/s

(27) عندما يقل تردد حركة موجية في وسط .....

- ① يزداد طولها الموجي    ② يقل طولها الموجي    ③ تقل سرعتها    ④ تزداد سرعتها، يقل طولها الموجي وتزداد سرعتها



(28) من الشكل البياني العلاقة بين الإزاحة (cm) والزمن (ms) لحركة موجية ، أي صف من صفوف الجدول التالي يعبر عن الموجة



سعة الاهتزازة	تردد الموجة	سرعة الموجة	
0.1 cm	100 Hz	73.3 m/s	Ⓐ
0.2 cm	50 Hz	55 m/s	Ⓑ
0.4 cm	25 Hz	20 m/s	Ⓒ
0.2 cm	200 Hz	55 m/s	Ⓓ

(29) إذا زاد الطول الموجي لموجة تنتشر في وسط للضعف فإن .....


- Ⓐ التردد يزداد للضعف  
Ⓑ السرعة تزداد للضعف  
Ⓒ السرعة تظل ثابتة  
Ⓓ الزمن الدوري يزداد للضعف

(30) استغرقت أقصى إزاحة لموجة 0.002 ثانية ، طولها الموجي 40 سم فإن سرعتها ..... م/ث

- Ⓐ 250 Ⓑ 125 Ⓒ 50

(31) جعلت ساق تهتز 4 مرات في الثانية بدلاً من 2 في نفس الوسط. يؤدي هذا إلى أن تغير الموجات .....

- Ⓐ ترددها فقط Ⓑ ترددها وطولها الموجي Ⓒ سرعتها وترددتها Ⓓ سرعتها وطولها الموجي



(32) الشكل المقابل يوضح العلاقة البيانية بين الإزاحة والزمن لموجتين

مختلفتين تنتشران في نفس الوسط ، فأى الخيارات التالية يعبر عن العلاقة بين ..... (علماً بأن كل صف يمثل اختيار)


التردد (v)	سرعة الانتشار (V)	
$v_A = v_B$	$V_A = 2V_B$	Ⓐ
$v_A = \frac{1}{2} v_B$	$V_A = \frac{1}{2} V_B$	Ⓑ
$v_A = 2 v_B$	$V_A = V_B$	Ⓒ
$v_A = 4 v_B$	$V_B = V_A$	Ⓓ

(33) ميل الخط المستقيم بين السرعة والطول الموجي .....

- Ⓐ مقلوب التردد Ⓑ الزمن الدوري Ⓒ مقلوب الزمن الدوري Ⓓ السعة



(34) الشكل المقابل : يوضح موجة انتقلت من وسط (1) إلى وسط (2) فأي الخيارات التالية يعبر عن كل من الزمن الطول الموجي الزمن الدوري والسرعة عند انتقال الموجة من الوسط (1) إلى الوسط (2)



	الطول الموجي	الزمن الدوري	سرعة الموجة
Ⓐ	يظل ثابت	يزداد	تزداد
Ⓑ	يزداد	لا يتغير	تزداد
Ⓒ	يقل	يزداد	تقل
Ⓓ	يزداد	يزداد	تزداد

(35) إذا علمت أن زمن أقصى إزاحة لموجة صوتية 0.1s وأن طول هذه الموجة 20cm فإن سرعة انتشارها في الفراغ

- Ⓐ 2cm/s    Ⓑ 4cm/s    Ⓒ 8cm/s    Ⓓ zero

(36) يصدر الدوفين أصواتاً ترددها 150 ألف هرتز، إذا كانت سرعة الصوت في الماء 1500 m/s يكون طول موجة هذا الصوت .....

- Ⓐ 10 m    Ⓑ 1 m    Ⓒ 0.1 m    Ⓓ 0.01 m

(37) النسبة بين الطول الموجي لموجة والزمن الدوري لها يساوي .....

- Ⓐ عدد الموجات    Ⓑ سرعة الموجة    Ⓒ تردد الموجة    Ⓓ سعة الموجة

(38) النسبة بين تردد موجة سرعتها في وسط ما V إلى تردد نفس الموجة عند انتقالها لوسط آخر سرعتها فيه 2V .....


- Ⓐ أقل من الواحد الصحيح    Ⓑ أكبر من الواحد الصحيح    Ⓒ تساوي الواحد الصحيح

(39) النسبة بين طول موجة سرعتها في وسط ما V إلى طول نفس الموجة عند انتقالها لوسط آخر سرعتها فيه 2V .....

- Ⓐ  $\frac{1}{2}$     Ⓑ  $\frac{2}{1}$     Ⓒ  $\frac{1}{1}$



(40) الشكل المقابل يمثل موجة صوتية تنتشر في الهواء ، فإذا انتقلت إلى وسط آخر سرعة الصوت فيه أكبر من سرعته في الهواء ، فأي الأشكال التالية يمثل انتشار الموجة في الوسط



(41) تردد الموجة المنتشرة في وسط معين يحددها .....

- Ⓐ تردد المصدر    Ⓑ طول الموجة    Ⓒ طبيعة الوسط    Ⓓ سعة الموجة



(42) تولدت موجات في حوض بتردد معين ، فإذا زاد التردد فإن الموجات .....


- Ⓐ تتباعد عن بعضها Ⓑ تتقارب من بعضها Ⓒ تزداد سرعتها Ⓓ تقل سعتها

(43) وقف عمرو على شاطئ البحر لمشاهدة الموجات فلاحظ أن كل ثانيتين يمر أمامه أربع موجات و كل موجة طولها 0.5m فتكون سرعة الموجات .....

- Ⓐ 0.2 m/s Ⓑ 0.25 m/s Ⓒ 0.5 m/s Ⓓ 1 m/s

(44) موجتان صوتيتان ترددهما 300 Hz ، 600 Hz تنتشران في الهواء تكون النسبة بين سرعتيهما .....

- Ⓐ 2 : 1 Ⓑ 1 : 2 Ⓒ 1 : 1 Ⓓ 1 : 4



(45) في الشكل المقابل: يوضح صدر موجة علي سطح بحيره لإحدى الموجات التي تكونت

عندما القي شخص بحجر عند النقطة (x) أي من المناطق التالية في البحيرة تكون أكثر ضحالة؟ .....

- Ⓐ A Ⓑ B Ⓒ C Ⓓ D

(46) لوحظ في إحدى العواصف الرعدية أن الزمن الفاصل بين رؤية البرق وسماع صوت الرعد يساوي 3 s ، فإذا علمت


أن سرعة الصوت في الهواء 340m/s ، فإن بعد السحب التي أحدثت البرق يساوي .....

- Ⓐ 510 m Ⓑ 1020 m Ⓒ 2040 m Ⓓ 1200 m

(47) يعمل مصدر مهتز على توليد 5 موجات كل ¼ ثانية إذا كان الطول الموجي للأمواج المتولدة 2 cm ، فإن سرعة انتشار

الموجات المتولدة تساوي .....

- Ⓐ 0.16 m/s Ⓑ 0.8 m/s Ⓒ 0.4 m/s Ⓓ 80 m/s



(48) أي الموجات تكون أكبرهم سرعة .....

- Ⓐ A Ⓑ B Ⓒ C Ⓓ جميعهم متساوية

(49) محطة ارضية ترسل موجات لاسلكية نحو القمر وتم استقبال الموجات المنعكسة عن القمر بواسطة رادار المحطة بعد

زمن 2.7 s ، فإذا علمت أن سرعة الموجات اللاسلكية  $3 \times 10^8$  m/s يكون بعد القمر عن الأرض .....

- Ⓐ  $8.1 \times 10^8$  Ⓑ  $4.05 \times 10^5$  Ⓒ  $4.05 \times 10^8$  Ⓓ  $8.1 \times 10^5$


(50) إذا كان الانسان يستطيع سماع أصوات ترددها بين (20Hz ، 20000Hz) فإذا كانت سرعة الصوت في الهواء

340m/s فإن أقل طول موجي يمكن سماعه هو .....

- Ⓐ 1.7 m Ⓑ 17 cm Ⓒ 1.7 cm Ⓓ 0.17 m



(51) الشكل المقابل : يوضح العلاقة بين طاقة الحركة والازاحة لجسم يتحرك حركة توافقية بسيطة فإن :




موضع ائزان الجسم	النقطة التي تكون عندها	النقطة التي تكون عندها
Ⓐ	d	A
Ⓑ	d	D
Ⓒ	e	C
Ⓓ	e	B

(52) وضع لوح زجاجي مائل في حوض موجات كما هو موضح بالشكل ، فإذا كانت

سرعة الموجات عند نقطة (a) تساوي 1.5m/s وطولها الموجي عند نقطة (b)

يساوي 2cm ، فأی الصفوف التالية يكون صحيحا




الطول الموجي عند (a)	السرعة عند (b)	تردد المتذبذب (v)
Ⓐ 2.2 cm	1.36 m/s	68 Hz
Ⓑ 0.55 cm	0.72 m/s	75 Hz
Ⓒ 1.82 cm	1.65 m/s	61.8 Hz
Ⓓ 2.2 cm	0.72 m/s	68 Hz

(53) أربعة موجات A ، B ، C ، D تتحرك في نفس الوسط في فنتنقل


مسافة d (m) خلال زمن t (s) كما هو مبين بالشكل ، أي الخيارات

الآتية يكون صحيحاً للنسبة بين .....



سرعة A : سرعة C	تردد A : تردد B	سرعة A : سرعة C
Ⓐ $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
Ⓑ $\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{3}$
Ⓒ $\frac{1}{1}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{2}{1}$
Ⓓ $\frac{3}{1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{1}$





(54) الشكل المقابل يوضح العلاقة بين الطول الموجي والتردد لعدة مصادر من نفس النوع تهتز في وسط (A) حيث سرعة الموجات المتولدة ( $V_1$ ) وتنتقل هذه الموجات إلى وسط آخر (B) بسرعة ( $V_2$ ) فأي الخيارات التالية يحدث عند انتقال الموجات من الوسط (A) إلى الوسط (B) (علماً بأن كل صف يمثل اختياراً)

سرعة الموجة	النسبة $\frac{V_A}{V_B}$	الزمن الدوري
① تزداد	$\frac{2}{1}$	يزداد
② تقل	$\frac{1}{1}$	ثابت
③ تقل	$\frac{4}{1}$	يقل
⑤ تزداد	$\frac{1}{2}$	ثابت

## 2 ماذا نقصد بقولنا أن:

- (1) طول موجة مستعرضة = 20 سم.
- (2) طول موجة صوتية = 0.5 متر.
- (3) المسافة الأفقية بين قمة وقاع تالي في موجة مستعرضة لها = 25 سم.
- (4) المسافة الرأسية بين قمة وقاع تالي في موجة مستعرضة لها = 6 سم.
- (5) المسافة بين القمة الأولى والقمة الثالثة لموجة مستعرضة = 15 سم.
- (6) المسافة التي يشغلها تضاعف في موجة طولية = 3 سم.
- (7) المسافة بين مركز التضاعف الأول والتضاعف الثالث في موجة طولية = 6 سم.
- (8) حاصل ضرب تردد موجة في طولها الموجي = 50 م/ث.
- (9) المسافة التي تقطعها الموجة خلال زمن من دوري واحد = 20 cm.
- (10) سرعة موجة = 20 m/s.

## 3 علا ما يأتي:

- (1) الموجات الحادثة على سطح الماء موجات مستعرضة.
- (2) الموجات الكهرومغناطيسية لا تحتاج لوسط مادي تنتشر خلالها.
- (3) لا يستطيع رواد الفضاء التحدث مباشرة على سطح القمر ولكن يستخدمون أجهزة لاسلكية.



- (4) يصل ضوء الشمس إلى الأرض بينما لا يصل صوت الانفجارات بها.
- (5) ينتشر الصوت في الغازات على هيئة موجات طولية فقط.
- (6) تنتشر الموجات في السوائل والجوامد على شكل موجات طولية ومستعرضة.
- (7) في الماء تتولد موجات مستعرضة عند السطح وموجات طولية عند القاع.
- (8) عدم انتقال الصوت في الفضاء الخارجي.
- (9) كلما زاد تردد موجة ما في وسط قل طولها الموجي.
- (10) سرعة الصوت في المواد الصلبة أكبر من سرعته في السوائل.

#### 4 ماذا يحدث لكل مما يأتي تحت الظروف الموضحة .....

- (1) الطول الموجي لموجة مستعرضة عند زيادة سعة الاهتزازة ، وثبت التردد؟
- (2) زيادة عدد الموجات الحادثة خلال مسافة معينة بالنسبة للطول الموجي؟
- (3) للزمن الدوري لحركة موجية عندما يزيد التردد للضعف؟
- (4) الطول الموجي عندما يتضاعف التردد في نفس الوسط؟
- (5) سرعة انتشار الموجة في نفس الوسط عندما يتضاعف الطول الموجي؟
- (6) سرعة انتشار الموجة في نفس الوسط عندما يتضاعف التردد؟
- (7) الطول الموجي لموجة انتقلت بين وسطين مختلفين؟
- (8) زيادة سرعة موجة عند انتقالها من وسط لآخر بالنسبة للطول الموجي لها؟

#### 5 أذكر المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

- (1) أقصى إزاحة لجزيئات الوسط في الاتجاه الموجب.
- (2) أقصى إزاحة لجزيئات الوسط في الاتجاه السالب.
- (3) الموضع من الموجة الذي تتباعد فيه جزيئات الوسط.
- (4) موجة تهتز فيها جزيئات الوسط عمودياً على اتجاه انتشارها.
- (5) المسافة التي يشغلها تضاعف في موجة طولية.
- (6) حاصل ضرب التردد في طول الموجة.
- (7) المسافة التي تقطعها الموجة في وحدة الزمن.
- (8) نسبة الطول الموجي لموجة إلى زمنها الدوري.
- (9) حاصل ضرب سرعة الموجة في زمنها الدوري.
- (10) النسبة بين سرعة الموجة وترددها.




- (1) حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوي .....
- (2) الموجات التي تنشأ نتيجة اهتزاز جزيئات وسط مادي تسمى .....
- (3) المسافة بين نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور تسمى .....
- (4) تنتقل موجات الصوت في ..... ولا تنتقل في .....
- (5) موجات تنتشر بسرعة ثابتة في الفراغ هي الموجات .....
- (6) إذا زاد تردد موجة تنتشر في وسط ما فإن طول الموجة .....
- (7) الموجة التي تهتز فيها جزيئات الوسط باتجاه عمودي على اتجاه انتشار الحركة تسمى .....
- (8) في الموجة الطولية تهتز جزيئات الوسط في ..... اتجاه انتشار الموجة
- (9) تنتشر موجات الصوت في الهواء على شكل موجات .....
- (10) تنتشر الموجات عند سطح الماء على شكل موجات .....، أما عند القاع على شكل موجات .....
- (11) من أمثلة الموجات الكهرومغناطيسية .....، .....، .....
- (12) حاصل ضرب التردد في طول الموجة يساوي .....
- (13) عند انتقال موجة من وسط لآخر فإن ترددها ..... وزمنها الدوري ..... بينما طولها الموجي .....
- وسرعة الموجة .....
- (14) تنتقل موجات الصوت في ..... ولا تنتقل في .....
- (15) موجات تنتشر بسرعة ثابتة في الفراغ هي الموجات .....
- (16) إذا زاد تردد موجة تنتشر في وسط ما للضعف، فإن طول الموجة .....

- (1) القمة هي أقصى إزاحة بعيدا عند موضع السكون في الاتجاه الموجب.
- (2) القاع هو أقصى إزاحة بعيدا عند موضع سكونه في الاتجاه السالب.
- (3) الموجة المستعرضة تهتز فيها جزيئات الوسط عمودياً على اتجاه انتشار الموجة.
- (4) المسافة بين أى قاعين تسمى طول موجي.
- (5) إذا كانت المسافة بين القمة الثالثة والخامسة 20 cm فإن الطول الموجي يساوي 5 cm
- (6) النبضة هي اضطراب فردي يتكرر مثل القمة أو القاع.
- (7) سرعة الموجة ثابتة في الوسط الواحد وتختلف من وسط لآخر.
- (8) مقلوب الزمن الدوري هو التردد
- (9) سرعة الموجة تساوي (الزمن الدوري ÷ الطول الموجي)
- (10) يوضح قانون انتشار الموجات العلاقة بين سرعة انتشار الموجة وترددها وطولها الموجي.



أسئلة متنوعة


10




(1) في الشكل المقابل : ثلاث موجات وتريد يصدر عنها صوت

- أي العبارات التالية صحيح وأيها خطأ؟
- ① جميع هذه الموجات متفقة في السعة. ☒
- ② جميع هذه الموجات متفقة في الزمن. ☒
- ③ جميع هذه الموجات متفقة في التردد. ☒
- ④ جميع هذه الموجات متفقة في الطول الموجي. ☒
- ⑤ جميع هذه الموجات متفقة في العدد. ☒

(2) الشكل التالي يوضح شوكة رنانة يتصل أحد فرعيها بزنبك كما في الشكل (A)، ونفس الشوكة يتصل أحد فرعيها بنفس الزنبك مرة أخرى كما بالشكل (B) لاحظ الرسم جيداً ثم أجب :




(B)



(A)


- ① الموجات المتولدة في الشكل (A) موجات جسدية ، والموجات المتولدة في الشكل (B) موجات طولية ....
- ② الزمن الدوري للموجات في الشكل (A) ..... الزمن الدوري للموجات في الشكل (B) .....



- (3) يمثل الشكل موجات مستعرضة:
- ① ما هما النقطتان المتفقتان في الطور ؟ (١، ٤)
- ② ما هما النقطتان اللتان في أقصى إزاحة لهما؟ (٢، ٥)
- ③ ما هما النقطتان المسافتان بينهما تساوي نصف الطول الموجي؟ (١، ٤) و (٢، ٥)
- ④ ما هو عدد الموجات الكاملة في الرسم؟ ٢

[ موجتان (3, 7) ، (2, 9) ، (6, 8) ]


(4) اختر : يبين الشكل المقابل سعة تتحرك على حبل السهم الذي يدل على اتجاه حركة النقطة (P) في هذه اللحظة هو :



- ① ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

الموجة الرنانة  
موجة تنتشر لا بشكل نبضة  
على طول الحبل  
الوافي في الفيزياء






(5) الشكل المقابل يوضح موجتان (A ، B) تنتشران في وسط واحد فيكون:


- ① تردد (A) ~~بموجب~~ تردد (B)
- ② طول موجة (A) ..... طول موجة (B)
- ③ سعة الموجة (A) ..... سعة الموجة (B)

(6) استنتج العلاقة الرياضية بين سرعة الموجة والتردد والطول الموجي.




(7) الشكل البياني المقابل: يوضح علاقة بيانية لموجتين في وسط ما

أيهما أكبر تردد؟ ولماذا؟ لأن زاوية A أكبر من زاوية B



(8) الشكل البياني المقابل: يوضح تغير التردد مع مقلوب الطول الموجي لموجة تنتشر في وسطين مختلفين A ، B أى الموجتين أسرع؟ ولماذا؟



(9) الشكل المقابل: يوضح العلاقة بين الازاحة والزمن لثلاث موجات بنفس مقياس الرسم وتنتشر في وسط واحد فاي، تكون النسبة بين


عدد الموجات

$$\lambda_C : \lambda_B : \lambda_A = \frac{1}{4} : \frac{1}{3} : \frac{1}{2}$$

$$\nu_C : \nu_B : \nu_A = 4 : 3 : 2$$

$$V_C : V_B : V_A = 1 : 1 : 1$$

السعة ثابتة




(10) الشكل المقابل يوضح ثلاث موجات (C ، B ، A) تنتشر في وسط واحد ،

رتب الموجات تصاعدياً من حيث:


- ① التردد C ، B ، A
- ② الزمن الدوري A ، B ، C
- ③ الطول الموجي A < B < C
- ④ سعة الموجة
- ⑤ سرعة انتشار الموجة A = C < B



(11) اكتب العلاقة الرياضية وما يساويه الميل في كلا من :



(12) الشكل المقابل يوضح ثلاث موجات (A, B, C)




- 1 أي الموجات تعتبر حركة توافقية بسيطة
- 2 أي حركة للموجات تضمنحل تدريجياً نتيجة لمقاومة الهواء للبندول
- 2 أي حركة للموجات زادت شدتها بمرور الزمن أثناء حركته.

A ← اضطلال  
لا نقا تقل ثم تقل ثم تكثر

### مسائل متنوعة

11


(1) إذا كان الزمن الذي يمضى بين مرور قاع الموجة الأولى و قمة الموجة الخامسة بنقطة معينة في مسار حركة موجة مستعرضة يساوى 0.07 ثانية . احسب تردد الحركة الموجية . [ 50 هرتز ]



(2) من الرسم البياني المقابل أوجد :

- 1 سعة الاهتزازة .
- 2 الزمن الدورى .
- 3 التردد .
- 4 الطول الموجى .
- 5 المسافة بين قمة وقاع تالي لها .

[ 2 cm - 0.02 s - 50 Hz - 0.2 m - 0.1 m ]



(3) فى الشكل المقابل احسب


- 1 الطول الموجى .
- 2 سعة الموجة .
- 3 التردد .

[ 25 cm - 8 cm - 0.5 Hz ]






(4) إذا كانت المسافة بين مركزي التضاغطين المتتاليين لموجة طولية هي



8 cm فاحسب المسافات: x ① y ② z ③

[ 4 cm - 10 cm - 2 cm ]

(5) الشكل الموضح بالرسم يبين العلاقة بين الإزاحة بالسنتيمتر والزمن بالثواني لموجة



مستعرضة.

أوجد كل من:

- ① سعة الموجة.
- ② الطول الموجي.
- ③ التردد.

[ 3 cm - 0.08 m - 1.5 Hz ]

$$\frac{1}{f} = \frac{T}{n} \Rightarrow \frac{1}{1.5} = \frac{0.08}{n} \Rightarrow n = 1.2 \text{ Hz}$$




(6) في الشكل المقابل تنتشر موجة ترددها 25 Hz أوجد كل من:

- ① سعة الاهتزازة
- ② الطول الموجي
- ③ الزمن الدوري

[ 9 cm - 20 cm - 0.04 s ]


موجة 25 Hz



(7) من الرسم البياني المقابل أوجد:

- ① الزمن الدوري
- ② التردد
- ③ سعة الاهتزازة

[ 0.02 s - 50 Hz - 4 cm ]



(8) يوضح الشكل المجاور موجة طولها (0.25 m) تنتقل عبر

حبل باتجاه المحور الأفقي أجب عما يلي:

- ① أوجد المسافة الأفقية بين النقطتين (B , A).
- ② ما سعة الموجة ؟
- ③ الزمن الدوري.
- ④ تردد الموجة.
- ⑤ كم عدد الاهتزازات الكاملة التي تحدث في الحبل خلال (10s) ؟

$$\frac{1}{f} = \frac{T}{n} \Rightarrow \frac{1}{2.5} = \frac{10}{n} \Rightarrow n = 25 \text{ Hz}$$

[ 0.125 cm - 12 cm - 0.4 s - 2.5 Hz - 25 موجة ]

1.5 s  
1.5 s



(9) محطة إرسال لاسلكي ترسل موجات نحو قمر صناعي بسرعة  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$  ثم استقبلت المحطة الموجات بعد مضي 0.03 ثانية احسب المسافة بين الأرض والقمر الصناعي.  
[  $4.5 \times 10^3 \text{ Km}$  ]

(10) شوكة رنانة تهتز ترددها 960 Hz يقف شخص على بعد 20 m منها، ما عدد الموجات التي تتكون بين الشخص والشوكة عند سماع صوتها علما بأن سرعة الصوت في الهواء 320 m/s  
[ 60 موجة ]

(11) طرقت شوكة رنانة ترددها 480 Hz أمام فوهة أنبوبة معدنية في الهواء طولها 14 m فإذا علمت أن التضاضط الأول الحادث نتيجة اهتزاز الشوكة وصل إلى نهاية الأنبوبة عندما كان التضاضط الحادي والعشرون عند بدايتها احسب سرعة الصوت في الهواء.  
[ 336 m/s ]

(12) تنتشر حركة موجية خلال وسطين مختلفين وكان طول الموجة في الوسط الأول 7 متر وفي الوسط الثاني 4 متر أوجد النسبة بين سرعتي انتشارهما في الوطين.  
[  $\frac{7}{4}$  ]

(13) إذا كان طول الموجة الصوتية التي تميزها الأذن تتحصر بين 16 متر، 1.6 سم فأوجد النهايتين العظمى والصغرى لمدى الترددات المسموعة إذا علم أن سرعة الصوت في الهواء 320 م/ث  
[ 20 : 20000 هرتز ]

(14) تولدت موجة في وتر و كان ترددها 10 Hz ، والطول الموجي لها 0.5 m احسب :  
① سرعة الموجة خلال الوتر .

② الطول الموجي عندما يزداد التردد بمقدار 30 Hz بنفس السرعة .  
[ 5 m/s – 0.125 m ]

(15) احسب عدد الموجات التي تحدثها شوكة رنانة لتصل لشخص يبعد عنها 90 متر علما بأن تردد الشوكة 640 ذ / ث وسرعة الصوت 320 م / ث .  
[ 180 موجة ]

(16) قطار يقف في محطه ويصدر صفيرا تردده 300 Hz إذا كان هناك رجل يقف على بعد 0.99 km من القطار وسمع الصوت بعد 3 s من صدوره احسب الطول الموجي للصوت بالأمتار .  
[ 1.1 m ]

(17) تقف سارة على مسافة ما من المدرسة فإذا كانت عدد الموجات التي يحدثها جرس المدرسة المهتز لتصل إلى سارة 50 موجة و كان تردد الجرس 200 Hz و سرعة الصوت في الهواء 340 m/s فأوجد المسافة بين سارة ومدرستها  
[ 85 m ]



(18) طرقت شوكة رنانة ترددها 200 Hz ثم قربت من أحد طرفي أنبوبة مفتوحة الطرفين طولها 8 m فوصلت بداية الموجة الأولى إلى نهاية الأنبوبة عندما كانت الموجة السادسة على وشك دخول الأنبوبة . احسب سرعة الصوت في الهواء .  
[ 320 m / s ]

(19) أذن الإنسان يمكنها سماع الترددات المحصورة بين 20 Hz ، 20000 Hz احسب أعلى و أقل طول موجي للנגمات التي يمكن أن يسمعها الإنسان علماً بأن سرعة الصوت في الهواء 340 m / s  
[ 17 m ، 0.017 m ]

(20) موجتان ترددهما 128 Hz ، 320 Hz تنتشران في الهواء بسرعة 320 m / s احسب الفرق بين الطول الموجي لهما .  
[ 1.5 m ]

(21) إذا كانت المسافة بين القمة الثانية و القمة السابعة لموجة مستعرضة 20 m و الزمن الذي يمضي بين مرور القمة الأولى و القمة الخامسة بنقطة ثابتة في مسار حركة الموجة يساوي 0.1 s احسب :  
① الطول الموجي للحركة الموجية . ② تردد مصدر الاضطراب . ③ سرعة الانتشار .

[ 4 m ، 40 Hz ، 160 m / s ]

(22) إذا كان الزمن الذي يمضي بين مرور القمة الثالثة و القمة الثامنة بنقطة ثابتة في مسار حركة الموجة يساوي 0.2 s والمسافة بين القمة الأولى و القمة العاشرة لموجة مستعرضة 45 m ، احسب :  
① الطول الموجي للحركة الموجية . ② تردد مصدر الاضطراب . ③ سرعة الانتشار .

[ 5 m ، 25 Hz ، 125 m / s ]

(23) شوكتان رنانتان ترددهما 680 ، 425 هرتز الطول الموجي لأحدهما أكبر من الأخرى بمقدار 30 سم احسب سرعة الصوت في الهواء .  
[ 340 m / s ]

(24) موجة صوتية ترددها 900 Hz الطول الموجي لها في الهواء 0.4 m و في الماء 1.6 m احسب :  
① النسبة بين سرعة الصوت في الهواء إلى سرعته في الماء .

② سرعة الصوت في كل وسط .  
[  $\frac{1}{4}$  ، 360 m / s ، 1440 m / s ]

(25) ألقي حجر في بحيرة فتكونت 50 موجة بعد 5 s من اصطدام الحجر بالماء وكان نصف قطر الدائرة الخارجية 2 m أوجد :  
① طول الموجة الحادثة . ② التردد . ③ سرعة انتشار الموجات . ④ الزمن الدوري .

[ 0.04 m ، 10 Hz ، 0.4 m / s ، 0.1 s ]



الحركة الموجية


(26) مصدر اضطراب يهز جزيئات الوسط بتردد  $170 \text{ Hz}$  وتنتشر موجة صوتية بسرعة  $340 \text{ m/s}$  احسب الطول الموجي ، وعندما ارتفعت حرارة الجو زاد طول الموجة بنسبة  $5\%$  احسب سرعة الصوت في الهواء في هذه الحالة ،  $357 \text{ m/s}$  ]

(27) استخدم الجدول التالي في إيجاد تردد موجات إذاعة القاهرة (H) بوحدة الميجا هرتز .

المحطة	طول الموجة	التردد
إذاعة القاهرة	150 م	(MH)
إذاعة لندن	50 م	0.6 ميجا هرتز

[ 0.2 ميجا هرتز ]


(28) من الشكل المقابل أوجد :



- 1 سعة الموجة .
- 2 الطول الموجي .
- 3 سرعة انتشار الموجة إذا كان ترددها  $8 \text{ Hz}$  [  $4 \text{ cm} - 40 \text{ cm} - 3.2 \text{ m/s}$  ]

(29) الشكل الموضح بالرسم يبين العلاقة بين الإزاحة بالسنتيمتر والزمن بالثواني

لموجة مستعرضة. أوجد كل من:




- 1 سعة الموجة .
- 2 الطول الموجي .
- 3 التردد .
- 4 سرعة انتشار الموجة .

[  $6 \text{ cm} - 12 \text{ cm} - 2.5 \text{ Hz} - 0.3 \text{ m/s}$  ]

(30) موجة مستعرضة تنتشر في حبل مثبت من أحد طرفيه بسرعة  $12 \text{ m/s}$  وكان ترددها  $4 \text{ Hz}$  ، احسب المسافة بين قمة والقاع التالي لها وما المسافة بين القمة الأولى والقمة الثامنة.

[  $1.5 \text{ m} - 21 \text{ m}$  ]

(31) في الشكل المقابل تنتشر موجة ترددها  $25 \text{ Hz}$  أوجد كل من:



- 1 سعة الاهتزاز
- 2 الطول الموجي
- 3 سرعة انتشار الموجة
- 4 الزمن الدوري

[  $9 \text{ cm} - 20 \text{ cm} - 5 \text{ m/s} - 0.04 \text{ s}$  ]




(26) مصدر اضطراب يهز جزيئات الوسط بتردد 170 Hz وتنتشر موجة صوتية بسرعة 340 m/s احسب الطول الموجي ، وعندما ارتفعت حرارة الجو زاد طول الموجة بنسبة 5% احسب سرعة الصوت في الهواء في هذه الحالة ،  
[ 2 m ، 357 m/s ]

(27) استخدم الجدول التالي في إيجاد تردد موجات إذاعة القاهرة ( H ) بوحدة الميجا هرتز .

المحطة	طول الموجة	التردد
إذاعة القاهرة	150 م	( MH )
إذاعة لندن	50 م	0.6 ميجا هرتز


[ 0.2 ميجا هرتز ]

(28) من الشكل المقابل أوجد :



- ① سعة الموجة .
  - ② الطول الموجي .
  - ③ سرعة انتشار الموجة إذا كان ترددها 8 Hz
- [ 4 cm - 40 cm - 3.2 m/s ]

(29) الشكل الموضح بالرسم يبين العلاقة بين الإزاحة بالسنتيمتر والزمن بالثواني



لموجة مستعرضة. أوجد كل من:


- ① سعة الموجة.
- ② الطول الموجي.
- ③ التردد.
- ④ سرعة انتشار الموجة.

[ 6 cm - 12 cm - 2.5 Hz - 0.3 m/s ]

(30) موجة مستعرضة تنتشر في حبل مثبت من أحد طرفيه بسرعة 12 m/s وكان ترددها 4 Hz ، احسب المسافة بين كل قمة والقاع التالي لها وما المسافة بين القمة الأولى والقمة الثامنة.

[ 1.5m - 21m ]


(31) في الشكل المقابل تنتشر موجة ترددها 25 Hz أوجد كل من:



- ① سعة الاهتزاز
- ② الطول الموجي
- ③ سرعة انتشار الموجة
- ④ الزمن الدوري

[ 9cm - 20 cm - 5 m/s - 0.04s ]






(32) الشكل التالي يوضح موجة عند أزمنة مختلفة بحيث A

تمثل الموجة عند لحظة معينة بينما B تمثل نفس الموجة بعد تحركها للأمام مسافة قدرها 5m خلال زمن قدره 2s احسب:

- 1 الطول الموجي
- 2 سعة الاهتزازة
- 3 الزمن الدوري والتردد
- 4 سرعة الموجة


$$[ 20 \text{ cm} - 0.5 \text{ cm} - 8 \text{ s} - 0.125 \text{ Hz} - 25 \times 10^{-3} \text{ m/s} ]$$



(33) من الشكل المقابل أكمل العبارات التالية:

- 1 النقطتان أ، ب تمثلان ..... ، .....
- 2 المسافة الأفقية بين أ ، ب = ..... سم
- 3 الزمن الدوري = ..... ثانية
- 4 سعة الموجة = ..... سم
- 5 سرعة انتشار الموجة = ..... × ..... = ..... م/ث


$$[ \frac{1}{2} \lambda = 5 \text{ cm} - 0.2 \text{ s} - 4 \text{ cm} - 0.5 \text{ m/s} ]$$



(34) من الشكل التالي احسب:

- 1 الطول الموجي
- 2 سرعة انتشار هذه الموجة

$$[ 40 \text{ cm} , 10 \text{ m/s} ]$$



(35) الشكل الموضح بالرسم يبين علاقة الإزاحة (cm) والزمن (s) من

الشكل أوجد:

- 1 الطول الموجي
- 2 التردد
- 3 سعة الاهتزازة
- 4 سرعة الموجة

$$[ 0.1 \text{ m} - 25 \text{ Hz} - 3 \text{ cm} - 2.5 \text{ m/s} ]$$




(36) سفينة تبعد عن الشاطئ مسافة 3.6 كم تصدر صافرة ترددها 300 هرتز يسمعا شخص على الشاطئ بعد مضي 12 ثانية من انطلاقها، احسب الطول الموجي للصوت الصادر من الصافرة. [1 متر]

(37) تنتشر حركة موجية ذات تردد ثابت بين وسطين مختلفين فإذا كان طولها الموجي في الوسط الأول 6 سم وفي الوسط الآخر 4 سم احسب النسبة بين سرعة انتشارها في كل من الوسطين.  $\left[\frac{3}{2}\right]$

(38) مصدر مهتز زمنه الدوري  $\frac{1}{140}$  s ، فإذا كان هناك شخص يبعد عن هذا المصدر مسافة 1.96 km فإنه يستمع للصوت الصادر منه بعد 7s احسب:

- 1 الطول الموجي للموجات التي يصدرها المصدر
- 2 المسافة التي يشغلها كل تضاعف أو تخلخل لهذه الموجة
- 3 المسافة بين مركزي التضاعف الأول والتضاعف العاشر

[2m ، 1m ، 18m]



(39) الشكل المقابل يمثل موجة مستعرضة، فإذا كان الزمن اللازم لوصول

مقدمة الموجة من نقطة A إلى نقطة C هو 0.1s احسب :

- 1 طول الموجة.
- 2 التردد.
- 3 سرعة الموجة.

[5cm - 0.5Hz - 0.25m/s]

(40) نتائج التجربة التالية سجلت عند بيان العلاقة بين تردد موجة والطول الموجي لموجة تنتشر في الهواء.

v (Hz)	80	160	320	640	800
$\lambda$ (m)	4	2	1	0.5	X

ارسم علاقة بيانية بين مقلوب الطول الموجي على المحور الأفقي و التردد على المحور الرأسي و من الرسم أوجد :

[0.4 m]

- 1 طول الموجة عند تردد 800 Hz

[320m/s]

- 2 سرعة الصوت في الهواء

(41) الجدول التالي يوضح العلاقة بين الإزاحة (d) والزمن (t) لموجة تنتشر في وسط ما:

d (m)	0	3	0	-3	0	3
$t \times 10^{-3}$ (s)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

ارسم علاقة بيانية بين (d) على المحور الرأسي ، (t) على المحور الأفقي. ومن الرسم أوجد قيمة كل من:


- 1 سعة الموجة [ 3m ]
- 2 الزمن الدوري  $[ 0.4 \times 10^{-3} \text{ s } ]$
- 3 التردد [ 2500 Hz ]



اختر الإجابة الصحيحة (1: 22):

1

يوضح الشكل إزاحة قطعة من فلين يطفو فوق سطح الماء وكيف تتغير مع الزمن نتيجة لانتشار الأمواج على سطح الماء أي الإجابات المتناظرة تكون صحيحة؟



التردد (ν)	الزمن الدوري (T)	السعة (A)	
0.4	0.2	2	أ
5	2.2	1	ب
2.5	0.4	2	ج
2.8	2.4	1	د
0.4	0.5	2	هـ

الأسئلة (2 - 4)

الشكل التالي يمثل موجة طولية تنتشر خلال الماء الموجود في حوض زجاجي طوله 9 m وكان تردد هذه الموجات يساوي 500 Hz



2

ما نوع هذه الموجات .....

- أ) موجات ضوء مرئي      ب) موجات صوت      ج) موجات الراديو      د) موجات أشعة سينية

3

الطول الموجي لهذه الموجات الطولية يساوي .....

- أ) 1.5 m      ب) 3m      ج) 4.5      د) 9m


4

سرعة هذه الموجات تساوي .....

- أ) 500 m/s      ب) 750 m/s      ج) 2250m/s      د) 3000m/s



5 النسبة بين سرعة الموجة (A) إلى الموجة (B) هي:




Ⓐ  $\frac{1}{1}$

Ⓑ  $\frac{1}{2}$

Ⓒ  $\frac{1}{4}$

Ⓓ  $\frac{2}{1}$

6 أي نقطة في الموجة الموضحة في الشكل التالي تكون في نفس طور النقطة (A)



Ⓐ B

Ⓐ F

Ⓑ D

Ⓑ C

7 النسبة بين تردد موجة سرعتها في وسط ما V إلى تردد نفس الموجة عند انتقالها لوسط آخر سرعتها فيه 2V .....

Ⓐ أقل من الواحد الصحيح Ⓑ أكبر من الواحد الصحيح Ⓒ تساوي الواحد الصحيح

8 تنتشر حركة موجية خلال وسطين مختلفين وكان طول الموجة في الوسط الأول 7 متر وفي الوسط الثاني 4 متر أوجد النسبة بين سرعتي انتشارهما في الوسطين .....




Ⓐ  $\frac{1}{4}$

Ⓑ  $\frac{2}{1}$


Ⓒ  $\frac{7}{4}$

Ⓓ  $\frac{4}{7}$

9 أفضل مخطط اتجاهي يوضح العلاقة بين كل من سرعة انتشار الموجة ( $v_1$ ) وسرعة اهتزاز جزيئات الوسط ( $v_2$ ) وإزاحة جزيئات الوسط (X) في حالة الموجة المستعرضة.



10 في الشكل المقابل وتر يهتز تستغرق أقصى إزاحة له 0.01s فيحدث في خلال الدقيقة ..... اهتزازة كاملة.




Ⓐ 250

Ⓐ 25

Ⓑ 1500

Ⓑ 150






11 إذا كان زمن وصول الجسم المهتز من موضع الاتزان (a) إلى نقطة (y) التي تقع في المنتصف بين (a) ، (b) هو (t) فإن الزمن لازم لعمل اهتزازة كاملة

- Ⓐ  $2t$       Ⓑ  $4t$   
Ⓒ  $8t$       Ⓓ  $12t$

12 شوكة رنانة تهتز في الهواء فتولدت موجة ترددها 200Hz وطولها الموجي ( $\lambda$ ) ، وعندما لامست سطح الماء تولدت موجا طولها الموجي ( $4.5\lambda$ ) تكون سرعة انتشار الصوت في الهواء بالنسبة لسرعة انتشاره في الماء

- Ⓐ  $\frac{2}{9}$       Ⓑ  $\frac{9}{2}$       Ⓒ  $\frac{4}{9}$       Ⓓ  $\frac{9}{4}$

13 في الشكل المقابل موجات مستعرضة تتحرك نحو اليسار ، ما اتجاه السرعة اللحظية



لجزينات الوسط عند النقطة (P)

- Ⓐ ↑      Ⓑ ↓      Ⓒ →      Ⓓ ←

14 سمع شخص صدى صوته المنعكس عن جبل يبعد عنه مسافة (d) بعد زمن 1.5s وعندما تحرك نحو الجبل مسافة 80 m سمع صدى صوته بعد 1s فإن البعد (d) بوحدّة المتر يساوي .....

- Ⓐ 41      Ⓑ 140      Ⓒ 200      Ⓓ 240

15 أصدرت غواصة أبحاث موجات صوتية وهي عند سطح البحر فارتدت الموجات بعد زمن 2s ، وعندما نزلت مسافة (d) عن سطح البحر أصدرت موجات صوتية أخرى فارتدت بعد 1.9s ، فإذا علمت أن سرعة موجات الصوت في الماء 1482m/s ، فإن المسافة (d)


- Ⓐ 37 m/s      Ⓑ 74.1 m/s      Ⓒ 1482.2 m/s      Ⓓ 1407.9 m/s

16 إذا كانت النسبة بين الزمن الدوري لموجتين صوتيتين تنتشران في وسط ما  $\frac{1}{3}$  تكون النسبة بين الطول الموجي للموجتين كنسبة .....


- Ⓐ  $\frac{1}{1}$       Ⓑ  $\frac{3}{1}$       Ⓒ  $\frac{1}{3}$       Ⓓ  $\frac{1}{6}$




17 المنحنيات الآتية تمثل العلاقة البيانية لتغير إزاحة جزيئات الوسط مع الزمن في الحركة الموجية لأوساط مختلفة ، أي من المنحنيات تكون سرعة انتشار الموجة أكبر ؟




(A)



(B)



(C)



(D)


18 يقف أيمن في منتصف المسافة بين منطقتين (A) ، (B) إذا أصدرت المنطقتان صوتاً في نفس الوقت بتردد ( $v_A = v$ ) ، ( $v_B = 2v$ ) وكان الزمن الي يستغرقه صوت المنذنة (A) للوصول إلى أيمن هو ( $t_1$ ) ، والزمن الي يستغرقه صوت المنذنة (B) للوصول إلى أيمن هو ( $t_2$ ) تكون النسبة  $\left(\frac{t_2}{t_1}\right)$  كنسبة .....

(A)  $\frac{4}{1}$

(B)  $\frac{1}{1}$

(C)  $\frac{2}{1}$

(D)  $\frac{1}{2}$



19 تنتقل الموجات الموضحة في الشكل من المنطقة P إلى المنطقة Q ، فإذا كانت سرعة الموجات خلال المنطقة P تساوي 6 m/s فإن سرعتها خلال لمنطقة Q تساوي ..... م/ث


(A) 9

(B) 4

(C) 6

(D) 2


20 الشكل المقابل يوضح انتقال موجة مستعرضة من منطقة ماء ضحل إلى منطقة ماء عميق من البيانات الموضحة على الشكل تكون النسبة بين .....



$V_1 : V_2$	$v_1 : v_2$	$\lambda_1 : \lambda_2$	
1 ; 2	1 ; 2	1 : 2	(A)
1 ; 2	1 ; 1	1 : 2	(B)
2 ; 1	2 ; 1	2 : 1	(C)
2 ; 1	1 ; 1	2 : 1	(D)





تكونت موجات مستعرضة كما موضح في الشكل المقابل فإن كل من : سعة الاهتزازة والطول الموجي وسرعة انتشار الموجة تكون .....



السعة	طول الموجة	السرعة	
0.3 cm	2.5 cm	1250 m/s	Ⓐ
5 cm	4 cm	125 m/s	Ⓑ
0.15 cm	5 cm	12.5 m/s	Ⓒ
0.15 cm	10 cm	1.25 m/s	Ⓓ

الشكل (a) يوضح موضع موجة متحركة على حبل عند زمن  $t = 0$  والشكل (b) يوضح الموجة بعد زمن 0.02 s يكون تردد الموجة ، وسرعتها .....



تردد الموجة	السرعة	
1.25 Hz	40 m/s	Ⓐ
12.5 Hz	10 m/s	Ⓑ
125 Hz	20 m/s	Ⓒ
40 Hz	1.25 m/s	Ⓓ

أجب عما يأتي (23: 30):


رصدت وكالة فضائية انفجار في أحد النجوم بسبب بعض التفاعلات النووية ف سجلت ضوء الانفجار فقط ولم تستطيع تسجيل صوت الانفجار ، فسر ذلك؟

.....

.....

.....

في الشكل المقابل علاقة بيانية لموجتين تنتشران في وسط ما:




① أيهما أكبر تردد ولماذا؟

② أيهما أكبر زمن دوري؟



25 من الشكل المقابل: موجتان متماثلتان يسبق احدهما الأخرى ، احسب سرعة انتشار الموجة



.....


.....

.....

.....

.....

26 يقف كل من أحمد ومحمد أمام جبل ، فإذا أطلق أحمد طلق ناري فسمع محمد صوتين متتاليين بفاصل زمني مقداره  $0.4s$  ، احسب بعد أحمد عن الجبل ، علماً بأن سرعة الصوت في الهواء  $330m/s$



.....

.....

.....

.....

.....

.....



# الفصل الثاني

الوحدة الأولى

## الضوء

الدرس الأول < انعكاس الضوء - انكسار الضوء

الدرس الثاني < تداخل الضوء - حيود الضوء

الدرس الثالث < الانعكاس الكلي - تطبيقات على الانعكاس الكلي

الدرس الرابع < انحراف الضوء في المنشور الثلاثي - المنشور الرقيق


اختبار < على الفصل الثاني



## 1 اختر الإجابة المناسبة من بين الأقواس:

## الانعكاس في الضوء:

- (1) عندما يصطدم شعاع ضوئي بسطح عاكس ويرتد على نفسه تكون .....  
 (أ) زاوية السقوط = زاوية الانعكاس =  $0^\circ$ .  
 (ب) زاوية السقوط = زاوية الانعكاس =  $90^\circ$ .  
 (ج) زاوية السقوط = زاوية الانعكاس =  $45^\circ$ .  
 (د) لا توجد علاقة.







- (2) في الشكل المقابل: أي الأشعة تمثل الشعاع المنعكس عن السطح العاكس .....

(أ) A (ب) B (ج) C (د) D


- (3) كلما زادت زاوية سقوط شعاع ضوئي على سطح عاكس فإن زاوية الانعكاس .....  
 (أ) تزداد (ب) تقل (ج) لا تتغير (د) لا توجد علاقة.

- (4) سقطت موجة دائرية بصورة عمودية في وسط متجانس على سطح عاكس، يكون الشكل الذي يوضح صدر الموجة







الساقطة (a) والمنعكسة (a') هو .....

- (5) تتحرك موجة باتجاه الحاجز الموضح بالشكل قيمة زاوية الانعكاس والتغير الذي يطرأ على سرعة الموجة الساقطة بعد اصطدامها بالحاجز يكون: .....



سرعة الموجة	زاوية الانعكاس	
تقل	$30^\circ$	(أ)
تبقى ثابتة	$60^\circ$	(ب)
تبقى ثابتة	$30^\circ$	(ج)
تزداد	$60^\circ$	(د)


- (6) أي الاشكال البيانية يعبر عن العلاقة بين زاوية السقوط ( $\phi_x$ ) وزاوية الانعكاس ( $\phi_y$ )





1- الشعاع الساقط ينعكس من المرآة (P) ليسقط على المرآة (ب) بزاوية سقوط

- 90° (أ) 60° (ب) 30° (ج) 0° (د)



2- الشعاع يسقط على المرآة (P) للمرة الثانية بعد انعكاسه من المرآة (ب) للمرة الأولى بزاوية سقوط


- 90° (أ) 60° (ب) 30° (ج) 0° (د)

3- عدد مرآت سقوط الشعاع على المرآة (P) هي

- 4 (أ) 3 (ب) 2 (ج) 1 (د)

4- الشعاع النهائي بعد الانعكاسات يخرج بالنسبة للشعاع الساقط

- (أ) موازياً له (ب) منطبقاً عليه (ج) عمودياً عليه (د) لا يخرج




(8) في الشكل المقابل : زاوية انعكاس الشعاع عن المرآة X تساوي.

- 90° (أ) 60° (ب) 45° (ج) 30° (د)

(9) أي مما يأتي تتغير نتيجة انعكاس شعاع ضوئي نتيجة اصطدامه بسطح عاكس

- (أ) الطول الموجي (ب) التردد (ج) السرعة (د) اتجاه الشعاع

السطح العاكس طوله 80 cm




(10) في الشكل المقابل : مرأتان مستويتان متقابلتان ومتوازيتان البعد

العمودي بينهما 20 سم سقط شعاع ضوئي ليزر كما بالشكل فكم

يصبح عدد احتمالات انعكاسات الشعاع الضوئي بين المرأتان.

- 4 (أ) 3 (ب) 2 (ج) 1 (د)



(11) في الشكل المقابل : عند سقوط شعاع ضوئي على المرآة (P) ، فإنه

ينعكس عن المرآة (ب) بزاوية تساوي .....


- 90° (أ) 60° (ب) 45° (ج) 30° (د)

(12) سقطت موجة مائية فاصطدمت بسطح عاكس (1) وانعكست

كما بالشكل ثم اصطدمت بالسطح (2) ، فما مقدار زاوية

الانعكاس عن السطح (2)

- 15° (أ) 30° (ب) 60° (ج) 70° (د)





## الانكسار في الضوء:


(13) تنكسر الأشعة الضوئية عند انتقالها من وسط لآخر مختلف عنه في الكثافة الضوئية بسبب تغير ..... عند الانتقال  
 (أ) التردد (ب) الزمن الدوري (ج) السرعة (د) جميع ما سبق

(14) عند سقوط شعاع ضوئي من الهواء للماء فإن زاوية السقوط ..... زاوية الانكسار  
 (أ) أكبر من (ب) أقل من (ج) تساوي (د) لا توجد علاقة.

(15) ينكسر الشعاع الضوئي الساقط على السطح الفاصل من الوسط (x) إلى الوسط (y) مقترباً من العمود عندما يكون  
 (أ)  $V_x < V_y$  (ب)  $V_x = V_y$  (ج)  $V_x > V_y$  (د)  $V_x \geq V_T$

(16) النسبة بين جيب زاوية سقوط شعاع ضوئي في الهواء إلى جيب زاوية انكساره في وسط ما ..... الواحد  
 (أ) أكبر من (ب) أقل من (ج) تساوي (د) لا توجد علاقة.

(17) الشكل المقابل : يوضح موجة منكسرة على السطح الفاصل بين الوسطين (x) ، (y) فإن معامل الانكسار النسبي بين الوسطين (x) ، (y) يساوي .....



(أ) 0.65 (ب) 0.74 (ج) 1.3 (د) 1.53

(18) معامل انكسار الوسط A ضعف معامل انكسار الوسط B تكون سرعة الضوء في الوسط A ..... سرعة الضوء في الوسط B.

(أ) ضعف (ب) نصف (ج) ربع (د) ثلاثة أمثال

(19) عندما ينكسر الضوء عند انتقاله بين وسطين تكون النسبة  $(\sin \phi)$  في الوسط الأول إلى  $(\sin \theta)$  في الوسط الثاني .....

(أ) ثابتة للوسطين (ب) غير ثابتة للوسطين (ج) مقدار ثابت أكبر من الواحد الصحيح (د) مقدار ثابت أصغر من الواحد الصحيح

(20) إذا كانت النسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعته في الوسط الثاني  $\frac{3}{4}$  فإن معامل الانكسار النسبي من

الوسط الأول إلى الوسط الثاني يساوي

(أ)  $\frac{4}{3}$  (ب)  $\frac{3}{4}$  (ج)  $\frac{3}{2}$  (د)  $\frac{2}{3}$

(21) شعاع ضوئي يسقط على سطح فاصل بين وسطين معامل الانكسار النسبي من الوسط الأول إلى الوسط الثاني هو  $\sqrt{3}$  فإذا كانت زاوية السقوط  $60^\circ$  فإن زاوية الانكسار تساوي .


(أ)  $45^\circ$  (ب)  $60^\circ$  (ج)  $30^\circ$  (د)  $0^\circ$

(22) إذا كان معامل انكسار وسط شفاف 1.5 فإن سرعة الضوء فيه تساوي ..... م/ث


(أ)  $3 \times 10^8$  (ب)  $2 \times 10^8$  (ج)  $1.5 \times 10^8$  (د)  $1 \times 10^8$



(23) ينتقل شعاع ضوئي من الهواء إلى وسط آخر معامل انكساره  $n_2$  ، فينعكس عن سطح مرآة مستوية في ذلك الوسط كما هو موضح بالشكل احسب كل من : زاوية الانكسار ( $\theta$ ) ومعامل الانكسار ( $n_2$ )



( $\theta$ ) زاوية الانكسار	( $n_2$ ) معامل الانكسار	
70°	0.68	(أ)
40°	1.47	(ب)
20°	1.88	(ج)
30°	1.2	(د)



(24) ثلاث أوساط شفافة (أ) ، (ب) ، (ج) موضوعة كما بالشكل ، سقط شعاع ضوئي من الوسط (أ) بزاوية سقوط 60° واخترق الوسط (ب) ثم خرج من الوسط (ج) ، تكون زاوية الانكسار في الوسط (ج) يساوي ....  
 (أ) 13.92° (ب) 38.2° (ج) 46.2° (د) 45°

(25) شعاع ضوئي يسقط على قطعة من الزجاج فينكسر في الزجاج أي من المفاهيم التالية لا يتغير عندما ينكسر الشعاع الضوئي .....

- (أ) السرعة (ب) التردد (ج) الطول الموجي (د) الشدة


(26) عند انتقال الضوء من الزجاج ( $n_g = 1.5$ ) إلى الماس ( $n_d = 2.4$ ) فإن معامل الانكسار النسبي يكون .....

- (أ) أقل من واحد (ب) يساوي واحد (ج) أكبر من واحد (د) صفر


(27) النسبة بين سرعة الضوء في الماء إلى سرعة الضوء في الزجاج ..... علما بأن ( $n_w = \frac{4}{3}$ ) ، ( $n_g = \frac{3}{2}$ )

- (أ)  $\frac{3}{4}$  (ب)  $\frac{4}{3}$  (ج)  $\frac{8}{9}$  (د)  $\frac{9}{8}$

(28) أي الأشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين جيب زاوية السقوط ( $\sin\phi$ ) وجيب زاوية الانكسار ( $\sin\theta$ ) عندما ينتقل من الهواء إلى الزجاج



(29) الشكل المقابل : يمثل شعاع ضوئي xy يسقط على السطح الفاصل بين الهواء والزجاج أي المسارات ينبغي أن يتخذها الشعاع عند انتقاله من الهواء إلى الزجاج .....




- (أ) A (ب) B (ج) C (د) D



(30) شعاع ضوئي يسقط على سطح فاصل بين وسطين ، فإذا كانت زاوية السقوط  $60^\circ$  وزاوية الانكسار  $30^\circ$  فإن معامل الانكسار النسبي من الوسط الأول الى الوسط الثاني يساوي .....

- ① 0.5      ②  $\sqrt{2}$       ③  $\sqrt{3}$       ④ 2

(31) أي الأشكال البيانية التالية : يمثل العلاقة بين معامل الانكسار المطلق لوسط وجيب زاوية الانكسار في الوسط .....



(32) كلما زاد معامل الانكسار لوسط فإن سرعة الضوء خلاله .....

- ① تزداد      ② لا تتغير      ③ تقل      ④ تنعدم


(33) انتقلت موجة ضوئية من الجليسرين إلى الماء كما بالشكل المقابل حيث كانت سرعتها في



الماء  $v_{\text{ماء}} = \frac{v_{\text{جليسرين}}}{1.3}$  ، فإن زاوية الانكسار في الماء تساوي .....

- ①  $43^\circ$       ②  $41.8^\circ$       ③  $30^\circ$       ④  $45^\circ$


(34) الشكل المقابل : يبين شعاع كهرومغناطيسي طوله الموجي  $3000\text{\AA}$  ينتقل خلال الوسط (A)



فإن الشعاع ينتقل إلى الوسط (B) بطول موجي .....

- ①  $1.73 \times 10^{-10}$       ②  $5.19 \times 10^{-10}$       ③  $5.19 \times 10^{-7}$       ④  $1.73 \times 10^{-7}$

(35) الشكل المقابل : يوضح سقوط شعاعين ضوئيين على سطحي وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية (x) ، (y) بنفس زاوية السقوط




(phi) فلاحظ أن زاوية الانكسار في الوسط الأول ( $\theta_x$ ) أقل من زاوية

الانكسار في الوسط الثاني ( $\theta_y$ ) ، تكون العلاقة بين سرعتي الضوء

في الوسطين .....


- ①  $V_x > V_y$       ②  $V_x < V_y$       ③  $V_x \geq V_y$       ④  $V_x \leq V_y$

(36) الشكل البياني الذي يحقق الشرط ( $n_2 > n_1$ ) في قانون سنل هو





الأسئلة ( 37 - 39 ) من الشكل المقابل :



- (37) قيمة زاوية  $\theta_1 =$  .....  
 ①  $70^\circ$     ②  $38.79^\circ$     ③  $20^\circ$     ④  $51.22^\circ$
- (38) قيمة زاوية  $\phi_2 =$  .....  
 ①  $70^\circ$     ②  $38.79^\circ$     ③  $20^\circ$     ④  $51.22^\circ$
- (39) قيمة زاوية  $\theta_2 =$  .....  
 ①  $70^\circ$     ②  $38.79^\circ$     ③  $20^\circ$     ④  $51.22^\circ$

## 2 ماذا نقصد بقولنا أن:

الانعكاس في الضوء:

(1) زاوية السقوط  $= 50^\circ$

(2) الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس  $= 60^\circ$

الانكسار في الضوء:

(3) زاوية الانكسار  $= 60^\circ$

(4) معامل الانكسار النسبي بين وسطين  $= 0.8$

(5) معامل الانكسار النسبي بين الماء والزجاج  $= 0.86$

(6) معامل الانكسار المطلق للزجاج  $= 1.5$

## 3 عرف كلا مما يأتي:

الانعكاس في الضوء:

(1) الأمواج الكهرومغناطيسية. (2) الطيف الكهرومغناطيسي. (3) انعكاس الضوء. (4) زاوية السقوط.

الانكسار في الضوء:

(5) معامل الانكسار المطلق. (6) قانون سنل. (7) معامل الانكسار النسبي.

## 4 علا ما يأتي:

الانعكاس في الضوء:

(1) الضوء له طبيعة موجية (أو الضوء حركة موجية).

(2) أشعة جاما لها قدرة على النفاذ أكبر من الأشعة تحت الحمراء.



- (3) الشعاع الضوئي الساقط عموديا على مرآة يرتد على نفسه.
- (4) يسهل رؤية صورتك المنعكسة على زجاج نافذة حجرة مضيئة ليلا عندما يكون خارج الحجرة ظلام شديد، في حين يصعب تحقيق ذلك نهارا.

### الانكسار في الضوء:

- (5) معامل الانكسار النسبي بين وسطين يمكن أن يكون أكبر من الواحد الصحيح أو أقل من الواحد الصحيح..
- (6) معامل الانكسار النسبي بين وسطين والمطلق ليس له وحدة تميز.
- (7) معامل الانكسار المطلق لوسط دائما أكبر من الواحد الصحيح.
- (8) معامل الانكسار المطلق للهواء يساوي الواحد الصحيح.
- (9) الشعاع الساقط عموديا على السطح الفاصل ينفذ دون أن يعاني أي انكسار.

## 5 ماذا يحدث لكلا مما يأتي تحت الظروف الموضحة .....

### الانعكاس في الضوء:

- (1) سقوط شعاع ضوئي عمودي على السطح العاكس ؟
- (2) عند النظر من نافذة قطار عرباته مضاءة وفي الخارج ظلام بالنسبة لرؤية صورتك ؟

### الانكسار في الضوء:

- (3) سقوط شعاع ضوئي عمودي على السطح الفاصل ؟
- (4) سقوط شعاع ضوئي من وسط أكبر كثافة ضوئية الى وسط أقل كثافة ضوئية بالنسبة لزاوية الانكسار ؟
- (5) لسرعة الشعاع الضوئي عند مروره بالماء بعد مروره في الهواء ؟

## 6 أذكر المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

### الانعكاس في الضوء:

- (1) هي موجات مستعرضة تتكون من مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية مهتزة بتردد معين ومتفقة في الطور ومتعامدة بعضها على بعض ومتعامدة على اتجاه انتشارها.
- (2) هو ترتيب الموجات الكهرومغناطيسية أو توزيعها حسب الطول الموجي أو التردد.
- (3) ارتداد الأشعة الضوئية في نفس الوسط عندما تقابل سطحاً عاكساً.
- (4) الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام عند نقطة السقوط على السطح العاكس أو الفاصل.
- (5) الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام عند نقطة السقوط على السطح العاكس.
- (6) زاوية السقوط = زاوية الانعكاس
- (7) الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس.



## الانكسار في الضوء:

- (8) انحراف مسار الضوء نتيجة مروره بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية.
- (9) هي مقدرة الوسط على كسر الأشعة الضوئية عند نفاذها فيه
- (10) النسبة بين جيب زاوية السقوط في الوسط الأول إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني كالنسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعة الضوء في الوسط الثاني.
- (11) الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح الفاصل.
- (12) النسبة بين سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعته في الوسط الثاني.
- (13) النسبة بين جيب زاوية السقوط في الوسط الأول إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني.
- (14) النسبة بين جيب زاوية السقوط في الفراغ إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط.

## أكمل الفراغات التالية بها يناسبها:

- (1) معامل انكسار الضوء الأخضر ..... معامل انكسار الضوء الأحمر
- (2) سرعة الضوء الأخضر ..... سرعة الضوء الأحمر في نفس الوسط
- (3) ينكسر الشعاع الضوئي عند انتقاله بين وسطين مختلفين في .....
- (4) أشعة جاما لها قدرة على النفاذ ..... الأشعة تحت الحمراء.
- (5) ينتشر الضوء في الوسط الواحد (المتجانس) في جميع الاتجاهات في خطوط .....
- (6) إذا صادف الضوء وسط شفاف فإنه يعاني ..... ، ..... ، ..... بنسب مختلفة حسب طبيعة الوسط.
- (7) إذا كان معامل الانكسار المطلق لوسط = 1.2 فإن سرعة الضوء في هذا الوسط = ..... سرعة الضوء في الهواء.
- (8) النسبة بين سرعة الضوء في الهواء إلى سرعته في أي وسط = النسبة بين ..... وهي نسبة .....
- (9) عند سقوط شعاع ضوئي من الهواء إلى الماء فإنه ينكسر ..... من العمود المقام من نقطة السقوط، بينما عندما يسقط شعاع صوتي من الهواء إلى الماء فإنه ينكسر ..... من العمود المقام من نقطة السقوط.
- (10) معامل الانكسار النسبي بين الزجاج والماء ..... معامل الانكسار النسبي بين الماء والزجاج.

## قارن بين كلا مما يأتي

- (1) الانعكاس والانكسار
- (2) زاوية السقوط وزاوية الانكسار



(3) سقوط شعاع ضوئي من وسط اقل كثافة ضوئية الي وسط اكبر كثافة ضوئية ، وسقوط شعاع ضوئي من وسط اكبر كثافة ضوئية الي وسط اقل كثافة ضوئية .

متى؟

9

- (1) تكون زاوية السقوط = زاوية الانعكاس = صفر
- (2) تكون زاوية السقوط = زاوية الانكسار = صفر
- (3) ينعكس الشعاع الضوئي على نفسه.
- (4) ينكسر الشعاع الضوئي مقترباً من العمود المقام.
- (5) ينكسر الشعاع الضوئي مبتعداً من العمود المقام.

اذكر العوامل التي يتوقف عليها كلا من

10

- (1) معامل الانكسار المطلق لوسط.
- (2) معامل الانكسار النسبي بين وسطين.

أسئلة متنوعة

11

- (1) وضح لماذا يمكن القول بأن الضوء حركة موجية
- (2) اذكر شرط انكسار الضوء
- (3) أذكر خصائص الموجات الكهرومغناطيسية.
- (4) أذكر قانوني: 1 - الانعكاس في الضوء . 2 - الانكسار في الضوء .
- (5) استنتج العلاقة بين معامل الانكسار النسبي لوسطين ومعامل الانكسار المطلق لهما. ثم استخدم العلاقة في استنتاج قانون سنل.
- (6) سقط شعاعان ضوئيان بحيث يلتقيان في نقطة على حائل رأسي وضع لوح زجاجي رأسي مواز للحائل يعترض مسار الشعاعين هل يظل موضع تقابل الشعاعين على الحائل كما هو أم يتغير مع التعليل؟
- (7) فقاعة من الهواء بداخل صندوق زجاجي معامل انكساره 1.5 هل تعمل هذه الفقاعة كمجموعة ام كمفرقة للضوء وضح علي الرسم .


فقاعة  
هوائية

زجاج



## الانعكاس في الضوء:

(1) تتبع بالرسم مسار الأشعة الضوئية الساقطة على الأسطح العاكسة التالية مع توضيح قيم زوايا السقوط والانعكاس على الرسم؟



## الانكسار في الضوء:

(2) إذا سقط شعاع ضوئي على سطح لوح زجاجي معامل انكساره 1.5 بزاوية سقوط  $30^\circ$  فاحسب زاوية الانكسار

[ $19.47^\circ$ ]

(3) شعاع ضوئي يسقط على الماء بزاوية  $45^\circ$  حدد اتجاه كل من الشعاعين المنعكس والمنكسر علماً بأن معامل انكسار

الماء 1.4 ، وما الزاوية بين الشعاعين المنعكس والمنكسر؟

[ $45^\circ, 30.33^\circ, 104.67^\circ$ ]

(4) إذا علمت أن معامل الانكسار المطلق للزجاج 1.5 وللماء 1.32 وأن سرعة الضوء في الهواء  $3 \times 10^8$  م/ث احسب:

[0.88]

① معامل الانكسار النسبي من الزجاج للماء

[ $2 \times 10^8$  م/ث]

② سرعة الضوء في الزجاج

(5) احسب الطول الموجي لضوء تردده  $5 \times 10^{14}$  هرتز عند الانتشار في الماس علماً بأن سرعة الضوء في الهواء

[ $3.6 \times 10^{-7}$  متر]

$3 \times 10^8$  م/ث ومعامل انكسار الماس  $\frac{5}{3}$

(6) سقط شعاع ضوئي مائلاً على سطح فاصل بين وسطين وكانت زاوية ميل الشعاع على السطح  $30^\circ$  فانحرف الشعاع عن

[2]

مساره بزاوية  $35^\circ$  أوجد من ذلك معامل انكسار السائل



(7) سقطت حزمة ضوئية ضيقة مائلة بزاوية  $30^\circ$  على سطح متوازي مستطيلات زجاجي فانعكس جزء منها وانكسر الجزء الباقي أوجد الزاوية المحصورة بين الأشعة المنعكسة والمنكسرة علما بأن معامل الانكسار المطلق للزجاج  $\sqrt{3}$   $[90^\circ]$

(8) إذا كان معامل الانكسار النسبي من الجليد إلى الجليسرين 1.12 فأوجد معامل الانكسار المطلق للجليد إذا علمت أن معامل الانكسار المطلق للجليسرين 1.47  
[1.31]

(9) حوض سباحة عمقه 6m وضع مصباح كهربائي يضئ قاع الحوض على عمود ارتفاعه 9 متر عن سطح الحوض وبقيت يبعد عن حافة قاع الحوض بمسافة 12m فإذا علمت أن قاع الحوض مكون من بلاط مربع الشكل طول ضلع كل بلاطة 15 سم أوجد عدد البلاط الذي لا يصله ضوء المصباح علما بأن معامل انكسار الماء  $\frac{4}{3}$  [30 بلاطة]

(10) وسط سرعة انتشار الضوء فيه  $1.8 \times 10^8$  م/ث و معامل الانكسار النسبي من هذا الوسط إلى وسط آخر هو  $\frac{2}{3}$  فأوجد سرعة الضوء في الوسط الآخر .  
[  $27 \times 10^7$  م/ث ]

(11) حوض سباحة مملوء لحافته بالماء عمقه 2 متر يوجد على بعد 8 متر من حافة الحوض عمود ارتفاعه 6 متر في نهايته مصباح احسب طول الجزء المخفي من قاع الحوض ولم يصله ضوء المصباح علما بأن معامل انكسار الماء  $\frac{4}{3}$   
[ 1.5 متر ]

شعاع ضوئي

هواء  
زجاجA  
8m  
B  
6m

[1.365]

[  $4.55 \times 10^{-8}$  s ]

(12) من الشكل المقابل احسب:

① معامل الانكسار للزجاج

② الزمن الذي يستغرقه الشعاع حتى يصل من A إلى B

( علما بأن سرعة الضوء في الهواء  $3 \times 10^8$  m/s )

شعاع ضوئي

 $n_{\text{هواء}} = 1.33$   
 $n_{\text{زجاج}} = 1.5$ [  $40^\circ - 34.74^\circ - 105.26^\circ$  ]


(13) من الشكل المقابل احسب:

① زاوية الانعكاس

② زاوية الانكسار

③ الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والمنكسر





(14) إذا سلك شعاع ضوئي المسار الموضح بالشكل، احسب معامل انكسار الزجاج. [1.13]

$\sin \phi$	0	0.15	0.3	a	0.6	0.75	0.9
$\sin \theta$	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	b

(15) يوضح الجدول التالي العلاقة بين جيب زاوية السقوط في

الهواء ( $\sin \phi$ ) وجيب زاوية الانكسار في الزجاج ( $\sin \theta$ )

للأشعة الضوئية: ارسم علاقة بيانية بين ( $\sin \phi$ ) على

محور الصادات (y)، ( $\sin \theta$ ) على محور السينات (x) ومن الرسم البياني أوجد:

[1.5 ، 0.6 ، 0.45]

② معامل انكسار الزجاج

① قيمة كل من a, b

$\sin \phi$	0.16	0.32	0.48	0.64	0.8
$\sin \theta$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

(16) الجدول الآتي يوضح العلاقة بين جيب زاوية السقوط وجيب زاوية

الانكسار في الزجاج لشعاع ضوئي ارسم علاقة بيانية بين  $\sin \phi$

على المحور الرأسي و  $\sin \theta$  على المحور الأفقي ومن الرسم عين

معامل انكسار مادة الزجاج

[1.6]



## 1 اختر الإجابة المناسبة من بين الأقواس:

(1) ظاهرة تراكب موجتين ضوئيتين لهما نفس التردد والسعة ومتفقتان في الطور تعرف بـ ..... الضوء

- (أ) انكسار (ب) انعكاس (ج) حيود (د) تداخل

(2) للحصول على هدب تداخل واضح يفضل استخدام ضوء .....

- (أ) مصباح عادي (ب) أزرق (ج) أحمر (د) تداخل

(3) يوضع حاجز به فتحة مستطيلة ضيقة أمام المصدر الضوئي لتخرج الموجات على شكل .....

- (أ) دائرية (ب) أسطوانية (ج) مخروطية (د) كروية

(4) في تجربة الشق المزدوج لينج تكون الهدبة المركزية .....

- (أ) مضيئة (ب) مظلمة (ج) قد تكون مضيئة أو مظلمة (د) شدة إضاءة الهدبة المركزية

(5) في تجربة الشق المزدوج شدة إضاءة الهدبة المضيئة الثالثة ..... شدة إضاءة الهدبة المركزية

- (أ) أكبر من (ب) متساوية مع (ج) أقل من (د) شدة إضاءة الهدبة المركزية

(6) فرق المسير عند الهدبة المضيئة الأولى (التي تلي المركزية) .....

- (أ) صفر (ب)  $\frac{\lambda}{2}$  (ج)  $\lambda$  (د)  $2\lambda$

(7) المسافة بين هدبتين متتاليتين أحدهما معتمدة والأخرى مضيئة تساوي .....

- (أ)  $\frac{2\lambda R}{d}$  (ب)  $\frac{2\lambda d}{r}$  (ج)  $\frac{\lambda R}{2d}$  (د)  $\frac{d}{2\lambda R}$

(8) إذا اقترب الحائل المعد لاستقبال الهدب من الشق المزدوج فإن المسافة  $\Delta Y$  .....

- (أ) تزداد (ب) تقل (ج) تظل ثابتة (د) تنعدم

(9) إذا استخدم ضوء أحمر ثم أعيدت التجربة باستخدام ضوء أزرق ، تكون النسبة  $\frac{\Delta y_{\text{أزرق}}}{\Delta y_{\text{أحمر}}}$  ..... الواحد الصحيح


- (أ) أكبر من (ب) تساوي (ج) أقل من (د) لا توجد إجابة صحيحة

(10) إذا كانت المسافة بين هدبتين متتاليتين من نفس النوع 2 mm فيكون عدد الهدب في مسافة 10 cm ..... هدبه


- (أ) 20 (ب) 40 (ج) 100 (د) 25



(11) في الأشكال التالية : سقط ضوء على فتحة ضيقة فإن الشكل الصحيح الذي يعبر عن حيود الضوء هو .....



الأداة (13 - 16) باستخدام الشكل المقابل اجب عما يأتي:



(12) إذا كانت المسافة بين الفتحتين الضيقتين في الشق المزدوج  $2 \times 10^{-6} \text{ m}$  وكان الطول الموجي للضوء أحادي اللون المستخدم هو  $6 \times 10^{-7} \text{ m}$  فإذا كانت المسافة بين الفتحتين والحائل المعد لاستقبال الهدب  $1 \text{ m}$  تكون المسافة (x) الميمنة في الشكل تساوى .....

- ①  $6 \times 10^{-1} \text{ m}$  ②  $6 \times 10^{-7} \text{ m}$   
③  $3 \times 10^{-1} \text{ m}$  ④  $3 \times 10^{-7} \text{ m}$

(13) الفرق في مسار الشعاعين الصادرين من الفتحتين إلى الهدبة المضيئة الأولى يكون مساوياً .....


- ①  $\lambda$  ②  $2\lambda$  ③  $\frac{\lambda}{2}$  ④ Zero

(14) إذا زاد الطول الموجي للضوء الساقط على الفتحتين إلى ضعف قيمته فإن المسافة بين الهدبة المضيئة المركزية والهدبة المضيئة الأولى .....

- ① تقل للنصف ② تزداد للضعف ③ لا تتغير ④ تزداد إلى ثلاث أمثالها

(15) إذا قمنا بتحريك الحائل الذى تتكون عليه الهدب حتى يقل بعده عن الفتحتين للنصف فإن المسافة بين الهدبة المضيئة المركزية والهدبة المضيئة الأولى .....

- ① تقل للنصف ② تزداد للضعف ③ لا تتغير ④ تزداد إلى ثلاث أمثالها



(16) الشكل المقابل يوضح ظاهرة التداخل في شقي ينج ، من البيانات الموضحة على الرسم يكون الطول الموجي للضوء المستخدم بالانجستروم يساوي .....

- ①  $6.25 \times 10^{-7}$  ② 6250  
③  $6.4 \times 10^{-2}$  ④  $6.4 \times 10^8$

(17) في تجربة الشق المزدوج عند استخدام ضوء بنفسجي كانت المسافة بين هديتين مضيئتين متتاليتين  $1.2 \text{ mm}$  ولما استخدم ضوء أحمر كانت المسافة  $2.4 \text{ mm}$  فإن النسبة بين الطول الموجي الأول للثاني هو :

- ① 1:2 ② 2:1 ③ 1:4 ④ 4:1




- (18) عند استخدام مصدر ضوئي أحادي اللون طوله الموجي  $\lambda$  تكونت 6 أهداب مضيئة متتالية كل 1 cm ، فإذا استبدل المصدر الضوئي بأخر طوله الموجي  $1.5\lambda$  فما عدد الأهداب المضيئة المتتالية المتكونة كل 1 cm
- 9 (أ) 6 (ب) 4 (ج) 2 (د)

- (19) عند إجراء تجربة الشق المزدوج كانت المسافة بين الشقين  $d$  ، وعند إعادة التجربة مع استبدال الشق المزدوج بأخر المسافة بين الفتحتين فيه  $0.75d$  مع ثبوت باقي العوامل تكون النسبة بين هدتين متتاليتين من نفس النوع  $\frac{\Delta y_1}{\Delta y_2}$  تساوي .
- $\frac{1}{1}$  (أ)  $\frac{3}{4}$  (ب)  $\frac{4}{3}$  (ج)  $\frac{2}{3}$  (د)

- (20) الترابط هو الخاصية التي تحافظ فيها موجتان لهما نفس الطول الموجي على .....
- سعة ثابتة (أ) فرق طور ثابت (ب) تردد ثابت (ج) جميع ما سبق (د)

- (21) أي مما يلي صحيح للمصدرين في الشكل المجاور .....



- متفقين في الطور (أ) فرق الطور بينهما  $(\pi)$  (ب) فرق الطور بينهما  $(\frac{3\pi}{2})$  (ج) فرق الطور بينهما  $(\frac{\pi}{2})$  (د)

- (22) في تجربة الشق المزدوج استخدم ضوء طوله الموجي 430 nm فإذا كان فرق المسار = 1075 nm فإن الهدبة المتكونة
- مضيئة ثانية (أ) معتمة ثانية (ب) مضيئة ثالثة (ج) معتمة ثالثة (د)

- (23) عند إجراء تجربة توماس ينج باستخدام ضوء طوله الموجي 6000 Å وبعد الحائل عن الشق المزدوج R كانت المسافة بين هدتين متتاليتين من نفس النوع  $(\Delta y_1)$  ، وعند إعادة التجربة باستخدام ضوء آخر طوله الموجي 4000 Å ، وحرك الحائل حتى أصبح بعده عن الشق المزدوج 1.2R كانت المسافة بين هدتين متتاليتين من نفس النوع  $(\Delta y_2)$  فإن النسبة بين  $(\frac{\Delta y_1}{\Delta y_2})$  تساوي .....

- $\frac{5}{4}$  (أ)  $\frac{4}{5}$  (ب)  $\frac{6}{5}$  (ج)  $\frac{5}{6}$  (د)

- (24) إذا كان بعد الهدب المضيئة الأولى عن الهدبة المركزية في تجربة الشق المزدوج 3 cm ، يكون بعد الهدبة المعتمة الثالثة عن الهدبة المركزية


- 4.5 mm (أ) 6 mm (ب) 7.5 cm (ج) 9 mm (د)

- (25) وضعت شاشة مسطحة على بعد 4.2 m من شق مزدوج ، وأضيء الشقان بحزمة ضوء أحادي اللون ، فإذا كانت المسافة الفاصلة بين الهدبة المركزية والهدبة المضيئة ذي الرتبة الثانية 0.083 m ، والمسافة بين الشقين  $5.3 \times 10^{-5}$  m يكون الطول الموجي للضوء المستخدم .....

- $2.6 \times 10^{-7}$  m (أ)  $5.2 \times 10^{-7}$  m (ب)  $6.2 \times 10^{-7}$  m (ج)  $10^{-5}$  m (د)



الأسئلة (27 - 29) باستخدام الشكل المقابل :



يُضاء شقان البعد بينهما (d) بضوء أحادي اللون فتكون على الشاشة أهداب مضيئة وأهداب مظلمة ، رصدت إحدى الأهداب عند النقطة (b) الظاهرة في الشكل المجاور.

(26) ما نوع الهدبة المتكونة عند النقطة (b) ؟.....

Ⓐ مركزية مضيئة Ⓑ مظلمة


Ⓒ مضيئة Ⓓ لا توجد إجابة صحيحة

(27) ماذا يحدث لموضع الهدبة التي عند النقطة (b) بالنسبة للهدبة المركزية إذا انقصنا المسافة بين الشقين .....

Ⓐ تبتعد منها Ⓑ تقترب عنها Ⓒ تظل كما هي Ⓓ تختفي

(28) رتبة التداخل (m) عند النقطة (b) يساوي .....

Ⓐ 1 Ⓑ 1.5 Ⓒ 5.5 Ⓓ 4



(29) في الشكل البياني المقابل : ميل الخط المستقيم الذي يوضح العلاقة بين الطول الموجي للضوء

المستخدم في تجربة الشق المزدوج ( $\lambda$ ) والمسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع ( $\Delta y$ ) يساوي

....

Ⓐ  $R.d$  Ⓑ  $\frac{R}{d}$  Ⓒ  $\frac{d}{R}$  Ⓓ  $\frac{2R}{d}$

(30) من العوامل المؤثرة على حيود الموجات .....

Ⓐ سرعة الموجة Ⓑ سعة الموجة Ⓒ شدة الموجة Ⓓ طول الموجة

(31) كلما زاد اتساع الشق فإن حيود الموجة .....

Ⓐ يقل Ⓑ يبقى ثابت Ⓒ يزداد Ⓓ جميع الاحتمالات واردة

(32) أهداب الحيود ناتجة عن .....

Ⓐ مصدرين ضوئيين فقط Ⓑ ثلاث مصادر ضوئية فقط Ⓒ عدد كبير من المصادر الضوئية

(33) يختلف شكل مجموعة الشبوك باختلاف .....

Ⓐ الشكل الهندسي للفتحة Ⓑ الطول الموجي Ⓒ التردد Ⓓ جميع ما سبق


(34) يزداد وضوح هدب الحيود إذا كان الطول الموجي للضوء ..... بالنسبة لحجم الفتحة أو العائق.

Ⓐ صغير Ⓑ كبير Ⓒ مساوي Ⓓ جميع ما سبق

(35) الشكل المقابل : يوضح تداخل مصدرين مترابطين عند النقطة (P) فيكون فرق المسير

عندها .....

Ⓐ صفر Ⓑ  $(m)\lambda$  Ⓒ  $(m+\frac{1}{2})\lambda$






(36) الشكل المقابل : يوضح تداخل مصدرين مترابطين عن النقطة (R) في تجربة ينج فيكون فرق المسير عندهما .....

- ① صفر      ②  $(m)\lambda$       ③  $(m+\frac{1}{2})\lambda$

(37) إذا كان فرق المسار بين A ، B يساوي 0.3 cm فإن الهدبة المتكونة عند النقطة y

① مضينة ثانية .      ② معتم ثاني .

③ مضينة ثالثة .      ④ معتم ثالث .




(38) الشكل المقابل يوضح سقوط ضوء أحادي اللون طوله الموجي  $5 \times 10^{-7} m$  على شق مزدوج فتكون هدب على حائل يبعد 1.2 m عن الشق فكانت المسافة بين الهدبة المركزية والهدبة المعتمة الثالثة 7.5 mm فإن البعد بين الشقين (d) يساوي .....

- ① 1 mm      ② 0.2 mm      ③ 2 mm      ④ 0.4 mm



(39) سقطت أشعة ضوئية طولها الموجي  $6 \times 10^{-7} m$  على حاجز به شقين ضيقين المسافة بينهما 0.3 mm فظهرت أهداب التداخل على شاشة تبعد 1.2 m عن الشقين فإذا كان المسار  $r_1 = n\lambda$  ، والمسار  $r_2 = (n+3)\lambda$  اختر من الجدول التالي ما يعبر عن كل من رقم ونوع الهدبة عند x ، وكذلك بعد الهدبة المعتمة الأولى عن الهدبة المركزية (علماً بأن كل صف يمثل اختيار)



رقم ونوع الهدبة عند (x)	بعد الهدبة المعتمة عن الهدبة المركزية
① 3 معتمة	1.2 mm
② 3 مضينة	1.2 mm
③ 4 مضينة	2.4 mm
④ 3 معتمة	2.4 mm



## 2 عرف كلاهما يأتي:

- (1) تداخل الضوء.
- (2) المصادر المترابطة.
- (3) صدر الموجة.
- (4) هدب التداخل.
- (5) التداخل البناء.
- (6) التداخل الهدام.
- (7) حيود الضوء.
- (8) قرص إيرى.

## 3 علا ما يأتي:

- (1) فى تجربة ينج يستخدم مصدر ضوئى أحادى اللون.
- (2) يفضل استخدام ضوء طوله الموجى كبير نسبياً (مثل الضوء الأحمر).
- (3) لا يوجد فرق جوهري بين الحيود والتداخل فى الضوء.
- (4) الهدبة المركزية فى تجربة ينج دائماً مضيئة.
- (5) كلما قلت المسافة بين الشقين فى تجربة الشق المزدوج لينج كلما زاد وضوح التداخل.

## 4 ماذا يحدث لكلاهما يأتي تحت الظروف الموضحة .....

- (1) لهدب التداخل إذا كانت فتحة الشق مستطيلة .
- (2) تقابل قمة من موجة مع قاع من موجة أخرى.
- (3) قمة من موجة مع قمة من موجة أخرى .
- (4) عند زيادة بعد الحائل المتكون عليه هدب التداخل فى تجربة ينج.
- (5) عند استخدام ضوء أحادى اللون ذو طول موجى أكبر فى تجربة ينج بالنسبة للمسافة بين الهدبتين المتتاليتين من نفس النوع.
- (6) عند مرور الضوء من فتحة ضيقة تقترب أبعادها من قيمة الطول الموجى للضوء.
- (7) زيادة المسافة بين الفتحتين المستطيلتين فى تجربة ينج؟

## 5 أذكر المفهوم العلمي الدال على كلا عبارة مما يلي:

- (1) المصادر التى تكون أمواجها متساوية التردد والسعة ولها نفس الطور.
- (2) سطح عمودى على اتجاه انتشار الموجة وتكون جميع نقاطه لها نفس الطور.
- (3) هى مناطق مضيئة تتخللها مناطق مظلمة تنتج عن تراكب موجات ضوئية صادرة من مصدرين مترابطين.
- (4) تداخل ينتج عنه تقوية فى شدة الضوء فى بعض المواضع (هدبة مضيئة) نتيجة تقابل قمة من إحدى الموجتين مع قمة من الموجة الأخرى أو قاع من إحدى الموجتين مع قاع من الموجة الأخرى.
- (5) تداخل ينتج عنه انعدام لشدة الضوء فى بعض المواضع (هدبة مظلمة) نتيجة تقابل قمة من إحدى الموجتين مع قاع من الموجة الأخرى أو قاع من إحدى الموجتين مع قمة من الموجة الأخرى.



- (6) ظاهرة انحراف موجات الضوء عن مسارها في خط مستقيم نتيجة مرورها خلال فتحة ضيقة بالنسبة للطول الموجي فيؤدي ذلك إلى تراكم الموجات وتتكون هدب التداخل.
- (7) بقعة دائرية مضيئة محددة تكونت على الحائل لأشعة الضوء التي حدث لها حيود ويمكن به دراسة توزيع الإضاءة.

#### 6 أكمل الفراغات التالية بما يناسبها:

- (1) يزداد وضوح هدب التداخل كلما ..... الحائل المعد لاستقبال الهدب والشق المزدوج
- (2) الهدبة المركزية في تجربة توماس ينج تكون ..... وذلك لأن ..... يساوي .....
- (3) يصعب ملاحظة حيود ..... ، بينما يسهل ملاحظة حيود ..... وذلك لأن طول موجة ..... أكبر من طول موجة .....
- (4) يختلف شكل مجموعة الحيود في الضوء باختلاف .....
- (5) يوضع حاجز ذو فتحة مستطيلة الشكل أمام المصدر الضوئي في تجربة ينج حتى تخرج منها الأمواج ..... الشكل
- (6) اتساع الهدب متساوي في ظاهرة ..... ومختلف في ظاهرة .....

#### 7 قارن بين كلا مما يأتي

- (1) هدب مضيئة وهدب مظلمة
- (2) التداخل البناء والتداخل الهدام
- (3) التداخل والحيود
- (4) الحيود والانكسار
- (5) شدة الإضاءة في الهدب في حالة التداخل والحيود

#### 8 متى؟

- (1) تكون الهدبة مضيئة في تجربة الشق المزدوج.
- (2) تداخل هدام لموجتين من موجات الضوء.
- (3) تداخل بناء لموجتين من موجات الضوء.
- (4) حيود الضوء بحيث يكون ملحوظاً.

#### 9 ما وظيفة كلا مما يأتي

- (1) الشق المزدوج في جهاز ينج
- (2) الحائل في تجربتي التداخل والحيود
- (3) الفتحة المستطيلة في تجربة ينج




(1) يظهر الشكل المجاور رسماً تخطيطياً لجزء من نمط تداخل على شاشة ينتج عن إضاءة شقين بضوء أحادي اللون.

ادرس الشكل ثم اجب عن الآتي:

- ① ضع إشارة (x) عند موضع الهدبة المركزية على الشاشة
- ② ما نوع ورتبة الهدبة المتكونة عند النقطة (a) على الشاشة؟
- ③ ماذا يحدث إذا زاد بعد الحائل عن الشق المزدوج .

(2) في الشكل المقابل: اضيء فتحتي الشق المزدوج بضوء أحمر فتكونت




A B C D E

على الشاشة هُذب ، فإذا كانت الهدبة المركزية المضئية (A)

- ① عند أي من الاهداب الظاهرة في الشكل يكون فرق المسار ضعف الطول الموجي

- ② ما المتغير الذي يحدد المسافة بين كل هدتين مضئيتين متتاليتين إضافة لمتغير المسافة بين الشقين ومتغير بعد الشاشة.

(3) في الشكل المقابل: طول AC يساوي  $(n\lambda)$  وكانت الهدبة المتكونة عند النقطة C



هو الهدب المضئي الأول فما طول المسار BC إذا كان  $(\lambda)$  هو الطول الموجي و n عدد صحيح موجب.

(4) في الشكل المقابل: اجب عن الأسئلة الآتية:

- ① نوع التداخل في الشكل (A) عند النقطة (Q)؟  
وقيمة فرق المسير، ورتبته؟

- ② نوع التداخل في الشكل (B) عند النقطة (R)؟ وقيمة فرق المسير، ورتبته؟

(5) في الشكل المقابل: اضيء فتحة بضوء أزرق فتكونت على

الشاشة أهداب مضئية ومظلمة كما في الشكل:




- ① أي من الاهداب الظاهرة في الشكل هو الهدبة المركزية.
- ② ما الظاهرة الموجية التي أدت إلي تكون الهدب، ولماذا؟



A B C D E F



(6) اكتب العلاقة الرياضية وما يساويه الميل في كلا من :



## 11 مسائل

(1) في تجربة ينج عندما كانت المسافة بين الفتحتين  $10^{-4}$  متر تكونت هدب التداخل على ستار يبعد 80 سم من الفتحتين احسب المسافة بين مركزي هدبتين متتاليتين من نفس النوع على الستار علما بان الطول الموجي للضوء المستخدم 5000 انجستروم.  $[4 \times 10^{-3} \text{ m}]$

(2) احسب تردد الضوء المستخدم في تجربة ينج إذا كانت المسافة بين الفتحتين الضيقتين 0.00015 م والمسافة بين الحائل المعد لاستقبال الهدب والشق المزدوج 0.75 م وكانت المسافة بين هدبتين متتاليتين من نفس النوع 0.002 م. علما بان سرعة الضوء في الهواء  $3 \times 10^8$  م/ث  $[7.5 \times 10^{14} \text{ Hz}]$

(3) سقط ضوء أحادي اللون على شق مزدوج وكانت المسافة بين مركزي الشق المزدوج هي 1.1 مم، والمسافة بين الهدب المتشابهة المتتابة على حائل يبعد 5 m هي 0.3 cm أوجد طول موجة الضوء.  $[6.6 \times 10^{-7} \text{ m}]$

(4) في تجربة الشق المزدوج لينج كانت المسافة بين الفتحتين المستطيلتين الضيقتين هي 2 مم، وكانت المسافة بينهما وبين الحائل المعد لاستقبال هدب التداخل هي 1 متر، فإذا استخدم في هذه التجربة ضوء أزرق طوله الموجي  $5000 \text{ Å}$  أنجستروم فأوجد:

- ① المسافة بين هدبتين مضيتين متعاقبتين  $[2.5 \times 10^{-4} \text{ m}]$
- ② تردد موجة هذا الضوء، علماً بأن سرعة الضوء  $= 3 \times 10^8$  م/ث  $[6 \times 10^{14} \text{ Hz}]$

(5) في تجربة الشق المزدوج لينج استخدم ضوء بنفسجي فكانت المسافة بين هدبتين مضيتين متتاليتين 1.2 مم وعندما استخدم ضوء أحمر كانت المسافة 2.4 مم، احسب النسبة بين الطولين الموجيين.  $[\frac{1}{2}]$

(6) في تجربة الشق المزدوج لينج كانت المسافة بين الفتحتين المستطيلتين الضيقتين 0.2 mm، وكانت المسافة بين الشق والحائل المعد لاستقبال الهدب 120 cm، وكانت المسافة بين هدبتين مضيتين متتاليتين 3mm، احسب الطول الموجي للضوء المستخدم أحادي اللون بالأنجستروم علماً بأن  $(1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m})$   $[5000 \text{ Å}]$



(7) في إحدى تجارب الشق المزدوج لينج استقبلت هدب التداخل على تدريج فكانت المسافة بين هديتين معتمتين متتاليتين  $2.7\text{mm}$  وكان الضوء المستخدم أحادي اللون طوله الموجي  $4800\text{\AA}$  والبعد بين الشق المزدوج والتدريج  $5\text{m}$  والمسافة بين منتصف الشق المزدوج  $1\text{mm}$  احسب نسبة الخطأ في التدريج [12.5%]


(8) يضاء الشقان في تجربة لينج بضوء برتقالي طول موجته  $6000\text{\AA}$  تتشكل أهداب التداخل على شاشة بعيدة جدا عن الشقين. ترقم الأهداب الساطعة بحيث يكون رقم الهدب الساطع المركزي صفرا. ما هو فرق المسار للضوء القادم من الشقين عند الهدب الساطع الرابع؟  $[2.4 \times 10^{-6} \text{ m}]$

(9) في تجربه الشق المزدوج لينج كان الفاصل بين هدب التداخل للضوء الأخضر يساوي  $0.275 \text{ mm}$  ، حيث أن الضوء الأخضر له طول موجي  $550 \text{ نانومتر}$  ، وعندما استخدم ضوء أحمر دم الغزال ذو طول موجي  $600 \text{ نانومتر}$  أو ضوء بنفسجي  $400 \text{ نانومتر}$  حصلنا على هدب أخرى فأوجد :

1 المسافة بين هدب التداخل المتكونة بالضوء الأحمر.

2 المسافة بين هدب التداخل المتكونة بالضوء البنفسجي.

$[3 \times 10^{-4} \text{ m} , 2 \times 10^{-4} \text{ m}]$



(10) في تجربة لينج لتحديد الطول الموجي لضوء أحادي اللون تكونت الصورة الموضحة بالشكل:

1 ما اسم الظاهرة الناتجة من التجربة وما اسم المناطق المتوازية التي ظهرت؟

2 احسب الطول الموجي للضوء المستخدم علما بأن البعد بين الشق المزدوج والحائل المعد لاستقبال الهدب يساوي  $100 \text{ cm}$  والمسافة بين الشقين تساوي  $0.01 \text{ mm}$   $[5 \times 10^{-7} \text{ m}]$

(11) في إحدى التجارب لإيجاد الطول الموجي باستخدام تجربة الشق المزدوج لينج كانت المسافة بين الشق المزدوج والحائل المعد لاستقبال الهدب  $1\text{m}$  وسجلت النتائج بين  $(\Delta y)$  ومقلوب  $d$  كالتالي:

$(\Delta y)$ بالأنجستروم	12	15	24	30	36	Y
$(\frac{1}{d}) \times 10^{-13}$ بالأنجستروم <sup>-1</sup>	2	2.5	4	5	X	10

ارسم علاقة بيانية بين  $(\Delta y)$  على المحور الرأسي ،  $\frac{1}{d}$  على المحور الأفقي ومن الرسم أوجد:

1 قيمة X, Y

2 الطول الموجي للضوء المستخدم  $[6 \times 10^{-13} \text{ m} , 60 \text{\AA} , 6000 \text{\AA}]$



## 1 اختر الإجابة المناسبة من بين الأقواس:

(1) عندما ينتقل الضوء من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية فإن أكبر قيمة لزاوية الانكسار في الوسط الأقل كثافة ضوئية هي

- 180° (أ) 90° (ب) 45° (ج) 0° (د)

(2) أقل قيمة لزاوية الانكسار عندما ينتقل شعاع ضوئي بين وسطين شفافين تساوي .....

- 180° (أ) 90° (ب) 45° (ج) 0° (د)

(3) في الشكل المقابل: أكبر زاوية السقوط التي تسمح لنفاذ الشعاع الضوئي من الماس ( $n = 2.4$ ) إلى الهواء هي .....

- 24.6° (أ) 26.4° (ب) 28° (ج) 30° (د)

(4) الزاوية الحرجة بين وسطين  $30^\circ$  فإن معامل الانكسار النسبي من الوسط الأكبر كثافة إلى الوسط الأقل كثافة

- $\frac{1}{2}$  (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د)

(5) تكون الزاوية الحرجة دائماً .....

- منفرجة (أ) قائمة (ب) حادة (ج) يمكن أن تكون حادة أو قائمة (د)

(6) الشكل المقابل يوضح مسار شعاع ضوئي بين ثلاث أوساط شفافة (A)،

(B)، (C) من الشكل يمكن استنتاج أن .....

$n_A < n_C < n_B$  (أ)  $n_C < n_B < n_A$  (ب)

$n_C > n_A > n_B$  (د)  $n_A > n_B > n_C$  (ج)

(7) الزاوية الحرجة للضوء الأحمر ..... الزاوية الحرجة للضوء الأزرق

- أكبر من (أ) أقل من (ب) تساوي (ج) لا توجد علاقة بـ (د)

(8) إذا كان معامل الانكسار النسبي من الوسط (x) إلى الوسط (y) يساوي 0.75، فإن الزاوية الحرجة بين الوسطين .....




48.59 وتقع في الوسط (x) (أ) 48.59 وتقع في الوسط (y) (ب)

48.59 وتقع في الوسط (x) (ج) 48.59 وتقع في الوسط (y) (د)

(9) أكبر زاوية سقوط لشعاع ضوئي سقط من الزجاج ( $n_{\text{زجاج}} = 1.5$ ) تجعل الشعاع ينفذ إلى الهواء هي .....

- 24° (أ) 41.8° (ب) 45° (ج) 90° (د)





(10) في تجربة لتعيين معامل الانكسار المطلق

لثلاث أوساط شفافة (A) ، (B) ، (C) ،  
باسقاط شعاع ضوئي من الوسط إلى الهواء  
حصلنا على المسارات الموضحة بالشكل ،

أي الخيارات التالية يعبر عن العلاقة بين معاملات الانكسار للأوساط الثلاث وكذلك سرعة الضوء فيها

العلاقة بين سرعة الضوء	العلاقة بين معاملات الانكسار	
$V_C > V_A > V_B$	$n_B < n_C < n_A$	Ⓐ
$V_B < V_C < V_A$	$n_C > n_A > n_B$	Ⓑ
$V_B < V_C < V_A$	$n_B > n_C > n_A$	Ⓒ
$V_C < V_B < V_A$	$n_C < n_B < n_A$	Ⓓ


(11) مقدار الزاوية الحرجة بين وسطين يتوقف على كل مما يأتي ماعدا .....

Ⓐ معامل الانكسار النسبي من الوسط الأكبر كثافة ضوئية إلى الوسط الأقل كثافة ضوئية.

Ⓑ زاوية سقوط الشعاع الضوئي في الوسط الأكبر كثافة ضوئية.

Ⓒ معامل الانكسار المطلق للوسط الأكبر كثافة ضوئية فقط.

Ⓓ معامل الانكسار المطلق للوسط الأقل كثافة ضوئية فقط.



(12) متوازي مستطيلات من الزجاج موضوع فوق نقطة مضيئة

(P) ، يوضح الشكل خمسة أشعة (A , B , C , D , E) أي

هذه الأشعة لا يمكن أن يتبع المسار المرسوم ؟

Ⓐ A    Ⓑ B    Ⓒ C    Ⓓ D    Ⓔ E

(13) الشكل المقابل: يوضح سقوط شعاع ضوئي على سطح متوازي مستطيلات من مادة شفافة


فانعكس جزء وانكسر جزء آخر فإذا كان الشعاع المنعكس متعامد مع الشعاع المنكسر تكون

الزاوية الحرجة لمادة المتوازي


Ⓐ 24.2°    Ⓑ 32.8°    Ⓒ 35.2°    Ⓓ 42.8°

(14) المنشور العاكس يستطيع تغيير مسار الشعاع الضوئي بمقدار

Ⓐ 45°    Ⓑ 180°    Ⓒ 270°    Ⓓ 360°







(15) مستعيناً بالرسم المقابل:

1- الشعاع الذي يتغير مساره بزاوية  $90^\circ$  هو الشعاع

- a ① b ② c ③ d ④

2- الشعاع الذي يتغير مساره بزاوية  $180^\circ$  هو الشعاع

- a ① b ② c ③ d ④

(16) يحدث السراب نتيجة حدوث ..... للضوء الأبيض.

- ① حيود ② انعكاس كلي ③ تداخل ④ انعكاس

(17) تحدث ظاهرة السراب نتيجة تغير كثافة الهواء حيث معامل انكسار الهواء للضوء للطبقات الأعلى ..... معامل انكسار الطبقات القريبة من سطح الأرض .

- ① أقل من ② أكبر من ③ يساوي

(18) كلما زاد الفرق بين درجة حرارة طبقات الهواء الملاصقة لسطح الأرض والطبقات الأعلى منها فإن فرصة حدوث ظاهرة الانعكاس الكلي .....

- ① تزداد ② تقل ③ لا تتغير ④ تنعدم

(19) الألياف البصرية تعتمد فكرة عملها على .....

- ① الانكسار ② التداخل ③ الحيود ④ الانعكاس الكلي

(20) في الشكل المقابل: يسقط شعاع أحمر على أحد وجهي منشور ثلاثي قائم وخرج من

الوجه الآخر ما هي العبارة غير الصحيحة مما يأتي :-

① لا يحدث انكسار للضوء عند P

② يحدث انعكاس للضوء عند Q

③ لا يتحلل الضوء الأحمر .


④ يمر الضوء عند R بنفس السرعة .



(21) في الشكل إذا سقط شعاع عمودي على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الساقين معامل الانكسار

المطلق لمادته = 1.5 ، فإن الشعاع ينفذ من المنشور بزاوية خروج تساوي .....


- 90° ① 60° ② 0° ③ 30° ④



(22) تغطي أوجه المنشور العاكس التي يدخل أو يخرج منها الضوء بغشاء رقيق غير عاكس من مادة معامل انكسارها أقل من معامل انكسار الزجاج مثل .....

- ① الكربوليت ② فلوريد الألومنيوم ③ فلوريد الماغنيسيوم ④ جميع ما سبق





(23) في الشكل المقابل : إذا سقط شعاع ضوئي عمودي على أحد وجهي القائمة لمنشور ثلاثي ، معامل الانكسار المطلق لمادة المنشور 1.5 ، فإن الشعاع الساقط على الوجه المقابل للزاوية القائمة داخل المنشور .....

- Ⓐ ينعكس انعكاساً كلياً  
Ⓑ ينفذ بزاوية خروج  $60^\circ$   
Ⓒ ينفذ بزاوية خروج  $90^\circ$   
Ⓓ ينفذ بزاوية خروج  $45^\circ$

(24) في السؤال السابق ، إذا كان معامل الانكسار لمادة المنشور 1.414 فإن الشعاع الساقط على الوجه المقابل للزاوية القائمة داخل المنشور .....

- Ⓐ ينعكس انعكاساً كلياً  
Ⓑ ينفذ بزاوية خروج  $60^\circ$   
Ⓒ ينفذ بزاوية خروج  $82^\circ$   
Ⓓ ينفذ مماساً لهذا الوجه

(25) يحدث الانعكاس الكلي وسطين من وسط سرعة الضوء فيه ..... سرعته في الوسط الثاني

- Ⓐ أكبر من  
Ⓑ أقل من  
Ⓒ تساوي  
Ⓓ أكبر أو أقل

(26) يستخدم المنشور العاكس في تحويل صورة .....

- Ⓐ مقلوبة إلى صورة معتدلة  
Ⓑ معتدلة إلى صورة مقلوبة  
Ⓒ جميع ما سبق  
Ⓓ مقلوبة إلى صورة معتدلة




(27) المنشور العاكس يعكس الأشعة بكفاءة ..... 100% تقريباً

- Ⓐ أقل من  
Ⓑ تساوي  
Ⓒ أكبر من  
Ⓓ جميع ما سبق




(28) الماس يبدو أكثر بريقاً بسبب .....

- Ⓐ الانعكاس  
Ⓑ الانكسار  
Ⓒ الانعكاس الكلي  
Ⓓ جميع ما سبق

(29) أي العلاقات البيانية توضح العلاقة بين الطول الموجي وجيب الزاوية الحرجة .....





(30) أي العلاقات البيانية توضح العلاقة بين معامل الانكسار وجيب الزاوية الحرجة .....





(31) عند اضاءة مصباح تحت سطح الماء تظهر بقعة مضيئة علي سطح الماء كما بالشكل .....




(32) في الشكل المقابل: الصورة المتكونة للجسم .....

- Ⓐ مقلوبة Ⓑ معتدلة Ⓒ لا تتكون صورة Ⓓ

(33) سقط شعاع ضوئي (X) عمودياً على أحد أوجه منشور ثلاثي مغمور في الماء كما



بالشكل فإذا كان معامل انكسار مادة المنشور هو 1.5 ومعامل انكسار الماء 1.2 ، فإن الشعاع الذي يمثل الشعاع الخارج من الوجه المقابل يكون .....

- Ⓐ A Ⓑ B Ⓒ C Ⓓ D





(34) الشكل المقابل يمثل سقوط شعاع ضوئي على وجه متوازي مستطيلات معامل انكسار

مادته 2.42 بزاوية سقوط  $85^\circ$  ، فإن المسار الذي يسلكه الشعاع يمثل في الشكل



(35) في الشكل المقابل : متوازي مستطيلات من الماس معامل انكسار مادته ( $n = 2.4$ )

مغمور في سائل معامل انكساره ( $n = 1.2$ ) فإذا سقط شعاع ضوئي من السائل على وجه المتوازي بزاوية سقوط  $60^\circ$  فإن المسار الذي يسلكه الشعاع يمثل في الشكل .....





## عرف كل ما يأتي:

- (1) الزاوية الحرجة.
- (2) الانعكاس الكلي
- (3) معامل الانكسار النسبي.
- (4) معامل الانكسار المطلق لوسط.
- (5) الألياف الضوئية (البصرية)
- (6) المنشور العاكس

## علا ما يأتي:

- (1) الضوء الذي ينبعث من تحت سطح الماء يحتمل عدم رؤيته في الهواء.
- (2) الماس شديد التآلق بالنسبة إلى الزجاج.
- (3) عند سقوط الضوء الأبيض على فقاعة صابون تظهر ملونة بألوان الطيف السبعة.
- (4) يمكن استخدام الألياف الضوئية في نقل الضوء إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها من الجهاز الهضمي.
- (5) يفضل أن تغطي الليفة بطبقة خارجية من نوع من الزجاج معامل انكساره أقل من زجاج قلب الليفة.
- (6) يفضل المنشور العاكس عن السطح المعدني العاكس.
- (7) تغطي أوجه المنشور العاكس التي يدخل أو يخرج منها الضوء بغشاء رقيق غير عاكس من مادة معامل انكسارها أقل من معامل انكسار الزجاج مثل الكريوليت (فلوريد الألومنيوم أو فلوريد الماغنيسيوم).
- (8) يحدث السراب في المناطق الصحراوية.

## ماذا يحدث لكل ما يأتي تحت الظروف الموضحة .....

- (1) إذا سقط شعاع ضوئي من الوسط الأقل كثافة ضوئية إلى الوسط الأكبر كثافة ضوئية؟
- (2) عند انتقال شعاع ضوئي من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية؟

## أذكر المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

- (1) زاوية السقوط في الوسط الأكبر كثافة ضوئية تقابلها زاوية انكسار في الوسط الأقل كثافة ضوئية تساوي  $90^\circ$
- (2) ظاهرة ارتداد (انعكاس) الأشعة كلياً إلى نفس الوسط عندما تسقط من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية بزاوية سقوط أكبر من الزاوية الحرجة.
- (3) مقلوب جيب الزاوية الحرجة
- (4) قضيب مصمت رفيع من مادة مرنة شفافة إذا دخل الضوء من أحد طرفيه فإنه يعاني انعكاسات كلية متتالية حتى يخرج من الطرف الآخر.
- (5) هو منشور زجاجي من الزجاج قاعدته على شكل مثلث قائم الزاوية، ومتساوي الساقين زواياه:  $(90^\circ - 45^\circ - 45^\circ)$ .
- (6) هو ظاهرة تحدث في فصل الصيف وفي الأيام شديدة الحرارة حيث ترى فيها صور الأجسام البعيدة كما لو كانت منعكسة على سطح الماء، كما تبدو الطرق المرصوفة كأنها مبللة بالماء.



- (1) الزاوية الحرجة لوسط بالنسبة للهواء  $= 45^\circ$  ، فيكون معامل الانكسار المطلق للوسط هو .....
- (2) إذا كان معامل الانكسار المطلق للماس 2.4 والزجاج 1.6 فإن الزاوية الحرجة للماس ..... الزاوية الحرجة للزجاج.
- (3) من خلال فقاعات الصابون يمكن رؤية ..... عندما يسقط عليها ضوء ابيض.
- (4) ظاهرة السراب تعتبر تطبيقاً على ظاهرة .....
- (5) يستخدم المنشور العاكس في بعض الآلات البصرية مثل .....
- (6) النسبة بين جيب زاوية السقوط في الهواء إلى جيب زاوية الانكسار في الوسط تعرف بـ ..... للوسط.
- (7) كلما زاد الفرق بين معاملي الانكسار المطلق لوسطين كلما ..... الزاوية الحرجة بينهما.
- (8) جيب الزاوية الحرجة يساوي معامل الانكسار النسبي من الوسط ..... كثافة إلى الوسط ..... كثافة
- (9) لا يحدث انعكاس كلي إذا سقط شعاع ضوئي من وسط ..... كثافة ضوئية إلى وسط ..... كثافة ضوئية
- (10) تغطي الأوجه التي يدخل أو يخرج منها الضوء في المنشور العاكس بمادة ..... أو ..... والتي تعرف باسم .....

## 7 مقارنة بين كلا مما يأتي

7

- (1) الانعكاس والانعكاس الكلي
- (2) الماس والزجاج من حيث التآلق والسبب
- (3) الليفة الضوئية ذي الطبقة واحدة الليفة الضوئية ذي الطبقتين

## 8 متى؟

8

- (1) يحدث انعكاساً كلياً للأشعة الضوئية؟
- (2) يسقط شعاع من وسط أكبر كثافة ضوئية لوسط أقل ويخرج مماس للسطح الفاصل بين الوسطين؟
- (3) يسقط شعاع من وسط أكبر كثافة ضوئية لوسط أقل ويخرج على استقامته؟
- (4) الشعاع الساقط على منشور عاكس لا يعاني أى انكسار؟
- (5) الأشعة الساقطة من وسط شفاف إلى آخر شفاف تنعكس؟

## 9 اذكر شرط حدوث كلا مما يأتي

9

- (1) الانعكاس الكلي
- (2) تغير مسار الشعاع في المنشور العاكس بمقدار  $90^\circ$
- (3) تغير مسار الشعاع في المنشور العاكس بمقدار  $180^\circ$



- (4) السراب  
(5) انكسار شعاعاً بحيث يكون مماساً لسطح فاصل بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية.  
(6) نفاذ الضوء بين وسطين شفافين دون انكسار.

### 10 ما وظيفة كلا مما يأتي

- (1) المنشور العاكس  
(2) الليفة الضوئية  
(3) طبقة الكريوليت في المنشور العاكس  
(4) البيرسكوب

### 11 اذكر العامل أو العوامل التي يتوقف عليها كلا من

- (1) الزاوية الحرجة بين وسطين  
(2) انعكاس شعاع ضوئي كلياً داخل منشور عندما يسقط من الهواء عمودياً على أحد ضلعي القائمة لمنشور ثلاثي متساوي الساقين.

### 12 ما الأساس العلمي لكلا من

- (1) السراب الصحراوي  
(2) المنشور العاكس  
(3) الألياف الضوئية  
(4) بيرسكوب الغواصة  
(5) المنظار الطبي

### 13 أسئلة متنوعة

- (1) أذكر اسم جهاز يعتمد على الانعكاس الكلي للضوء مع ذكر استخدام واحد له.  
(2) ما الظاهرة العلمية التي توضحها الأجهزة الآتية:-

- ① المنشور العاكس. ② الليفة الضوئية. ③ البيرسكوب في الغواصات.

- (3) الشكل التالي يوضح ليفة ضوئية زجاجية مغطاة بطبقة خارجية من نوع من الزجاج معامل انكساره أقل من زجاج القلب فإذا كانت الليفة يمر بها شعاع ضوئي كما هو موضح بالشكل:


القلب فإذا كانت الليفة يمر بها شعاع ضوئي كما هو موضح بالشكل:

- ① وضح لماذا لم يتغير اتجاه شعاع الضوء عند كل من P ، S ؟

- ② وضح لماذا حدث للشعاع الضوئي انعكاس كلي Q ، R ؟


- ③ وضح لماذا تفضل الليفة الضوئية المكونة من طبقتين كما بالرسم

عن تلك التي تتكون من طبقة واحدة ؟





(4) يمثل الشكل المرسوم خمس طرق يمكن أن يسقط بها شعاع على منشور زجاجي (معامل انكساره 1.5) وزاويه  $(45^\circ - 45^\circ - 90^\circ)$



أيهما يمكن استخدامه:

① ليحرف الشعاع بزاوية  $90^\circ$

② ليجعل الشعاع يخرج من الوجه الذي دخل فيه أصلاً.


③ ليجعل الشعاع يعاني انعكاساً داخلياً مرتين.

(5) في الشكل المقابل: منشور قائم الزاوية متساوي

الساقين يسقط عليه 3 أشعة عمودية على أحد ضلعي



الزاوية القائمة وخرج الأصفر مماساً للوجه المقابل.

وضح بالرسم مسار الضوء الأحمر والأزرق



(6) مصباحان أحدهما أحمر والآخر أزرق على نفس العمق من سطح الماء في حوض كبير وعند الإضاءة حدث اختلاف

لقطر القرص الذي يظهر فوق سطح الماء فسر ذلك؟



## 14 مسائل

(1) احسب مقدار الزاوية الحرجة لنفاذ الضوء من البنزين إلى الماء علماً بأن معامل انكسار الضوء في البنزين  $\frac{3}{2}$  ومعامل

إنكسار الضوء في الماء  $\frac{4}{3}$

$[62.73^\circ]$

$[\sqrt{2}]$

(2) إذا كانت الزاوية الحرجة لوسط ما بالنسبة للهواء  $45^\circ$  احسب معامل الانكسار المطلق لهذا الوسط.



(3) إذا علمت أن معامل الانكسار المطلق للماس 2.4 ومعامل الانكسار المطلق للزجاج التاجي = 1.6 أوجد:

- ① معامل الانكسار النسبي بين الماس والزجاج.
- ② قيمة الزاوية الحرجة لكل من الماس والزجاج مع الهواء.
- ③ قيمة الزاوية الحرجة بين الماس والزجاج.
- ④ سرعة الضوء في الماس إذا علمت أن سرعة الضوء في الهواء  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

[  $24.62^\circ - 38.68^\circ$  ]

[  $41.81^\circ$  ]


[  $125 \times 10^6 \text{ m/s}$  ]

(4) غمر جسم مضيء في ماء معامل انكساره 1.33 بين هل تنفذ الأشعة أم تخرج مماسة للسطح الفاصل أم تنعكس انعكاس كلياً إذا سقطت الأشعة كلها بزاوية  $60^\circ$   
[ تنعكس انعكاساً كلياً ]

(5) إذا علمت أن الزاوية الحرجة بين وسطين شفافين  $55^\circ$  وكان معامل الانكسار المطلق لأصغرهما كثافة ضوئية 1.4 احسب معامل الانكسار المطلق للوسط الأكبر كثافة ضوئية  
[ 1.7 ]

(6) إذا كانت الزاوية الحرجة للزجاج بالنسبة للهواء  $42^\circ$  والزاوية الحرجة للماء بالنسبة للهواء  $48^\circ$  أوجد الزاوية الحرجة بين الزجاج والماء.  
[  $64.06^\circ$  ]

(7) مصباح موضوع أسفل سطح مقدار من سائل بمسافة قدرها 6 سم فإذا كان قطر أصغر قرص يكفي لحجب كل ضوء المصباح هو 8 سم فما معامل انكسار ذلك السائل  
[ 1.8 ]



(8) في الشكل المقابل: شعاع ضوئي يسقط على نصف قرص من الزجاج ( $n = 1.5$ ) تتبع مسار الشعاع ، واحسب زاوية الخروج !

[  $0, 48.59^\circ$  ]

$\theta = 60^\circ$  ②


$\theta = 45^\circ$  ①

(9) منشور قائم الزاوية متساوي الساقين معامل الانكسار المطلق لمادته 1.5 فإذا سقط شعاع ضوئي عمودياً على أحد ضلعي الزاوية القائمة وضع بالرسم ماذا يحدث للشعاع الساقط داخل المنشور على الوجه هل ينعكس كلياً أم ينفذ وإذا نفذ فما قيمة زاوية الخروج.  
[ ينعكس كلياً -  $n = 41.8^\circ$  ]


(10) وضعت قطعة من الماس في قاع حوض به ماء على عمق 1m احسب أصغر قطر لقرص من الفلين يطفو على سطح الماء فوق قطعة الماس بحيث يكفي لحجب الضوء النافذ من سطح الماء والمنبعث من قطعة الماس (علماً بأن معامل الانكسار المطلق للماء  $\sqrt{2}$ ).  
[ 2.82m ]



(11) مكعب زجاجي مصمت طول ضلعه 12cm ويواجه كل وجه من أوجهه حائل أبيض، وضع عند مركز المكعب مصباح صغير يعطي ضوء أزرق معامل انكسار مادة الزجاج للضوء الأزرق  $n = 1.5$ ، احسب نصف قطر دائرة الضوء الخارج من المصباح والمكونة على كل حائل، وإذا كان المصباح يعطي ضوء أحمر معامل انكسار مادة الزجاج له  $n = 1.2$  ماذا تتوقع أن يكون شكل الضوء الخارج من وجه المكعب والواقع على الحائل الأبيض.



(12) تتبع مسار الشعاع في المنشور الذي أمامك حيث أن  $n_{\text{زجاج}} = \sqrt{2}$



(13) تتبع مسار الشعاع في المنشور الذي أمامك حيث أن  $n_{\text{زجاج}} = 1.5$   $n_{\text{ماء}} = 1.3$

كتاب الوافي

يصعد بك إلى قمة التفوق



## 1 اختر الاجابة المناسبة من بين الأقواس :

أولاً : انحراف الضوء في المنشور الثلاثي وقوانين المنشور

(1) عند زيادة زاوية السقوط الأولى لشعاع ضوئي يسقط على أحد أوجه منشور ثلاثي ، فإن زاوية السقوط الثانية على الوجه الآخر .....

- Ⓐ تزداد Ⓑ تقل Ⓒ لا تتغير Ⓓ تتعجم

(2) سقط شعاع ضوئي عمودياً على أحد أوجه منشور ثلاثي فإن زاوية السقوط الثانية تساوي .....

- Ⓐ زاوية رأس المنشور Ⓑ زاوية الخروج Ⓒ زاوية الانكسار الأولى Ⓓ زاوية الانحراف


(3) سقط شعاع ضوئي عمودياً على أحد أوجه منشور ثلاثي معامل انكسار مادته 1.65 ، فخرج مماساً للوجه الآخر فتكون زاوية رأس المنشور ..... تقريباً

- Ⓐ  $36^\circ$  Ⓑ  $38.7^\circ$  Ⓒ  $50.4^\circ$  Ⓓ  $58^\circ$

(4) تتوقف زاوية الانحراف في المنشور الثلاثي على .....

- Ⓐ زاوية رأس المنشور Ⓑ زاوية السقوط الأولى Ⓒ الزاوية الحرجة Ⓓ  $\mu$  ،  $\beta$  معا

❖ احب عن الأسئلة (5 - 8) مستخدماً البيانات المدونة عل الرسم المقابل



(5) الزاوية ( $\theta_2$ ) تساوي ..... تقريباً

- Ⓐ  $19.1^\circ$  Ⓑ  $28.8^\circ$  Ⓒ  $48.2^\circ$  Ⓓ  $60^\circ$

(6) الزاوية ( $\phi_1$ ) تساوي ..... تقريباً

- Ⓐ  $33.3^\circ$  Ⓑ  $28.8^\circ$  Ⓒ  $48.2^\circ$  Ⓓ  $60^\circ$

(7) الشعاع الخارج انحرف عن مساره الأصلي بزاوية مقدارها .....

- Ⓐ  $18^\circ$  Ⓑ  $21.5^\circ$  Ⓒ  $30^\circ$  Ⓓ  $60^\circ$


(8) سرعة الضوء داخل المنشور (إذا كانت سرعته في الهواء  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ) تساوي .....

- Ⓐ  $2 \times 10^8$  Ⓑ  $2.3 \times 10^8$  Ⓒ  $3 \times 10^8$  Ⓓ  $3.9 \times 10^8$

(9) في الشكل المقابل : سقط شعاع ضوئي بزاوية  $51^\circ$  على أحد وجه منشور ثلاثي متساوي

الأضلاع معامل انكسار مادته 1.5 ، فإن زاوية انحراف هذا الشعاع تساوي .....

- Ⓐ  $29.8^\circ$  Ⓑ  $31.2^\circ$  Ⓒ  $39.2^\circ$  Ⓓ  $48.2^\circ$





(10) سقط شعاع ضوئي بزاوية صفر على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الأضلاع وخرج مماساً للوجه الآخر فإن زاوية انحراف الشعاع .....


- Ⓐ  $30^\circ$  وتقع داخل المنشور  
Ⓑ  $30^\circ$  وتقع خارج المنشور  
Ⓒ  $41.8^\circ$  وتقع داخل المنشور  
Ⓓ  $41.8^\circ$  وتقع داخل المنشور

(11) في السؤال السابق تكون قيمة الزاوية الحرجة لمادة المنشور

- Ⓐ  $60^\circ$  وتقع داخل المنشور  
Ⓑ  $60^\circ$  وتقع خارج المنشور  
Ⓒ  $41.8^\circ$  وتقع داخل المنشور  
Ⓓ  $41.8^\circ$  وتقع داخل المنشور

(12) في الشكل المقابل : سقط شعاع ضوئي بزاوية سقوط  $50^\circ$  على أحد أوجه المنشور فخرج عمودياً على الوجه الآخر تكون زاوية رأس المنشور

- Ⓐ أكبر من  $50^\circ$     Ⓑ أقل من  $50^\circ$     Ⓒ تساوي  $50^\circ$     Ⓓ تساوي  $60^\circ$





(13) في السؤال السابق تكون زاوية انحراف الشعاع .....

- Ⓐ  $0^\circ$     Ⓑ  $60^\circ$     Ⓒ  $90^\circ$     Ⓓ  $120^\circ$

(14) الشكل المقابل يوضح مسار شعاع ضوئي خلال منشور ثلاثي قائم الزاوية معامل انكسار مادته  $\sqrt{3}$  تكون زاوية رأس المنشور تقريباً

- Ⓐ  $30^\circ$     Ⓑ  $35.3^\circ$     Ⓒ  $41.8^\circ$     Ⓓ  $90^\circ$




(15) في الشكل المقابل منشور ثلاثي زجاجي متساوي الأضلاع معامل انكسار مادته 1.5 فإن الشعاع ينفذ من المنشور بزاوية خروج.

- Ⓐ  $0^\circ$  من الوجه xz    Ⓑ  $0^\circ$  من الوجه xy  
Ⓒ  $30^\circ$  من الوجه xz    Ⓓ  $30^\circ$  من الوجه xy


(16) الشكل المقابل يوضح منشورين (x) ، (y) من نوعين مختلفين من الزجاج ، زاوية رأس المنشور (x) أقل من زاوية رأس المنشور (y) فإذا سقط على كل منهما شعاع ضوئي عمودي على الوجه وخرج مماساً للوجه الآخر في كل منهما يكون معامل انكسار مادة المنشور (x) ..... معامل انكسار مادة المنشور (y)

Ⓐ أكبر من    Ⓑ يساوي    Ⓒ أقل من




(17) إذا سقط شعاع ضوئي على الوجه (xy) لمنشور ثلاثي كما بالشكل ، طبقاً لقوانين المنشور من الممكن أن يخرج ماراً بالنقطة .....

- Ⓐ A    Ⓑ B    Ⓒ C    Ⓓ D









(18) منشورين من نفس المادة زاوية رأس (x) > زاوية رأس (y) ، سقط على وجه كل منهما شعاع ضوئي بزاوية سقوط  $60^\circ$  ، تكون زاوية انحراف الشعاع الضوئي خلال المنشور (x) ..... زاوية انحراف الشعاع خلال المنشور (y)

① أكبر من      ② يساوي      ③ أقل من




(19) يبين الشكل منشور زاوية رأسه  $60^\circ$  ، سقط عليه شعاع ضوئي من الهواء ثم خرج ليسقط على مرآة مستوية ، فإذا كانت المرآة توازي الضلع ac فإن  $\phi_4$  تساوي ..... تقريباً .

①  $43.7^\circ$       ②  $46.3^\circ$       ③  $28.8^\circ$       ④  $31.2^\circ$



(20) الشكل المقابل : يمثل مسار شعاع ضوئي خلال منشور ثلاثي ، من البيانات الموضحة على الرسم ، أي الخيارات في الجدول التالي يعبر عن قيمة كل من زاوية السقوط ( $\phi_1$ ) ، وزاوية الانحراف ( $\alpha$ ) . علماً بأن كل صف يمثل خياراً

زاوية الانحراف ( $\alpha$ )	زاوية السقوط ( $\phi_1$ )	
$30.6^\circ$	$45^\circ$	①
$45^\circ$	$25^\circ$	②
$36.7^\circ$	$56.7^\circ$	③
$56.7^\circ$	$36.7^\circ$	④



(21) في الشكل المقابل أربعة أشعة ضوئية تسقط على نفس النقطة على أحد أوجه منشور ثلاثي ولوحظ أن ثلاثة أشعة تنفذ من الوجه الآخر بينما الرابع ينعكس كلياً داخل المنشور ، يكون الشعاع المنعكس كلياً هو .....

① A      ② B      ③ C      ④ D


(22) يسقط شعاع عمودياً على الوجه (yz) للمنشور الثلاثي (xyz) زواياه معطاه على الشكل إذا كانت الزاوية الحرجة للزجاج  $42^\circ$  ، فأى العبارات التالية يكون صحيح .

① زاوية سقوط الشعاع على الوجه (xy) تساوى  $60^\circ$

② يعاني الشعاع انعكاس كلياً عند الوجه (xy)

③ يخرج الشعاع من الوجه (xz)

④ جميع ما سبق.





ثانياً : وضع النهاية الصغرى للانحراف

(23) منشور ثلاثي متساوي الأضلاع في وضع النهاية الصغرى للانحراف تكون زاوية السقوط الثانية (  $\phi_2$  ) تساوي .....

- 75° ① 60° ② 45° ③ 30° ④

(24) عندما يكون المنشور الثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف فإن زاوية السقوط الأولى تساوي .....

- ① زاوية رأس المنشور ② زاوية الخروج ③ زاوية الانكسار الأولى ④ زاوية الانحراف

(25) معامل الانكسار (n) لمادة منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف .....


$$n = \frac{\sin(\frac{A}{2})}{\sin(\frac{\alpha_0 + A}{2})} \text{ ⑤ } \quad n = \frac{\sin(\frac{\alpha_0 + A}{2})}{\sin(\frac{A}{2})} \text{ ② } \quad n = \frac{\sin(\frac{\alpha_0 - A}{2})}{\sin(\frac{A}{2})} \text{ ③ } \quad n = \frac{\sin(\alpha_0 + A)}{\sin(A)} \text{ ① }$$

(26) الرسم البياني المقابل : يمثل العلاقة بين زاوية الانكسار الأولى (  $\theta_1$  ) وزاوية

السقوط الثانية (  $\phi_2$  ) لشعاع ضوئي يمر خلال منشور ثلاثي معامل انكسار

مادته 1.5 تكون قيمة زاوية الانحراف الصغرى .....

- 20.2° ① 21.7° ② 24.3° ③ 40° ④



(27) منشور ثلاثي متساوي الأضلاع معامل انكسار مادته  $\sqrt{2}$  تكون أقل زاوية انحراف لشعاع ضوئي عندما يسقط عليه

- 30° ① 41.8° ② 45° ③ 47.8° ④

(28) من العوامل التي تتوقف عليها زاوية النهاية الصغرى للانحراف ...


- ① زاوية رأس المنشور ② معامل انكسار مادة المنشور للضوء  
③ الطول الموجي للضوء المستخدم ④ جميع ما سبق

(29) الشكل المقابل : يوضح سقوط شعاعين متوازيين أحدهما أحمر والآخر أزرق على أحد أوجه





منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى تكون زاوية انحراف الضوء الأحمر .....

انحراف الضوء الأزرق


- ① أكبر من ② يساوي ③ أصغر من



(30) أي من الرسوم البيانية الآتية يوضح العلاقة بين زوايا سقوط الأشعة الضوئية على أحد أوجه منشور ثلاثي وزوايا الانحراف.








(31) الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين زوايا السقوط لشعاع ضوئي ( $\phi_1$ ) على أحد أوجه منشور ثلاثي وزوايا الانحراف ( $\alpha$ ) لهذا الشعاع ، من القيم الموضحة على الرسم اختر من الجدول الاتي أحد الصفوف التي تعبر عن قيمة كل من زاوية خروج الشعاع ، ومعامل انكسار مادته

معامل الانكسار (n)	زاوية الخروج ( $\theta_2$ )	
1.53	45°	Ⓐ
1.49	60°	Ⓑ
1.49	48.5°	Ⓒ
1.6	48.5°	Ⓓ



(32) الشكل المقابل : يوضح أقل انحراف لشعاع ضوئي يسقط على أحد أوجه منشور ثلاثي

تكون النسبة بين  $\left(\frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1}\right)$  إلى  $\left(\frac{\sin \phi_2}{\sin \theta_2}\right)$  ..... الواحد الصحيح


- Ⓐ أكبر من      Ⓑ يساوي      Ⓒ أقل من

(33) المنشور الثلاثي إذا سقط عليه ضوء أبيض فإنه .....

- Ⓐ يحرف ويشتت      Ⓑ يحرف ويعكس      Ⓒ يعكس ويشتت

(34) النسبة بين معامل انكسار مادة المنشور للضوء الأحمر إلى معامل انكسارها للضوء الأخضر ..... الواحد الصحيح.

- Ⓐ أكبر من      Ⓑ يساوي      Ⓒ أصغر من




(35) عند سقوط شعاع ضوء أبيض على أحد أوجه منشور ثلاثي مهياً في وضع النهاية

الصغرى للانحراف خرج الضوء من الوجه المقابل متفرقاً إلى ألوانه المختلفة ، وفي الشكل المقابل تم رسم مسار شعاعين من الأشعة المتفرقة (x) ، (y) أي صفوف الجدول التالي يعبر عن العلاقة بين زاويتي انحراف الشعاعين ، والطول الموجي لكل منهما

الطول الموجي ( $\lambda$ )	زاوية الانحراف ( $\alpha$ )	
$\lambda_x > \lambda_y$	$\alpha_x > \alpha_y$	Ⓐ
$\lambda_x = \lambda_y$	$\alpha_x = \alpha_y$	Ⓑ
$\lambda_x > \lambda_y$	$\alpha_x < \alpha_y$	Ⓒ
$\lambda_x < \lambda_y$	$\alpha_x > \alpha_y$	Ⓓ



الأسئلة (36 - 38) من الشكل المقابل :



- (36) عند النقطة (a) تكون زاوية الانحراف .....  
 (أ) داخل المنشور (ب) خارج المنشور جهة السقوط  
 (ج) خارج المنشور جهة الخروج (د) صفر
- (37) عند النقطة (b) تكون زاوية الانحراف .....  
 (أ) داخل المنشور (ب) خارج المنشور جهة السقوط  
 (ج) خارج المنشور جهة الخروج (د) صفر
- (38) عند النقطة (c) تكون زاوية الانحراف .....  
 (أ) داخل المنشور (ب) خارج المنشور جهة السقوط  
 (ج) خارج المنشور جهة الخروج (د) صفر

ثالثاً : المنشور الرقيق


- (39) تتوقف زاوية الانحراف في المنشور الرقيق على كلا ما يلي ما عدا .....  
 (أ) زاوية رأس المنشور (A). (ب) معامل انكسار مادة المنشور (n). (ج) زاوية السقوط
- (40) منشور رقيق يحرف الأشعة الضوئية الساقطة عليه بمقدار  $4^\circ$  فإذا كانت زاوية رأسه  $8^\circ$  فإن معامل انكسار مادته هو  
 (أ) 1.5 (ب) 1.4 (ج) 1.33 (د) 1.6
- (41) منشور رقيق زاوية رأسه  $10^\circ$  عندما تزداد زاوية سقوط الشعاع فإن زاوية الانحراف .....  
 (أ) تقل (ب) تظل ثابتة (ج) تزداد (د) تقل ثم تزداد
- (42) في المنشور الرقيق إذا كانت زاوية انحراف اللون الأحمر  $38.7^\circ$  ، وزاوية انحراف اللون الأزرق  $39.3^\circ$  ، فإن قوة التفريق اللوني .....  
 (أ) 39 (ب) 0.0154 (ج) 0.15 (د) 0.6
- (43) الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر يساوي .....  
 (أ)  $A(n_b + n_r)$  (ب)  $A(n_b - n_r)$  (ج)  $A(n_r - n_b)$  (د)  $A(n_b \cdot n_r)$
- (44) عند زيادة زاوية رأس المنشور الثلاثي فإن قوة تفريقه اللوني .....  
 (أ) تزداد (ب) تقل (ج) تظل ثابتة



(45) منشوران رقيقان من نفس المادة زاوية رأس الأول  $A_1$  أقل من زاوية رأس الثاني  $A_2$  ، فإذا سقط على أحد أوجه كل


منهما شعاع ضوئي بنفس زاوية السقوط فإن : العلاقة بين زاويتي الانحراف في المنشورين ، وتأثير زياد زاوية السقوط على زاوية الانحراف يكون ..... (علما بأن كل صف يمثل

خياراً)



العلاقة بين زاويتي الانحراف في المنشورين	تأثير زيادة زاوية السقوط على زاوية الانحراف
$\alpha_1 > \alpha_2$	تزداد
$\alpha_1 < \alpha_2$	لا تتغير
$\alpha_1 > \alpha_2$	لا تتغير
$\alpha_1 < \alpha_2$	تقل

(46) سقط شعاع ضوئي أبيض على المنشور الرقيق الموضح بالشكل فإن الشعاع .....  
 ① يخرج كما هو      ② يتفرد لألوان الطيف السبعة      ③ يظهر اللون الأزرق فقط



(47) في الشكل المقابل : قيمة (x) .....

- ①  $(n_b + n_r)$       ②  $(n_b - n_r)$       ③  $A$       ④ 1

(48) من الشكل السابق : قيمة (y) .....

- ①  $A - 1$       ②  $A + 1$       ③  $-A$       ④  $n + 1$



## 2 ماذا نقصد بقولنا أن:

## المنشور الثلاثي

(1) زاوية رأس المنشور  $30^\circ$  ؟(2) زاوية النهاية الصغرى لانحراف الضوء في منشور ثلاثي  $= 35^\circ$ 

## المنشور الرقيق

(3) الانفراج الزاوي في منشور رقيق  $= 0.2^\circ$ (4) الانفراج الزاوي بين اللونين الأزرق والأحمر  $= 3^\circ$ (5) قوة التفريق اللوني لمنشور رقيق  $= 0.8$ 

## 3 عرف كلا مما يأتي:

(3) زاوية رأس المنشور (A)

(2) زاوية الانحراف ( $\alpha$ )

(1) المنشور الثلاثي

(6) الانحراف المتوسط ( $\alpha_y$ )

(5) الانفراج الزاوي بين اللونين (الأزرق والأحمر)

(4) المنشور الرقيق

(7) قوة التفريق اللوني ( $\omega_\alpha$ ) (8) معامل الانكسار المتوسط لمنشور ( $n_y$ )

## 4 علا ما يأتي:

## المنشور الثلاثي

(1) زاوية انحراف الضوء البنفسجي أكبر من زاوية انحراف الضوء الأحمر .

(2) في المنشور الثلاثي تكون دائما زاوية السقوط ( $\phi_1$ ) أكبر من زاوية الانكسار ( $\theta_1$ ).(3) عندما يكون المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف تكون زاوية الانكسار الأولى ( $\theta_1$ ) = زاوية السقوط الثانية ( $\phi_2$ )

(4) يتحلل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف بعد مروره في منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى.

(5) لا يعمل متوازي المستطيلات على تحليل الضوء.

(6) عند تفريق الضوء الأبيض بواسطة المنشور الثلاثي إلى ألوان الطيف يكون الضوء الأحمر أقلها انحرافا بينما الضوء البنفسجي أكبرها انحرافا.

## المنشور الرقيق

(7) المنشور الرقيق يحلل الضوء في جميع أوضاعه

(8) قوة التفريق اللوني لا تتوقف على زاوية رأس المنشور



## 5 ماذا يحدث لكلا مما يأتي تحت الظروف الموضحة.....؟

- (1) عند تساوي زاوية السقوط لشعاع ضوئي على وجه منشور مع زاوية الخروج.
- (2) سقوط حزمة ضوء أبيض على منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف.
- (3) سقوط شعاع ضوئي عمودي على أحد اضلاع منشور ثلاثي متساوي الاضلاع معامل انكسار مادته 1.5

## 6 أذكر المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

### المنشور الثلاثي

- (1) عبارة عن كتلة شفافة من الزجاج على شكل مجسم له خمس أوجه (قاعدتان على شكل مثلث، وثلاث جوانب مستطيلات).
- (2) هي الزاوية الحادة المحصورة بين امتدادي الشعاعين الساقط والخارج في المنشور الثلاثي.
- (3) الزاوية المحصورة بين وجهي المنشور أحدهما يدخل فيه الشعاع الضوئي والآخر يخرج منه الشعاع الضوئي.

### المنشور الرقيق

- (4) هو منشور ثلاثي من الزجاج زاوية رأسه صغيرة لا تتجاوز عشر درجات، ويكون دائماً في وضع النهاية الصغرى للانحراف
- (5) الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الأزرق والأحمر عند خروجهما من المنشور.
- (6) زاوية انحراف الضوء الأصفر الخارج من المنشور الرقيق.
- (7) متوسط معامل انكسار اللونين الأزرق والأحمر.
- (8) النسبة بين الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر وزاوية انحراف الضوء الأصفر.

## 7 أكمل الفراغات التالية بما يناسبها:

### المنشور الثلاثي

- (1) متوسط انحراف الشعاعين الأزرق والأحمر يعرف ب..... ويمثل زاوية انحراف اللون .....
- (2) الزاوية المحصورة بين الشعاعين الأزرق والأحمر في منشور ثلاثي تعرف ب..... للمنشور.
- (3) تتوقف زاوية الانحراف الصغرى في المنشور الثلاثي على .....
- (4) عند تحليل الضوء بواسطة المنشور الثلاثي يكون اللون ..... أكبر انحرافاً بينما اللون ..... أقل انحرافاً
- (5) عند سقوط شعاع ضوئي عمودياً على أحد أوجه منشور ثلاثي، فإن زاوية رأس المنشور في هذه الحالة تساوي .....
- (6) الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الساقط والخارج في منشور ثلاثي هي زاوية .....

### المنشور الرقيق

- (7) لا تتوقف قوة التفريق اللوني لمنشور ثلاثي على ..... المنشور.
- (8) النسبة بين الانفراج الزاوي لمنشور إلى زاوية انحراف اللون المتوسط تعرف ب..... للمنشور.
- (9) في المنشور الرقيق تزداد زاوية انحراف الشعاع الضوئي ..... عند ثبوت نوع مادته.
- (10) تتوقف زاوية انحراف الضوء في المنشور الرقيق على .....



## 8 قياس بين كلا مما يأتي

- (1) الزاوية الحرجة وزاوية الانحراف في المنشور من حيث العوامل
- (2) المنشور الثلاثي والمنشور الرقيق
- (3) الانفراج الزاوي والانحراف المتوسط وقوة التفريق اللوني من حيث العلاقة الرياضية

## 9 متى؟

- (1) تكون زاوية رأس المنشور تساوي الزاوية الحرجة؟
- (2) يكون المنشور الثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف؟

## 10 اذكر شرط حدوث كلا مما يأتي

- (1) النهاية الصغرى للانحراف في منشور ثلاثي.
- (2) زاوية سقوط شعاع ضوئي في منشور ثلاثي تساوي زاوية الخروج.

## 11 ما وظيفة كلا مما يأتي

- (1) المنشور الثلاثي.
- (2) المنشور الرقيق.

## 12 اذكر العامل أو العوامل التي يتوقف عليها كلا من


- (1) انعكاس شعاع ضوئي كلياً داخل منشور عندما يسقط من الهواء عمودياً على أحد ضلعي القائمة لمنشور ثلاثي متساوي الساقين.
- (2) زاوية الانحراف في المنشور الرقيق.
- (3) الانفراج الزاوي
- (4) قوة التفريق اللوني

## 13 ضع علامة (✓) أو (x)

- (1) منشور ثلاثي زاوية رأسه  $(60^\circ)$  سقط على أحد جوانبه شعاع ضوئي بزاوية  $(50^\circ)$  فإذا كانت زاوية الانحراف  $(25^\circ)$  فإن زاوية الخروج في الهواء  $(35^\circ)$  ( )
- (2) أكثر الإشعاعات انحرافاً بالمنشور عند سقوط الضوء الأبيض على أحد وجهيه هي الأشعة الزرقاء. ( )
- (3) تحدث ظاهرة الانعكاس الكلي عندما تكون زاوية سقوط الضوء في الوسط الأقل كثافة ضوئية أكبر من الزاوية الحرجة. ( )
- (4) معامل الانكسار المطلق لوسط = مقلوب جيب الزاوية الحرجة له. ( )



- (5) منشوران متعاكسان قاعدة أحدهما جهة رأس المنشور الآخر فعندما يسقط شعاع أبيض على أحد أوجه أحدهما فإنه يخرج دون أن يتحلل من المنشور الآخر وموازيًا لاتجاه الشعاع الساقط على المنشور الأول.
- (6) تتوقف زاوية الانحراف في المنشور الرقيق على زاوية سقوط الأشعة.
- (7) تتوقف زاوية الانحراف  $(\alpha)$  في المنشور الرقيق على كل من زاوية رأسه ومعامل انكسار مادته.
- (8) في الشكل البياني المقابل علاقة بين زاوية السقوط  $\phi_1$  وزاوية الانحراف  $\alpha$  عند نقطة A تكون زاوية السقوط  $\phi_1$  تساوي زاوية الخروج  $\theta_2$ .
- (9) في الشكل البياني السابق تقل زاوية الانحراف  $\alpha$  كلما قلت زاوية السقوط دائماً.







#### أسئلة متنوعة

14

(1) الرسومات البيانية التالية تمثل بعض العلاقات الفيزيائية:

اذكر العلاقة الرياضية المستخدمة ثم اكتب ما يساويه الميل في كل منهم:



(2) في الأشكال التالية أكمل مسار الشعاع الضوئي مع حساب قيمة زاوية الخروج في كل حالة (معامل الانكسار موضح على الرسم في كل حالة).



60°

$n=1.5$

60°

75°

45°

$n_{\text{زجاج}} = \sqrt{2}$

30°

$n_{\text{زجاج}} = \sqrt{2}$

30°



## المنشور الثلاثي

(1) سقط شعاع ضوئي عموديا على أحد جوانب منشور ثلاثي زاوية رأسه  $60^\circ$  فخرج مماسا للوجه الآخر احسب معامل انكسار مادة المنشور.

[1.15]

(2) منشور ثلاثي معامل انكسار مادته  $\sqrt{2}$  سقط شعاع ضوئي بزاوية  $45^\circ$  على أحد أوجهه فخرج عموديا على الوجه المقابل فما زاوية رأس المنشور.

[30°]

(3) سقط شعاع ضوئي في الهواء على أحد أوجه منشور ثلاثي زجاجي زاوية رأسه  $72^\circ$  فانكسر الشعاع بزاوية  $30^\circ$  وخرج مماسا للوجه الآخر. أوجد:

[42°]

① الزاوية الحرجة بين الزجاج والهواء

[1.49]


② معامل انكسار مادة المنشور

[0.745]

③ جيب زاوية السقوط الأولى

(4) سقط شعاع ضوئي بزاوية  $60^\circ$  على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الأضلاع معامل انكسار مادته  $\sqrt{3}$  أوجد زاوية خروج الشعاع وزاوية انحرافه.

[60° - 60°]



(5) تتبع مسار شعاع الضوء الساقط كما بالرسم الموضح على أحد جانبي المنشور موضحا كيفية خروجه وزاوية الخروج علما بأن معامل انكسار مادته 1.5

[ زاوية الانكسار الأولى  $35.26^\circ$  ، وزاوية الخروج  $38.87^\circ$  ]

(6) سقط شعاع ضوئي أبيض بزاوية سقوط قدرها  $45^\circ$  على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الأضلاع مصنوع من الزجاج معامل انكساره 1.67 للضوء الأزرق وله معامل انكسار يساوي 1.64 للضوء الأحمر أوجد زوايا خروج اللون الأزرق واللون الأحمر من الوجه المقابل للمنشور

[  $68.1^\circ$  للأحمر ،  $73.07^\circ$  للأزرق ]

(7) سقط شعاع ضوئي عموديا على أحد وجهي منشور ثلاثي متساوي الأضلاع معامل انكسار مادته 1.5 احسب زاوية خروج الشعاع مع التوضيح بالرسم لمسار الشعاع


[0°]

(8) إذا كانت النهاية الصغرى لانحراف شعاع ضوئي في منشور ثلاثي مقطعه مثلث متساوي الأضلاع هي  $40^\circ$  فما يكون معامل انكسار الضوء في مادة ذلك المنشور

[1.532]



(9) سقط شعاع من الضوء الأصفر عمودياً على أحد جانبي منشور ثلاثي زاوية رأسه  $30^\circ$  وخرج منحرفاً عن مساره الأول بزاوية قدرها  $30^\circ$  احسب معامل انكسار هذا الضوء في مادة المنشور ثم أذكر ما يطرأ على زاوية الانحراف من تغير إذا أدير المنشور ببطء بحيث يقترب الشعاع الساقط من القاعدة تدريجياً  $[\sqrt{3}]$




(10) الشكل الموضح يبين العلاقة بين زوايا الانكسار وزوايا السقوط الداخلية لمنشور متساوي الأضلاع معامل انكسار مادته 1.5

1 ارسم مسار الشعاع الذي يسقط على المنشور في الحالات الثلاث (a, b, c) كل على حدة.

2 أوجد قيمة زاوية النهاية الصغرى للانحراف [37.18]

(11) منشور ثلاثي متساوي الأضلاع معامل الانكسار لمادته 1.732 أوجد أصغر زاوية انحراف لشعاع ضوئي يمر خلال هذا المنشور وكم تصبح هذه الزاوية إذا غمر المنشور في سائل معامل انكساره 1.2  $[60^\circ, 32.38^\circ]$



(12) سقط شعاع كما بالشكل على متوازي مستطيلات زجاجي ملتصق على وجه منشور زجاجي وخرج مماساً للوجه المقابل المطلوب

1 ارسم وتتبع مسار الشعاع الضوئي

2 احسب معامل انكسار الزجاج

3 احسب زاوية الانحراف للشعاع عن مساره الأصلي


$[30^\circ, 1.15]$

(13) سقط شعاع من الضوء ذي لون واحد على أحد وجهي منشور ثلاثي بزاوية سقوط  $60^\circ$  فإذا علمت أن الشعاع المنكسر ينعكس على الوجه المفضض المقابل بحيث ينطبق على مساره تماماً فأوجد معامل انكسار مادة المنشور إذا علمت أن زاوية رأسه  $30^\circ$   $[1.732]$

(14) منشور ثلاثي أجوف زاوية رأسه  $60^\circ$  ملأ بسائل معين ثم أجريت تجربة لتعيين مسار شعاع ضوئي خلاله ف لوحظ أن زاوية السقوط = زاوية الخروج =  $45^\circ$  فأوجد زاوية انحراف هذا الشعاع الضوئي وما قيمة معامل انكسار السائل  $[30^\circ, \sqrt{2}]$


(15) يسقط شعاع من الضوء على وجه منشور ثلاثي بزاوية قدرها  $60^\circ$  فإذا كان معامل انكسار الضوء في مادة المنشور 1.6 فما هو أكبر قيمة لزاوية رأس المنشور تسمح للشعاع بالنفاذ  $[71.451^\circ]$






(16) تتبّع مسار الشعاع في هذا الشكل علماً بأن معامل انكسار الزجاج المنشور  $\sqrt{2} = n$  وأوجد زاوية الانحراف في المنشور.

[30°]




(17) تتبّع مسار الشعاع الضوئي الساقط على وجه المنشور الزجاجي (كما هو موضح بالشكل) حتى يخرج (علماً بأن الزاوية الحرجة للزجاج المنشور تساوي 42°) ثم احسب قيمة زاوية الخروج لهذا الشعاع.

[48.15°]



(18) وضح بالرسم ماذا يحدث مع ذكر السبب عند سقوط الشعاع الضوئي الموضح بالشكل إذا علمت أن الزاوية الحرجة للزجاج المنشور 42°



(19) في الشكل المقابل: شعاع ضوئي يسقط عمودياً على أحد ضلعي الزاوية القائمة لمنشور ثلاثي قائم الزاوية

① تتبّع بالرسم مسار الشعاع الضوئي؟ ② ما مقدار زاوية خروج الشعاع الضوئي؟

(علماً بأن الزاوية الحرجة بين الزجاج والهواء تساوي 42° ، ضلعي الزاوية القائمة متساويان )

[ينعكس الشعاع انعكاساً كلياً، صفر]

(20) سقط شعاع ضوئي في الهواء على أحد أوجه منشور ثلاثي زجاجي زاوية رأسه 72° فانكسر الشعاع بزاوية 30° وخرج مماساً للوجه الآخر علماً بأن (  $\sin 42 = 0.669$  ,  $\sin 30 = 0.5$  ) أوجد :

[42°]

[n = 1.49]

[0.747]

① الزاوية الحرجة بين الزجاج والهواء

② معامل انكسار مادة المنشور

③ جيب زاوية السقوط الأولى

(21) في الشكل منشور ثلاثي متساوي الأضلاع من زجاج معامل الانكسار المطلق لمادته 1.5

سقط شعاع ضوئي عمودياً على الوجه أـجـ

① أكمل مسار الشعاع حتى يخرج مع التعليل

② أوجد قيمة زاوية خروج الشعاع

③ أوجد قيمة الزاوية الحادة بين اتجاهي الشعاعين الساقط و الخارج



[0° - 60°]



(22) سقط شعاع ضوئي بزاوية  $60^\circ$  على أحد أوجه منشور ثلاثي متساوي الأضلاع معامل انكسار مادته  $\sqrt{3}$  أوجد زاوية خروج الشعاع وزاوية انحرافه  
 $[60^\circ, 60^\circ]$

(23) سقط شعاع ضوئي عمودياً على أحد وجهي منشور ثلاثي من الزجاج فخرج مماساً للوجه المقابل فإذا كانت زاوية رأس المنشور  $45^\circ$  أوجد:

① معامل الانكسار للزجاج المنشور


$[\sqrt{2}]$

② سرعة الضوء في زجاج المنشور علماً بأن سرعة الضوء في الفراغ  $3 \times 10^8$  م/ث

$[212.13 \times 10^6 \text{ m/s}]$

(24) سقط شعاع ضوئي على أحد أوجه منشور ثلاثي بزاوية  $30^\circ$  فخرج عمودياً على الوجه الآخر، فإذا كان معامل انكسار مادة المنشور  $\sqrt{3}$  أوجد زاوية رأس المنشور  
 $[16.77^\circ]$

(25) الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين زوايا السقوط لشعاع ضوئي  $(\phi_1)$  على أحد وجهي منشور ثلاثي وزوايا الانحراف  $(\alpha)$  لهذا الشعاع، من القيم الموضحة بالرسم احسب:



① زاوية الخروج للشعاع.

② زاوية رأس المنشور.

③ معامل انكسار مادة المنشور.

$[48.5, 60, 1.5]$


(26) في تجربة لمنشور ثلاثي متساوي الأضلاع وجد أن زاوية السقوط = زاوية الخروج =  $40^\circ$ ، احسب زاوية الانحراف

$[20]$

(27) سقط شعاع ضوئي موازياً للضلع bc كما هو مبين بالرسم على منشور ثلاثي معامل انكسار

مادته 1.5، تتبع بالرسم مسار الشعاع الضوئي داخل المنشور حتى يخرج منه، وما هي قيمة

زاوية الخروج في هذه الحالة



$[25.82]$

(28) احسب أقل قيمة لمعامل انكسار منشور ثلاثي متساوي الساقين وقائم الزاوية بحيث يجعل شعاعاً ضوئياً ينحرف بزاوية

$[\sqrt{2}]$

$90^\circ$

(29) سقط شعاع ضوئي على منشور ثلاثي زجاجي بزاوية سقوط  $60^\circ$  فخرج بزاوية  $30^\circ$  فإذا علمت أن معامل انكسار

مادة المنشور 1.6، احسب زاوية رأس المنشور

$[50.96^\circ]$



## المنشور الرقيق

(30) منشور رقيق من الزجاج زاوية رأسه  $4^\circ$  درجات ومعامل انكسار مادته 1.5 أوجد زاوية انحراف الضوء خلاله  $[2^\circ]$

(31) منشور رقيق زاوية رأسه  $5^\circ$  ومعامل انكساره للضوء الأحمر 1.64 وللضوء الأزرق 1.66 احسب الانفراج الزاوي.

$[0.1^\circ]$

(32) سقط شعاع ضوئي على منشور رقيق زاوية رأسه  $8^\circ$  مغمور في سائل معامل انكساره 1.2 ، فانحرف الشعاع بزاوية

$2^\circ$  احسب معامل انكسار مادة المنشور  $[1.5]$

(33) منشور رقيق زاوية رأسه  $10^\circ$  ومعامل انكسار مادته 1.72 للون الأزرق، 1.54 للون الأحمر، احسب:

① زاويتي انحراف اللونين الأزرق والأحمر. ② الانفراج الزاوي ③ معامل انكسار اللون الأصفر.

④ قوة التفريق اللوني للمنشور. ⑤ زاوية انحراف اللون الأصفر.

$[7.2^\circ - 5.4^\circ - 1.8^\circ - 1.63 - 0.28 - 6.3^\circ]$

(34) غمر منشور رقيق في الماء فوجد أنه يحرف الأشعة الساقطة عليه من الماء بزاوية قدرها  $0.9^\circ$  علماً بأن معامل

انكسار مادة المنشور 1.5 ومعامل انكسار الماء 1.33 فاحسب زاوية رأس المنشور  $[7.04^\circ]$

(35) منشور زاوية رأسه  $8^\circ$  معامل انكسار مادته للضوء الأحمر 1.44 وللضوء الأزرق 1.56 أوجد :

① معامل انكسار الضوء الأصفر  $[1.5]$

② الانفراج الزاوي بين اللونين  $[0.96]$

(36) منشوران رقيقان من مادة واحدة زاوية رأس أحدهما  $10^\circ$  والآخر  $8^\circ$  ومعامل الانكسار لكل منهما 1.5 وضعا متجاورين

أوجد الانحراف النهائي لشعاع يمر في المنشورين:

① إذا كان رأسيهما في جهة واحدة  $[9^\circ]$

② إذا كان رأسيهما متعاكسين  $[1^\circ]$

(37) منشوران رقيقان زاوية رأس الأول  $6^\circ$  وزاوية رأس الثاني  $4^\circ$  درجة إذا جعلنا متجاوران ورأسيهما في جهة واحدة

انحرف الشعاع الساقط عليهما بزاوية قدرها  $3^\circ$  درجة وإذا جعلنا معكوسين الوضع انحرف الشعاع

الساقط عليهما بزاوية قدرها  $1^\circ$  درجة اوجد معامل الانكسار لكل من المنشورين.  $[1.33 - 1.25]$

(38) منشور رقيق زاوية رأسه  $10^\circ$  ومعامل انكسار الضوء الأحمر 1.514 ، ومعامل انكسار الضوء الأزرق 1.518 احسب

قوة التفريق اللوني للمنشور ، والانفراج الزاوي له  $[0.00775 - 0.04^\circ]$



(39) منشور رقيق زاوية رأسه  $8^\circ$  ومعامل انكسار مادته 1.70 للون الأزرق، 1.50 للون الأحمر، احسب:

① زاوية انحراف اللونين الأزرق والأحمر ② معامل الانكسار للون الأصفر

③ قوة التفريق للمنشور.

$$[ 5.6^\circ - 4^\circ - 1.6 - 0.333 ]$$

(40) إذا كان الانفراج الزاوي بين الشعاعين الأزرق والأحمر في منشور زجاجي زاوية رأسه  $3^\circ$  هو 0.06 ، احسب مقدار

الفرق بين معامل انكسار مادة المنشور للضوء الأزرق ومعامل انكساره للضوء الأحمر. [0.02]

(41) بفرض أن معامل انكسار الضوء في منشور رقيق لكل من اللونين الأحمر والأزرق هما 1.48 ، 1.56 على الترتيب ،

بينما معامل الانكسار لنفس الضوئين للمنشور الثاني 1.62 ، 1.69 على الترتيب احسب قوة التفريق اللوني لكل من

المنشورين.

$$[ 0.1538 , 0.1068 ]$$

(42) الجدول التالي يعطي العلاقة بين زاوية السقوط ( $\phi_1$ ) للأشعة الضوئية على منشور ثلاثي، وزاوية الانكسار ( $\theta_1$ )

$\phi_1$	20	25	30	x	35	37	40
$\theta_1$	13	16	19	21	22	y	25

ارسم علاقة بين زاوية السقوط ( $\phi_1$ ) على المحور الرأسي، وزاوية الانكسار ( $\theta_1$ ) على المحور الأفقي، ومن الرسم أوجد :

$$[ 33.25^\circ - 23^\circ ]$$

① قيمة x ، y

$$[ 1.52 ]$$

② معامل انكسار مادة الوسط

$$[ 0.6578 ]$$

③ جيب الزاوية الحرج لهذا الوسط

(43) الجدول التالي يعطي العلاقة بين زاوية السقوط والانحراف في المنشور الثلاثي:

80	70	60	50	40	30	20	زاوية السقوط ( $\phi_1$ )
70	50	35	30	35	50	70	زاوية الانحراف ( $\alpha$ )

ارسم علاقة بيانية بين ( $\phi_1$ ) على المحور الأفقي، ( $\alpha$ ) على المحور الرأسي ومن الرسم أوجد:

① زاوية النهاية الصغرى للانحراف.

② زاوية الخروج عندما يكون المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف.

③ زاوية رأس المنشور.

$$[ 30^\circ - 50^\circ - 70^\circ - 35^\circ - 35^\circ ]$$

④ زاوية السقوط الثانية ( $\phi_2$ ) ، وزاوية الانكسار الأول ( $\theta_1$ )



(44) في تجربة عملية لدراسة العلاقة بين كل من زاوية الرأس لأكثر من منشور رقيق من الزجاج الصخري وزاوية الانحراف المقابلة ( $\alpha$ ) لشعاع ضوئي أحادي اللون أمكن الحصول على النتائج التالية :

A	2	3	4	5	6	7
$\alpha$	1	1.5	X	2.5	3	3.5

ارسم علاقة بيانية بين زاوية رأس كل منشور (A) ممثلة على المحور السيني وزاوية الانحراف ( $\alpha$ ) ممثلة على المحور الصادي، ومن الرسم أوجد: ① قيمة (X)

[2°]

[1.5]

② معامل انكسار الزجاج الصخري

(45) الجدول التالي يوضح العلاقة بين زاوية السقوط ( $\phi_1$ ) ، والفرق بين زاوية الخروج وزاوية الانحراف ( $\theta_2 - \alpha$ ) لمنشور ثلاثي متساوي الاضلاع ، ارسم علاقة بيانية بين ( $\phi_1$ ) على المحور الرأسي ، ( $\theta_2 - \alpha$ ) على المحور الأفقي.

$\phi_1$	5	10	15	20	Y	30	35
$(\theta_2 - \alpha)$	50	x	40	35	30	25	20

ومن الرسم أوجد:

[45° - 25°]

① قيمة كل من (x) ، (y)

[37.18°]

② إذا كان معامل الانكسار لمادة المنشور 1.5 أوجد زاوية النهاية الصغرى للانحراف

(46) الجدول التالي يوضح العلاقة بين زوايا انكسار شعاع ضوئي سقط على أحد وجهي منشور ثلاثي ( $\theta_1$ ) وزوايا السقوط الثانية لهذا الشعاع على الوجه الآخر للمنشور ( $\phi_2$ )

$\theta_1$	0	15	20	a	35	40	55
$\phi_2$	b	45	40	30	25	20	5

ارسم العلاقة البيانية بين  $\theta_1$  على المحور الأفقي،  $\phi_2$  على المحور الرأسي ومن الرسم أوجد:

[30° , 60°]

① قيمة كل من a , b

② معامل انكسار مادة المنشور إذا علم أن زاوية انحراف الشعاع ( $\alpha_0$ ) عندما يكون المنشور في وضع النهاية


[1.5]

الصغرى للانحراف = 37.2°




اختر الإجابة الصحيحة (1: 22):

1 طلب من أحد الطلاب إيجاد الزاوية الحرجة للزجاج برسم الأشعة الضوئية خلال قطعة نصف دائرية من الزجاج ، أي الأشكال الموضحة أدناه تمثل تمثيلاً صحيحاً للزاوية الحرجة.




2 يوضح الشكل منشور ثلاثي من الزجاج حافته مكسورة ، فإذا سقط حزمة ضيقة



من الضوء الأبيض على أحد أوجه المنشور يحدث .....

- Ⓐ يتأثر التفريق اللوني بغياب الجزء المكسور.
- Ⓑ لا يتأثر التفريق اللوني بغياب الجزء المكسور.
- Ⓒ لا يوجد تفريق لوني أصلاً لغياب الجزء المكسور.
- Ⓓ يصبح زاوية انحراف الضوء البنفسجي أقل من زاوية انحراف الضوء الأحمر

3 العلاقة بين زاوية السقوط ( $\phi_1$ ) وزاوية الخروج ( $\theta_2$ ) في المنشور .....



4 أي العبارات التالية صحيحة حول سرعة أشعة جاما وموجات الراديو في الفراغ

- Ⓐ أشعة جاما أسرع من موجات الراديو.
- Ⓑ موجات الراديو أسرع من أشعة جاما.
- Ⓒ يتحركان بنفس السرعة في الفراغ.
- Ⓓ سرعتهما تعتمد على تردداتهما في الفراغ.



5


أحد الخصائص التالية للضوء تتأثر بزيادة معامل الانكسار للوسط حيث .....

- (أ) يزداد تردده (ب) يقل تردده (ج) تزداد سرعته (د) تقل سرعته

6

الشكل المقابل يوضح ظاهرة التداخل في شقي يونج ، من البيانات الموضحة

على الرسم يكون الطول الموجي للضوء المستخدم بالأنجستروم يساوي .....



(أ)  $3 \times 10^{-7}$  (ب) 3000

(ج)  $3 \times 10^{-2}$  (د)  $6 \times 10^8$

7

يزداد وضوح حيود الضوء للون الأحمر عن حيود الضوء الأزرق بسبب .....

(أ) الطول الموجي للضوء الأحمر أكبر من الطول الموجي للضوء الأزرق

(ب) الطول الموجي للضوء الأحمر أقل من الطول الموجي للضوء الأزرق

(ج) سعة موجات الضوء الأحمر أكبر من سعة موجات الضوء الأزرق

(د) سعة موجات الضوء الأحمر أقل من سعة موجات الضوء الأزرق

8

تمثل الخطوط في الشكل المقابل قمم أمواج مائلة ناشئة من مصدر مهتز يمكن وصف الأمواج بعد انتقالها من الوسط (x) إلى الوسط (y) بأنها:

(أ) زادت سرعته حركتها (ب) قلت سرعته حركتها

(ج) زادت ترددها (د) قل طولها الموجي

x


y

9


في الشكل المقابل زاوية انحراف الشعاع تساوي:

(أ)  $5^\circ$  (ب)  $37^\circ$

(ج)  $45^\circ$  (د)  $67^\circ$









يسقط شعاع ضوئي (A) على مرآة مستوية أفقية فارتد وتقابل مع شعاع ضوئي آخر (B) يسقط عمودي على نفس المرآة عند النقطة (X) فيكون بعد النقطة X عن سطح المرآة مسافة قدرها ..... سم

- 30 ① 60 ② 90 ③ 119.8 ④




الرسم البياني المقابل يوضح العلاقة بين زوايا السقوط لشعاع ضوئي ( $\phi_1$ ) على أحد أوجه منشور ثلاثي وزوايا الانحراف ( $\alpha$ ) لهذا الشعاع ، من القيم الموضحة على الرسم اختر من الجدول الآتي أحد الصفوف التي تعبر عن قيمة كل من زاوية رأس المنشور ، ومعامل انكسار مادته

زاوية الرأس (A)	معامل الانكسار (n)	
45°	1.6	①
60°	1.49	②
50°	1.52	③
40°	1.6	④



وضح الشكل الآتي انحراف اتجاه حركة أمواج مائية نتيجة انتقالها بين وسطين مختلفين في العمق (1) ، (2) فإن معامل الانكسار النسبي من الوسط الأول إلى الوسط الثاني يساوي .....

- 1.024 ① 0.956 ② 1.36 ③ 0.72 ④




يسقط شعاع ضوئي على سطح زجاجي من الهواء وكان معامل الانكسار له  $\sqrt{3}$  والطول الموجي للشعاع الساقط 500 nm فإن الطول الموجي للشعاع المنكسر داخل الزجاج ..... متر .

- 353.32  $\times 10^{-5}$  ① 2.88  $\times 10^{-7}$  ② 353.32  $\times 10^{-9}$  ③ 2.88  $\times 10^{-9}$  ④



14

الشكل البياني المقابل : يمثل العلاقة البيانية بين زاوية الانكسار الأولى لشعاع ضوئي




سقط على أحد أوجه منشور ثلاثي ( $\theta_1$ ) وزاوية السقوط الثانية ( $\phi_2$ ) ، فإذا كانت زاوية النهاية الصغرى للانحراف  $30^\circ$  فاي الخيارات في الجدول التالي يعبر عن كل من معامل انكسار مادة المنشور وزاوية خروج الشعاع . (علماً بأن كل صف يمثل خياراً)

معامل الانكسار (n)	زاوية الخروج ( $\theta_2$ )	
1.35	$30^\circ$	Ⓐ
$\sqrt{2}$	$45^\circ$	Ⓑ
$\sqrt{3}$	$60^\circ$	Ⓒ
1.6	$70^\circ$	Ⓓ

15

شعاع ضوئي يمر خلال أوساط مختلفة يفصل بينهما أسطح متوازية كما




بالشكل ، الوسط الذي تكون فيه سرعة الضوء أكبر من الأوساط الأخرى

هو .....

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

16

ثلاث أشعة ضوئية تسقط بزوايا مختلفة على وجه منشور ثلاثي ، أي الأشعة أكبر



زاوية انحراف

Ⓐ Ⓑ Ⓒ ، A Ⓓ

17

عند إجراء تجربة توماس ينج باستخدام ضوء طوله الموجي  $6000\text{\AA}$  وبعد الحائل عن الشق المزدوج R كانت المسافة

بين هديتين متتاليتين من نفس النوع ( $\Delta y_1$ ) ، وعند إعادة التجربة باستخدام ضوء آخر طوله الموجي  $4000\text{\AA}$  ، وحرك

الحائل حتى أصبح بعده عن الشق المزدوج  $1.2R$  كانت المسافة بين هديتين متتاليتين من نفس النوع ( $\Delta y_2$ ) فإن النسبة

بين ( $\frac{\Delta y_1}{\Delta y_2}$ ) تساوي .....

Ⓐ  $\frac{5}{6}$


Ⓑ  $\frac{6}{5}$

Ⓒ  $\frac{4}{5}$

Ⓓ  $\frac{5}{4}$



الشكل المقابل : يمثل سقوط شعاع ضوئي على أحد أوجه منشور ثلاثي قائم الزاوية معامل انكسار مادته  $\sqrt{3}$  ، من البيانات الموضحة على الرسم ، أي الخيارات التالية يكون صحيحاً لقيمة كل من زاوية خروج الشعاع وزاوية انحرافه (علماً بأن كل صف يمثل اختياراً)




زاوية الانحراف ( $\alpha$ )	زاوية الخروج	
$0^\circ$	$30^\circ$	(أ)
$30^\circ$	$0^\circ$	(ب)
$60^\circ$	$0^\circ$	(ج)
$30^\circ$	$60^\circ$	(د)

19 إذا تم مراقبة جسم ما في الهواء من أسفل سطح الماء فإن الجسم يظهر .....

- (أ) فوق موقعه الحقيقي  
(ب) في موقعه الحقيقي  
(ج) أسفل موقعه الحقيقي  
(د) لا يمكن مشاهدة الجسم من أسفل سطح الماء

20 إذا كان فرق المسار بين A ، B يساوي 0.3 cm فإن الهدبة المتكونة عند النقطة y




- (أ) مضبنة ثانية .  
(ب) معتم ثاني .  
(ج) مضبنة ثالثة .  
(د) معتم ثالث

21 منشور رقيق زاوية رأسه  $10^\circ$  عندما تزداد زاوية سقوط الشعاع فإن زاوية الانحراف

- (أ) تقل  
(ب) تظل ثابتة  
(ج) تزداد  
(د) تقل ثم تزداد

22 الشكل المقابل يوضح منشورين (x) ، (y) من نوعين مختلفين من الزجاج ،



زاوية رأس المنشور (x) أقل من زاوية رأس المنشور (y) فإذا سقط على كل منهما شعاع ضوئي عمودي على الوجه وخرج مماساً للوجه الآخر في كل منهما يكون معامل انكسار مادة المنشور (x) ..... معامل انكسار مادة المنشور (y)

- (أ) أكبر من  
(ب) يساوي  
(ج) أقل من



أجب عما يأتي (24: 30):

هواء

45°

A

B

C


23 سقط ضوء علي ثلاث أوساط شفافة، (A, B, C) كما بالشكل المقابل

إذا علمت أن سرعة الموجات في الوسط (A) تعادل 1.4 مرة سرعتها في الوسط (B).

احسب زاوية سقوط الموجات علي الحد الفاصل بين الوسطين B, C


24 من الشكل المقابل:

احسب زاوية رأس المنشور الرقيق.



25 في الشكل المقابل: إذا كان تردد الضوء المستخدم لأجراء التجربة هو

$$(C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}), \text{ فما نوع التداخل عند النقطة (Z) } (Z = 5 \times 10^{14} \text{ Hz})$$



26 منشوران رقيقان زاوية رأس الأول 6 درجة وزاوية رأس الثاني 4 درجة إذا جعلنا متجاوران ورأسيهما في جهة واحدة

انحرف الشعاع الساقط عليهما بزواوية قدرها 3 درجة وإذا جعلنا معكسبين الوضع انحرف الشعاع الساقط عليهما بزواوية قدرها 1 درجة أوجد معامل الانكسار لكل من المنشورين



# الفصل الثالث

الوحدة الثانية

## خواص الموائع المتحركة

الدرس الأول < السريان

الدرس الثاني < اللزوجة - تطبيقات على اللزوجة

اختبار < على الفصل الرابع



## 1 اختر الإجابة المناسبة من بين الأقواس:

- (1) تتناسب سرعة السريان المستقر لسائل في أنبوبة عند أى نقطة داخلها مع مساحة المقطع تناسباً .....  
 (أ) طردياً (ب) عكسياً (ج) لا علاقة بينهما (د) .....  
 (2) إذا زادت مساحة مقطع أنبوبة سريان عند انتقال السائل من طرف لآخر فإن معدل السريان .....  
 (أ) يزيد (ب) يقل (ج) يظل ثابت (د) ينعدم  
 (3) يمكن استنتاج معادلة الاستمرارية من خلال .....  
 (أ) قانون الضغط (ب) قانون بقاء الكتلة (ج) قانون بقاء الطاقة (د) .....  
 (4) النسبة بين معدل السريان الكتلي إلى معدل السريان الحجمي لسائل هي .....  
 (أ) كثافة السائل (ب) سرعة السائل (ج) الكتلة المناسبة في الثانية (د) الحجم المناسب في الثانية  
 (5) النسبة بين معدل السريان الحجمي لسائل ومساحة مقطع أنبوبة السريان هي .....  
 (أ) كثافة السائل (ب) سرعة السائل (ج) الكتلة المناسبة في الثانية (د) الحجم المناسب في الثانية  
 (6) وحدة قياس معدل السريان الكتلي .....  
 (أ)  $\text{kg}$  (ب)  $\text{kg.s}$  (ج)  $\text{kg.s}^{-1}$  (د) .....  
 (7) وحدة قياس معدل السريان الحجمي .....  
 (أ)  $\text{m}^3$  (ب)  $\text{m}^3.\text{s}$  (ج)  $\text{m}^3.\text{s}^{-1}$  (د) .....  
 (8) في السريان الهادئ للسوائل تكون النسبة بين عدد خطوط الانسياب عند الطرف الضيق من الأنبوبة إلى عدد خطوط الانسياب عند الطرف المتسع من الأنبوبة ..... الواحد.  
 (أ) أكبر من (ب) تساوي (ج) أقل من (د) .....  
 (9) إذا زادت سرعة سريان السائل عند نقطة في أنبوبة للضعف في السريان الهادئ فإن معدل السريان الحجمي .....  
 (أ) يزيد للضعف (ب) يقل للنصف (ج) يظل ثابت (د) .....  
 (10) عند انتقال سائل من مقطع لآخر خلال أنبوبة سريان بحيث تزداد سرعته إلى الضعف فإن معدل التدفق .....  
 (أ) يزيد للضعف (ب) يقل للنصف (ج) يظل ثابت (د) .....



(11) اتجاه المماس لخط الانسياب عند أي نقطة يحدد .....  
 ① مقدار السرعة ② اتجاه السرعة اللحظية ③ كمية السائل المناسب ④

(12) كثافة خطوط الانسياب عند الطرف الضيق من الأنبوبة ..... كثافة خطوط الانسياب عند الطرف المتسع من الأنبوبة  
 ① أكبر من ② أقل من ③ تساوي ④

(13) عدد خطوط الانسياب لسائل المارة عمودياً بوحدة المساحات عند نقطة ما يدل علي .....  
 ① معادلة الاستمرارية ② المعدل الكتلي لانسياب السائل ③ سرعة الانسياب عند تلك النقطة ④ خط الانسياب الرئيسي

(14) في السريان الهادي إذا نقص نصف قطر مقطع أنبوبة السريان للنصف فإن سرعة سريان السائل .....  
 ① تزيد للضعف ② تزداد الي أربع امثالها ③ تقل للنصف ④

(15) كثافة خطوط الانسياب عند نقطة خلال مقطع أنبوبة انسياب تزداد عند .....  
 ① نقص السرعة ② زيادة مساحة المقطع ③ زيادة معدل الانسياب ④

(16) الشكل المقابل : يمثل أنبوبة سريان مساحة مقطع الطرف (x) ضعف مساحة مقطع الطرف (y) ، فإذا كان معدل انسياب السائل عند (x) = معدل انسيابه عند (y) في لحظة ما يساوي  $0.02 \text{ m}^3/\text{s}$  ، وفي لحظة أخرى أصبح معدل الانسياب عند النقطتين =  $0.04 \text{ m}^3/\text{s}$  يكون نوع السريان .....  
 ① سريان مضطرب ② سريان هادي ③ سريان هادي ثم مضطرب ④ سريان مضطرب ثم هادي

(17) من الشكل السابق : إذا كانت سرعة انسياب السائل عند (x) تساوي سرعة انسيابه عند (y) يكون نوع السريان .....  
 ① سريان مستقر ② سريان مضطرب ③ سريان مستقر ثم مضطرب ④ سريان مضطرب ثم مستقر

(18) أي العبارات التالية يعبر عن السريان المستقر .....

- ① سريان الدم في شريان الذراع عند قياس الضغط الانقباضي .  
 ② سريان الماء المناسب من فتحات جهاز الري بالرش .  
 ③ سريان الوقود خلال بخاخات الوقود في محركات السيارات .  
 ④ انسياب الماء بهدوء من فوهة صنوبر مياه .

(19) يتخذ الماء المناسب من الصنبور شكلاً مخروطياً كما بالرسم حيث تقل مساحة مقطع عمود الماء تدريجياً لأسفل بسبب ..... كلما ابتعد عن الفوهة .

- ① زيادة الجاذبية ② زيادة معدل التدفق ③ زيادة السرعة ④ نقص السرعة





(20) العلاقة البيانية التي تمثل معادلة السريان هي .....



(21) إذا كانت النسبة بين نصفى قطري مقطعين مختلفين في أنبوبة سريان هي  $\frac{2}{3}$  تكون النسبة بين سرعتي الانسياب فيها

- ①  $\frac{2}{3}$  ②  $\frac{3}{2}$  ③  $\frac{4}{9}$  ④  $\frac{9}{4}$

(22) إذا قلت مساحة مقطع أنبوبة سريان إلى النصف وزادت سرعة المائع خلال هذا المقطع إلى النصف فإن معدل كتلة السائل المنساب خلال هذا المقطع .....

- ① يزداد 4 أمثال ② يقل إلى الربع ③ يظل ثابت


(23) إذا كانت سرعة الماء في أنبوبة هي 4 m/s وقطرها الداخلي 1.4 cm فإن معدل الانسياب الحجمي هو .....

- ①  $6.16 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$  ②  $6.16 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$  ③  $0.0086 \text{ m}^3/\text{s}$  ④  $6.16 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$

(24) يتدفق الماء في أنبوبة أفقية مساحة مقطعها  $10 \text{ cm}^2$  بمعدل  $0.002 \text{ m}^3/\text{s}$  فإن سرعة الماء داخلها .....

- ① 200 m/s ② 0.2 m/s ③ 2 m/s

(25) الشكل المقابل يوضح العلاقة بين معدل السريان الكلي ومعدل السريان الحجمي فتكون ميل الخط



- ① معدل السريان ② حجم السائل ③ كثافة السائل ④ سرعة السائل


(26) صنبوران يستخدمان لملء حوض ، إذا فتح الصنبور الأول فقط فإنه يملأ الحوض في 30 min ، وإذا فتح الصنبور الثاني فقط فإنه يملأ الحوض في 6 min ، وإذا فتح الصنبورين معاً يكون الزمن اللازم لملء الحوض تساوي دقيقة .....

- ① 5 ② 9 ③ 18 ④ 20

(27) إذا كان حجم السائل المنساب خلال مقطع أنبوبة سريان في زمن (t) هو  $200 \text{ cm}^3$  ، وكتلة السائل المنساب خلال نفس المقطع وفي نفس الزمن 16 kg تكون كثافة السائل .....

- ①  $500 \text{ Kg/m}^3$  ②  $800 \text{ Kg/m}^3$  ③  $0.005 \text{ Kg/m}^3$  ④  $0.0125 \text{ kg/m}^3$






(28) في الشكل المقابل : إذا كان نصف القطر ثابت عند كل من  $x, y, z$  وكانت سرعة السائل عند  $y$  يساوي ( $v_2 = v$ ) فإن الخيار الذي يعبر عن قيمة سرعة السائل عند كل من  $x, z$  (علماً بأن كل صف يمثل خياراً)

السرعة عند (x)	السرعة عند (z)	
$\frac{1}{4} V$	$V$	Ⓐ
$2V$	$\frac{1}{2} V$	Ⓑ
$4V$	$V$	Ⓒ
$2V$	$V$	Ⓓ

(29) أنبوبة مياه تضخ سائل بمعدل 90 liter/min بسرعة 2m/s فإن مساحة مقطع الأنبوبة ..... سم<sup>2</sup>

- Ⓐ 2 cm<sup>2</sup>    Ⓑ 2.5 cm<sup>2</sup>    Ⓒ 7.5 cm<sup>2</sup>    Ⓓ 5 cm<sup>2</sup>



(30) الشكل المقابل يوضح أنبوبة يسري بها سائل سرياناً مستقراً فإذا كانت سرعة سريان السائل عند كل من  $(x), (y)$  هي 10m/s ، 22.5m/s على الترتيب فإن سرعة السائل عند  $(z)$  = .....

- Ⓐ 20 m/s    Ⓑ 30 m/s    Ⓒ 40 m/s    Ⓓ 50 m/s

(31) أنبوبة مياه تغذي حقلاً نصف قطرها  $(r)$  ، تنتهي بمائة ثقب متماثلة نصف قطر كل منها  $(0.1r)$  ، يسري فيها الماء سرياناً مستقراً ، تكون النسبة بين سرعة الماء في الأنبوبة إلى سرعته في أحد الثقوب كنسبة .....

- Ⓐ  $\frac{1}{1}$     Ⓑ  $\frac{1}{2}$     Ⓒ  $\frac{2}{1}$     Ⓓ  $\frac{1}{4}$

(32) ينساب الماء في أنبوبة نصف قطرها  $r$  بسرعة 5 m/s ، وفي نهاية الأنبوبة يصبح نصف قطرها  $\frac{r}{4}$  فتصبح السرعة

عند نهايتها .....

- Ⓐ 20 m/s    Ⓑ 40 m/s    Ⓒ 60 m/s    Ⓓ 80 m/s

(33) محلول دواء يحقن ببطء في الوريد بواسطة محقن مساحة سطح مكبسه 2 cm<sup>2</sup> ، فإذا كان معدل التدفق خلال المحقن

8 cm<sup>3</sup>/s فإن نصف قطر الابرة اللازم استخدامها حتى تكون سرعة خروجه منها  $\frac{20}{\pi}$  m/s يساوي .....

- Ⓐ  $2.55 \times 10^{-5}$  m    Ⓑ  $5 \times 10^{-4}$  m    Ⓒ  $2.5 \times 10^{-5}$  m    Ⓓ 0.1 cm<sup>2</sup>



## 2 ماذا نقصد بقولنا أن:

- (1) معدل الانسياب الحجمي لسائل ما 4 لتر / ثانية .
- (2) معدل التدفق الحجمي لسائل ما خلال أنبوبة 0.01 م<sup>3</sup> / ثانية .
- (3) معدل التدفق الحجمي لسائل ما خلال أنبوبة 0.01 سم<sup>3</sup> / دقيقة .
- (4) معدل السريان الكتلي لسائل خلال أى مقطع من الأنبوبة 3 Kg / s .
- (5) معدل انسياب سائل =  $3 \times 10^{-2}$  كجم / ث .

## 3 علا ما يأتي:

- (1) زيادة مساحة مقطع عمود الماء المندفق من فوهة خرطوم مياه عندما تكون فوهته لأعلى .
- (2) من فضل الله علينا ان جعل مساحة مقطع مجموعة الشعيرات الدموية المتفرعة من شريان معين أكبر كثيراً من مساحة الشريان الرئيسي.
- (3) تكون مساحة الفتحات فى مواقد الغاز صغيرة ؟
- (4) يقل مساحة مقطع الماء الساقط من صنوبر تدريجياً ؟
- (5) يستخدم رجال الإطفاء خرطوم لها أطراف مسحوبة فى إطفاء الحرائق ؟
- (6) سرعة سريان الدم فى الشعيرات الدموية أقل منها فى الشرايين الرئيسية ؟
- (7) السريان المضطرب يتميز بوجود دوامات صغيرة دائرية (سريان دوار) ؟

## 4 ماذا يحدث لك ما يأتى تحت الظروف الموضحة .....

- (1) سرعة سريان الدم عند انتقاله من الشريان الرئيسى إلى الشعيرات الدموية ؟
- (2) زيادة سرعة سريان سائل هادئ عن حد معين فى أنبوبة منتظمة ؟
- (3) عدد خطوط الانسياب داخل الأنبوبة عندما يقل قطر الأنبوبة؟
- (4) كثافة خطوط الانسياب داخل الأنبوبة عندما يقل قطر الأنبوبة؟
- (5) سرعة انسياب سائل عندما يقل قطر الأنبوبة ؟

## 5 أذكر المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

- (1) السريان الناتج عن تحرك السائل بسرعات صغيرة بحيث تنزلق طبقاته المتجاورة فى نعومة ويسر .
- (2) يحدث عندما تزداد سرعة سريان السائل بحيث تتعدى قيمة معينة وتتميز بوجود دوامات .
- (3) خط وهمي يبين مسار سريان المائع من نقطة إلى أخرى .
- (4) الانسياب التى تنزلق فيه طبقات المائع المتلامسة فوق بعضها البعض بنعومة .



- (5) سرعة انسياب السائل تتناسب تناسباً عكسياً عند أى نقطة مع مساحة مقطع الأنبوبة.
- (6) حجم السائل المنساب خلال مساحة معينة فى الثانية.
- (7) كتلة السائل المنساب خلال مساحة معينة فى الثانية.
- (8) عدد خطوط الانسياب المارة عمودياً بوحدة المساحات عند نقطة.
- (9) اتجاه المماس لخط السريان عند نقطة.

#### 6 أكمل الفراغات التالية بما يناسبها:

- (1) فى السريان المستقر لسائل داخل أنبوبة تقل سرعة التدفق بزيادة ..... بينما يظل ..... ثابتاً.
- (2) فى السريان المستقر للسوائل تتناسب سرعة المائع عند نقطة فى الأنبوبة تناسباً ..... مع .....
- (3) يتعين حجم السائل المنساب بسرعة (v) خلال أنبوبة مساحة مقطعها (A) فى وحدة الزمن من العلاقة .....
- (4) سرعة السريان المستقر لسائل عند أى نقطة تتناسب مع مساحة مقطع الأنبوبة عند تلك النقطة تناسباً .....
- (5) سرعة السريان المستقر لسائل عند أى نقطة تتناسب مع مربع نصف قطر الأنبوبة عند تلك النقطة تناسباً .....

#### 7 قارن بين كلا مما يأتى

- (1) معدل الانسياب الحجمى ومعدل الانسياب الكتلى من حيث: التعريف والقانون المستخدم ووحدة القياس .
- (2) السريان الهادئ والسريان المضطرب من حيث سرعة سريان المائع.

#### 8 متى؟

- (1) يتحول السريان الهادئ الى مضطرب.
- (2) تتزاحم خطوط الانسياب.
- (3) يصبح السريان هادئ.
- (4) يصبح السريان دوامى.

#### 9 أذكر الأساس العلمى لكل مما يأتى

- (1) تصميم شبكات المياه فى المدن ؟
- (2) تصميم فتحات الغاز فى مواقد الغاز ؟
- (3) تصميم أنابيب ري الأراضى الزراعية بالتنقيط ؟